X-DRAGON

Solar Charger

Model:XD-SC-013



(Detachable)

User Manual

Thank you for purchasing our product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.

Product Features

1.Short press main button to access power-consumption inquiry — 4 LED blue indicators for power balance(1~25%、26-50%、51~75%、76~100%), indicators will automatically turn off after 10 seconds without charging.（The green pilot light up when charging by sunshine.）

2.Illumination mode: Long press main button and hold the pressing for 3 seconds to turn on/off the flash lights; Short press again turn to SOS mode （Short press once again to switch to strobe mode.

Specifications

Solar power: Peak 1.5×4=6W
Battery:2500mAh Li-polymer battery
Material: ABS
Input: Micro 5V2A(Max.)(Micro USB/USB-C, choose only one charging port each time)
Output: 5V2.4A(Max. Single port) 5V2.8A（Max. Overall for two ports）
Dimension:
Folded：155*83*35mm/6.1*3.3*1.4inch
Unfolded：380*153* 23mm/15.0*6.0*0.90inch
Weight: 570.5g/20.12oz

How to use

1.Charge the solar charger with a wall charger(5V2A, full charging time 9.5 hours approximately)

It is not recommend to charge via computer as the output power is much lower(USB 2.0--5V0.5A, USB3.0--5V0.9A).

* Make proper connection between solar charger and your wall charger with an cerificatwd USB cable or the provided one.

* After connecting, blue LED indicators keep flashing which indicate that the solar charger is in charging status.

* When it is fully charged, 4 blue LED indicators stay on continuously.

Note: When connecting, please do choose certificated adapter and USB cable as some noise between ones might bring up to 50% power loss.

2. Charge the solar charger itself via solar energy.

* When the automatic sensitive lamp lights in green, expose panel towards sunlight (vertical direction) to get the maximum solar energy.

* The green light will be on which indicate the solar charger is in the charging status.

Note: The solar panel is meant to be used in emergency and extend the battery life due to its small capacity, the current is relatively small in cloudy day or indoor, it is recommended to recharge it in full sun or connect it to a wall charger.

3.How to use solar charger to recharge mobile phones or other USB-powered devices.

* Short press on the power button to show battery balance, there is no output when battery is in low capacity. Please recharge the solar charger first.

* Make proper connection between solar charger and your devices with an certificated USB cable or the provided one.

* Please check whether the phone or USB powered devices show a charging sign or not, otherwise press the power button again or try a different USB cable.

Wireless charging

Wireless charging input: 5V/1.5A output: 5V1.0A
Radio conversion rate：66.6%
Charging frequency: 110-205 KHz
The effective distance of wireless transmission of electric energy:
5-8 mm (the thickness of the protective shell of the mobile phone should not exceed 5mm, the material of the mobile phone case should not contain interference substances such as metals or metal alloys.)
Compatibility: Support mainstream QI standard wireless charging models, not support wireless charging modelsIt can be used with wireless charging receiver.

note:
1. Make sure you have placed your phone in the center of the wireless charging area before starting charging.

2. During the charging process, it may be normal for the surface area of the wireless charging to heat up.

Cautions

1.For first use, please recharge battery to full and do not recharge until it is discharged to 0%. But for daily use, it is recommended to always leave at least 10-25% capacity unused.

2.For connecting, please use your original adapter and cable or the cable provided by our company, as some non-branded data cables with high internal resistance will bring up to 50% power loss.

3.Unlike maintenance-free primary battery(such as AA,AAA batteries), it is suggested to fully recharge this power bank at least once every 90 days.

4.Please handle it with care, and avoid hitting it with sharp objects or knocking heavily on it.

5.In case any short-circuit, this product is not allowed to put in the rain, water or fire.

6.Dual outputs support two devices at the same time, but please confirm the input voltage and current requirements of your devices first(Please refer to your device's manual or product labeling), otherwise, the control system will shut down to prevent the circuit board from getting overheat.

7.For safety sake, it is not suggested to place it on car dashboard for usage, as the temperature inside car might goes up to 60-75 ℃.

8.Clean dirt on the surface of solar panel as necessary, Always use water and a soft sponge or cloth for cleaning. A mild, non-abrasive cleaning agent with no corrosivity is strongly recommended.

FAQ and Solutions

1. What if the solar charger fails to charge itself ?
A: Sometimes it will not charge if the sunlight is not strong, cause the generated power of the solar panel is small and it will loose some power during the conversion; besides, when mobile device is on standby, it also leads to power reducing. So please expose the panel under strong sunlight. Solar charger is just for emergency use.

2. Why can't I charge other 5V external devices?
A: Make sure the connection between the solar charger and your device is secure.
B: Make sure the solar charger still has a charge. If it is completely discharged, recharge it and then retry charging your device.
C: Ensure that the solar charger's output current and voltage are compatible with your device.

3. Why can't I charge my Bluetooth device with the solar charger?
A: The solar charger will not charge devices with input currents lower than 50mA, including some Bluetooth and GPS devices.

Warranty

We have 18-month warranty for this product (from date of its original purchase). If you have any concerns regarding to our product or service, please email us at support@x-dragon.net, we will response within 1 business day!
Website: www.x-dragon.net

X-DRAGON

Solar Charger

Model:XD-SC-013

(abziehbar)

Benutzerhandbuch

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Damit Sie es sicher verwenden können, lesen Sie bitte zuerst die Bedienanleitung sorgfältig. Für die zukünftige Verwendung verwahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung.

Eigenschaft

1. Ein/Ausschalter: klicken Sie bitte den Schalter mal kurz, zeigt die LED Lampe den Rest der Batterie(~25%、26-50%、51-75%、76-100%)
Hinweis: Das Solarlicht leuchtet grüne an und die Ladeleistung angezeigt wird.
Lampeschalter: klicken Sie bitte den Schalter lang, funktionieren die zwei
2. Lampen stetig; klicken Sie den Schalter kurz, wechselt es zum "SOS-Modell", dann kick wieder, wechselt es zum "Schnellflash-Modell", dann kick wieder, wechselt es zum Schalten aus, alle Lampen ausschalten.

Spezifikationen

Solar Leistung: Spitze 1.5X4=6W
Die Kapazität der Batterie: 2500mAh
Eingang: Micro 5V2A (Max.)(Micro-USB / USB-C, 2 Auswahl des Ladeschnittstellen, Aber kann jedoch nur eine Ladeschnittstelle verwendet werden)
Ausgang: USB1: 5V 2.4A (Pro Hafen) ;USB2: 5V 2.8A (Dual Max)
Faltet: 155 * 83 * 35mm / 6.1 * 3.3 * 1.4 inch
Erweitert: 380 * 153 * 23 mm / 15.0 * 6.0 * 0.90inch
Gewicht: 570.5 g / 20.12 oz

Gebrauchsanleitung

1. Sie können auch sich über einen USB-Anschluss an Sonnenenergie aufgeladen werden. Und der Computer USB-Anschluss ist geringer als normale spannung der Familie, dann vorschlagen sich nicht durch das tägliche Aufladen.(Computer USB-Anschluss:USB2.0—5V0.5A Universal-USBAnschlussUSB3.0—5V0.9A)

*Verbinden Sie den USB-Port des Computers oder des USB-Adapters mit dem Micro-USB-Port des Solarladegerätes.
*Nach Verbindung lädt das Ladegerät auf, und die blauen LED Lämpchen blinken.
* Die 4 Lämpchen werden völlig hell sein, wenn das Ladegerät völlig aufgeladen ist.
Achtung: Wenn Sie Ihre Produkt eine Verbindung möchten，wählen Sie bitte einen zertifizierten Adapter und ein USB-Kabel, sonst mit einige von denen ohne Markennamen bis zu 50% Verlustleistung bringen können.

2. Laden Sie das Solar-Ladegerät durch Solarenergie auf.

* Bitte legen Sie Solarpanels unter der starken vertikalen Sonneneinstrahlung ein, um den besten Umwandungssatz zu erreichen.
* Es zeigt an, dass das Ladegerät gerade auflädt, wenn die grüne Lämpchen blinken.
Achtung: Die Solarenergie ist nur für den Notfall. Bitten laden Sie am bestendas Solar-Ladegerät mit dem Steckerladegerät auf, da es wird lange Zeit dauern, durch die Solarenergie völig aufzuladen.

3. Wie laden Sie die Handys oder die andere Geräte durch das Ladegerät auf ?

* Bitte klicken Sie den Ein/ Ausschalter, und es schaltet die Funktion des Ausgangs ein.
* Verbinden Sie das USB-Kabel mit der USB-Port des Solar- Ladegerätes und das andere Ende mit dem Port des externen Gerätes.
* Bitten prüfen Sie das Handy/ die andere Gerät, ob es auflädt. Sonst klicken Sie den Schalter nochmal.

Kabelloses Laden

Eingeben: 5V 1.5 A/Ausgang: 5V 1.0A
Sendekonvertierung: ≥66.6 %
Ladefrequenz: 110-205 KHz
Übertragungsdistanz: 5-8 mm
Kompatibilität: Unterstützt die meisten Smartphones, die mit QI-Standardtechnologie oder anderen QI-aktivierten Geräten ausgestattet sind. Für andere Geräte koppeln Sie bitte mit einem QI-Empfänger.
Die Hülle eines Telefons (besonders dickere) kann die Ladegeschwindigkeit beeinflussen oder sogar zu einem intermittierenden oder unterbrochenem Laden oder einem Hitzeproblem führen.

Hinweis:
1.Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass sich das Telefon in der Mitte des Ladebereichs befindet.
2.Während des Produkt aufladen, dass der kabellose Ladebereich erwärmen werden.

Achtung

1. Bitten Sie für das produkt eine vollständig Aufzuladen, wenn Sie das Produkt zuerst verwenden und nachdem der Strom zu 0% aufgebraucht ist, dann Sie für das Produkt eine volle Aufladen (Lade-und Entladezyklus abschließen)Normalerweise wird es wieder laden, wenn das Produkt mit verbliebenden 10-25% Strom.
2. Benutzen Sie das Kabel ohne Marke nicht, weil das hohe Innenwiderstand 50% Energieverlust bringen wird. Aber verwenden Sie bitte am besten das original Kabel oder das von unserer Firma angebotene Kabel, um die intelligente Erkennung und die schnelle Aufladung zu erreichen.
3. Bitten laden Sie das Ladegerät in jedem Monat auf, um die Lebensdauer des externen Ladegerätes zu verlängern.
4. Bitte behandeln Sie es mit Sorgfalt, um zu vermeiden, es mit spitzen Gegenständen zu schlagen oder stark zu klopfen.
5. Es ist nicht erlaubt, dieses Produkt im Regen, Wasser, oder nahe dem Feuer zu setzen, um den Kurzschluss zu vermeiden.
6. Bevor Sie für zwei Geräte durch zwei USB-Anschlüssen laden, überprüfen Sie bitte, ob die Eingangsparameter Ihres elektronischen Geräts übereinstimmen (siehe Bedienungsanleitung des Geräts, Produktetikett).
7.Es brauchen sehr lange zeit für den Solar-Ladegerät, empfelen wir nicht, dass mit das Produkt auf Armaturenbrett des Auto laden. Weil die geschlossen Kabinentemperatur bis zu 60-75 ℃ . Es ist sehr gefährlich.
8.Entfernen Sie die Flecken rechtzeitig von den Sonnenkollektoren und vermeiden Sie Kratzer und Korrosion durch die Reinigung.

Fragen und Lösungen

1. Warum lädt das Solar-Ladegerät nicht auf ?
A: Manchmal wird es nicht laden, wenn das Produkt nicht unter einen starke Sonneninten. Weil die erzeugte Energie des Sonnenkollektors klein ist und einige Energie während der Umwandlung verliert; Außerdem, wenn das mobile Gerät im Standby-Modus ist, führt dies auch zu einer Leistungsreduzierung. Daher sollte das Panel bitte unter starkem Sonnenlicht aus. Solar Ladegerät ist nur für den Notfall.
2. Warum lädt die andere 5V Geräte mit dem Solar-Ladegerät nicht auf ?
A: Checken Sie bitte die Verbindung des Kabels, ob die Verbindung stabil ist;
B: Checken Sie bitte das Solar-Ladegerät, ob es die Energie hat;
C: Checken Sie bitte den Strom und die Spannung, ob es für das Solar-Ladegerät geeignet ist.
3. Warum lädt unser Bluetooth mit dem Solar-Ladegerät nicht auf?
Die Batterielkapazität des Bluetooths ist niedrig, so muss es mit dem kleinen Strom aufgeladen werden, um die Lebensdauer der Batterie zu schützen. (Normalerweise ist die Kapazität weniger als 50 mA.)

Garantie

Wir haben eine 18-monatige Garantie für dieses Produkt (ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs). Wenn Sie irgendwelche Bedenken bezüglich unseres Produktes oder unserer Dienstleistung haben,
Bitte mailen Sie uns bei support@x-dragon.net, wir werden Antwort innerhalb von 1 Werktag!
Webseite: www.x-dragon.net

X-DRAGON

太阳能移动电源

Model:XD-SC-013

(可拆卸的)

用户手册

感谢您购买我们的产品，为了您能安全的使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书，妥善保存本说明书以备将来参考。

产品特性

1. 电量查询：短按功能键，LED蓝色指示灯显示剩余电量（1~25%、26~50%、51~75%、76~100%），10秒后检测无负载指示灯自动关闭；
注：太阳能充电时，太阳能充电时，太阳能指示燈灯长亮，并显示充电电量。
2.照明模式：长按功能键3秒，LED电筒长亮；短按一次，切换到SOS模式，再次短按，切换到爆闪模式，再次短按关闭电筒。（注：长按可以直接关闭电筒。）

参数规格

太阳能功率：峰值1.5×4=6W
锂聚合物电池容量：25000mAh
Material：ABS
输入：Micro 5V2A(Max.)（micro USB/USB-C, 2种充电接口供选择，
但每次只能使用一个充电接口）
输出：单口 5V2.4A(最大) 双口同时输出5V2.8A(最大)
折叠：155*83*35mm/6.1*3.3*1.4inch
展开：380*153* 23mm/15.0*6.0*0.90inch
重量：570.5g/20.12oz

使用方法

1. 连接充电，通过USB插配器（5V2A,充电时间大约9.5小时）给太阳能移动电源充电. 电脑USB端口因其输出功率偏低不建议在日常充电使用（电脑USB2.0—5V0.5A USB3.0—5V0.9A）

* 将数据线连接电脑/适配器USB端口，另外一端连接太阳移动电源的Micro-USB输入端口；

* 连接后，蓝色LED指示灯会出现闪烁状态，表示正在充电；

* 当满电时，4个LED指示灯长亮。

注意：连接适配器时，请勿选用无品牌的适配器或USB线否则可导致高达50%能损耗。

2.通过太阳能给移动电源充电

* 在有效光照条件下（自动感光灯亮绿灯），将太阳能板垂直太阳能光源方向，使得太阳能转换效率最高；

* 当绿灯长亮，表示正在充电；

注意：阴天阳光弱，电流小，不建议使用太阳能给产品充电；且太阳能板面积小，产生的功率仅支持应急用途，平时使用，请选择市电给本产品充电。

3. 太阳能充电器给手机等负载供电

* 单色电源键，显示电池容量并打开相由功能；

* 然数据线将连接太阳能移动电源的USB端口，另外一端连接负载的输入端口；

* 检查手机等负载是否出现充电标志，否则再次单击电源键或更换USB线。

无线充

无线充输入：5V/1.5A 输出:5V1.0A
无线电转换率：≥66.6%
充电频率：110-205 KHz
电能无线传输有效距离：5-8 mm (手机保护壳厚度应不超过5mm,手机壳的材料应不含金属或者金属合金等干扰物质。)
兼容性：支持主流QI标准无线充电机型,不支持无线充电的机型,可以配合无线充电接收器使用。

注意：
1.开始充电前请确保您已将手机放置于无线充电区域正中。
2.充电过程中,无线充表面区域可能存在升温属于正常现象。

注意事项

1.首次使用建议先给本产品充满电，待电量耗尽到0%（完成一个充放循环）再进行充电使用，平时使用，建议当电量剩余10-25%时需先充电再使用。
2.不建议使用无品牌数据线，因为高内阻可能带来多达50%的容量损耗，请优先选择原装数据线或者本公司提供的数据线，以达到智能识别快充的效果！
3.不同于免维护的一次性原电池(AA,AAA)，长时间不使用，需每90天至少给此充电宝充电一次；
4.使用时请轻拿轻放，不可用尖锐物体戳触，不可用重力敲击；
5.不能被产品浸泡在水里，淋雨或接近火源，否则会出现短路烧坏产品；
6.双USB给两个设备供电器，请确认您的电子设备的输入参数是否匹配（参考设备的使用说明书、产品标签），一旦出现过载，电路将自动切断以进行保护。
7. 避免安全隐患，不建议把产品放在汽车内使用，密闭车厢温度可高达60-75℃。
8. 及时清除太阳能板的灰尘，建议使用海绵蘸水后添加中性清洁剂进行清洗，可以避免因清洗用导致划痕及腐蚀。

常见问题及解决方法

1.不能给通过太阳能给移动电源充电怎么办?
答：弱光条件下，太阳能板产生的电流少，且移动设备待机也需要损耗部分电量，因此弱光情况下会拒不能充电的现象，请在有太阳能板置于强光下，另无太阳能供应电源用途，平常建议用市电充电。

2.太阳能充电器不能给其他5V移动设备供电怎么办？
答：检查数据线连接是否牢固；太阳能充电器是否有电；电流电压是否匹配；

3.太阳能充电器为什么不能给蓝牙设备充电?
答:蓝牙设备电流容量低，必须小电流充电以保护电池使用寿命(一般电流低于50mA)。

我们提供18个月自购买当日起算产品保修服务，如果您对我们产品或服务有任何疑问或需要帮助，请电邮至: support@x-dragon.net，我们会及时联络您。
网址：www.x-dragon.net

X-DRAGON

XD-SC-013 ソーラーチャージャー
生活をパワフルにするX-DRAGON ソーラーチャージャー

（取り外し可能）

取扱説明書

弊社の製品をお買いよりいただき、ありがとうございます。本製品を安全に使えるために、使用される前に説明書をよくお読みください。将来ご使用のために、説明書を保管してください。

製品特徴

1.電池残量：ボタンを短く押すと、LEDの青いインジケーター(バッテリーの残量が表示されます。(1~25%、26~50%、51~75%、76~100%)
※ソーラー充電の時，緑LED指示ライトが長点灯するとソーラーパネルは日光の下で充電中の状態です。
2.照明機能：電源ボタンを約3秒押すとLEDの懐中電灯が長点灯し、もう1回押してSOS信号モードに入り、もう1回押してラッシュライトモードに入り、もう1回押しLED懐中電灯が消灯します。
※長押すとLED懐中電灯の機能を開めます。

製品仕様

ソーラーパワー：ピーク1.5×4=6W
ソーラー出力の電圧電流：5V/1200mA
リチウムポリマー電池容量：25000mAh
材料：ABS
入力：Micro 5V2A(Max.)（micro USB / Type-C, 2つの充電ポートから選択可能、ただし一度に使用できる充電点ポートは1つだけ）
出力：出力 5V 2.4A（Max.）、デュアルUSBが同時に出力できれば5V 2.8A（Max.）
折り畳むサイズ：155*83*35mm/6.1*3.3*1.4inch
展開サイズ：380*153* 23mm/15.0*6.0*0.90inch
正味重量：570.5g/20.12oz

使用方法

1. USBケーブルとACアダプター（5V2A、9.5時間ほど）を繋がって電源を入れ本製品を充電します。コンピューターUSBポートの出力パワーが低いので、コンピューターのUSBポートに繋がって本製品を充電する方法をお勧めしません（コンピューター USB2.0—5V0.5A USB3.0—5V0.9A）。

* USBケーブルをコンピューターやアダプターのUSBポートに繋がって本製品のマイクロUSB端ポートに接続します。

* 接続完了後、LEDライトが青点滅する状態は充電していることが表示されます。
* 満充電の場合は、LEDに4つのLED指示ライトが全部点灯します。
注意：50%の電力損失が発生しないように純正品ないし汎用品のアダプターやUSBケーブルを選択しないでください。

2. 太陽エネルギーを使って本製品への充電

* 太陽エネルギー変換効率を上げに達するために、ソーラーパネルを一番適した角度（直射日光を受ける所）に置いてください。ソーラー充電中の間に、LEDに指示ライトが緑点灯します。
* LEDに指示ライトが点灯するとお充電していることが表示されます。
注意：曇り日の陽光が弱く電流が弱いため、太陽光で充電することはお勧めしません。ソーラーパネルの面積はかさく、発電量は非常に少ないため使用できます。普通はコンセントで充電することをお勧めします。

3. 本製品によりデバイスへの充電

* 電源ボタンを押して、電池残量をチェックし、出力機能も始まります。
* ケーブルのUSBポートを本製品に繋げ、はかーつの本ケーブルに接続します。
* デバイスが充電中のケーブルであるか確認しください。充電していない場合、もう一度電源ボタンを押します。または別のUSBケーブルを変換して充電行います。

ワイヤレス充電

ワイヤレス充電入力:5V / 1.5A/出力:5V 1.0A
ワイヤレス電力変換率：≥66.6%
充電周波数:110-205 KHz
ワイヤレス電力伝送有効距離:5-8 mm（注意:携帯電話の保護カバーの厚さは5mmを超えてはなら、携帯電話ケースの材質には金属や合金などの干渉物質が含まれていないようにしてください。）
互換性:メインストームのQI標準ワイヤレス充電モデルをサポートし、ワイヤレス充電なしのモデルをサポートしていないです。ワイヤレス充電レ

注意：
1.充電中で、ワイヤレス充電表面領域が温度上昇することは正常現象です。
2.充電を開始する前に、携帯をワイヤレス充電エリアの中央に置いていることを確認してください。

注意事項

1.内蔵バッテリーを活性化にするため、最初に製品を使用して完全に充電し、電力が0%になったら（放電サイクル完了）、次に通常使用されたら充電を使用します。使用前にバッテリーを完全に充電することをお勧めします。
2.高抵抗に平均のエネルギー損失をたらすことを避けるために、お手持ちの機器付属の純正ケーブルを使いになることをお勧めします。
3.電池寿命を保つために、本商品を長時間に使用しない場合、少なくとも90日に一回満充電をすることをお勧めします。
4.安全使用のため、本商品のお本体を優しくて使用して、利な物で本体を揺らないでください。傷ほど激しい衝撃をおかけしないでください。
5.本商品を放置や故意の破壊に使用しないでください。火を触れないでください。
6.本商品は2つの出力ポートを搭載しますが、充電前にお使いの入力電流と電圧を確認してください（お使いの電子機器の取扱説明書、製品ラベルを参照）。適合商品や使用されたら、回路の自動的に保護するために切断されます。
7. 気温事内部の温度が60～70℃に上昇する可能性があるので、安全のために車内部で使用の可能性は不でこを勧めません。
8. 時間内にソーラーパネルから汚れを取り除いてください。水で湿らせたスポンジを使用してから、洗浄による微小摩擦を防ぐために中性洗剤を追加することをお勧めします。

1. ソーラー充電ができない場合、どうすればいいでしょうか。
回答：太陽光が強くない場合、ソーラーパネルの発電量が小さく、変換中に電力が失われることがあるので、発電できないと仮落が発生します。ソーラーパネルは、日光の下に置いてください。ソーラー充電は緊急用で、普通は家用電コンセントで充電することをお勧めします。
2. 本製品で他のDVDデイスへの充電ができない場合、どうすればいいでしょうか。
回答：(1) 本製品とデイスが確実に接続されていることをご確認ください。
2) 本製品は残量があるか確認ください。
3) 本製品の電圧と電流はデイスに対応しているかを確認しください。
3. 本製品でBluetoothのデイスを充電できない原因は何ですか。
回答：本製品は入力電流が50mAはてあるBluetoothとGPS などのデイスを充電しません。

お問い合わせ

本商品を購入した5年7月の保証を提供致します。本製品と私たちのサービスに何問題があれば、ご連絡をsupport@x-dragon.netにお問い合わせください。
ホームページ：www.x-dragon.net

FCC Statement

This device complies with part 18 of the FCC Rules. Operation is Subject To the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this devicemust accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not explicitly approved by the partyresponsible for compliance could void the user's authority tooperate this equipment.

Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and canradiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference toradio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged totry to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.

This device complies with Part 18 of the FCC Rules. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and any other radio device.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.