

7.如果蓝色LED没有闪烁,说明设备状态不正确,请按键唤醒设备,再按住复位键直到蓝色LED灯亮后放开,蓝色LED闪烁说明进入了配置状态。

(以下图片仅供参考)



请先按门铃唤醒设备,再按复位按钮约3秒,等待蓝色LED亮后放开,设备会重新进入配置状态

8. 配置前先给设备起个名字,并选择安装的位置或者家庭地址,APP会默认一个名称,用户也可以修改,确认选择下一步。



9. APP会自动填入当前WiFi名称,输入WiFi密码后点击二维码配网 (APP需位置权限才会填入WiFi名称)



10. 将二维码对准设备镜头约10cm左右,听到设备提示音收到配置信息后即可放开,设备会自动完成添加。



Loading...



11.设置完成,设备自动进入设备列表界面,恭喜您,设备已经完成安装了。



12.关于PIR人体侦测功能提示。

*设备设置中可以设定人体检测灵敏度。在人流较多的环境下使用,建议关闭或者将设备设为低灵敏度,以避免不必要的唤醒延长电池使用时间。

*关闭:此状态下,设备不会进行人体感应侦测。

*低:设备休眠状态下,连续7秒感应到人体触发报警。

*中:设备休眠状态下,连续5秒感应到人体触发报警。

*高:设备休眠状态下,连续1秒感应到人体触发报警。



四、设备使用说明



我的



12345678

查看我的账户信息及修改密码；

云服务

查看云服务开通状态及开通云服务；

人脸识别

开通AI云存储添加人脸识别及查看人脸识别状态；

我的好友

添加我的好友设置分享权限及查看好友列表；

通用设置

通用设置声音及监控默认清晰度；

常见问题

遇到疑问，请点击常见问题

关于

查看APP版本信息

点击右上角的日历图标，选择日期即可看到当前日期的所有云视频

选择你需要查看的日期就可查看当日的
所有云视频



五、注意事项

- 1.本设备使电池供电，电池使用时间会受到设备唤醒时间和唤醒次数影响，所以人体感应报警侦测功能，在人流较多的环境下使用，建议关闭或者将设备设为低灵敏度，以减少设备唤醒和呼叫次数延长电池使用时间。设备电量不足时请及时充电，长时间电池欠电可能会造成电池失效。
- 2.在安装过程中请确保安装环境下网络正常，特别是在室外/门外安装，需要检查WiFi是否覆盖，如果WiFi信号比较弱，需要选择中继套装或者增加WiFi中继改善信号。
- 3.本设备属于低功耗智能产品，可以支持APP远程唤醒，PIR人体侦测唤醒，按键唤醒，每次唤醒后工作短暂时间后自动进入休眠状态，设备的工作时间可以在APP菜单中设置。
- 4.因为中国大陆地区收不到Google的系统推送消息，需要在手机中打开APP的自启动功能才可以收到推送消息
- 5.本设备提供一个月的免费云存储和人脸识别服务，在试用期满后如果需要继续使用增值服务需要在APP中购买。

功能介绍



百万高清像素搭配广角镜头



支持手机唤醒设备



清晰的双向语音通话



支持PIR人体红外检测,当有人在门口徘徊时候,立即推送告警信息给手机APP



日夜自动切换,不管是白天还是黑夜,图像清晰可见、为您和家人的安全保驾护航



支持云存储

*温馨提示:以上产品功能如有变更不另行通知,请以实物为准,谢谢!

4G流量卡充值方法(安卓APP内充值)

第一步: 点击设备列表菜单按钮



第二步: 选择流量卡服务, 查询流量卡号



第三步：查询4G流量



ICCID:89860466122080802866

保存到相册

查询4G流量

第四步：显示当前流量，如果需要点击充值



第五步：选择您需要的套餐充值。



重要说明：

- 1:为确保产品稳定性本设备只支持配套流量卡,不支持手机卡或者其它平台流量卡。
- 2:第一次激活卡赠送1G有效期30天免费流量,免费流量用完后需要充值使用。
- 3:流量和话费一样,运营商对套餐有效期限制,有效期到后流量清零。
- 4:充值后系统可能存在延迟,最长可能需要2个小时到账。
- 5:流量套餐到期后没有使用2个月会被运营商注销,充值也无法使用,长期不用可以找销售商换卡或者购买运营商停机保号套餐。