AlphaTheta

DJM-V5

DJ MIXER Precautions for Use
TABLE DE MIXAGE Précautions à l'utilisation
DJ-MISCHPULT Hinweise für den Gebrauch
MIXER PER DJ Precauzioni
DJ MENGPANEEL Voorzorgsmaatregelen
MESA DE MEZCLAS DJ Precauciones a usar
MESA DE MISTURA PARA DJ Precauções
DJ микшерный пульт Правила предосторожности при эксплуатации
MIKSER DLA DJ Środki ostrożności przy użytkowaniu

alphatheta.com/support/
alphatheta.com/support/France/
alphatheta.com/support/Germany/
alphatheta.com/support/Italy/
alphatheta.com/support/Netherlands/
alphatheta.com/support/Spain/
alphatheta.com/support/Portugal/
alphatheta.com/support/Russia/
alphatheta.com/support/Poland/
rekordbox.com

For FAQ and other support information for this product, visit the websites above.
Pour consulter la FAQ et d'autres informations d'assistance concernant ce produit, visitez les sites Web ci-dessus.
Häufig gestellte Fragen und andere Supportinformationen zu diesem Produkt finden Sie auf den oben genannten Websites.
Per la sezione FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare i siti web indicati sopra.
Bezoek de bovenstaande websites voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.
Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite los sitios web indicados anteriormente.
Para ver as perguntas frequentes e obter outras informações de assistência relativas a este produto, consulte os sites indicados acima.
Часто задаваемые вопросы и другую информацию о поддержке данного изделия см. на перечисленных выше сайтах.
W celu zapoznania się z odpowiedziami na często zadawane pytania i innymi informacjami pomocniczymi dotyczącymi tego produktu należy przejść na powyższe strony internetowe.

<DRH1838-C>

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

D3-7-13-69_En

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product Name: DJM-V5
Model Number: DJM-V5
Responsible Party Name: AlphaTheta Music Americas, Inc. OPERATIONS DIVISION
Address: 2050 W. 190th Street, Suite 109, Torrance, CA 90504, U.S.A.
Phone: 1-424-488-0480
URL: alphatheta.com

D8-10-4*_C1_En

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2_A1_En

Information to User
Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

D8-10-2_A1_En

CAUTION
This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

D8-10-3a_A1_En

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. It must be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

For Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. It must be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

For UK

Statement of Compliance with regard to the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022
Hereby, AlphaTheta declares that this product is in compliance with Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022.
The full text of Statement of Compliance is available at the following internet address: alphatheta.com/product-compliance/

Specifications

General
Power requirements ..... AC 110 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Power consumption ..... 47 W
Power consumption (off) ..... 0.3 W
Main unit weight ..... 8.0 kg/17.6 lbs.
Max. external dimensions ..... (W × D × H) 302.0 × 437.5 × 107.9 mm/11.89" × 17.22" × 4.25"
Tolerable operating temperature ..... +5 °C – +35 °C (+41 °F – +95 °F)
Tolerable operating humidity ..... 5 % – 85 % (no condensation)

Audio Section
Sampling rate ..... 96 kHz
MASTER, BOOTH, REC, SEND D/A converter 32bit
CH, RETURN Input A/D converter 32bit
Other A/D and D/A converters 24bit
Frequency characteristic
LINE ..... 20 Hz – 40 kHz
S/N ratio (rated output, A-WEIGHTED)
USB ..... 110 dB
PHONO ..... 88 dB
LINE ..... 105 dB
MIC ..... 79 dB
Total harmonic distortion (LINE — MASTER, 20 Hz – 40 kHz@W) ..... 0.005 %
Standard input level/Input impedance
PHONO ..... -52 dBu/47 kΩ
LINE ..... -12 dBu/47 kΩ
MIC ..... -57 dBu/3.5 kΩ
RETURN ..... -12 dBu/47 kΩ
Max. input level
PHONO ..... +17.8 dBu
LINE ..... +15 dBu
MIC ..... +2 dBu
RETURN ..... +12 dBu

CAUTION
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

D3-4-2-1-1_B1_En

WARNING
This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING
This product is equipped with a three-wire grounding (earthed) plug – a plug that has a third (grounding) pin. This plug only fits a grounding-type power outlet. If you are unable to insert the plug into an outlet, contact a licensed electrician to replace the outlet with a properly grounded one. Do not defeat the safety purpose of the grounding plug.

D3-4-2-1-4_B1_En

WARNING
To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.

D3-4-2-1-7a_A1_En

WARNING
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product, and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as newspapers, table-cloths, curtains) or by operating the equipment on thick carpet or a bed.

D3-4-2-1-7b*_A1_En

Operating Environment
Operating environment temperature and humidity:
+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked)
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light).

D3-4-2-1-7c*_A2_En

VENTILATION CAUTION
When installing this unit, make sure to leave space around the unit for ventilation to improve heat radiation (at least 5 cm at rear, and 5 cm at each side).

D3-4-2-1-7d*_A1_En

CAUTION
The ⏻ switch on this unit will not completely shut off all power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-2a*_A1_En

The graphical symbol ⏦ placed on the product means alternating current.
The graphical symbol ⎓ placed on the product means direct current.
The graphical symbol ⧈ placed on the product means Class II equipment.

D3-5-2-2-4_A1_En

CAUTION
This product is evaluated in moderate and tropical climate condition.

D3-4-2-1-7a_A1_En

[for a service technician]
CAUTION
Since the fuse may be in the neutral of the mains supply, disconnect the mains to de-energize the phase conductors.

WARNING
Store small parts out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.

D4H-4-4_A1_En

POWER-CORD CAUTION
Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Avoid knotting the cord or tying it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause a fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest service center or your dealer for a replacement.

S002*_A1_En

⏻ switch
Turns the unit on and off.

- This unit should not be used by persons who have heart pacemakers installed, since adverse effects could occur.
- Do not use this unit in hospitals or clinics, or near medical equipment.
- Do not use inside airplanes or in the vicinity of automatic doors to avoid danger of causing malfunctions.

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein and UK may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

K008n_A1_En

For Finland customers
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan
För Sverige kunder
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
For Sweden customers
Apparaten skall anslutas till jordat uttag
For Denmark customers
Apparatens stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikpropens jord.

D4-4-2-1-6b_C1_En

For U.S.A. and U.S. Territories and Canada

The Safety of Your Ears in Your Hands
Get the most out of your equipment by playing it at a safe level – a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

S001a_A1_En

[Supplied power cord]
The supplied power cord is designed specifically for 120 V. Do not use it with a voltage other than 120 V.

D3-7-14_PDJ_A1_En

For U.S.A. and U.S. Territories

IMPORTANT NOTICE
THE MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER OF THIS EQUIPMENT ARE ON THE RIGHT SIDE OR BOTTOM.
RECORD THESE NUMBERS ON YOUR ENCLOSED WARRANTY CARD AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

D36-AP9-3*_A1_En

Standard output level/Load impedance/Output impedance
MASTER ..... +6 dBu/10 kΩ/360 Ω
REC OUT ..... +6 dBu/10 kΩ/700 Ω
BOOTH ..... +6 dBu/10 kΩ/360 Ω
SEND ..... -12 dBu/10 kΩ/700 Ω
PHONES ..... +8 dBu/32 Ω/1 Ω or lower
Rated output level/Load impedance
MASTER ..... +25 dBu/10 kΩ
BOOTH ..... +25 dBu/10 kΩ
Crossfade
LINE ..... 82 dB
Channel equalizer characteristic
HI ..... –∞ dB – +6 dB (3 kHz)
HI MID ..... -26 dB – +6 dB (1.2 kHz)
LOW MID ..... -26 dB – +6 dB (400 Hz)
LOW ..... –∞ dB – +6 dB (200 Hz)
Microphone equalizer characteristic
HI ..... -12 dB – +12 dB (10 kHz)
LOW ..... -12 dB – +12 dB (100 Hz)
BOOTH MONITOR equalizer feature
HI ..... -12 dB – +6 dB (3 kHz)
LOW ..... -12 dB – +6 dB (300 Hz)
Input/Output terminals
PHONO input terminal
RCA-pin jacks ..... 3 sets
LINE input terminal
RCA-pin jacks ..... 3 sets
MIC input terminal (XLR/TRS)
XLR connector & 1/4" TRS jack ..... 1 set
RETURN input terminals (TS)
1/4" TS jack ..... 1 set
MASTER output terminal
XLR connector ..... 1 set
BOOTH output terminal (TRS)
1/4" TRS jack ..... 1 set
REC OUT output terminal
RCA-pin jacks ..... 1 set
SEND output terminal (TS)
1/4" TS jack ..... 1 set
PHONES output terminal
1/4" stereo jack ..... 1 set
3.5 mm stereo mini-jack ..... 1 set
USB terminal
USB Type-C (MULTI I/O) ..... 1 set
Power supply ..... Power supply...5 V/3 A or less
USB Type-C (PC/Mac) ..... 1 set
LAN terminal
LAN terminal (100BASE-TX) ..... 1 set
SonicLink section
Communication distance ..... Approximately 5 m* in unobstructed circumstances.
Frequency band used ..... 2.4 GHz
* Transmission distances are a guideline. Transmission distance may change depending on the surrounding environment.
Headphones touch area
Supported standards ..... ISO/IEC 15693 (Reader)
- The specifications and design of this product are subject to change without notice.

Trademarks and registered trademarks
- SonicLink™ is a trademark or registered trademark of AlphaTheta Corporation.
- Other product, technology, and company names, etc. mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ATTENTION
POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

D3-4-2-1-1_B1_Fr

AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez pas de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, sur l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.

D3-4-2-1-3_A1_Fr

AVERTISSEMENT
Ce produit est équipé d'une fiche mâle à la terre à trois fils, c'est-à-dire une fiche ayant une troisième broche (de mise à la terre). Cette fiche convient uniquement aux prises de terre. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans une prise de courant, veuillez prendre contact avec un électricien agréé afin qu'il remplace la prise par une autre correctement mise à la terre. N'allez pas à l'encontre de l'objectif de sécurité de la fiche de mise à la terre.

D3-4-2-1-4_B1_Fr

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil.

D3-4-2-1-7a_A1_Fr

AVERTISSEMENT
Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil et pour éviter sa surchauffe. Pour éviter les risques d'incendie, ne bouchez jamais ces ouvertures et ne les recouvrez pas d'objets, tels que journaux, nappes ou rideaux, et n'utilisez pas l'appareil posé sur un tapis épais ou un lit.

D3-4-2-1-7b*_A1_Fr

Milieu de fonctionnement
Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +5 °C à +35 °C (de +41 °F à +95 °F) ; Humidité relative inférieure à 85 % (orifices de ventilation non obstrués)
N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-7c*_A1_Fr

ATTENTION À LA VENTILATION
Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace suffisant autour de ses parois de manière à améliorer la dissipation de chaleur au moins 5 cm à l'arrière et 5 cm de chaque côté).

D3-4-2-1-7d*_A1_Fr

ATTENTION
L'interrupteur ⏻ de cet appareil ne coupe pas complètement celui-ci de sa prise secteur. Comme le cordon d'alimentation fait office de dispositif de déconnexion du secteur, il devra être débranché de la prise secteur pour que l'appareil soit complètement hors tension. Par conséquent, veillez à installer l'appareil de telle manière que son cordon d'alimentation puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera débranché au niveau de la prise secteur si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-2a*_A1_Fr

Le symbole graphique ⏦ indiqué sur le produit représente le courant alternatif.
Le symbole graphique ⎓ indiqué sur le produit représente le courant continu.
Le symbole graphique ⧈ indiqué sur le produit représente un équipement de Classe II.

D3-5-2-2-4_A1_Fr

ATTENTION
Ce produit a été testé dans des conditions de climats tempéré et tropical.

D3-4-2-1-7a_A1_Fr

[pour les téléchargeurs de service]
ATTENTION
Le fusible peut être raccordé au neutre de l'alimentation secteur, l'alimentation doit donc être coupée pour désactiver les conducteurs de phase.

AVERTISSEMENT
Gardez les pièces de petite taille hors de la portée des bébés et des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, veuillez contacter immédiatement un médecin.

D4-4-4_A1_Fr

ATTENTION AU CÂBLE D'ALIMENTATION
Tenir le câble d'alimentation par la fiche. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble et ne pas toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne pas poser l'appareil ou un meuble sur le câble. Ne pas grouper le câble. Ne pas faire de nœud avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Les câbles d'alimentation doivent être posés de façon à ne pas être écrasés. Un câble abîmé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier le câble d'alimentation de temps en temps. Contacter le service après-vente le plus proche ou le revendeur en remplacement.

S002*_A1_Fr

Commutateur ⏻
Permet de mettre l'appareil sous tension et hors tension.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque, car cela pourrait avoir des effets indésirables.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité des portes automatiques ou des clinques ou à proximité d'équipements médicaux.
- N'utilisez pas cet appareil à bord d'avions ou à proximité de portes automatiques pour éviter d'entraîner des anomalies de fonctionnement.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Les ménages privés dans les États membres de l'UE, en Suisse, Norvège, Islande, au Liechtenstein et Royaume-Uni peuvent retourner gratuitement leurs produits électroniques usagés dans des sites de collecte désignés ou chez un commerçant (si vous achetez un produit similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour vous informer sur la méthode correcte pour vous débarrasser de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés, et vous éviterez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.

K008n_A1_Fr

Pour le Canada

La protection de votre ouïe est entre vos mains
Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et – plus important encore – la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:
- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:
- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites preuve de prudence ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

S001a_A1_Fr

[Cordon d'alimentation fourni]
Le cordon d'alimentation fourni est conçu spécialement pour une tension de 120 V. Ne l'utilisez pas avec une tension autre que 120 V.

D3-7-14_PDJ_A1_Fr

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 du r ISED. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Spécifications

Généralités
Alimentation requise ..... 110 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Consommation électrique ..... 47 W
Consommation électrique (hors tension) ..... 0.3 W
Poids de l'appareil principal ..... 8.0 kg
Dimensions extérieures maximales ..... (L × P × H) 302.0 × 437.5 × 107.9 mm
Température de fonctionnement tolérée ..... +5 °C – +35 °C
Humidité de fonctionnement tolérée ..... 5 % – 85 % (sans condensation)

Section audio
Fréquence d'échantillonnage ..... 96 kHz
Convertisseur N/A MASTER, BOOTH, REC, SEND ..... 32 bits
Convertisseur A/N d'entrées CH, RETURN ..... 32 bits
Autres convertisseurs A/N et N/A ..... 24 bits
Caractéristiques de fréquence
LINE ..... 20 Hz – 40 kHz
Rapport S/B (sortie nominale, A-WEIGHTED)
USB ..... 110 dB
PHONO ..... 88 dB
LINE ..... 105 dB
MIC ..... 79 dB
Distorsion harmonique totale (LINE — MASTER, 20 Hz – 40 kHz@W) ..... 0,005 %
Niveau d'entrée standard/Impédance d'entrée
PHONO ..... -52 dBu/47 kΩ
LINE ..... -12 dBu/47 kΩ
MIC ..... -57 dBu/3,5 kΩ
RETURN ..... -12 dBu/47 kΩ
Niveau d'entrée maximal
PHONO ..... +17,8 dBu
LINE ..... +15 dBu
MIC1 ..... +2 dBu
RETURN ..... +12 dBu
Niveau de sortie standard/Impédance de charge/Impédance de sortie
MASTER ..... +6 dBu/10 kΩ/360 Ω
REC OUT ..... -6 dBu/10 kΩ/700 Ω
BOOTH ..... +6 dBu/10 kΩ/360 Ω
SEND ..... -12 dBu/10 kΩ/700 Ω
PHONES ..... +8 dBu/32 Ω/1 Ω ou moins
Niveau de sortie standard/Impédance de charge
MASTER ..... +25 dBu/10 kΩ
BOOTH ..... +25 dBu/10 kΩ
Diaphonie
LINE ..... 82 dB
Caractéristiques de l'égaliseur de canal
HI ..... –∞ dB – +6 dB (3 kHz)
HI MID ..... -26 dB – +6 dB (1,2 kHz)
LOW MID ..... -26 dB – +6 dB (400 Hz)
LOW ..... –∞ dB – +6 dB (200 Hz)
Caractéristiques de l'égaliseur de microphone
HI ..... -12 dB – +12 dB (10 kHz)
LOW ..... -12 dB – +12 dB (100 Hz)
Fonction d'égaliseur BOOTH MONITOR
HI ..... -12 dB – +6 dB (3 kHz)
LOW ..... -12 dB – +6 dB (300 Hz)
Prises d'entrée/sortie
Prise d'entrée PHONO
Jacks RCA ..... 3 jeux
Prise d'entrée LINE
Jacks RCA ..... 3 jeux
Prise d'entrée MIC (XLR/TRS)
Connecteur XLR et jack TRS de 1/4" ..... 1 jeu
Prises d'entrée RETURN (TS)
Jack TS de 1/4" ..... 1 jeu
Prise de sortie MASTER
Connecteur XLR ..... 1 jeu
Prise de sortie BOOTH (TRS)
Jack TRS de 1/4" ..... 1 jeu
Prise de sortie REC OUT
Jacks RCA ..... 1 jeu
Prise de sortie SEND (TS)
Jack TS de 1/4" ..... 1 jeu
Prise de sortie PHONES
Jack stéréo de 1/4" ..... 1 jeu
Mini-jack stéréo de 3,5 mm ..... 1 jeu
Prise USB
USB Type-C (MULTI I/O) ..... 1 jeu
Alimentation...5 V/3 A ou moins
USB Type-C (PC/Mac) ..... 1 jeu
Prise LINK
Prise LAN (100BASE-TX) ..... 1 jeu
Section SonicLink
Distance de transmission maximale ..... Environ 5 m* sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée ..... 2,4 GHz
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
Zone de contact du casque
Normes prises en charge ..... ISO/CEI 15693 (lecteur)
- Les spécifications et la conception de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.

Marques commerciales et marques déposées
- SonicLink™ est une marque commerciale ou une marque déposée d'AlphaTheta Corporation.
- Les autres noms de produits, de technologies, de sociétés, etc. mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

VORSICHT
UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES AUSZUSETZEN, DÜRFEN SIE NICHT DEN DECKEL (ODER DIE RÜCKSEITE) ENTFERNEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. ÜBERLASSEN SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.

D3-4-2-1-1_B1_De

WARNUNG
Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behälter mit Flüssigkeiten (z.B. Blumenvasen und -töpfe) in die Nähe des Gerätes bringen und dieses vor Tropfwasser, Spritzwasser, Regen und Nässe schützen.

D3-4-2-1-3_A1_De

WARNUNG
Dieses Produkt verfügt über einen dreipoligen, geerdeten Stecker: ein Stecker mit einem zusätzlichen dritten Erdungsstift. Dieser Stecker passt nur in eine dafür geeignete geerdete Steckdose. Wenn dieser Stecker nicht in Ihre Steckdosen passt, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Elektriker, um Ihre Steckdose durch eine korrekt geerdete Steckdose ersetzen zu lassen. Versuchen Sie nicht, den Sicherheitszweck des geerdeten Steckers zu umgehen.

D3-4-2-1-4_B1_De

WARNUNG
Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende Kerze) auf dieses Gerät stellen.

D3-4-2-1-7a_A1_De

WARNUNG
Um Gerätegefahr durch Verschmorungsgefahr und Verletzungsrisiken und andere Störungen vorzugehen, die dadu diesen, eine Überhitzung des Gerätes zu verhindern und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, müssen Lüftungsschlitze und -öffnungen des Gerätes immer ausreichend Luft lassen und dürfen nicht mit Gegenständen (z.B. Zeitungen, Tischdecken und Gardinen) abgedeckt werden, und das Gerät darf beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt sein.

D3-4-2-1-7b*_A1_De

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit:
+5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max. (Ventilationsschlitze nicht blockiert)
Eine Aufstellung dieses Gerätes an einem unzureichend belüfteten, sehr feuchten oder hellen Ort ist zu vermeiden, und das Gerät darf weder direkter Sonneinstrahlung noch starkem Kunstlichtquellen ausgesetzt werden.

D3-4-2-1-7c*_A1_De

VORSICHT BEI DER LÜFTUNG
Bei der Aufstellung dieses Gerätes muss für einen ausreichenden Freiraum gesorgt werden, um eine einwandfreie Wärmeabfuhr zu gewährleisten (mindestens 5 cm hinter dem Gerät und jeweils 5 cm an der Seite des Gerätes).

D3-4-2-1-7d*_A1_De

VORSICHT
Der ⏻-Schalter dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker von einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden.

D3-4-2-2-2a*_A1_De

Das auf dem Produkt angebrachte Piktogramm ⏦ verweist auf Wechselstrom.
Das auf diesem Produkt angebrachte Piktogramm ⎓ verweist auf Gleichstrom.
Das auf diesem Produkt angebrachte Piktogramm ⧈ verweist auf ein Gerät der Klasse II.

D3-5-2-2-4_A1_De

VORSICHT
Dieses Produkt wurde unter moderaten und tropischen Klimabedingungen getestet.

D3-4-2-1-7a_A1_De

[für einen Kundendiensttechniker]
VORSICHT
Da sich die Sicherung möglicherweise im Nulleiter der Netzversorgung befindet, ziehen Sie den Netzstecker, um die Phasenleiter spannungsfrei zu schalten.

WARNUNG
Kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern aufbewahren. Bei unbeabsichtigtem Verschlucken ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

D4H-4-4_A1_De

VORSICHT MIT DEM NETZKABEL
Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie nicht das Gerät, Möbelstücke usw. auf das Netzkabel, und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Vermeiden Sie es, das Kabel zu verknoten oder mit anderen Kabeln zu verbinden. Die Netzkabel sollten so gelegt werden, dass niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihre nächste Kundendienststelle oder Ihren Händler, um es zu ersetzen.

S002*_A1_De

⏻ Schalter
Schaltet das Gerät ein- und aus.

- Dieses Gerät sollte nicht von Personen mit Herzschrittmachern verwendet werden, da dies zu Beeinträchtigungen führen könnte.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Krankenhäusern oder Kliniken oder in der Nähe von medizinischen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Flugzeugen oder in der Nähe von automatischen Türen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Möchten Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der Bestimmungen der Gesetzgebung gewährleistet wird.

Private Haushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz, in Norwegen, Island, Liechtenstein und Großbritannien können ihre gebrauchten elektronischen Produkte kostenlos bei ausgewiesenen Rücknahmestellen oder bei einem Händler (bei Kauf eines ähnlichen neuen Produkts) abgeben.

Bitte wenden Sie sich in den Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die örtliche Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

K008n_A1_De

Technische Daten

Allgemein
Stromzufuhr ..... AC 110 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Stromverbrauch ..... 47 W
Stromverbrauch (aus) ..... 0,3 W
Gewicht des Hauptgeräts ..... 8,0 kg

SonicLink-gedeelte
Maximale transmissiesterkte/land.....Ongeveer 5 m* in onbelemmerde omstandigheden.
Gebruikte frequentieband.....2,4 GHz
* De transmissiesterkten zijn richtwaarden. De transmissiesterkte kan verschillen afhankelijk van de omgeving.

Hoofdtelefoon-aanraakgedeelte
Ondersteunde normen.....ISO/IEC 15693 (lezer)

Español

PRECAUCIÓN
PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS. LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.
D3-4-2-1-1_B2_Es

ADVERTENCIA
Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como puede ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.
D3-4-2-1-3_A1_Es

ADVERTENCIA
Este producto está equipado con un enchufe de tres hilos con conexión a tierra: un enchufe que tiene una tercera clavija (de conexión a tierra). Este enchufe solo encaja en una toma de corriente con conexión a tierra. Si no puede insertar el enchufe en una toma de corriente, póngase en contacto con un electricista autorizado para que sustituya la toma de corriente por una con la debida conexión a tierra. No anule el propósito de seguridad del enchufe con conexión a tierra.
D3-4-2-1-6_B1_Es

ADVERTENCIA
Para reducir el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como puede ser una vela) encima del aparato.
D3-4-2-1-7a_A1_Es

ADVERTENCIA
Las rejillas y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesa o una cama.
D3-4-2-1-7b*_A1_Es

Entorno de funcionamiento
Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento
+5 °C a +35 °C, menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)
No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).
D3-4-2-1-7c*_A1_Es

PRECAUCIÓN SOBRE LA VENTILACIÓN
Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 5 cm detrás, y 5 cm en cada lado).
D3-4-2-1-7d*_A1_Es

PRECAUCIÓN
El interruptor de la alimentación ⏻ de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato debe desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también debería desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).
D3-4-2-2-1a*_A1_Es

El símbolo gráfico 〜 colocado en el producto significa corriente alterna.
El símbolo gráfico ⎓ colocado en el producto significa corriente continua.
El símbolo gráfico ⧈ colocado en el producto significa equipo de Clase II.
D3-4-2-4_A1_Es

PRECAUCIÓN
Este producto se evalúa en un entorno climático tropical y moderado.
D3-4-2-1-7a_A1_Es

[para uso técnico de servicio]
PRECAUCIÓN
Dado que el fusible puede estar en el neutro de la red eléctrica, desconecte la red eléctrica antes de desenergizar los conductores de fase.
ADVERTENCIA
Guarde las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Si las ingieren accidentalmente, póngase de inmediato en contacto con un médico.
D41-6-4_A1_Es

PRECAUCIÓN SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN
Tome el cable de alimentación por la clavija. No extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el cable de alimentación cuando sus manos estén mojadas, ya que esto podría causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque la unidad, algún mueble, etc., sobre el cable de alimentación. Asegúrese de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a otros cables. Los cables de alimentación deberán ser dispuestos de tal forma que la probabilidad de que sean pisados sea mínima. Una cable de alimentación dañado podría causar incendios o descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación está dañado, solicite el ejemplazo del mismo al centro de servicio más cercano, o a su distribuidor.
S002*_A1_Es

Conmutador ◇
Encienda y apaga la unidad.

- Esta unidad no debería ser utilizada por personas que lleven marcapasos, ya que pueden producirse efectos adversos.
- No utilice esta unidad en hospitales o clínicas, ni cerca de equipos médicos.
- No la utilice en el interior de aviones o en las proximidades de puertas automáticas para evitar el riesgo de causar fallos de funcionamiento.

Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Los hogares particulares de los estados miembros de la UE, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein y el Reino Unido pueden devolver sus productos electrónicos usados sin cargo alguno a los centros de recogida designados o a una tienda (en caso de comprar un producto nuevo similar).

En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.
D3-4-2-1-8_B1_Es

Para Méjico
La operación de esta equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia per judicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Especificaciones

General
Requisitos de alimentación.....CA de 110 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente.....47 W
Consumo de corriente (apagado).....0,3 W
Peso de la unidad principal.....8,0 kg
Dimensiones externas máx.....(An × Pr × Al) 302,0 × 437,5 × 107,9 mm
Temperatura admisible de funcionamiento.....+5 °C – +35 °C
Humedad admisible de funcionamiento.....5 % – 85 % (sin condensación)

Sección de audio
Tasa de muestreo.....96 kHz
Convertor D/A para MASTER, BOOTH, REC. SEND.....32 bits
Convertidor A/D para entrada CH, RETURN.....32 bits
Otros convertidores A/D y D/A.....24 bits
Características de frecuencia
LINE.....20 Hz – 40 kHz
Relación señal/ruido (salida nominal, A-WEIGHTED)
USB.....110 dB
PHONO.....88 dB
LINE.....105 dB
MIC.....79 dB
Distorsión total de armónicos (LINE — MASTER, 20 Hz – 40 kHzBW).....0,005 %
Nivel de entrada/impedancia de entrada padrão
PHONO.....52 dBu/47 kΩ
LINE.....12 dBu/47 kΩ
MIC.....57 dBu/3,5 kΩ
RETURN.....12 dBu/47 kΩ
Nivel de entrada máximo
PHONO.....17,8 dBu
LINE.....+15 dBu
MIC.....+2 dBu
RETURN.....+12 dBu
Nivel de saída/impedância de carga/impedância de saída padrão
MASTER.....+6 dBu/10 kOhm
REC OUT.....-8 dBu/10 kOhm
BOOTH.....+15 dBu/10 kOhm
SEND.....-12 dBu/10 kOhm
PHONES.....+8 dBu/32 Ω/1 Ω no máximo
Nível de saída nominal/impedância de carga
MASTER.....+25 dBu/10 kΩ
BOOTH.....+25 dBu/10 kΩ
Diafonia
LINE.....82 dB
Características do equalizador de canais
HI.....–∞ dB – +6 dB (3 kHz)
HI MID.....-26 dB – +6 dB (1,2 kHz)
LOW MID.....-26 dB – +6 dB (400 Hz)
LOW.....–∞ dB – +6 dB (200 Hz)
Características do equalizador do microfone
HI.....-12 dB – +12 dB (10 kHz)
LOW.....-12 dB – +12 dB (100 Hz)
Função de equalizador BOOTH MONITOR
HI.....-12 dB – +6 dB (3 kHz)
LOW.....-12 dB – +6 dB (300 Hz)

Terminais de entrada/saída
Terminal de entrada PHONO
Fichas com pinos RCA.....3 conjuntos
Terminal de entrada LINE
Fichas com pinos RCA.....3 conjuntos
Terminal de entrada MIC (XLR/TRS)
Conector XLR e tomada TRS de 1/4".....1 conjunto
Terminais de entrada RETURN (TS)
Tomada TS de 1/4".....1 conjunto
Terminais de saída MASTER
Fichas com pinos RCA.....1 conjunto
Terminal de saída BOOTH (TRS)
Tomada TS de 1/4".....1 conjunto
Terminal de saída REC OUT
Fichas com pinos RCA.....1 conjunto
Terminal de saída SEND (TS)
Tomada TS de 1/4".....1 conjunto
Terminal de saída PHONES
Miniatomada estéreo de 1/4".....1 conjunto
Miniatomada estéreo de 3,5 mm.....1 conjunto
Terminal USB
USB Type-C (MULTI I/O).....1 conjunto
Fonte de alimentação...5 V/3 A no máximo
USB Type-C (PC/Mac).....1 conjunto
Terminal LINK
Terminal LAN (100BASE-TX).....1 conjunto

Secção SonicLink
Distância máxima de transmissão.....Aproximadamente 5 m* em ambientes sem obstáculos.
Banda de frequências usada.....Aproximadamente 5 m* se não existirem obstruções.
Corporation.
* As distâncias de transmissão são apenas uma referência. A distância de transmissão pode variar dependendo do ambiente circundante.

Área tátil dos auscultadores
Normas suportadas.....ISO/IEC 15693 (Leitor)

- As especificações e a estrutura deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais e marcas comerciais registadas

- SonicLink™ é uma marca comercial ou marca comercial registada da AlphaTheta Corporation.
- Os outros nomes de produtos, tecnologias e empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários.

Português

CUIDADO
PARA PREVENIR O PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A COBERTURA (NEM A PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM NO INTERIOR PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL ESPECIALIZADO.
D3-4-2-1-1_B2_Pt

AVISO
Este aparelho não é à prova de água. Para prevenir o perigo de incêndio ou choque elétrico, não coloque perto dele recipientes contendo líquidos (tais como uma jarra ou um vaso de flores) nem o exponha a pingos, salpicos, chuva ou humidade.
D3-4-2-1-3_A2_Pt

AVISO
Este produto está equipado com uma ficha trifilar(a com ligação à terra - uma ficha que possui um terceiro pino (ligação à terra). Esta ficha encaixa apenas numa tomada elétrica com ligação à terra. Se não conseguir inserir a ficha numa tomada elétrica, contacte um eletricista licenciado para substituir a tomada por uma corretamente ligada à terra. Não ignore o modo de utilização seguro da ficha com ligação à terra.
D3-4-2-1-6_B1_Pt

AVISO
Para prevenir o perigo de incêndio, não coloque fontes de chamas nuas (tais como uma vela acesa) sobre o aparelho.
D3-4-2-1-7a_A1_Pt

AVISO
As ranhuras e as aberturas da caixa destinam-se a ventilação, para garantir o funcionamento fiável do produto e para evitar o seu sobreaquecimento.
Para evitar riscos de incêndio, as aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas com coisas (como jornais, toalhas de mesa, cortinas) ou através do funcionamento do equipamento em cima de um tapete grosso ou uma cama.
D3-4-2-1-7b*_A1_Pt

Ambiente de funcionamento
Temperatura e humidade do ambiente de funcionamento
+5 °C a +35 °C, humidade relativa inferior a 85 % (respiradouros de refrigeração não bloqueados)
Não instale o aparelho num espaço insuficientemente arejado ou em locais expostos a uma humidade elevada ou a luz solar direta (ou a iluminação artificial intensa).
D3-4-2-1-7c*_A2_Pt

CUIDADO COM A VENTILAÇÃO
Quando instalar este aparelho, certifique-se de que deixa espaço em torno da unidade para ventilação de modo a melhorar a radiação térmica (pelo menos 5 cm na parte posterior e 5 cm em cada um dos lados).
D3-4-2-1-7d*_A1_Pt

CUIDADO
O botão ⏻ do aparelho não o desliga completamente da energia fornecida pela tomada CA. Uma vez que o cabo de alimentação serve como o principal dispositivo de desconexão, será necessário desligá-lo da tomada para desligar toda a alimentação. Por isso, verifique se a unidade foi instalada de forma que o cabo de alimentação possa ser facilmente desligado da tomada AC, em caso de acidente. Para prevenir o perigo de incêndio, não cubra o cabo de alimentação com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Também o aparelho não for utilizado durante um período prolongado (por exemplo, durante um período de férias).
D3-4-2-2-2a*_A1_Pt

O símbolo gráfico 〜 presente no produto significa corrente alterna.
O símbolo gráfico ⎓ presente no produto significa corrente contínua.
O símbolo gráfico ⧈ presente no produto significa Equipamento de Classe II.
D3-2-4_A1_Pt

CUIDADO
Este produto foi avaliado em condições semelhantes às dos climas temperado e tropical.
D3-4-2-1-7a_A1_Pt

[para um técnico de assistência]
CUIDADO
Como o fusível pode estar no neutro da rede de alimentação da corrente, desligue a fonte de alimentação de corrente para retirar a energia dos condutores da fase.

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существуют отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные домохозяйства в странах-членах ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Великобритании могут бесплатно возвращать бывшие в употреблении электронные устройства в специальные пункты приема или в розничную сеть (при покупке аналогичного нового изделия).

В странах, не перечисленных выше, для получения информации о правильных способах утилизации обращайтесь в соответствующее учреждение.

Поступая таким образом, вы можете быть уверены в том, что утилизируемый продукт будет соответствующим образом обработан, переработан и соответствующий ущерб окружающей среде и здоровью человека будет предотвращен.
K008x_A1_Ru

Технические характеристики

Общие
Требования к питанию.....110–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление.....47 Вт
Энергопотребление (в выключенном состоянии).....0,3 Вт
Масса основного агрегата.....8,0 кг
Максимальные внешние размеры.....(Ш × Д × В) 302,0 × 437,5 × 107,9 мм
Допустимая рабочая температура.....От +5 до +35 °C
Допустимая рабочая влажность.....От 5 до 85 % (без конденсации)

Аудио
Частота дискретизации.....96 кГц
ЦАП MASTER, BOOTH, REC. SEND.....32 бита
АЦП для CH, RETURN.....32 бита
Другие АЦП и ЦАП.....24 бита
Частотная характеристика
LINE.....От 20 Гц до 40 кГц
Соотношение сигнал/шум (номинальный выход, A-WEIGHTED)
USB.....110 дБ
PHONO.....88 дБ
LINE.....105 дБ
MIC.....79 дБ
Суммарный коэффициент гармоник (LINE — MASTER, от 20 Гц до 40 кГц BW).....0,005 %
Стандартный уровень входа/импеданс входа
PHONO.....52 дБм/47 кОм
LINE.....12 дБм/47 кОм
MIC.....57 дБм/3,5 кОм
RETURN.....12 дБм/47 кОм
Макс. уровень входного сигнала
PHONO.....17,8 дБм
LINE.....+15 дБм
MIC.....+2 дБм
RETURN.....+12 дБм
Стандартный уровень выхода/импеданс нагрузки/импеданс выхода
MASTER.....+6 дБм/10 кОм/360 Ом
REC OUT.....-8 дБм/10 кОм/700 Ом
BOOTH.....+15 дБм/10 кОм/700 Ом
SEND.....-12 дБм/10 кОм/700 Ом
PHONES.....+8 дБм/32 Ом/1 Ом и менее
Графический символ 〜, нанесенный на изделие, обозначает переменный ток.
Графический символ ⎓, нанесенный на изделие, обозначает постоянный ток.
Графический символ ⧈, нанесенный на изделие, обозначает оборудование класса защиты II.
D3-2-4_A1_Ru

ВНИМАНИЕ
Данное изделие испытывалось в условиях умеренного и тропического климата.
D3-4-2-1-7a_A1_Ru

[для сервисных специалистов]
ВНИМАНИЕ
Предохранитель может быть подключен к нейтрали питания от сети, поэтому отключите питание, чтобы обеспечить фазовые провода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Храните мелкие детали вне доступа детей. При случайном заглатывании, немедленно обращайтесь к врачу.
D41-6-4_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ
Держите силовой шнур за вилку. Не выключайте вилку, взявшись за шнур, и никогда не касайтесь сетевого шнура, если Ваши руки влажные, так как это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Не ставьте аппарат, предметы мебели и т.д. на сетевой шнур, не зажимайте его. Не завязывайте шнуры на узлы и не связывайте его с другими шнурами. Сетевые шнуры должны лежать так, чтобы на них нельзя было наступить. Поврежденный сетевой шнур может стать причиной возникновения пожара или поразить Вас электрическим током. Время от времени проверяйте сетевой шнур. В случае повреждения сетевого шнура обратитесь за заменой в ближайший сервисный центр или к Вашему дилеру.
S002*_A1_Ru

Переключатель ◇
Включает и выключает устройство.

- Из-за риска возникновения небезопасных ремонтных ситуаций этого изделия не могут использовать лица с кардиостимуляторами.
- Не пользуйтесь изделием в больницах, клиниках или вблизи медицинского оборудования.
- Также не пользуйтесь им в самолете или если возле автоматических дверей, поскольку изделие может быть причиной помех, ведущих к сбоям работы таких систем.

Terminal USB
USB Type-C (MULTI I/O).....1 conjunto
Alimentação de corrente...5 V/3 A o menos
USB Type-C (PC/Mac).....1 conjunto
Terminal LINK
Terminal LAN (100BASE-TX).....1 conjunto

Secção de SonicLink
Distância máxima de transmissão.....Aproximadamente 5 m* em ambientes sem obstáculos.
Banda de frequência usada.....2,4 GHz
* As distâncias de transmissão são orientativas. A distância de transmissão pode cambiar en función del entorno.

Área de toque de los auriculares
Estándares compatibles.....ISO/IEC 15693 (lector)

- Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales y marcas registradas

- SonicLink™ es una marca comercial o una marca registrada de AlphaTheta Corporation.
- Otros nombres de productos, tecnología y empresas, etc., mencionados aquí son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Produktu nie należy usuwać wraz z ogólnymi odpadami komunalnymi. Istnieją osobny system odbioru zużytych produktów elektronicznych, zgodnie z przepisami w zakresie odpowiedniego postępowania, odzyskiwania i recyklingu.

Prywatne gospodarstwa domowe w krajach członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Wielkiej Brytanii mogą bezpłatnie zwracać zużyte produkty elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub sprzedawcy (w przypadku zakupu nowego podobnego produktu).

W przypadku niewymienionych powyżej krajów należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego sposobu usuwania.

Dzięki temu usuwany produkt zostanie poddany wymaganym procesom odzyskiwania i recyklingu, co pozwoli zapobiec potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie.
K008x_A1_Pl

Dane techniczne

Ogólne
Wymagania dotyczące zasilania.....Od 110 V do 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy.....47 W
Pobór mocy (wył.).....0,3 W
Masa urządzenia głównego.....8,0 kg
Maks. wymiary zewnętrzne.....(szer. × gł. × wys.) 302,0 × 437,5 × 107,9 mm
Dozwolony zakres temperatury podczas pracy.....Od +5 °C do +35°C
Dozwolony zakres wilgotności podczas pracy.....Od 5% do 85% (bez kondensacji)

Sekcja audio
Częstotliwość próbkowania.....96 kHz
Przetwornik C/A MASTER, BOOTH, REC. SEND.....32-bitowy
Przetwornik A/C CH, RETURN na wejściu.....32-bitowy
Pozostałe przetworniki A/C i C/A.....24-bitowe
Charakterystyka częstotliwościowa
LINE.....Od 20 Hz do 40 kHz
Stosunek sygnał/szum (moc znamionowa, A-WEIGHTED)
USB.....110 dB
PHONO.....88 dB
LINE.....105 dB
MIC.....79 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (LINE — MASTER, od 20 Hz do 40 kHzBW).....0,005 %
Standardowy poziom wejściowy/impedancja wejściowa
PHONO.....52 dBu/47 kΩ
LINE.....12 dBu/47 kΩ
MIC.....57 dBu/3,5 kΩ
RETURN.....12 dBu/47 kΩ

Sekcja SonicLink
Maksymalna odległość przesyłania.....Około 5 m* w przypadku braku przeszkód
Wykorzystywane pasmo częstotliwości.....2,4 GHz
* Odległości przesyłania są orientacyjne. Odległość przesyłania może ulec zmianie zależnie od otoczenia.

Obszar dotykowy słuchawek
Zgodność z normami.....ISO/IEC 15693 (czytnik)

- Dane techniczne i budowa tego produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe

- SonicLink™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AlphaTheta Corporation.
- Inne wspomniane w tym dokumencie nazwy produktów, technologii, firm itp. są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Ако желаете да изхвърлите този продукт, не го изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци. Съществуват специална система за събиране на използвани електронни продукти съгласно законодателството, която предполага правилно третиране, възстановяване и рециклиране.

Частните домакинства в страните-членки на ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Обединеното кралство и Гибралтар могат безплатно да връщат използваните електронни продукти в определените пунктове за събиране или в търговската мрежа (при закупуване на ново подобно изделие).

За страни, които не са изброени по-горе, информирайте се за правилния начин за изхвърляне при местните власти.

Като постъпвате по този начин, вие гарантирате, че изхвърленият продукт ще бъде третиран, възстановен и рециклиран по подходящ начин, с което ще предотвратите потенциалните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
K008x_A1_Bg

Технически характеристики

Общи
Изисквания за захранване.....110–240 V променлив ток, 50/60 Hz
Консумация на енергия.....47 W
Консумация на енергия (в изключено състояние).....0,3 W
Маса на основното устройство.....8,0 kg
Външни размери.....(Ш × Д × В) 302,0 × 437,5 × 107,9 mm
Допустима работна температура.....От +5 °C до +35 °C
Допустима работна влажност.....От 5 % до 85 % (без кондензация)

Аудио
Честота на семплиране.....96 kHz
Цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП) за MASTER, BOOTH, REC. SEND.....32 bits
Аналогово-цифров преобразувател (АЦП) за CH, RETURN.....32 bits
Други АЦП и ЦАП.....24 bits
Честотна характеристика
LINE.....От 20 Hz до 40 kHz
Съотношение сигнал/шум (номинален изход, A-WEIGHTED)
USB.....110 dB
PHONO.....88 dB
LINE.....105 dB
MIC.....79 dB
Общ коефициент на хармонични изкривявания (LINE — MASTER, 20 Hz – 40 kHzBW).....0,005 %
Стандартно ниво на вход/импеданс на вход
PHONO.....52 dBu/47 kΩ
LINE.....12 dBu/47 kΩ
MIC.....57 dBu/3,5 kΩ
RETURN.....12 dBu/47 kΩ
Макс. ниво на входния сигнал
PHONO.....17,8 dBu
LINE.....+15 dBu
MIC.....+2 dBu
RETURN.....+12 dBu
Стандартно ниво на изход/импеданс на натоварване/импеданс на изход
MASTER.....+6 dBu/10 kOhm/360 Ohm
REC OUT.....-8 dBu/10 kOhm/700 Ohm
BOOTH.....+15 dBu/10 kOhm/700 Ohm
SEND.....-12 dBu/10 kOhm/700 Ohm
PHONES.....+8 dBu/32 Ohm/1 Ohm или повече
Графичният символ 〜 върху изделието обозначава променлив ток.
Графичният символ ⎓ върху изделието обозначава постоянен ток.
Графичният символ ⧈ върху изделието обозначава оборудване от клас II.
D3-2-4_A1_Bg

ВНИМАНИЕ
Това изделие е изпитвано при умерен и тропически климат.
D3-4-2-1-7a_A1_Bg

[за сервизни техници]
ВНИМАНИЕ
Тъй като предпазителят може да е свързан към неутралния проводник на захранването, изключете захранването, за да изолирате фазовите проводници.
ВНИМАНИЕ
Съхранявайте малките части на място, недостъпно за деца. В случай на поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ.
D41-6-4_A1_Bg

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ
Дръжте захранващия кабел за щепсела. Не изключвайте щепсела, като дърпате за кабела, и никога не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце, защото това може да доведе до късо съединение или токов удар. Не поставяйте върху захранващия кабел уреда, мебели и др. Не прекъсвайте кабела, не го прищипвайте и не го свързвайте с други кабели. Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че никой да не стъпва по тях. Повреденото захранване може да предизвика пожар или токов удар. Проверявайте захранващия кабел от време на време. В случай на повреда на захранващия кабел се обърнете за подмяната му към най-близкия сервизен център или към вашия дистрибутор.
S002*_A1_Bg

Ключ за захранване ◇
Включва и изключва устройството.

- Поради риска от създаване на небезопасни ситуации при работа с този продукт той не може да се използва от лица с пейсмейкъри.
- Не използвайте продукта в болници, клиники или близо до медицинско оборудване.
- Не използвайте продукта в самолет или близо до автоматични врати, тъй като той може да причини смущения, които да доведат до неизправност на тези системи.

Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers. Il existe un système de collecte distinct pour les produits électroniques usagés, conformément à la législation en vigueur, qui prévoit un traitement, une récupération et un recyclage appropriés.

Les ménages situés dans les États membres de l'UE, en Suisse, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein et au Royaume-Uni peuvent déposer leurs produits électroniques usagés dans les points de collecte désignés ou chez un revendeur (en cas d'achat d'un produit neuf équivalent).

Pour les pays non mentionnés ci-dessus, contactez les autorités locales afin de connaître la méthode d'élimination à suivre.

En suivant ces instructions, vous vous assurez que le produit usagé subit le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires, et vous contribuez à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
D3-4-2-1-8_B1_Fr

Pour le Mexique
Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il est possible que cet équipement ou dispositif ne cause aucune interférence préjudiciable et (2) cet équipement ou dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caractéristiques

Généralités
Exigences d'alimentation.....CA 110 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consommation d'énergie.....47 W
Consommation d'énergie (désactivé).....0,3 W
Poids de l'unité principale.....8,0 kg
Dimensions externes maximales.....(L × P × H) 302,0 × 437,5 × 107,9 mm
Température de fonctionnement tolérée.....+5 °C – +35 °C
Humidité de fonctionnement tolérée.....5 % – 85 % (sans condensation)

Section de Audio
Taux de amostragem.....96 kHz
Convertor D/A MASTER, BOOTH, REC. SEND.....32 bits
Conversor A/D das entradas CH e RETURN.....32 bits
Outros conversores A/D e D/A.....24 bits
Características de frequência
LINE.....20 Hz – 40 kHz
Relação sinal/ruído (saída nominal, A-WEIGHTED)
USB.....110 dB
PHONO.....88 dB
LINE.....105 dB
MIC.....79 dB
Distorção total de harmónicas (LINE — MASTER, 20 Hz – 40 kHzBW).....0,005 %
Nível de entrada/impedância de entrada padrão
PHONO.....52 dBu/47 kΩ
LINE.....12 dBu/47 kΩ
MIC.....57 dBu/3,5 kΩ
RETURN.....12 dBu/47 kΩ
Nível de entrada máximo
PHONO.....17,8 dBu
LINE.....+15 dBu
MIC.....+2 dBu
RETURN.....+12 dBu
Nível de saída/impedância de carga/impedância de saída padrão
MASTER.....+6 dBu/10 kOhm/360 Ohm
REC OUT.....-8 dBu/10 kOhm/700 Ohm
BOOTH.....+15 dBu/10 kOhm/360 Ohm
SEND.....-12 dBu/10 kOhm/700 Ohm
PHONES.....+8 dBu/32 Ω/1 Ω ou mais baixo
Nível de saída/impedância de carga nominal
MASTER.....+25 dBu/10 kΩ
BOOTH.....+25 dBu/10 kΩ
Diafonia
LINE.....82 dB
Características do equalizador de canais
HI.....–∞ dB – +6 dB (3 kHz)
HI MID.....-26 dB – +6 dB (1,2 kHz)
LOW MID.....-26 dB – +6 dB (400 Hz)
LOW.....–∞ dB – +6 dB (200 Hz)
Características do equalizador do microfone
HI.....-12 dB – +12 dB (10 kHz)
LOW.....-12 dB – +12 dB (100 Hz)
Função de equalizador BOOTH MONITOR
HI.....-12 dB – +6 dB (3 kHz)
LOW.....-12 dB – +6 dB (300 Hz)

Terminais de entrada/saída
Terminal de entrada PHONO
Fichas com pinos RCA.....3 conjuntos
Terminal de entrada LINE
Fichas com pinos RCA.....3 conjuntos
Terminal de entrada MIC (XLR/TRS)
Conector XLR e tomada TRS de 1/4".....1 conjunto
Terminais de entrada RETURN (TS)
Tomada TS de 1/4".....1 conjunto
Terminais de saída MASTER
Fichas com pinos RCA.....1 conjunto
Terminal de saída BOOTH (TRS)
Tomada TS de 1/4".....1 conjunto
Terminal de saída REC OUT
Fichas com pinos RCA.....1 conjunto
Terminal de saída SEND (TS)
Tomada TS de 1/4".....1 conjunto
Terminal de saída PHONES
Miniatomada estéreo de 1/4".....1 conjunto
Miniatomada estéreo de 3,5 mm.....1 conjunto
Terminal USB
USB Type-C (MULTI I/O).....1 conjunto
Fonte de alimentação...5 V/3 A no máximo
USB Type-C (PC/Mac).....1 conjunto
Terminal LINK
Terminal LAN (100BASE-TX).....1 conjunto

Secção SonicLink
Distância máxima de transmissão.....Aproximadamente 5 m* em ambientes sem obstáculos.
Banda de frequências usada.....2,4 GHz
* As distâncias de transmissão são apenas uma referência. A distância de transmissão pode variar dependendo do ambiente circundante.

Área tátil dos auscultadores
Normas suportadas.....ISO/IEC 15693 (Leitor)

- As especificações e a estrutura deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais e marcas comerciais registadas

- SonicLink™ é uma marca comercial ou marca comercial registada da AlphaTheta Corporation.
- Os outros nomes de produtos, tecnologias e empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários.

Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers. Il existe un système de collecte distinct pour les produits électroniques usagés, conformément à la législation en vigueur, qui prévoit un traitement, une récupération et un recyclage appropriés.

Les ménages situés dans les États membres de l'UE, en Suisse, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein et au Royaume-Uni peuvent déposer gratuitement leurs produits électroniques usagés dans les points de collecte désignés ou à un revendeur (en achetant un produit équivalent neuf).

Pour les pays non mentionnés ci-dessus, informez-vous auprès des autorités locales pour connaître la méthode d'élimination à suivre.

En agissant ainsi, vous vous assurez que le produit usagé subit le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires, et vous contribuez à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
D3-4-2-1-8_B1_Fr

Pour le Mexique
Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il est possible que cet équipement ou dispositif ne cause aucune interférence préjudiciable et (2) cet équipement ou dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caractéristiques

Généralités
Exigences d'alimentation.....CA 110 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consommation d'énergie.....47 W
Consommation d'énergie (désactivé).....0,3 W
Poids de l'unité principale.....8,0 kg
Dimensions externes maximales.....(L × P × H) 302,0 × 437,5 × 107,9 mm
Température de fonctionnement tolérée.....+5 °C – +35 °C
Humidité de fonctionnement tolérée.....5 % – 85 % (sans condensation)

Section de Audio
Taux de amostragem.....96 kHz
Convertor D/A MASTER, BOOTH, REC. SEND.....32 bits
Conversor A/D das entradas CH e RETURN.....32 bits
Outros conversores A/D e D/A.....24 bits
Caractéristiques de fréquence
LINE.....20 Hz – 40 kHz
Relação sinal/ruído (saída nominal, A-WEIGHTED)
USB.....110 dB
PHONO.....88 dB
LINE.....105 dB
MIC.....79 dB
Distorção total de harmónicas (LINE — MASTER, 20 Hz – 40 kHzBW).....0,005 %
Nível de entrada/impedância de entrada padrão
PHONO.....52 dBu/47 kΩ
LINE.....12 dBu/47 kΩ
MIC.....57 dBu/3,5 kΩ
RETURN.....12 dBu/47 kΩ
Nível de entrada máximo
PHONO.....17,8 dBu
LINE.....+15 dBu
MIC.....+2 dBu
RETURN.....+12 dBu
Nível de saída/impedância de carga/impedância de saída padrão
MASTER.....+6 dBu/10 kOhm/360 Ohm
REC OUT.....-8 dBu/10 kOhm/700 Ohm
BOOTH.....+15 dBu/10 kOhm/360 Ohm
SEND.....-12 dBu/10 kOhm/700 Ohm
PHONES.....+8 dBu/32 Ω/1 Ω ou mais baixo
Nível de saída/impedância de carga nominal
MASTER.....+25 dBu/10 kΩ
BOOTH.....+25 dBu/10 kΩ
Diafonia
LINE.....82 dB
Características do equalizador de canais
HI.....–∞ dB – +6 dB (3 kHz)
HI MID.....-26 dB – +6 dB (1,2 kHz)
LOW MID.....-26 dB – +6 dB (400 Hz)
LOW.....–∞ dB – +6 dB (200 Hz)
Características do