EN Wireless Garage Door INSTRUCTION

Power input: DC 5V 1A
Maximum load current: 10A
Maximum power: 2.5W
WIFI standard: Wi-Fi 802.11 b / g / n
Sensor input voltage: DC 1.5V (one AA battery)
Standby current: ≤20uA
Induction alarm current: ≤20mA
Wireless frequency: 433MHz
Working temperature: -10 °C -55 °C

Product connection introduction

Note: Please read the installation and operation manual before installing and using the product. Please keep this manual in a safe place so that you can consult it at any time in the future.

Indicator status:
Green indicates that the door sensor was triggered normally, and red indicates that the battery is low.

1.Power up the Smart Garage Door switch, the Red LED is off.
2. Use the included Red & Black wire connect the Smart Garage Door Switch to your opener. Put each end to the same terminals as the wall button wires are terminated to.
3. Use a tiny screw or nail to click the button in the Smart Garage Door Switch, your garage door should activate.

Note: The 5V USB adapter and dry battery is not included in the package.

Garage door switch installation method

There are 2 ways to install the garage door switch
1. Installed on the jog switch of the garage door motor
2. Installed on the manual switch

As the picture shows:

Simple Installation Process

Included installation instructions & installation videos make for easy installation!

There are 3 ways to install the garage door status sensor

1. Sensor
2. Open the back cover of the back of the sensor and insert the dry battery
3. Insert the battery into [+] [-] poles
4. Close the battery protection cover
5. Tear off the back of the sensor

Note: The dry battery is not included in the package

Smart Garage door switch wiring

Easy installation, most the parallel wall switch wiring port, you can control the motor

Compatibility Check

1.Use plier to short the wall side button terminals, if garage door open or closed, it works. Otherwise please go to point 2.

2.If point 1 fails, but your garage opener is from Chamberlain/Liftmaster/Craftman. MSG100 will work directly (needs an extra accessory). Please send us the learn button color of your garage opener, we can also the proper accessory for you.

The installation method is shown below

Mobile phone APP control installation method

Download Smart Life from iOS APP Store or Download or scan the QR code and install the Smart Life App for either iOS or Android.
Once downloaded, the app will ask you to register your device. Enter your phone number or email which ever one makes you feel comfortable and select the country you live in. If phone number selected you will receive a text with a registration code.
If you choose email you will then create a password.

Attention: There's no Registration code needed if email method chosen.

Attention: there're two modes for configurations(Quick Mode/AP Mode) available for your choice before adding the device to your App. Quick Mode is recommended.

Add device

1. First press and hold the device reset switch for 5 seconds, so that the indicator light is fast flashing
2. Connect according to the following steps



APP function introduction

1. Set the information push alarm on or off

2. Set the garage door stroke closing and opening time

3. Wireless garage door smart switch ALEXA / google home voice command Alexa, turn on the door, Alexa turn off the door

Alexa / google home connection method

Add"WiFi Smart Switch" to Alexa

Method 1: Discover Devices.
1. Say "Echo (or Alexa) discover my devices" to start Echo, and Echo will search for devices added to Smart Life in 20 seconds;
2.click "Discover Devices" on Alexa APP, the devices successfully discov-ered will be displayed.

Method 2:
"Smart Life" in the input window, find Smart Life from the search result and click "Enable Skill" . (If the 1st search fails and you try the 2nd search, the word" Already Login" will appear on the right of the screen, you may unbind it by clicking the Disable Skill, or continue to bind a new Smart Life account by clicking Enable Skill); Enter the registered account and password, the word "Alexa successfully connected to Smart Life" will appear;
Once above de- scribed procedures completed, you may send com-mands to Echo;

FR Porte De Garage Sans Fil INSTRUCTION

Entrée d'alimentation: DC 5V 1A
Courant de charge maximum: 10A
Puissance maximale: 2,5 W
Norme WIFI: Wi-Fi 802.11 b / g / n
Tension d'entrée du capteur: DC 1,5 V (une pile AA)
Courant de veille: ≤20uA
Courant d'alarme à induction: ≤20mA
Fréquence sans fil: 433 MHz
Température de fonctionnement: -10 °C -55 °C

Introducción à la connexion du produit

Remarque: veuillez lire le manuel d'installation et d'utilisation avant l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel dans unendroit sûr afin que vous puissiez le consulter à tout moment à l'avenir.

Processus d'installation simple

Instructions d'installation et installation incluses les vidéos facilitent l'installation!

Il y a 3 façons d'installer la porte de garage capteur d'état

1. Capteur
2. Ouvrez le couvercle arrière de l'arrière du capteur et insérez la pile sèche
3. Insérez la batterie dans les pôles [+] [-]
4. Fermez le couvercle de protection de la batterie
5. déchirez l'arrière du capteur

Remarque: la batterie sèche n'est pas incluse dans le package

Clôture de l'interrupteur de porte de garage intelligent

Installation facile, port de clôture d'interrupteur mural parallèle de ligne de moteur, vous pouvez contrôler le moteur

Statut de l'indicateur:
Le vert indique que le capteur de porte s'est déclenché normalement, et rouge indique que la batterie est faible.

Vérification de compatibilité

Méthode d'installation de l'interrupteur de porte de garage

Il y a 2 façons d'installer l'interrupteur de porte de garage
1. Installé sur l'interrupteur à bascule du moteur de porte de garage
2. Installé sur l'interrupteur manuel

Comme le montre l'image:

Introducción à la conexión du produit

Processus d'installation simple

Instructions d'installation et installation incluses les vidéos facilitent l'installation!



Il y a 3 façons d'installer la porte de garage capteur d'état

1. Capteur
2. Ouvrez le couvercle arrière de l'arrière du capteur et insérez la pile sèche
3. Insérez la batterie dans les pôles [+] [-]
4. Fermez le couvercle de protection de la batterie
5. déchirez l'arrière du capteur

Remarque: la batterie sèche n'est pas incluse dans le package

La méthode d'installation est indiquée ci-dessous

Téléphone portable APP contrôler la méthode d'installation

Téléchargez Smart Life sur iOS APP Store ou Téléchargez ou scannez le code QR et installez l'application Smart Life pour iOS ou Android.
Une fois téléchargée, l'application vous demander d'enregistrer votre appareil. Entrez votre numéro de téléphone ou e-mail qui vous fait sentir confortable et sélectionnez le pays vous vivez. Si le numéro de téléphone sélectionné, vous recevrez un texte avec un code d'enregistrement.
Si vous choisissez l'email, vous puis créez un mot de passe.

Attention: Il n'y a pas Code d'enregistrement nécessaire si la méthode e-mail choisi.

Attention: il existe deux modes de configuration (mode rapide / mode AP) disponible pour que vous puissiez choisir avant d'ajouter l'appareil à votre application. Le mode rapide est recommandé.

Ajouter un appareil

1. Assurez-vous d'activer sur la commutateur de réinitialisation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, de sorte que le voyant clignote rapidement
2. Connectez-vous selon les étapes suivantes

Application d'introduction de la fonction

1. Activez ou désactivez l'alarme push d'information

2. Réglez la fermeture et l'ouverture de la course de la porte de garage

3. Interrupteur intelligent de porte de garage sans fil ALEXA / google home voice commandee Alexa, allumela porte, Alexa éteins la porte

Alexa / google méthode de connexão doméstica

Adicione "WiFi Smart Switch" ao Alexa

Método 1: descobrir dispositivos.
1. Diga "Eco (ou Alexa) descubra meus dispositivos" para iniciar o Eco, e o Eco irá procure dispositivos adicionados ao SmartLife em 20 segundos;
2.clique em "Discover Devices" no Alexa APP, os dispositivos descobrimos com êxito será exibido.

Método 2:
"Smart Life" na janela de entrada, encontre o Smart Life no resultado da pesquisa e clique em "Habilitar Habilidade". (Se a primeira pesquisa falhar e você tentar a segunda, o é palavra "Já está conectado" aparecerá à direita da tela. clicando em Desativar habilidade, ou continue a vincular uma nova conta do Smart Life clicando em Ativar habilidade); Digite a conta e a senha registradas, a palavra Aparecerá "Alexa conectado com sucesso ao Smart Life";
Uma vez acima procedimentos escritos concluídos, você pode enviar comandos ao Eco;

ES Puerta de garaje inalámbrica INSTRUCCIÓN

Entrada de energía: DC 5V 1A
Corriente de carga máxima: 10A
Potencia máxima: 2.5 W
Estándar WIFI: Wi-Fi 802.11 b / g / n
Voltaje de entrada del sensor: DC 1.5V (una batería AA)
Corriente en espera: ≤20uA
Corriente de alarma de inducción: ≤20mA
Frecuencia inalámbrica: 433 MHz
Temperatura de trabajo: -10 °C - 55 °C

Introducción de conexión de producto

Nota: Lea el manual de instalación y operación antes Instalación y uso del producto. Guarde este manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento en el futuro.

Proceso de instalación simple

Incluye instrucciones de instalación ¡los videos facilitan la instalación!

Hay 3 formas de instalar la puerta del garage sensor de estado

1. Sensor
2. Abra la cubierta posterior de la parte posterior del sensor e inserte la batería seca
3. Inserte la batería en los polos [+] [-]
4. Cierre la tapa de protección de la batería.
5. arranca la parte posterior del sensor

Nota: la batería seca no está incluida en el paquete

Alexa / Google Home-Verbindungsmethode

Fügen Sie Alexa "WiFi Smart Switch" hinzu

Methode 1: Geräte entdecken.
1. Sagen Sie "Echo (oder Alexa) entdeckt meine Geräte", um Echo zu starten, und Echo wird es tun Suche nach Geräten, die in 20 Sekunden zu SmartLife hinzugefügt wurden;
2.Klicken Sie in der Alexa-App auf "Geräte entdecken". Die Geräte werdenerfolgreich erkannt. wird angezeigt.

Methode 2:
"Smart Life" im Eingabefenster finden Sie Smart Life aus dem Suchergebnis und klicken Sie auf "Fähigkeit aktivieren". (Wenn die erste Suche fehlschlägt und Sie die zweite Suche versuchen, wird die Das Wort "Bereits angemeldet" wird rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Bindung aufheben Klicken Sie dazu auf "Fähigkeit deaktivieren" oder binden Sie ein neues Smart Life-Konto weiter durch Klicken Sie auf Fähigkeit aktivieren. Geben Sie das registrierte Konto und das Passwort ein, das Wort "Alexa erfolgreich mit Smart Life verbunden" wird angezeigt.
Einmal oben Wenn die beschriebenen Vorgänge abgeschlossen sind, können Sie Befehle an Echo geben.

Introdução à conexão do produto

Nota: Leia o manual de instalação e operação antes de instalar e usar o produto. Mantenha este manual emlocal seguro para que você possa consultá-lo a qualquer momento no futuro.

Processo de instalação simples

Instruções de instalação e instalação vídeos facilitam a instalação!



Existem 3 maneiras de instalar a porta da garagem sensor de status

1. Sensor
2. Abra a tampa traseira da parte traseira do sensor e insira a bateria seca
3. Insira a bateria nos pólos [+] [-]
4. Feche a tampa de proteção da bateria
5.Retire a parte de trás do sensor

Nota: A bateria seca não está incluída na embalagem

PT Porta de garagem sem fio INSTRUÇÃO

Entrada de energia: DC 5V 1A
Corrente de carga máxima: 10A
Potência máxima: 2.5W
Padrão WIFI: Wi-Fi 802.11 b / g / n
Tensão de entrada do sensor: DC 1.5V (uma bateria AA)
Corrente de espera: ≤20uA
Corrente de alarme de indução: ≤20mA
Frequência sem fio: 433MHz
Temperatura de trabalho: -10 °C -55 °C

Introdução à conexão do produto

Nota: Leia o manual de instalação e operação antes de instalar e usar o produto. Mantenha este manual emlocal seguro para que você possa consultá-lo a qualquer momento no futuro.

Processo de instalação simples

Instruções de instalação e instalação vídeos facilitam a instalação!



Existem 3 maneiras de instalar a porta da garagem sensor de status

1. Sensor
2. Abra a tampa traseira da parte traseira do sensor e insira a bateria seca
3. Insira a bateria nos pólos [+] [-]
4. Feche a tampa de proteção da bateria
5.Retire a parte de trás do sensor

Nota: A bateria seca não está incluída na embalagem

Fiação inteligente do interruptor da porta da garagem

Fácil instalação, porta de fação do interruptor de parede paralela da linha do motor, você pode controlar o motor

Verificação de compatibilidade

Existem 3 maneiras de instalar a porta da garagem sensor de status

1. Sensor
2. Abra a tampa traseira da parte traseira do sensor e insira a bateria seca
3. Insira a bateria nos pólos [+] [-]
4. Feche a tampa de proteção da bateria
5.Retire a parte de trás do sensor

Nota: A bateria seca não está incluída na embalagem

O método de instalação é mostrado abaixo

Seja esperto

Atualize seu abridor de porta de garagem existente para inteligente com este pequeno mas poderoso companheiro.

Status do indicador:
Verde indica que o sensor da porta foi acionado normalmente, e vermelho indica que a bateria está fraca.

Verificação de compatibilidade

Método de instalação de controle APP telefone móvel

Baixe o download do Smart Life do iOS APP Store ou Faça o download ou digitalize o código QR e instale o aplicativo Smart Life para iOS ou Android.
Uma vez baixado, o aplicativo irá solicite que você registre seu dispositivo. Digite seu número de telefone ou email qualquer um que o faça sentir confortável e selecione o país você mora. Se o número de telefone selecionado, você receberá um texto com um código de registro.
Se você escolher o e-mail, você então cria uma senha.

Atenção: existem dois modos de configuração (Modo Rápido / Modo AP) disponível para você escolher antes de adicionar o dispositivo ao seu aplicativo. O Modo Rápido é recomendado.

Adicionar Dispositivo

1. Primeiro, mantenha pressionado o botão de reinicialização do dispositivo por 5 segundos, para que a luz indicadora está piscando rapidamente
2. Conecte-se de acordo com as seguintes etapas

Introdução da função APP

1. Ative ou desative o alarme de envio de informações

2. Defina o horário de fechamento e abertura do curso da porta da garagem

3. Interruptor inteligente da porta da garagem sem fio ALEXA / google home voice comando Alexa, ligue a porta, Alexa, desligue a porta

Alexa / google método de conexão doméstica

Adicione "WiFi Smart Switch" ao Alexa

Método 1: descobrir dispositivos.
1. Diga "Eco (ou Alexa) descubra meus dispositivos" para iniciar o Eco, e o Eco irá procure dispositivos adicionados ao SmartLife em 20 segundos;
2.clique em "Discover Devices" no Alexa APP, os dispositivos descobrimos com êxito será exibido.

Método 2:
"Smart Life" na janela de entrada, encontre o Smart Life no resultado da pesquisa e clique em "Habilitar Habilidade". (Se a primeira pesquisa falhar e você tentar a segunda, o é palavra "Já está conectado" aparecerá à direita da tela. clicando em Desativar habilidade, ou continue a vincular uma nova conta do Smart Life clicando em Ativar habilidade); Digite a conta e a senha registradas, a palavra Aparecerá "Alexa conectado com sucesso ao Smart Life";
Uma vez acima procedimentos escritos concluídos, você pode enviar comandos ao Eco;

Cableado del interruptor de puerta de garaje inteligente

Instalación fácil, puerta de cableado del interruptor de panel paralelo de la línea del motor, puede controlar el motor

Comprobación de compatibilidad

Hay 3 formas de instalar la puerta del garage sensor de estado

1. Sensor
2. Abra la cubierta posterior de la parte posterior del sensor e inserte la batería seca
3. Inserte la batería en los polos [+] [-]
4. Cierre la tapa de protección de la batería.
5. arranca la parte posterior del sensor

Nota: la batería seca no está incluida en el paquete

El método de instalación se muestra a continuación.

Se inteligente

Actualice su abre-puertas de garaje existente a inteligente con este pequeño pero poderoso compañero.

Comprobación de compatibilidad

Método de instalación de control de la aplicación del teléfono móvil

Descargue Smart Life de iOS APP Store o Descargue o escanee el código QR e instale la aplicación Smart Life para ios ios O Android.
Una vez descargada, la aplicación le pedirá que registre su dispositivo. Ingrese su número de teléfono o correo electrónico cualquiera que le haga sentir cómodo y seleccione el país usted vive en. Si el número de teléfono seleccionado, recibirá un mensaje de texto con un código de registro.
Si elige el correo electrónico, lo hará luego crea una contraseña.

Introducción a la función APP

1. Active o desactive la alarma de inserción de información

2. Ajuste el tiempo de apertura y cierre de la carrera de la puerta del garaje

3. Interruptor inteligente de puerta de garaje inalámbrica ALEXA /google home voice comando Alexa, encienda la puerta, Alexa apaga la puerta

Añadir dispositivo

1. Primero presione y mantenga presionado el interruptor de reinicio del dispositivo durante 5 segundos, para que la luz indicadora parpadea rápidamente
2. Conéctese de acuerdo con los siguientes pasos

Método de conexión doméstica Alexa / google

Adicione "WiFi Smart Switch" ao Alexa

Método 1: descobrir dispositivos.
1. Diga "Eco (ou Alexa) descubra meus dispositivos" para iniciar o Eco, e o Eco irá procure dispositivos adicionados ao SmartLife em 20 segundos;
2.clique em "Discover Devices" no Alexa APP, os dispositivos descobrimos com êxito será exibido.

Método 2:
"Smart Life" na janela de entrada, encontre o Smart Life no resultado da pesquisa e clique em "Habilitar Habilidade". (Se a primeira pesquisa falhar e você tentar a segunda, o é palavra "Já está conectado" aparecerá à direita da tela. clicando em Desativar habilidade, ou continue a vincular uma nova conta do Smart Life clicando em Ativar habilidade); Digite a conta e a senha registradas, a palavra Aparecerá "Alexa conectado com sucesso ao Smart Life";
Uma vez acima procedimentos escritos concluídos, você pode enviar comandos ao Eco;

Drahtloses Garagentor ANWEISUNG

Anzeigestatus:
Grün zeigt an, dass der Türsensor normal ausgelöst wurde. und rot zeigt an, dass die Batterie schwach ist.

1.Schalten Sie den Smart Garagentorschalter ein, die rote LED ist aus.
2. Verwenden Sie das mitgelie

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.