

Model:
XGL10DB/XGL10DBS/XGM10DB/XGM10DBS/
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB/M-XGS10DBS/
M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9/ELECOM01B

ENGLISHManual2.4GHz Wireless Mouse

Name and function of each part

■ Mouse

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1 Left button

2 Right button

3 Wheel

4 "Back" button

5 "Forward" button

6 Power indicator light

7 Optical sensor

8 Power switch

9 Receiver unit storage compartment

10 Battery cover

11 Battery storage compartment

12 Battery removal sheet

13 USB connector (male)

■ Receiver unit

13

13

13

13

1 You can perform the "Back" operation in a web browser.

2 You can perform the "Forward" operation in a web browser.

3 When the power is turned ON, the light underneath the wheel becomes illuminated in red for a fixed period of time.

4 If flashes red when the battery level gets low.

1 MouseAssistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>

Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use its button assignment and high-speed scrolling functions.

1Inserting the battery

M-XGS10DB/DBS Series

M-XGM10DB/DBS Series

M-XGL10DB/DBS Series

1 Remove the battery cover.

2 Insert the battery as instructed on the battery removal sheet.

3 Attach the battery cover.

1 Ensure that the battery is inserted with its positive (+) and negative (-) ends oriented correctly.

2Turning the power on

1 Slide the power switch to the ON position.

The light underneath the wheel will become illuminated in red for a fixed period of time.

* Flashes red when the battery level gets low.

1 Power-saving mode

When the mouse is left untouched for a fixed period of time while the power is ON, it automatically shifts to power-saving mode. The mouse is released from the power-saving mode when it is touched.

* Mouse operation may be unstable for a few seconds after returning from the power-saving mode.

3Connecting to a PC

Insert the receiver into the USB port.

2 Receiver unit

1 USB port

1 Plug in the connector in the correct place with the correct side facing up.

2 If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury.

3 Do not directly touch the terminal area of the USB connector.

1 Start the PC.

2 Insert the receiver unit into the PC's USB port.

3 The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the mouse.

Specifications	
Resolution	2000 dpi
Interface	USB
Radio frequency	2.4 GHz band
Radio wave method	GFSK
Operation distance	Non-magnetic surface (e.g. wooden desk) approx. 10 m Magnetic surface (e.g. steel desk) approx. 3 m * These values were obtained in ELECOM's test environment and are not guaranteed.
Mouse dimensions (W × D × H)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: approx. 66 × 92 × 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) series: approx. 74 × 110 × 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series: approx. 82 × 120 × 42 mm
Receiver unit dimensions (W × D × H)	approx. 15 × 18 × 6 mm
Operating temperature/humidity	5°C to 40°C/90%RH or less (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/90%RH or less (without condensation)
Supported battery	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series (requires two batteries) AAA alkaline batteries, AAA manganese batteries, AAA nickel-metal hydride rechargeable batteries M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series AA alkaline battery, AA manganese battery, AA nickel-metal hydride rechargeable battery
Operating time	Estimated operating time when using an alkaline battery Continuous operating time: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: approx. 333 hours M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series: approx. 370 hours Continuous standby time: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: approx. 937 days M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series: approx. 1041 days Estimated usage time: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: approx. 650 days M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series: approx. 722 days The above is assuming the computer is used for eight hours a day with 5% of that time spent operating the mouse.
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Catalina 10.15 (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.) Compatibility information was retrieved during operation confirmation in our verification environment. There is no guarantee of complete compatibility with all devices, OS versions, and applications.

모델명:
XGL10DB/XGL10DBS/XGM10DB/XGM10DBS/
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB/M-XGS10DBS/
M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9/ELECOM01B

한국어취급설명서2.4GHz 무선 마우스

각 부분의 명칭 및 기능

■ 마우스 본체

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1 좌 버튼

2 우 버튼

3 휠

4 「뒤로」버튼

5 「앞으로」버튼

6 전원이 켜질 때, 휠 주위가 일정 시간 적색으로 발광합니다.

7 광학식 센서

8 전원 스위치

9 수신기 유닛 저장부

10 전지 커버

11 전지 수납부

12 전지 배출 시트

13 USB 커넥터(수컷)

■ 리시버 유닛

13

13

13

13

1 좌 버튼

2 우 버튼

3 휠

4 「뒤로」버튼

5 「앞으로」버튼

6 전원이 켜질 때, 휠 주위가 일정 시간 적색으로 발광합니다.

7 광학식 센서

8 전원 스위치

9 수신기 유닛 저장부

10 전지 커버

11 전지 수납부

12 전지 배출 시트

13 USB 커넥터(수컷)

■ MouseAssistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>

Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

엘레컴 웹사이트에서 "Elecom Mouse Assistant"를 다운로드하여 설치하면 버튼 할당이나 고속 스크롤 기능을 사용할 수 있습니다.

1전지 삽입

M-XGS10DB / DBS 시리즈

M-XGM10DB / DBS 시리즈

M-XGL10DB / DBS 시리즈

1 전지 커버를 분리합니다.

2 전지 배출 시트의 기재에 따라 전지를 삽입합니다.

3 전지 커버를 원래대로 부착합니다.

1 전지의 (+)극과 (-)극 방향을 올바르게 삽입하십시오.

2전원 켜기

1 전원 스위치를 ON 위치로 슬라이드시킵니다.

휠 주위가 일정 시간 적색 점등합니다.

* 전원이 켜지면 적색 점등합니다.

1 마우스의 절전 모드에 대해

전지의 소모를 억제하기 위해, 전원 스위치가 ON 상태에서 조작 없이 일정 시간이 지나면, 마우스가 자동으로 절전 모드로 이행합니다.

마우스를 움직이면 절전 모드에서 벗어납니다.

* 절전 모드에서 벗어난 후 2~3초간은 마우스 조작이 불안정할 수 있습니다.

3컴퓨터 접속

이 부분에 삽입합니다.

2 USB 포트

1 리시버 유닛

1 커넥터 방향과 삽입 방향을 정확히 확인하십시오.

2 삽입 시에 강한 저항을 느낄 때에는 커넥터의 모양과 방향이 올바르게 확인하십시오. 무리하게 삽입하면 커넥터가 파손되거나 고장날 수 있습니다.

3 USB 커넥터의 단자 부분을 만지지 마십시오.

1 컴퓨터를 부팅합니다.

2 리시버 유닛을 컴퓨터 USB 포트에 삽입합니다.

3 드라이버가 자동으로 설치되며, 마우스를 사용할 수 있습니다.

기본 사양	
카운트 수	2000 카운트
대용 인터페이스	USB
전파 주파수	2.4GHz 대
전파 방식	GFSK 방식
전파 도달 거리	비자성체 (나무 등): 약 10m 자성체 (철판 등): 약 3m ※패시 환경에서의 테스트 값이며 보증 값은 아닙니다.
마우스 본체 외형 치수 (폭 × 깊이 × 높이)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈: 약 66 × 92 × 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) 시리즈: 약 74 × 110 × 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈: 약 82 × 120 × 42 mm
리시버 유닛 외형 치수 (폭 × 깊이 × 높이)	약 15 × 18 × 6 mm
보존 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)
보존 온도 / 습도	-10°C ~ 60°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)
대용 전지	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈 (두 개의 배터리가 필요합니다) AAA 알칼리 건전지, AAA 망간 건전지, AAS 니켈수소 2 차 전지 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈 AA 알칼리 건전지, AA 망간 건전지, AA 니켈수소 2 차 전지
동작 시간	알칼리 건전지 사용 시 기준 연속 동작 시간: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈: 약 333 시간 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈: 약 370 시간 연속 대기 시간: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈: 약 937 일 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈: 약 1041 일 예상 사용 가능 시간: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 시리즈: 약 650 일 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 시리즈: 약 722 일 1 일 8 시간 컴퓨터 조작 중 5% 를 마우스 조작에 할당한 경우
대용 OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Catalina 10.15 (각 OS 의 최신 버전으로의 업데이트나 서비스팩 설치 가 필요할 수 있습니다.) * 각 OS 의 최신 버전으로의 업데이트나 서비스팩을 적용 확인 시 확인이 필요합니다. 모든 장치와 OS 버전 및 애플리케이션에서 완전한 호환성이 보장되지 않습니다.

型号:
XGL10DB/XGL10DBS/XGM10DB/XGM10DBS/
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB/M-XGS10DBS/
M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9/ELECOM01B

中文・简体使用说明书2.4GHz无线鼠标

各部分の名称及其作用

■ 鼠标本体

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1 左键

2 右键

3 滚轮

4 "返回" 键

5 "前进" 键

6 电池余量指示灯

7 光学传感器

8 电源键

9 接收器存放部

10 电池盖

11 电池存放部

12 电池取出片

13 USB 连接器 (公)

■ 接收器

13

13

13

13

1 左键

2 右键

3 滚轮

4 "返回" 键

5 "前进" 键

6 电池余量指示灯

7 光学传感器

8 电源键

9 接收器存放部

10 电池盖

11 电池存放部

12 电池取出片

13 USB 连接器 (公)

■ MouseAssistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>

Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

从本公司官网下载并安装 "Elecom Mouse Assistant" 后, 即可使用自定义按键、高速滚动功能。

1插入电池

M-XGS10DB/DBS 系列

M-XGM10DB/DBS 系列

M-XGL10DB/DBS 系列

1 拆下电池盖。

2 结合电池取出片的记载, 插进电池。

3 装回电池盖。

1 请正确插入电池正极和负极的方向。

2接通电源

1 使电源开关滑到ON的位置。

在滚轮的周围红灯点亮一段时间。

* 电池余量较少时红色闪烁一段时间。

1 关于鼠标的省电模式

为了抑制电池消耗, 在将电源开关置于 ON 的状态时隔一段时间不操作, 鼠标自动进入省电模式。

移动鼠标, 从省电模式恢复。

* 从省电模式恢复后的 2-3 秒期间, 鼠标操作有时不稳定。

3连接到计算机

插入这一部分。

2 USB端口

1 接收器

1 请仔细确认接头的方向和插入部位。

2 插入时如果感到阻力, 请确认接头的形状和方向是否正确。强行插入可能导致接头破损或者人身伤害。

3 请不要触摸 USB 接头的端子部。

1 启动计算机。

2 将接收器插入计算机的 USB 端口。

3 驱动程序将自动安装, 自此即可进行使用鼠标。

基本规格	
分辨率	2000 DPI
支持接口	USB
電波頻率	2.4GHz 频段
電波方式	GFSK 方式
電波傳播距離	非磁性体 (木桌等): 約 10 m 磁性体 (鐵桌等): 約 3 m ※ 這是在本公司环境下的測試值, 并非保証值。
鼠标本体 外觀尺寸 (寬 × 深 × 高)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 66 × 92 × 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) 系列: 約 74 × 110 × 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 82 × 120 × 42 mm
接收器 外觀尺寸 (寬 × 深 × 高)	約 15 × 18 × 6 mm
工作溫度 / 濕度	5°C ~ 40°C , 相對濕度最高 90% (但无結露)
存放溫度 / 濕度	-10°C ~ 60°C , 相對濕度最高 90% (但无結露)
適用電池	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列 (需要兩節電池) 7 号鹼性干電池、7 号鎳干電池、7 号鎳氫二次電池 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列 5 号鹼性干電池、5 号鎳干電池、5 号鎳氫二次電池
工作時間	使用鹼性干電池時的大致時間 連續工作時間: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 333 小時 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 370 小時 連續待機時間: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 937 天 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 1041 天 估計可用時間: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: 約 650 天 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 722 天 假設 1 天使用 8 小時電腦, 其中 5% 時間使用滑鼠。
支持的操作系统	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、macOS Catalina 10.15 (有时需要升级到各操作系统的最新版本, 或者安装服务包。) * 兼容性信息是在我们的验证环境中进行操作确认时获取的。本公司无法保证该产品与所有设备、操作系统版本和应用程序完全兼容。

型号:
XGL10DB/XGL10DBS/XGM10DB/XGM10DBS/
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB/M-XGS10DBS/
M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9/ELECOM01B

中文・繁體使用說明書2.4GHz無線滑鼠

各部位名稱及功能

■ 滑鼠本體

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1 左鍵

2 右鍵

3 滾輪

4 「上一頁」鍵

5 「下一頁」鍵

6 電池殘餘量顯示燈

7 光學式感應器

8 電源開關

9 接收器收納部位

10 電池蓋

11 電池收納部位

12 電池取出膠片

13 USB 連接器 (公)

■ 接收器

13

13

13

13

1 左鍵

2 右鍵

3 滾輪

4 「上一頁」鍵

5 「下一頁」鍵

6 電池殘餘量顯示燈

7 光學式感應器

8 電源開關

9 接收器收納部位

10 電池蓋

11 電池收納部位

12 電池取出膠片

13 USB 連接器 (公)

■ MouseAssistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>

Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

在本公司網站下載並安裝 "Elecom Mouse Assistant" , 即可使用按鍵配置及高速滑動等功能。

1放入電池

M-XGS10DB/DBS 系列

M-XGM10DB/DBS 系列

M-XGL10DB/DBS 系列

1 拆下電池蓋。

2 按照電池取出膠片的記載, 放入電池。

3 重新蓋回電池蓋。

1 請正確對準電池正負方向。

2打開電源

1 將電源開關滑至 ON 的位置。

滾球周圍會亮一陣子紅燈。

* 電池殘餘量變少時, 會閃爍一陣子紅燈。

1 將電源開關滑至 ON 的位置。

經過一定時間之後, 滑鼠會自動變成省电模式。

若是移動滑鼠, 就會從省电模式復原。

* 從省电模式復原後的 2 ~ 3 秒, 滑鼠操作可能變得不穩定。

3連結電腦

插入此部分。

2 USB埠

1 接收器

1 請確認連接器方向與插入部位。

2 插入時, 感到強大阻力的情況下, 請確認連接器的形狀和方向是否正確。

3 若强行塞入, 可能造成連接器破損或受傷。

4 請勿觸碰 USB 連接器的端子部。

1 開啟電腦。

2 將接收器插入電腦USB埠。

3 驅動器自動安裝後, 即可使用滑鼠。

基本規格	
解析度	2000 dpi
適用介面	USB
電波頻率	2.4GHz 頻段
電波方式	GFSK 方式
電波距離	非磁性物體 (木桌等): 約 10m 磁性物體 (鐵桌等): 約 3m ※ 這是本公司環境下的測試值, 並非保證。
滑鼠本體 外型尺寸 (寬 × 深 × 高)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 66 × 92 × 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) 系列: 約 74 × 110 × 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 82 × 120 × 42 mm
接收器 外型尺寸 (寬 × 深 × 高)	約 15 × 18 × 6 mm
動作溫度 / 濕度	5°C ~ 40°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)
存放溫度 / 濕度	-10°C ~ 60°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)
適用電池	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列 (需要兩節電池) 四號鹼性乾電池、四號碳氫乾電池、四號鎳氫乾電池 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列 三號鹼性乾電池、三號碳氫乾電池、三號鎳氫乾電池
操作時間	使用鹼性乾電池時的時間 連續操作時間: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 333 小時 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 370 小時 連續待機時間: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 937 天 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 1041 天 預期可使用時間: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) 系列: 約 650 天 M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) 系列: 約 722 天 假設 1 天使用 8 小時電腦, 其中 5% 時間使用滑鼠。
支援 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、macOS Catalina 10.15 (可能必須更新至各 OS 的最新版本, 或者安裝服務包。) * 相容性資訊是在本公司的驗證環境中於操作確認時取得。本公司無法保證該產品與所有裝置、OS 版本和應用程式皆完全相容。

Model:
XGL10DB/XGL10DBS/XGM10DB/XGM10DBS/
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB/M-XGS10DBS/
M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom9/ELECOM01B

Bahasa IndonesiaManual2.4 GHz Mouse nirkabel

Nama dan fungsi setiap bagian

■ Mouse

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1

3

2

6

7

8

10

9

4

5

11

12

1 Tombol kiri

2 Tombol kanan

3 Roda

4 Tombol "kembali"

5 Tombol "maju"

6 Indikator daya sisa baterai

7 Sensor optik

8 Pengalih daya

9 Kompartemen penyimpanan unit penerima

10 Tutup baterai

11 Kompartemen penyimpanan baterai

12 Lembar pencopotan baterai

13 Konektor USB (jantan)

■ Unit penerima

13

13

13

13

1 Anda dapat melakukan pengoperasian "kembali" dalam browser web.

2 Anda dapat melakukan pengoperasian "Maju" dalam browser web.

3 Apabila daya dalam posisi ON, lampu di bawah roda akan menyala merah selama beberapa saat.

4 Lampu akan berwarna merah apabila daya baterai mulai melemah.

■ MouseAssistant

Win <https://www.elecom.co.jp/r/132.html>

Mac <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

Unduh "ELECOM Mouse Assistant" dari situs web ELECOM untuk menggunakan fungsi penugasan tombol dan gulir kecepatan tinggi.

1Menyisipkan baterai

Seri M-XGS10DB/DBS

Seri M-XGM10DB/DBS

Seri M-XGL10DB/DBS

1 Lepas tutup baterai.

2 Sisipkan baterai seperti yang ditunjukkan pada lembar pencopotan baterai.

3 Pasang tutup baterai.

1 Pastikan bahwa baterai disisipkan dengan arah ujung positif (+) dan negatif (-) dengan benar.

2Nyalakan daya

1 Geser pengalih daya ke posisi ON.

Area di sekitar roda kemiringan akan menyala merah untuk jangka waktu tertentu.

* Saat sisa pengisian baterai lemah, area ini akan berkedip merah untuk jangka waktu tertentu.

1 Mode hemat daya

Apabila mouse tidak disentuh selama beberapa waktu saat daya dalam posisi ON, mouse otomatis berpindah ke mode hemat daya.

Apabila disentuh, mouse tidak dalam mode hemat daya lagi.

* Pengoperasian mouse mungkin tidak stabil selama beberapa detik setelah kembali dari mode hemat daya.

3Menyambungkan ke PC

Sisipkan penerima ke port USB.

2 Port USB

1 Unit penerima

1 Pastikan untuk memeriksa arah konektor dan letak penyisipan.

2 Jika Anda kesulitan memasukkan konektor USB, pastikan bahwa bentuk dan arah konektor sudah benar. Jika dipaksakan konektor dapat rusak dan menyebabkan cedera.

3 Jangan sentuh area terminal konektor USB secara langsung.

1 Nyalakan PC.

2 Sisipkan unit penerima ke dalam port USB PC.

3 Driver akan otomatis terpasang dan Anda dapat menggunakan mouse.

Spesifikasi dasar	
Resolusi	2000 dpi
Antar muka	USB
Frekuensi radio	Pita 2,4 GHz
Metode gelombang radio	Modulasi GFSK
Jangkauan gelombang radio	Pernukaan yang tidak mengandung magnet (meja kayu, dll.); sekitar 10 m Pernukaan magnetik (meja baja, dll.): sekitar 3 m * Nilai ini didasarkan pada pengujian Elecom dan bukan untuk menjamin performa.
Dimensi mouse (L x P x T)	Seri M-XGS10DB (M-XGS10DBS): sekitar 66 × 92 × 40 mm Seri M-XGM10DB (M-XGM10DBS): sekitar 74 × 110 × 41 mm Seri M-XGL10DB (M-XGL10DBS): sekitar 82 × 120 × 42 mm
Dimensi unit penerima (L x P x T)	sekitar 15 × 18 × 6 mm
Suhu operasi/kelembapan	Suhu 5°C hingga 40°C/ 90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)
Suhu/kelembapan penyimpanan	Suhu -10°C hingga + 60°C/ 90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)
Baterai	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series (requires two batteries) Baterai kering alkaline AAA, baterai kering mangan AAA, atau baterai nikel logam hidrida isi ulang AAA M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series Baterai kering alkaline AA, baterai kering mangan AA, atau baterai nikel logam hidrida isi ulang AAA
Waktu pengoperasian	Periksa waktu pengoperasian saat menggunakan baterai alkalin Waktu pengoperasian berkelanjutan: Seri M-XGS10DB (M-XGS10DBS): sekitar 333 jam Seri M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS): sekitar 370 jam Waktu siaga berkelanjutan: Seri M-XGS10DB (M-XGS10DBS): sekitar 937 hari Seri M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS): sekitar 1041 hari Perkiraan masa pakai baterai: Seri M-XGS10DB (M-XGS10DBS): sekitar 650 hari Seri M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS): sekitar 722 hari Bila komputer digunakan selama 8 jam sehari, dengan 5% waktu tersebut dihabiskan untuk mengoperasikan mouse menggunakan baterai alkaline.
OS yang didukung	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Catalina 10.15 (Mungkin perlu memperbarui OS atau memasang paket layanan.) * Informasi kompatibilitas diperoleh saat konfirmasi pengoperasian dalam lingkungan verifikasi. Kompatibilitas sempurna dengan semua gawai, Sistem Operasi dan aplikasi tidak dijamin.

