TARGEAL

User Manual

NULL-916S

Diagram of the gaming headset functions

English



A: Sound effect control button
B: Converting mode control button
C: Volume control wheel
D: Switch Button
E: 3.5mm interface
F: Microphone indicator
G: Switch Button
H: Lighting effect control Button
I: Charging indicator
J: Charging interface

Package Include

1. NULL-916 S wireless gaming headset;
2. 2.4G wireless transmitter;
3. Transfer cable for 2.4G wireless transmitter;
4. 3.5MM audio cable with microphone;
5. Charging cable;
6. Product manual;

3.5mm audio interface function:

While connecting the 3.5mm audio cable to PC, mobile phone or gaming equipment, please use the MIC device configured on the 3.5mm audio cable to talk. (Note: While inserting the 3.5mm audio cable, the built-in power supply will be automatically cut off, the sound effect control and connecting mode control will be out of working, but the lighting effect control will keep working.)

Product specifications

English

Operation frequency range	2402MHz~2480MHz
Transmition power	7±1dBm
Wireless connection range	>10 meters
Signal-Noise ratio	>75dB
Distortion	< 1%
Speaker	Φ50mm,32Ω
Microphone	-42±3dB
Lightfeel	Colorful RGB Light with 4 Modes
Charging input	DC 5V 500mA
Built-in rechargeable Lithium battery	1500MAH polymer lithium batteryDC 5V 500mA
Charging socket	T Y P E — C
Audio Line	3.5MM interface, 1500mm length
Working current	About 72mA
Shutdown current	≤ 0.5mA
Charging time	About 3h
Working time	About 20h
Standby time	≥ 150h
Working environment	-20~45 ℃, -4~113 ℉
Product Size	20*20*9 cm
product weight	360 g

Switch Button

English

Function	operate	LED display mode	Voice prompt	Remarks
Power on	Long press	Blinking indicator / Blue light on	Power on	Do not long press button for a short time due to other functions
Power off	Long press	Blinking indicator / Blue light on	Power off	/
play / Pause	Single click	Blinking indicator / Blue light on	/	Click to toggle play/pause when playing music
Answer or hang up	Single click	Blinking indicator / Blue light on	/	Single tap to switch answering and hanging up when ringing
Call again	Double click	Blinking indicator / Blue light on	/	Double tap to switch answering or hanging up during a call
Battery low	/	Charging indicator / Red light on	Battery low	Battery 5.2V, a limit tone will sound every 30 seconds
Battery fully power off	/	Charging indicator / Blue light off	Power off	Battery 3V, automatic shutdown
Charging finish	/	Charging indicator / Blue light on	/	Do needed use automatically shut down while charging
Wireless charging	/	Charging indicator / Green light on	/	/
Automatic shut-down	/	Working indicator / Blue light off	Power off	• The first time you use the headset, it will automatically shut down in 8 minutes without pairing. After the first time pairing succeed, while disconnecting, it will automatically shut down within 12 minutes.

Connecting mode control button/ Mic control button

		LED display	Hint tone	Remarks
Turn on the microphone	Single click	The microphone indicator on	Mic mute on	/
Turn off the microphone	Single click	The microphone indicator off	Mic mute off	/
Connect with BT	Double click	/	Music mode	/
Connect 2.4G	Double click	/	Game mode	/
Pairing	automation	Light transition from blue to green	Pairing mode	/
Pairing succeeds	automation	Light transition from green to blue	Connected	/
Disconnect	Hold the transfer button	Light transition from blue to green	Disconnected	/
Standby	/	Blue light on and blue light flashes slowly	/	/

Volume control wheel

English

Function	Operation	LED display	Hint tone	Remarks
Volume up	Turn the wheel	/	/	/
Volume down	Turn the wheel	/	/	/

Lighting effect

Function	Operation	LED display	Hint tone	Remarks
Turn on lighting effects	Long press	/	/	The lighting effects have memory function
Turn off lighting effects	Long press	/	/	/
Color changing	Single click	/	/	Red, Orange, Yellow, Green, Ice-blue, Cyan, Purple
Change lighting mode	Double click	/	/	Mode1: Single color lighting Mode2: Breathing color lighting Mode3: Automatic cyclic lighting Mode4: Ambilight

Sound effect control button

Function	Operation	LED display	Hint tone	Remarks
Classic	Single click	/	Classic mode	Only works while there is no sound effect. The sound effects have memory functions
BASS	Single click	/	Bass mode	
Human voice	Single click	/	Vocal mode	

Instruction

English

1 Start using:
(a) While first-time using, please fully charge the battery.
(b) While pairing, please make sure the distance between the gaming headset and transmitter within 1 meter.
(c) While using this product, please ensure the distance between the gaming headset and transmitter within 10 meters. If there is obstacle, the sensing distance will be shortened.

2 Charging indicator:
(a) Charging time: About 3 hours to full charge.
(b) Charging indication: While charging, the charging indicator will be red light; when fully charged, it turns to green light.
(c) Low battery indication: While low battery; there is hint tone 'battery low', please charge the product in time. In order to maintain the life of the battery, when the headset battery is below 3.1V, the headset will automatically shut down.
(d) The first time you use the headset, it will automatically shut down within 8 minutes without pairing. After the first-time pairing succeed, while disconnecting, it will automatically shut down within 12 minutes.

3 Working indicator:
(a) While connected: the blue light will stay on.
(b) While disconnected: the blue light flashes slowly.
(c) While searching for paired devices, the blue light flashes quickly.

4 Lighting effect function
Double click to change the lighting mode
• Model1: Single color lighting
(Red, Orange, Yellow, Green, Ice-blue, Cyan, Purple)
• Mode2: Breathing color lighting
• Mode3: Automatic cyclic lighting
• Mode4: Ambilight

Diagrammm des Spiels Headset-Funktionen

Deutsch

A: Soundeffekt-Steuerungstaste
B: Steuertaste für den Verbindungsmodus/Mikrofonsteuertaste
C: Lautstärkeregler
D: Arbeitsanzeige
E: 3.5-mm-Schnittstelle
F: Mikrofonanzeige
G: Schaltertaste
H: Lichteffektsteuerungstaste
I: Ladeanzeige
J: Ladeschnittstelle

Paket enthalten

1. Kabelloses Gaming-Headset NULL-916 S;
2. 2.4G drahtloser Übermitter;
3. Übertragungskabel für 2.4G drahtlosen Sender;
4. 3.5MM Audiokabel mit Mikrofon;
5. Ladekabel;
6. Produkthandbuch;

3.5-mm-Audio-Interface-Funktion:

Beim Anschließen des 3.5-mm-Audiokabels an PC, Mobiltelefon oder Gaming-Ausrüstung, verwenden Sie bitte das konfigurierte MIC-Gerät
am 3.5-mm-Audiokabel, um zu sprechen. (Hinweis: Beim Einsetzen des
3.5-mm-Audiokabel, das eingebaute Netzteil ist automatisch abgeschnitten, die Soundeffektsteuerung und das Anschließen
Modussteuerung funktioniert nicht, aber der Lichteffekt Die Steuerung wird weiterhin funktionieren.)

Produktspezifikationen

Deutsch

Betriebsfrequenzbereich	2402MHz~2480MHz
Sendeleistung	7±1dBm
Reichweite der drahtlosen Verbindung	>10 Meter
Signal-Rausch-Verhältnis	>75dB
Verzerrung	< 1%
Lautsprecher	Φ50mm,32Ω
Mikrofon	-42±3dB
Lichteffekt	Buntes RGB-Licht mit 4 Modi
Ladeeingang	DC 5V 500mA
Eingebauter Akku Lithium Batterie	1500 MAHPolymer LiPhium BatterieDC 5V 500mA
Ladebuchse	T Y P E — C
Audioleitung	3.5MM Schnittstelle, 1500mm Länge
Arbeitsstrom	Ungefähr 72 mA
Abschaltstrom	≤ 0.5mA
Ladezeit	Ungefähr 3 Stunden
Arbeitszeit	Ungefähr 20 Stunden
Standby-Zeit	≥ 150h
Arbeitsumfeld	-20~45 ℃, -4~113 ℉
Produktgröße	20*20*9 cm
Produktgewicht	360 g

Schaltertaste

Deutsch

Funktionalität	Betrieb	LED-Anzeigemodus	Sprachansagen	Bemerkungen
Einschalten	Lange drücken	Blinkende Anzeige / Blaulicht an	/	Vermeiden Sie aufgrund anderer Funktionen eine lange Zeit drücken
Ausschalten	Lange drücken	/	Power off	/
Play / Pause	Einzelklick	Blinkende Anzeige / Blaulicht an	/	Drücken Sie bei der Musikwiedergabe kurz, um zwischen Play und Pause zu wechseln
Antworten / Auflegen	Einzelklick	Blinkende Anzeige / Blaulicht an	/	Kurzes Tippen, um zwischen Antworten und Auflegen zu wechseln, wenn es klingelt
Erneut anrufen	Doppelklick	Blinkende Anzeige / Blaulicht an	/	Doppeltippen, um während des Anrufs zwischen Antworten oder Auflegen zu wechseln
Zurückweise / Auflegen	/	Blinkende Anzeige / Blaues Licht aus	Power off	/
Wenn Aufladen	/	Ladeanzeige / Rotes Licht an	/	/
Fertig geladen	/	Ladeanzeige / Blaues Licht an	/	/
Automatische Abschaltung	/	Arbeitsanzeige / Blaues Licht aus	Power off	Wenn Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, wird es automatisch in 8 Minuten ohne Pairing ausgeschaltet. Nach dem ersten Mal Pairing erfolgreich, beim Trennen wird es automatisch innerhalb von 12 Minuten abgeschaltet.

Steuertaste für den Verbindungsmodus/ Mikrofonsteuerungstaste

Funktionalität	Betrieb	LED-Anzeigemodus	Sprachansagen	Bemerkungen
Mikrofon ein-/ausschalten	Einzelklick	Mikrofonanzeige leuchtet / aus	Mikrofon eingeschalten / ausgeschalten	/
Mikrofon stummschalten BT	Einzelklick	Mikrofonanzeige leuchtet	Mikrofon stummschalten	/
Verbindung mit BT herstellen	Doppelklick	/	Musik-Modus	/
Verbindung mit 2.4 G	Doppelklick	/	Spielmodus	/
Pairing	automatisch	Farbtransition von blau zu grün	Koppelungs-modus	/
Erfolgreiches Pairing	automatisch	Farbtransition von grün zu blau	Verbunden	/
Trennen	Halten Sie den Übertragungsknopf gedrückt	Farbtransition von blau zu grün	Trennen	/
Standby-Modus	/	Blaues Licht eingeschaltet, langsam blinkend	/	/

Lautstärkeregler

Deutsch

Funktionalität	Betrieb	LED-Anzeigemodus	Sprachansagen	Bemerkungen
lauter	Drehen das Rad	/	/	/
Lautstärke leiser	Drehen das Rad	/	/	/

Lichteffekt

Funktionalität	Betrieb	LED-Anzeigemodus	Sprachansagen	Bemerkungen
Schalten Sie Lichteffekte ein	Lange drücken	/	/	Der Lichteffekt hat eine Memory-Funktion
Lichteffekte ausschalten	Lange drücken	/	/	/
Farbwechsel Lampen	Einzelklick	/	/	Rot, Orange, Gelb, Grün, Eisblau, Cyan, Violett
Lichtmodus ändern	Doppelklick	/	/	Modus1: Monofarbige Lichtmodus 2: Lichter atmen Modus 3: Automatisch Lichtwechselmodus Modus 4: Ambilight

Soundeffekt-Steuerungstaste

Funktionalität	Betrieb	LED-Anzeigemodus	Sprachansagen	Bemerkungen
klassisch	Einzelklick	/	Klassischer Modus	Sie ist nur wirksam, wenn eine Tonausgabe erfolgt. Die Soundeffekt Funktionen haben Memory-Funktion.
BASS	Einzelklick	/	Bass-Modus	
Vokal	Einzelklick	/	Vocal-Modus	

Anweisung

Deutsch

(a) Bitte laden Sie den Akku beim ersten Gebrauch vollständig auf.
(b) Achten Sie beim Pairing darauf, dass der Abstand zwischen dem Gaming-Headset und Sender innerhalb von 1 Metern.Wenn ein Hindernis vorhanden ist, wird der Erfassungsabstand verkürzt.

2 Ladeanzeige:
(a) Ladezeit: Ungefähr 3 Stunden bis zur vollständigen Aufladung.
(b) Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige wird rotes Licht sein. Wenn es vollständig aufgeladen ist,wechselt es auf grünes Licht.
(c) Anzeige bei schwacher Batterie:
Bei schwacher Batterie ertönt ein Hinweiston
Batterie schwach, bitte laden Sie das Produkt rechtzeitig auf. Um zuhalten Sie die Lebensdauer des Akkus aufrecht, wenn der Akku des Headsets
unter 3.1 V schaltet sich das Headset automatisch ab.
(d) Wenn Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, wird es automatisch Herunterfahren innerhalb von 8 Minuten ohne Pairing. Nach dem ersten Mal Pairing erfolgreich, beim Trennen wird es automatisch innerhalb von 12 Minuten abschalten.

3 Arbeitsanzeige:
(a) Während der Verbindung: Das blaue Licht bleibt an.
(b) Im getrennten Zustand: Das blaue Licht blinkt langsam.
(c) Während Sie nach gekoppelten Geräten suchen, das blaue Licht blinkt schnell.

4 Lichteffektfunktion
Doppelklicken Sie, um den Beleuchtungsmodus zu ändern
• Modus1: Einfarbige Beleuchtung
(Rot, Orange, Gelb, Grün, Eisblau, Cyan, Lila)
• Modus2: Atmendes Farblicht
• Mode3: Automatische zyklische Beleuchtung
• Modus4: Ambilight

Schéma des fonctions du casque gamer

français

A: bouton de contrôle des effets sonores
B: bouton de commande du mode de connexion/bouton de commande du micro
C: molette de réglage du volume
D: indicateur de fonctionnement
E: interface 3.5 mm
F: indicateur de microphone
G: bouton de commutation
H: bouton de contrôle de l'effet d'éclairage
I: indicateur de charge
J: interface de charge

Le forfait comprend

1. Casque de jeu sans fil NULL-916 S ;
2. Emetteur sans fil 2,4G ;
3. Câble de transfert pour émetteur sans fil 2,4G ;
4. Câble audio 3,5 MM avec microphone ;
5. Câble de charge ;
6. Manuel du produit ;

Fonction d'interface audio 3,5 mm :

Lors de la connexion du câble audio 3.5 mm au PC, au téléphone portable ou équipement de jeu, veuillez utiliser le périphérique MIC configuré sur le câble audio 3.5 mm pour parler. (Remarque : lors de l'insertion du Câble audio 3,5 mm, l'alimentation intégrée sera coupé automatiquement, le contrôle des effets sonores et la connexion le contrôle du mode ne fonctionnera plus, mais l'effet d'éclairage le contrôle continuera à fonctionner.)

Spécifications du produit

français

Plage de fréquence de fonctionnement	2402MHz~2480MHz
Puissance de transmission	7±1dBm
Portée de la connexion sans fil	>10 mètres
Rapport signal sur bruit	>75dB
Distorsion	< 1%
conférencier	Φ50mm,32Ω
microphone	-42±3dB
Effet d'éclairage	Lumière RVB colorée avec 4 modes
Spécifications d'entrée de charge	DC 5V 500mA
Batterie au lithium rechargeable intégrée	Lithium polymère 1500MAH batterieDC 5V 500mADC 5V 500mA
Port de charge	T Y P E — C
Ligne audio	Interface 3.5 mm, longueur 1500 mm
Courant de travail	About 72mA
Actuel lors de l'arrêt	≤ 0,5mA
Temps de charge complète	About 3h
temps de travail	About 20h
Temps de veille	≥ 150h
environnement de travail	-20~45 ℃, -4~113 ℉
Taille du produit	20*20*9 cm
Poids du produit	360 g

Le bouton de l'interrupteur

français

Fonctionnalité	opérer	Mode d'affichage LED	Invites vocales	Remarque
Démarrer	Appui long	Indicateur de batterie moyen bleu allumé	Power on	Ne pas appuyer longtemps sur le bouton pour d'autres fonctions, sinon il sera éteint
Fermer	Appui long	/	Power off	/
pause / Pause	Clic simple	Indicateur de batterie moyen bleu allumé	/	Cliquez pour basculer entre lecture et pause lors de la lecture de musique
Répondre ou raccrocher	Clic simple	Indicateur de batterie moyen bleu allumé	/	Appuyez brièvement pour répondre ou raccrocher lorsque vous sonnez
Rappelle encore une fois	Double clic	Indicateur de batterie moyen bleu allumé	/	/
batterie faible	/	Indicateur de batterie moyen bleu allumé	Battery low	Batterie 5.2V, un son de rappel sera émis toutes les 30 secondes
Arrêt automatique de la batterie faible	/	Indicateur de batterie faible éteint	Power off	Batterie 3V, arrêt automatique
Lors de la charge	/	Indicateur de batterie / Lumière rouge	/	La couleur d'indicateur de batterie est rouge
Fin de charger	/	Indicateur de batterie / Lumière bleue	/	/
Arrêt automatique	/	Indicateur de batterie / Lumière bleue éteinte	Power off	• La première fois que vous utilisez le casque, il s'éteindra automatiquement dans les 8 minutes sans couplage. Après avoir terminé le couplage pour la première fois, après la déconnexion, il s'éteindra automatiquement dans les 12 minutes.

Effet d'éclairage

Fonctionnalité	opérer	Mode d'affichage LED	Invites vocales	Remarque
Activer les effets d'éclairage	Appui long	/	/	L'effet d'éclairage a une fonction de mémoire
Désactiver les effets d'éclairage	Appui long	/	/	/
Changement de couleur	Clic simple	/	/	Rouge, orange, jaune, vert, bleu glacé, cyan, violet
Changer le mode d'éclairage	Double clic	/	/	Mode 1 : éclairage monochrome Mode 2 : lumières respiratoires Mode 3 : cycle d'éclairage automatique Mode 4 : ambilight

Bouton de contrôle du mode de connexion/bouton de contrôle du micro

français

Fonctionnalité	opérer	Mode d'affichage LED	Invites vocales	Remarque
Allumez le micro	Clic simple	Le voyant du microphone s'éteint	Allumez le micro	/
Éteindre le micro	Clic simple	Le voyant du microphone s'allume	Éteindre le micro	/
Connecter BT	Double clic	/	Mode musique	/
Connectez 2.4G	Double clic	/	Mode de jeu	/
Appariement	automatique	La lumière bleue de l'indicateur clignote rapidement	Mode d'appariement	/
Appariement réussi	automatique	La lumière bleue de l'indicateur est toujours allumée	Connecter	/
Déconnecter	Maintenir le bouton de transfert enfoncé	La lumière bleue de l'indicateur clignote lentement	Déconnecter	/
mode veille	/	Le voyant bleu de l'indicateur clignote lentement	/	/

Bouton de contrôle des effets sonores

Fonctionnalité	opérer	Mode d'affichage LED	Invites vocales	Remarque
classique	Clic simple	/	Mode classique	L'effet sonore ne fonctionne pas. Les effets sonores ont une fonction de mémoire.
basse	Clic simple	/	Mode basses	
Vocal	Clic simple	/	Mode vocal	

molette de réglage du volume

Fonctionnalité	opérer	Mode d'affichage LED	Invites vocales	Remarque
monter le son	Tourner la roue	/	/	/
Baisser le son	Tourner la roue	/	/	/

Instruction

français

1 Commencez à utiliser :
(a) Lors de la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie.
(b) Lors de l'appariement,veuillez-vous que la distance entre le casque de jeu et l'émetteur est inférieure à 1 mètre ;
(c) Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vous assurer que la distance entre le casque de jeu et l'émetteur est inférieure à 10 mètres. S'il y a un obstacle, la distance de détection sera raccourcie.

2 Indicateur de charge :
(a) Temps de charge : environ 3 heures pour une charge complète.
(b) Indication de charge : pendant la charge, l'indicateur de charge s'allumera en rouge ; lorsqu'il est complètement chargé, il s'allumera en vert.
(c) Indication de batterie faible : lorsque la batterie est faible, il y a un avertissement sonore « batterie faible », veuillez charger le produit à temps. Afin de maintenir la durée de vie de la batterie, lorsque la batterie du casque est inférieure à 3,1 V, le casque s'éteint automatiquement.
(d) La première fois que vous utilisez le casque, il s'éteindra automatiquement dans les 8 minutes sans couplage. Une fois le premier appariement réussi, lors de la déconnexion, il s'éteindra automatiquement dans les 12 minutes.

3 Indicateur de fonctionnement :
(a) Une fois connecté : le voyant bleu reste allumé.
(b) Déconnecté : le voyant bleu clignote lentement.
(c) Lors de la recherche d'appareils couplés, le voyant bleu clignote rapidement.

4 Fonction d'effet d'éclairage
Double-cliquez pour changer le mode d'éclairage
• Mode1 : éclairage monocolore
(rouge, orange, jaune, vert, bleu glacier, cyan, violet)
• Mode2 : Eclairage couleur respirant
• Mode3 : Eclairage cyclique automatique
• Mode4 : Ambilight

Schema delle funzioni delle cuffie da gioco

italiano

A: Pulsante di controllo dell'effetto sonoro
B: pulsante di controllo della modalità di connessione/pulsante di controllo del microfono
C: rotella di controllo del volume
D: indicatore di funzionamento
E: interfaccia da 3.5 mm
F: indicatore del microfono
G: Pulsante di commutazione
H: Pulsante di controllo dell'effetto luminoso
I: Indicatore di carica
J: Interfaccia di carica

Il pacchetto include

1. Cuffie da gioco wireless NULL-916 S;
2. Trasmettitore wireless 2.4G;
3. Cavo di trasferimento per trasmettitore wireless 2.4G;
4. Cavo audio da 3.5 mm con microfono;
5. Cavo di ricarica;
6. Manuale del prodotto;

Funzione di interfaccia audio da 3,5 mm:

Durante il collegamento del cavo audio da 3.5 mm a PC, telefono cellulare o apparecchiature di gioco, utilizzare il dispositivo MIC configurato sul cavo audio da 3.5 mm per parlare. (Nota: durante l'inserimento del Cavo audio da 3.5 mm, l'alimentatore integrato sarà
si interromperà automaticamente, il controllo dell'effetto sonoro e la connessione il controllo della modalità non funzionerà, ma l'effetto luminoso il controllo continuerà a funzionare.)

Specifiche del prodotto

italiano

Gamma di frequenza operativa	2402MHz~2480MHz
Potenza di trasmissione	7±1dBm
Gamma di connessione wireless	>10 metri
Rapporto segnale-rumore	>75dB
distorsione	< 1%
altoparlante	Φ50mm,32Ω
microfono	-42±3dB
Effetto di illuminazione	Luce RGB colorata con 4 modalità
Specifiche dell'ingresso di ricarica	DC 5V 500mA
Batteria al litio ricaricabile incorporata	Litio polimerico 1500MAH batteriaDC 5V 500mADC 5V 500mA
Porta di ricarica	T Y P E — C
Linea audio	Interfaccia da 3.5 mm, lunghezza 1500 mm
Corrente di lavoro	About 72mA
Corrente dopo lo spegnimento	≤ 0,5mA
Tempo di carica completa	About 3h
tempo di lavoro	About 20h
Tempo di standby	≥ 150h
ambiente di lavoro	-20~45 ℃, -4~113 ℉
Taglia del prodotto	20*20*9 cm
Peso del prodotto	360 g

Pulsante interruttore

italiano

funzione	operare	Modalità display LED	Istruzioni vocali	osservazione
Avviare	Premere a lungo	Indicatore della batteria Luce blu accesa	/	La luce blu lampeggia gradualmente dopo l'accensione e si spegne dopo aver completato la connessione
Spegnimento	Premere a lungo	Indicatore della batteria Luce blu spenta	Power off	/
riproduci / pausa	Clic singolo	Indicatore della batteria Luce blu accesa	/	Tocca più per passare alla riproduzione/pausa mentre ascolti la musica
Rispondi o riattacca	Clic singolo	Indicatore della batteria Luce blu accesa	/	Tocca più volte per passare a rispondere o riattaccare quando suona
Richiama di nuovo	Doppio click	Indicatore della batteria Luce blu accesa	/	Toccare più volte per richiamare
batteria bassa	/	Indicatore della batteria Luce blu accesa	Battery low	Batteria 5.2V, un segnale di allarme sarà emesso ogni 30 secondi
Arresto automatico della batteria bassa	/	Indicatore della batteria spenta	Power off	Batteria 3V, arresto automatico
Durante la ricarica	/	Indicatore della batteria / Luce blu / spento	/	La batteria è in carica
Fine di ricarica	/	Indicatore della batteria / Luce blu accesa	/	/
Spegnimento automatico	/	Indicatore della batteria Luce blu spenta	Power off	• La prima volta che si utilizza l'auricolare, si spegnerà automaticamente entro 8 minuti senza accoppiamento. Dopo il primo accoppiamento riuscito, durante la disconnessione, si spegnerà automaticamente entro 12 minuti.

Effetto di illuminazione

funzione	operare	Modalità display LED	Istruzioni vocali	osservazione
Attivare gli effetti di luce	Premere a lungo	/	/	L'effetto di illuminazione ha una funzione di memoria
Disattivare gli effetti di luce	Premere a lungo	/	/	/
Cambiamento di colore	Singolo clic	/	/	Rosso, arancione, giallo, verde, blu ghiaccio, ciano, viola
Cambia la modalità di illuminazione	Doppio click	/	/	Modo1: illuminazione monocromatica Modo 2: luci per la respirazione Modo3: Ciclo automatico di illuminazione Modo4: Ambilight

Pulsante di controllo della modalità di connessione /pulsante di controllo del microfono

italiano

funzione	operare	Modalità display LED	Istruzioni vocali	osservazione
Accendi il microfono	Clic singolo	L'indicatore del microfono si accende	Accendi il microfono	/
Spegni il microfono	Clic singolo	L'indicatore del microfono si spegne	Spegni il microfono	/
Connetti BT	Doppio click	/	Modalità musica	/
Connetti 2,4G	Doppio click	/	Modalità di gioco	/
accoppiata	automatica	La luce blu del trasmettitore 2,4G lampeggia rapidamente	Modalità di associazione	/
Accoppiato con successo	automatica	La luce blu del trasmettitore 2,4G è sempre accesa	Collegare	/
Disconnetti	Premere e mantenere il pulsante di trasferimento	La luce blu del trasmettitore 2,4G lampeggia lentamente	Disconnetti	/
modalità standby	/	La luce blu dell'indicatore è spenta	/	/

Pulsante di controllo dell'effetto sonoro

funzione	operare	modalità display LED	Istruzioni vocali	osservazione
classico	Clic singolo	/	Modalità classica	/
BASS	Clic singolo	/	Modalità bassi	L'effetto sono quando è in esecuzione audio. L'effetto sonoro ha una funzione di memoria.
Vocale	Clic singolo	/	Modalità vocale	/

Rotella di controllo del volume

funzione	operare	Modalità display LED	Istruzioni vocali	osservazione
volume su	Gira la ruota	/	/	/
Abbassa il volume	Gira la ruota	/	/	/

istruzione

italiano

1 Inizia a utilizzare:
(a) Al primo utilizzo, caricare completamente la batteria.
(b) Durante l'associazione, assicurarsi che la distanza tra le cuffie da gioco e il trasmettitore non sia inferiore a 1 metro;
(c) Durante l'utilizzo di questo prodotto, assicurarsi che la distanza tra le cuffie da gioco e il trasmettitore sia entro 10 metri. Se c'è un ostacolo, la distanza di rilevamento sarà ridotta.

2 Indicatore di carica:
(a) Tempo di ricarica: circa 3 ore per la ricarica completa.
(b) Indicazione di carica: durante la carica, l'indicatore di carica sarà una luce rossa, quando è completamente carico, diventa verde.
(c) Indicazione di batteria scarica: mentre la batteria è scarica, viene emessa la seguente avvertenza "batteria scarica", caricare il prodotto in tempo. Per mantenere la durata della batteria, quando la batteria dell'auricolare è inferiore a 3,1 V, l'auricolare si spegne automaticamente.
(d) La prima volta che si utilizza l'auricolare, si spegnerà automaticamente entro 8 minuti senza accoppiamento. Dopo il primo accoppiamento riuscito, durante la disconnessione, si spegnerà automaticamente entro 12 minuti.

3 Indicatore di lavoro:
(a) Durante la connessione: la luce blu rimarrà accesa.
(b) Mentre è disconnesso: la luce blu lampeggia lentamente.
(c) Durante la ricerca di dispositivi associati, la luce blu lampeggia rapidamente.

4 Funzione effetto luce
Fare doppio clic per cambiare la modalità di illuminazione
• Modalità 1: illuminazione a colore singolo
(rosso, arancione, giallo, verde, blu ghiaccio, ciano, viola)
• Modalità 2: illuminazione a colori respirabile
• Mode3: illuminazione ciclica automatica
• Modalità 4: Ambilight

Diagrama de las funciones de los auriculares para juegos

español

A: botón de control de efectos de sonido
B: botón de control del modo de conexión / botón de control del micrófono
C: Rueda de control de volumen
D: Indicador de funcionamiento
E: interfaz de 3.5 mm
F: indicador de micrófono
G: Botón de interruptor
H: Botón de control de efectos de iluminación
I: indicador de carga
J: interfaz de carga

El paquete incluye

1. Auriculares inalámbricos para juegos NULL-916 S;
2. Transmisor inalámbrico 2.4G;
3. Cable de transferencia para transmisor inalámbrico 2.4G;
4. Cable de audio de 3,5 mm con micrófono;
5. Cable de carga;
6. Manual del producto;

Función de interfaz de audio de 3,5 mm:

Mientras conecta el cable de audio de 3,5 mm a la PC, el teléfono móvil o equipo de juego, utilice el dispositivo MIC configurado en el cable de audio de 3,5 mm para hablar. (Nota: mientras inserta el Cable de audio de 3,5 mm, la fuente de alimentación incorporada será Corta automáticamente, el control de efectos de sonido y la conexión el control de modo no funcionará, pero el efecto de iluminación el control seguirá funcionando.)

Especificaciones del producto

español

Rango de operación	2402MHz~2480MHz
Transmitir poder	7±1dBm
Alcance de la conexión inalámbrica	>10 meters
Relación señal-ruido	>75dB
distorsión	< 1%
altavoz	Φ50mm,32Ω
micrófono	-42±3dB
Efecto de iluminación	Luz RGB colorida con 4 modos
Especificaciones entrada de carga	DC 5V 500mA
Batería de litio recargable incorporada	Polímero de litio 1500MAH bateriaDC 5V 500mADC 5V 500mA
Enchufe de carga	T Y P E — C
Línea de audio	Interfaz de 3.5 mm, 1500 mm de longitud
Corriente de trabajo	About 72mA
Actual después del apagado	≤ 0.5mA
Tiempo completamente cargado	About 3h
tiempo de trabajo	About 20h
tiempo de trabajo	≥ 150h
ambiente de trabajo	-20~45 ℃, -4~113 ℉
Tamaño del producto	20*20*9 cm
Peso del Producto	360 g

Boton interruptor

español

función	Método de operación	Modo de parpadeo LED	Indicaciones de voz	Comentar
Iniciar	Pulsación larga	Indicador de batería Luz azul encendida	Power on	La luz azul parpadeará gradualmente después de encender y la luz azul permanecerá encendida después de completarse la conexión
Cerrarse	Pulsación larga	Indicador de batería Luz azul apagada	Power off	/
reproducir / pausar	Un solo click	Indicador de batería Luz azul encendida	/	Haga clic para cambiar de reproducir / pausar mientras escucha música
Contesta o cuelga	Un solo click	Indicador de batería Luz azul encendida	/	Toque varias veces para responder o colgar cuando suena una llamada
Llama de nuevo	Haga doble clic	La luz encendida	/	Vuelve a conectarte al último número
batería baja	/	Indicador de batería Luz azul encendida	Battery low	Por debajo de 5.2 V, un sonido de alarma se emitirá cada 30 segundos
Apagado automático de la batería baja	/	Indicador de batería Luz roja apagada	Power off	Por debajo de 3.1V, apagado automático
Mientras se carga	/	Indicador de batería / Luz roja	/	La batería está cargada
finalizó la carga	/	Indicador de batería Luz verde encendida	/	/
Apagado automático	/	Indicador de batería Luz azul, apagada	Power off	• The first time you use the headset, it will automatically shut down within 8 minutes without pairing. After the first time pairing succeed, while disconnecting, it will automatically shut down within 12 minutes.

Efecto de iluminación

función	Método de operación	Modo de parpadeo LED	Indicaciones de voz	Comentar
Encienda los efectos de iluminación	Pulsación larga	/	/	El efecto de iluminación tiene una función de memoria.
Apaga los efectos de iluminación	Pulsación larga	/	/	/
Cambiaro de color	Un solo click	/	/	Rojo, naranja, amarillo, verde, azul hielo, cian, violeta
Cambiar el modo de iluminación	Doble clic	/	/	Modo1: Iluminación monocromática Modo 2: luces de respiración Modo3: Ciclo de iluminación automático Modo 4: Ambilight

TARGEAL

Company:SHENZHEN ZHILIAN OPTIMAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Address:RM 1101,BUILDING 1,YUANXIANGHUI INDUSTRIAL ZONE,BAOAN DISTRICT,SHENZHEN,CHINA

Botón de control de modo de conexión / botón de control de micrófono

español

función	Método de operación	Modo de parpadeo LED	Indicaciones de voz	Comentar
Encienda el micrófono	Un solo click	El indicador de micrófono se enciende	Encienda el micrófono	/
Apaga el micrófono	Un solo click	El indicador de micrófono se apaga	Apaga el micrófono	/
Conectar BT	Doble clic	/	Modo musical	/
Conectar 2,4G	Doble clic	/	Modo juego	/
Conexión emparejada	automaticaqa	La luz azul del transmisor 2,4G parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento	/
Emparejado satisfactoriamente	automaticaqa	La luz azul del transmisor 2,4G está siempre encendida	conectar	/
Desconectar	Sostenga el botón de transferencia	La luz azul del transmisor 2,4G parpadea lentamente	Desconectar	/
modo de espera	/	La luz azul del indicador de trabajo parpadea lentamente	/	/

Botón de control de efectos de sonido

función	Método de operación	Modo de parpadeo LED	Indicaciones de voz	Comentar
clásico	Un solo click	/	Modo clásico	/
rítmato	Un solo click	/	Modo de graves	Cuando se reproduce audio, el efecto de sonido tiene la función de memoria.
Vocal	Un solo click	/	Modo vocal	/

Rueda de control de volumen

función	Método de operación	Modo de parpadeo LED	Indicaciones de voz	Comentar
subir el volumen	Gira la rueda	/	/	/
Bajar volumen	Gira la rueda	/	/	/

Instrucción

español

1 Empiece a usar:
(a) Mientras lo usa por primera vez, cargue completamente la batería.
(b) Durante el emparejamiento, asegúrese de que la distancia entre los auriculares para juegos y el transmisor sea de 1 metro;
(c) Mientras usa este producto, asegúrese de que la distancia entre los auriculares para juegos y el transmisor sea de 10 metros. Si hay un obstáculo, la distancia de detección se acortará.

2 Indicador