

英文

User Manual Wireless In-Ear Monitor Transmission System Transmitter Receiver Transmitter Receiver Transmitter Receiver
--

无线耳返传输系统

Main Features/主要特点

感谢您选择我们的设备！本产品专为演出、教学、练习等需要监听环境的场景而设计，可以将音频信号低延迟传输到耳机接口，方便监听！我们无线音频音质高清、延迟低、距离远，具体包含以下特色：

■ 2.4GHz无线传输频段

■ 长达40米空旷有效传输距离，摆脱线的束缚

■ 续航时间长达10小时

■ 接收器带10档音量调节，LED灯直观实时显示音量大小

■ 高清专业音质

■ 开机自动配对，LED指示灯

■ 体积小、功能多、且有独特的领夹式设计

Attentions/注意事项

电源供应

本产品内置了充电式锂电池，产品附件包含有出厂标配1条USB充电线，您可以连接同类手机的充电头或电脑USB口进行充电(本产品支持快充)。充电时请确保设备为关机状态，以避免充电过程中电流流失而导致充电时间加长且电池使用寿命缩短，在不使用无线设备时请关机，否则电池的电量会持续消耗。

连接

当该无线设备与其他设备断开连接前，请务必关闭电源及其他相关设备，这将有助于避免设备故障以及损害其他设备。

干扰

在无线系统的实际操作中，将受到以下两种条件的影响：

① 该设备并不会引致有害的电磁信号，包括在不必要的操作中产生。

② 该设备的使用是必然需要接收到电磁波信号，包括在不必要的操作中产生。

③ 如果受到其他wifi系统等环境干扰，请缩短发射器和接收器之间的距离

④ 接收器应与其他wifi发射器之间保持3米以上的距离

Product Introduction/产品介绍

1. Transmitter/发射器

① 发射端6.35mm音频头：可接声卡、乐器、调音台等音频设备

② 电源开关：开启或关闭设备

③ 频道按键：短按切换频道

④ 频道指示灯：显示当前所处频道

⑤ 充电接口：请使用USB Type-C充电线充电

⑥ 旋转头：282度旋转头，适用性广泛

2. Receiver/接收器

① 接收端3.5mm接口：耳机、音箱等

② 电源开关：开启或关闭设备

③ 切换频道/音量模式推钮开关

频道模式：推钮上推即切换至CH频道模式，按5号键，可切换频道，需和发射器保持同一频道才有声音

音量模式：推钮下推即切换至VOL音量模式，按5号键，可调节音量

④ 频道指示灯/音量指示灯（通过6号推钮，切换查看）

频道指示灯：蓝色，显示当前所处频道

音量指示灯：绿色，显示当前音量大小

③ 频道/音量按键

单点：切换下一频道或下一档音量（根据3号推钮切换的频道模式或音量模式而定）

双击：返回上一频道或返回上一档音量（根据3号推钮切换的频道模式或音量模式而定）

How To Use/使用方法

1. 开机配对：把发射器和接收器开机，此时设备上指示灯为闪烁状态，接收器切换至频道指示灯模式，便于查看当前频道，需要确保发射和接收在同一频道，产品将自动配对，配对成功后，频道指示灯由闪烁变为常亮。

2. 将无线发射器Transmitter连接上乐器、声卡等设备，将接收器Receiver连接上耳机或者音箱。

3. 当发射器和接收器的电量指示灯闪烁时，说明产品电量不足，需充电后方可继续使用。

4. 本产品无线系统可支持4组产品同时使用。

5. 本产品无线系统也可支持接收器录音的功能，可以在发射器接乐器等线路输入，然后接收器接手机可录音（注：所需线材需要用户自行配置）

5

6

7

8