MPOW

BLUETOOTH HEADSET

User Manual | Bedienungsanleitung | Le mode d'emploi
Istruzioni | Manual de usuario | 取扱説明書

English ---------- 02
Deutsch ---------- 07
Français ---------- 12
Italiano ---------- 17
Español ---------- 22
日本語 ---------- 27

EN

PRODUCT DIAGRAM

1. LED indicator
2. Charging jack
3. - volume key
4. + volume key
5. Microphone
6. MFB button

SPECIFICATION

Bluetooth Standard	V4.1
Support	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Standby Time	160 hours
Charging Time	2 hours
Talk Time	13 hours
Playing Time	11 hours
Charging Voltage	DC 5V
Battery Capacity	180mAh / 3.7V

FUNCTION AND OPERATION

Power On/Off

— Power On: Long press the MFB button for 3 seconds in the shutdown state with the blue indicator light flashing 3 times.

— Power Off: Long press the MFB button for 5 seconds in the boot state with the red indicator light flashing 1 time.

Answer / Hang Up / Reject Phone

— Short press the MFB button to answer and long press 1 second to reject when call coming.

— Short press the MFB button to hang up in the call.

Volume Up / Down/ Next/ Previous Song

— Long press"+" and the volume increases while short press "+"is the next song.

— Long press"-"and the volume decreases while short press "-"is the previous song.

Play / Pause

— When playing song, short press the MFB button to pause and press again to play.

Redial the Dialed Number

— Double press the MFB button for voice dialing when connected.

MIC Mute

— Double press the MFB button to mute and double press again to cancel mute in the call.

Voice Transfer

— Long press the MFB button for 1 second to change the voice to the phone in the call.

— Long press the MFB button again for 1 second to switch the voice back to the Bluetooth headset.

Clear Pairing Information

— Long Press the MFB button and "+"volume key alternately for 5 seconds in the boot state.

Charging the headset

— Connect the USB charging cable to the USB charge port of the headset, the red light will turn on when charging and the blue light turn on when charging completed.

— Note:
Your headset don't to store as much as possible not more than a month. If not for a long time, should be kept once a month charge. This can prevent the your headset battery in the storage of uncontrollable self-discharge phenomenon.

PAIRING MODE

1. In the shutdown state, long press the MFB button for 5 seconds until the blue and red LED lights flash alternately and automatically enter the pairing mode.
2. Turn on the Bluetooth function of your phone or other devices, search the Bluetooth devices and select ："Mpow M5" with the blue light flashing slowly, your phone displays to be connected has connected.
3. Enter the code"0000" if needed.

— Remark:
It will connect to the last paired smart device automatically when it turns to the next time. Please make sure that the Bluetooth of your smart device has turned on before turning on the headset.

CONNECT TWO BLUETOOTH DEVICE AT THE SAME TIME

1. Pair the Bluetooth headset to the first phone.
2. After a successful pairing, turn off the headset, and also turn off the Bluetooth function of the first phone.
3. Pair the Bluetooth headset to the second phone.
4. After a successful pairing, turn on the Bluetooth headset of the first phone, select the "Mpow M5" and click connect.
5. Two phones will both be connected to the headset at the same time.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

DE

PRODUKTDIAGRAMM

1. LED-Anzeige
2. Ladebuchse
3. - Lautstärketaste
4. + Lautstärketaste
5. Mikrofon
6. MFB-Taste

SPEZIFIKATION

Bluetooth Standard	V4.1
Unterstützung	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Standby-Zeit	160 Std
Ladezeit	2 Std
Sprechzeit	13 Std
Spielzeit	11 Std
Ladespannung	DC 5V
Batteriekapazität	180mAh / 3.7V

FUNKTION UND BEDIENUNG

Einschalten / Ausschalten

— Einschalten: Drücken Sie lange die MFB-Taste für 3 Sekunden im Shutdown-Zustand, wobei die blaue Kontrollleuchte 3 Mal blinkt.

— Ausschalten: Drücken Sie lange die MFB-Taste für 5 Sekunden im Boot-Zustand mit wobei die rote Kontrollleuchte 1x blinkt.

Antwort / Auflegen / Ablehnen von Telefon

— Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um zu antworten und drücken Sie lange 1 Sekunden, um abzulehnen, wenn der Anruf kommt.

— Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um den Anruf aufzulegen.

Lautstärke auf / ab / nächstes / letztes Lied

— Lange drücken Sie "+", dann erhöhen die Lautstärke; kurz drücken Sie "+", dann kommt nächsten Song.

— Lange drücken Sie "-", die Lautstärke verringern, kurz drücken "-" letztes Lied.

Spielen / Pause

— Beim Abspielen des Songs drücken Sie kurz die MFB-Taste, um anzuhalten und erneut zu spielen.

Wahlwiederholung

— Drücken Sie doppel die Taste MFB für die Sprachwahl, wenn sie angeschlossen ist.

MIC Mute

— Doppel drücken Sie die Taste MFB zum Stummschalten und Klicken Sie erneut auf Mute-Anruf abzubrechen.

Sprachübertragung

— Lange drücken die MFB-Taste für 1 Sekunde, um die Stimme auf das Telefon im Anruf zu wechseln.

— Lange Drücken die MFB-Taste erneut für 1 Sekunde, um die Stimme wieder auf das Bluetooth-Headset zu schalten.

Klare Pairing-Informationen

— Lang Drücken Sie die MFB-Taste und die "+" - Lautstärketaste abwechselnd für 5 Sekunden im Startzustand.

Aufladen des Headsets

— Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem USB-Ladeanschluss des Headsets, dann schaltet sich das rote Licht beim Laden ein, und das blaue Licht schaltet sich beim Laden ein, wenn die Aufladung abgeschlossen ist.

— Hinweis:
Bitte speichern Sie Ihr Headset so viel wie möglich nicht mehr als einen Monat. Wenn nicht für eine lange Zeit, sollte es einmal im Monat aufgeladen werden. Dies kann verhindern, dass die Batterie Ihres Headsets in der Speicherung unkontrollierbares Selbstentladungsphänomen auftritt.

PAIRING-MODUS

1. Im Schließung-Zustand drücken Sie lange die MFB-Taste für 5 Sekunden , bis die blauen und roten Lichter abwechselnd blinken und automatisch in den Pairing-Modus wechseln.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons oder anderer Geräte ein, suchen Sie die Bluetooth-Geräte und wählen Sie "Mpow M5" mit dem blauen Licht langsam blinkt, und die Telefonanzeige ist angeschlossen.
3. Geben Sie bei Bedarf den Code "0000" ein wenn benötigt.

— Anmerkung:
Es wird automatisch auf die zuletzt gekoppelten intelligenten Geräten verbinden, wenn es das nächste Mal eingeschaltet ist. Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihrer Smart Geräte eingeschaltet ist, bevor Sie das Headset einschalten.

VERBINDEN SIE ZWEI BLUETOOTH-GERÄTE GLEICHZEITIG

1. Koppeln Sie das Bluetooth Headset mit dem ersten Telefon.
2. Nach einer erfolgreichen Paarung schalten Sie das Headset aus und schalten auch die Bluetooth-Funktion des ersten Telefons aus.3.Koppeln Sie das Bluetooth Headset mit dem ersten Telefon.
4. Koppeln Sie das Bluetooth Headset mit dem zweiten Mobiltelefon.
5. Nach erfolgreicher Kopplung schalten Sie das Bluetooth-Headset des ersten Telefons ein, und wählen Sie "Mpow M5" aus und auf Verbindung klicken.
6. Two Telefon wird beide gleichzeitig an das Headset angeschlossen.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

(Elektro-und Elektronik-Altgeräte)

Diese Markierung, die auf dem Produkt oder seiner Literatur gezeigt wird, deutet darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden sollte.

Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, trennen Sie dies bitte von anderen Abfallarten und recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.

Der Haushaltsbenutzer sollte sich entweder mit dem Händler in Verbindung setzen, in dem sie dieses Produkt oder ihre örtliche Behörde gekauft haben, für Details darüber, wo und wie sie diesen Artikel für umweltfreundliches Recycling nehmen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufkontakt. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

FR

DIAGRAMME DU PRODUIT

1. LED Indicateur
2. Prise de charge
3. - clé de volume
4. + clé de volume
5. Microphone
6. Bouton MFB

SPÉCIFICATION

Bluetooth Standard	V4.1
Prise en charge	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Heure en veille	160 heures
temps de chargement	2 heures
Temps de conversation	13 h
Temps de jeu	11 heures
Tension de charge	DC 5V
Capacité de batterie	180mAh / 3.7V

FONCTION ET OPÉRATION

Allumer/Éteindre

— Allumer: Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 3 secondes à l'état d'arrêt jusqu'à la lumière bleu clignotant 3 fois.

— Éteindre: Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 5 secondes à l'état de démarrage jusqu'à la lumière rouge clignotant 1 s.

Répondre / Raccrocher / Refuser le Téléphone

— Appuyez brièvement sur le bouton MFB pour répondre et appuyez longuement sur 1 seconde pour rejeter l'appel.

— Appuyez brièvement sur le bouton MFB pour raccrocher dans l'appel.

Volume Subir / Bajar / Siguiente / Última Canción

— Mantenga presionado "+", el aumento de volumen, Presione brevemente "+"la siguiente canción.

— Mantenga presionada "-", disminuya el volumen, Presione brevemente "-" la última canción.

Reproducir / Pausar

— Al reproducir la canción, presione brevemente el botón MFB para pausar y presione de nuevo para reproducir.

Volver a marcar el número marcado

— Presione el botón MFB para marcar por voz cuando esté conectado.

MIC Mute

— Presione el botón MFB para silenciar y presione dos veces de nuevo para silenciar cancelar la llamada.

Transferencia de Voz

— Presione el botón MFB durante 1 segundo para cambiar la voz al teléfono de la llamada.

— Presione el botón MFB nuevamente durante 1 segundo para cambiar la voz de nuevo a los auriculares Bluetooth.

Borrar información de emparejamiento

— Largo Presione el botón MFB y la tecla de volumen "+" alternativamente durante 5 segundos en el estado de arranque.

Chargement du Casque

— Connectez le câble USB de chargement au port de chargement USB du casque, la lumière rouge s'allume lorsque vous chargez et que la lumière bleue s'allume lorsque le chargement est terminé.

— Remarque:
Votre casque ne peut pas stocker autant que possible plus d'un mois, sinon pendant une longue période, il devrait être chargé une fois par mois. Cela peut empêcher la batterie de votre casque d'écoute dans le stockage d'un phénomène de décharge automatique incontrôlable.

MODE D'APPARIEMENT

1. A l'état de fermé, appuyez le bouton MFB pour 5s jusqu'à la lumière bleue et rouge clignotent alternativement, il entrera dans le mode d'appairage.
2. Allumez la fonction de Bluetooth de votre téléphone ou d'autres appareils, recherchez les périphériques Bluetooth et sélectionnez "Mpow M5" avec la lumière bleue clignotant lentement en même temps d'l'affichage du téléphone connecté.
3. Entrez le code "0000" si nécessaire.

— Remarque:
Il se connectera automatiquement au dernier périphérique jumelé couplé lorsqu'il est activé la prochaine fois. Assurez-vous que la fonction de Bluetooth de votre appareil intelligent est allumé avant d'allumer le casque.

CONNECTEZ DEUX PÉRIPHÉRIQUES BLUETOOTH EN MÊME TEMPS

1. Préparez le récepteur de Bluetooth au premier téléphone.
2. Après une paire réussi, éteignez le Bluetooth, et éteignez en même temps la fonction de Bluetooth de premier téléphone.
3. Correspondrez le Bluetooth à second téléphone.
4. Après une correspondance réussi, ouvrez le Bluetooth de premier téléphone, choisir le "Mpow M5" et cliquez pour le connecter.
5. Les deux téléphones connecteront le Bluetooth en même temps.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette marque figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat.

Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

IT

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

1. LED indicatore
2. Jack di Ricarica
3. - Volume Tasto
4. + Volume Tasto
5. Microfono
6. MFB bottone

SPECIFICAZIONE

Bluetooth Standard	V4.1
Supporto	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Tempo standby	160 HRS
Tempo di ricarica	2 HRS
Tempo di colloquio	13 HRS
Tempo di gioco	11 HRS
Tensione di carica	DC 5V
Battery Capacity	180mAh / 3.7V

FUNZIONE E FUNZIONAMENTO

Accensione/Spegnimento

— Accensione: premere a lungo il tasto MFB per 3 secondi nello stato di spegnimento con la spia blu lampeggiante 3 volte.

— Spegnimento: premere a lungo il tasto MFB per 5 secondi nello stato di avvio con la spia rossa lampeggiante 1S.

Rispondi/riattacca/rifiuta telefono

— Premere brevemente il tasto MFB per rispondere e premere 1 secondo per rifiutare la chiamata in arrivo.

— Premere brevemente il pulsante MFB per riagganciare la chiamata.

Volume su/giù/Prossima/Ultima canzone

— Premere a lungo "+", aumentare il volume, premere brevemente "+" brano successivo.

— Premere a lungo "-", la diminuzione del volume, premere brevemente "-" ultima canzone.

Play/Pause

— Quando si riproduce Song, premere brevemente il pulsante MFB per sospendere e premere nuovamente per riprodurre.

Ricomponi il numero composto

— Premere doppiamente il tasto MFB per la composizione vocale quando è collegato.

Microfono in muto

— Doppio premere il tasto MFB per silenziare e premere nuovamente MUTE Cancel nella chiamata.

Trasferimento vocale

— Premere a lungo il tasto MFB per 1 secondo per cambiare la voce al telefono nella chiamata.

— Premere nuovamente il tasto MFB per 1 secondo per riportare la voce all'auricolare Bluetooth.

Informazioni di accoppiamento chiare

— Premere a lungo il tasto MFB e il tasto del volume "+" in alternativa per 5 secondi nello stato di avvio.

Ricarica dell'auricolare

— Collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica USB della cuffia, la spia rossa si accende quando si carica e la spia blu si accende quando la carica è completata.

— Nota:
L'auricolare non memorizzare il più possibile non più di un mese, se non per lungo tempo, dovrebbe essere mantenuto una volta al mese di carica. Ciò può impedire la vostra batteria dell'headset nell'immagazzinaggio del fenomeno incontrollabile di auto-scarica.

MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO

1. Nello stato di spegnimento, premere a lungo il tasto MFB per 5 secondi fino a quando le spie blu e rosse lampeggiano alternativamente ed entrano automaticamente in modalità affiliazione.
2. Accendere la funzione Bluetooth del telefono cellulare o altri dispositivi, cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare "Mpow M5" con la luce blu lampeggia lentamente, e si è collegato il display del telefono.
3. Inserire il codice "0000" se necessario.

— Osservazione:
si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo astuto accoppiato quando è acceso la volta prossima. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo intelligente sia acceso prima di accendere l'auricolare.

COLLEGARE DUE DISPOSITIVI BLUETOOTH ALLO STESSO TEMPO

1. Accoppiare l'auricolare Bluetooth al primo telefono.
2. Dopo un accoppiamento riuscito, spenga l'auricolare ed inoltre spenga la funzione di Bluetooth del primo telefono.
3. Accoppiare l'auricolare Bluetooth al secondo telefono.
4. Dopo un accoppiamento riuscito, accendere l'auricolare Bluetooth del primo telefono, selezionare la "Mpow M5" e fare clic su Connetti.
5. Due telefono saranno entrambi collegati all'auricolare allo stesso tempo.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

(Rifiuti di apparecchiature elettriche & elettroniche)

Il marchio riportato sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisito. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

ES

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

1. Indicador LED
2. Toma de carga
3. - Tecla de volumen
4. + Tecla de volumen
5. Micrófono
6. Botón MFB

ESPECIFICACIÓN

Estándar Bluetooth	V4.1
Apoyo	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Tiempo de espera	160 Horas
Tiempo de Carga	2 Horas
Tiempo de conversación	13 Horas
Tiempo para jugar	11 horas
Voltaje de carga	DC 5V
Capacidad de la batería	180mAh / 3.7V

FUNCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Encendido / Apagado

— Encendido : Presione larga el botón MFB durante 3 segundos en el estado de apagado con la luz indicadora azul parpadeando 3 veces.

— Apagado:Presione larga el botón MFB durante 5 segundos en el estado de arranque con la luz indicadora roja parpadeando 1s.

Responder / Colgar / Rechazar la llamada

— Presione brevemente el botón MFB para contestar y presione durante 1 segundo para rechazar cuando llegue la llamada.

— Presione brevemente el botón MFB para colgar en la llamada.

Volumen Subir / Bajar / Siguiente / Última Canción

— Mantenga presionado "+", el aumento de volumen, Presione brevemente "+"la siguiente canción.

— Mantenga presionada "-", disminuya el volumen, Presione brevemente "-" la última canción.

Reproducir / Pausar

— Al reproducir la canción, presione brevemente el botón MFB para pausar y presione de nuevo para reproducir.

Volver a marcar el número marcado

— Presione el botón MFB para marcar por voz cuando esté conectado.

MIC Mute

— Presione el botón MFB para silenciar y presione dos veces de nuevo para silenciar cancelar la llamada.

Transferencia de Voz

— Presione el botón MFB durante 1 segundo para cambiar la voz al teléfono de la llamada.

— Presione el botón MFB nuevamente durante 1 segundo para cambiar la voz de nuevo a los auriculares Bluetooth.

Borrar información de emparejamiento

— Largo Presione el botón MFB y la tecla de volumen "+" alternativamente durante 5 segundos en el estado de arranque.

Carga del auricular

— Conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB del auricular, la luz roja se encenderá al cargar y la luz azul se encenderá cuando se complete la carga.

— Nota:
Su auricular no almacenar tanto como sea posible no más de un mes, si no durante mucho tiempo, debe mantenerse cargando una vez al mes. esto puede evitar que la batería de su auricular en el almacenamiento de incontrolable auto-descarga fenómeno.

MODO DE EMPAREJAMIENTO

1. En el estado de apagado, presione el botón MFB durante 5 segundos hasta que las luces azul y roja alternan alternativamente y entrar automáticamente en el modo de emparejamiento.
2. Active la función Bluetooth de su teléfono u otros dispositivos, busque los dispositivos Bluetooth y seleccione "Mpow M5" con la luz azul parpadeando lentamente, y la pantalla del teléfono está conectada.
3. Introduzca el código "0000" si es necesario.

— Observación:
Se conectará automáticamente al último dispositivo inteligente emparejado cuando se encienda la próxima vez Asegúrese de que la función Bluetooth de su dispositivo inteligente esté activada antes de encender el auricular.

CONECTE DOS DISPOSITIVOS BLUETOOTH AL MISMO TIEMPO

1. Empareje los auriculares Bluetooth con el primer teléfono.
2. Después de un emparejamiento exitoso, apague el auricular, desactive el auricular y también desactive la función Bluetooth del primer teléfono.
3. Empareje los auriculares Bluetooth con el segundo teléfono.
4. Después de un emparejamiento exitoso, active los auriculares Bluetooth del primer teléfono, seleccione "Mpow M5" y haga clic en Conectar.
5. Dos teléfonos estarán conectados al auricular al mismo tiempo.

PROPUESTA CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

(Residuos y Equipo y electrónicos)

Esta Marca que aparece en el producto o en su literatura indica que no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la evacuación incontrolada de los desechos, por favor separe esto de otros tipos de desechos y recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

El usuario del hogar debe ponerse en contacto con el minorista donde compró este producto, o con la oficina de su gobierno local, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden tomar este artículo para un reciclaje ambientalmente seguro.

Los usuarios empresariales deben contactar a su proveedor y verificar los términos y condiciones del contacto de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

JP

製品図

1. LED 指示灯
2. 充電ジャック
3. 音量 -
4. 音量 +
5. マイクロフォン
6. MFB ボタン（多機能ボタン）

仕様

Bluetooth 規格	V4.1
対応	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
待機時間	160 h
充電時間	2 h
連続通話時間	13 h
連続再生時間	11 h
入力電圧	DC 5V
電池容量	180mAh / 3.7V

機能 & 操作

電源オン / オフ

— 電源オン：青色のインジケーターランプが 3 回点滅するまで 3 秒ほど MFB ボタンを長押しします。

— 電源オフ：赤色のインジケーターランプが 1 秒間点滅するまで MFB ボタンを 5 秒ほど長押しします。

電話を受ける / 切る / 拒否する

— MFB ボタンを短押し。電話を受けますまたは電話を切ります。
1 秒ほど MFB ボタンを押し、電話を拒否します。

音量 + / 音量 – / 曲送り / 曲戻り

— "+" ボタンを長押し。音量は大くなります。"+" ボタンを短押し。曲送ります。

— "-" ボタンを長押し。音量は小さくなります。"-" ボタンを短押し。曲戻ります。

再生 / 停止

— 音楽をプレイする場合、MFB ボタンを短押し。音楽を停止します。再生したい場合も MFB ボタンを短押します。

リダイヤル

— フォンが接続されたら、2 回 MFB ボタンを押し、リダイヤルします。

マイクロホン静音

— 二回 MFB ボタンを押し、静音モードになります。再び二回 MFB ボタンを押し、静音モードをキャンセルします。

音声転送

— 通話中に MFB ボタンを 1 秒ほど押し、音声を携帯に伝送します。

— 再び MFB ボタンを 1 秒ほど押し、音声をヘッドセットに伝送します。

ペアリング情報クリア

— MFB ボタンと音量 "+" ボタンを一緒に 5 秒間押しペアリング情報をクリアします。

充電

— USB 充電ケーブルをヘッドセットの USB 充電ポートに接続します。充電すると赤いライトが点灯し、充電が完了すると青色のライトが点灯します。

— ご注意
ヘッドセットはできるだけ 1 ヶ月以上使用しないでください。長時間使用しない場合は、1 ヶ月に 1 回充電してください。これは知新不能な放電現象を防ぐことができます。

ペアリングモード

1. 電源がオフである時、赤いLED ライトと青いLED が交互に点滅するまで、5 秒ほど MFB ボタンを長押し。ペアリングモードに入ります。
2. 携帯電話やその他のデバイスの Bluetooth 機能をオンにして、Bluetooth デバイスを検索し、青いライトが点滅しているMpow M5 を選択すると、接続されたデバイスに接続されたということを示します。
3. 必要になると、コード「0000」を入力してください。

— 電源をオンにする時、前回にペアリングされたスマートデバイスに自動的に接続し直す。ヘッドセットをオンにする前にスマートデバイスの Bluetooth 機能がオンにしておくことを確認してください。

2 台のデバイスを同時に接続する

1. 1 台目のフォンとペアリングします。
2. ペアリングが終了したら、ヘッドセットと 1 台目フォンの Bluetooth をオフにします。
3. 2 台目のフォンとペアリングします。
4. ペアリングが完了したら、1 台目のフォンの Bluetooth をオンにし、「Mpow M5」という Bluetooth 装置を検索して接続します。
5. 接続したら、2 台のフォンが同時にヘッドセットに接続できます。

廃棄について

（廃棄の電気製品(品)は電子製品）

このマークが表示される場合、当該製品を法令の要求廃棄物と混ぜて廃棄するべきではないことを示します。

不適切な廃棄方法は環境や人の健康を損なわ生じるのを防ぐために、本製品を他の廃棄物と分別してリサイクルしてください。リサイクルにご協力いただける場合。

自宅での利用者は、当地の売者或いは政府関係部門へ適切な廃棄方法について相談ください。

ビジネスユーザーは、サプライヤーにご連絡して、契約書の条目と条件をご確認ください。ほかの廃棄廃棄物と混ぜて廃棄しないでください。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.