

Installation guide for Guide d'installation pour

dals

1 877 430 1818 ■ www.dals.com

Download the free Dals Connect app
Téléchargez l'appli gratuite Dals Connect


GLOW

DCP-TAP10FT
DCP-TAP20FT
DCP-TAP50FT




ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

DCP-TAP10FT / DCP-TAP20FT



DCP-TAP50FT



- 1 Plug-in driver (24V DC/2A)
Transformateur enfichable (24V DC/2A)
- 2 RGB + CCT Smart Module
Module intelligent RGB + CCT
- 3 Light strip (RGB+CCT LED)
Ruban lumineux (DEL RVB+CCT)
- 4 4" Reconnection extension (2x)
Extension de reconnexion de 4" (2x)
- 5 Connector (2x)
Connecteur (2x)

COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY):
ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :


DCP-RMCT: Clicc Remote / Manette Clicc
DCP-TAP-EXT4: Extension 4"
DCP-TAP-EXT60: Extension 60"

LIGHT OUTPUT / LUMINOSITÉ




Approved for installation inside, under or over cabinets, with light shining in any directions.

Approuvé pour installation à l'intérieur, sous ou sur une armoire, éclairage dans n'importe quelle direction.




POLARITY / POLARITÉ


Driver output
Sortie du transformateur



Control box input
Entrée du module de contrôle



Control box output*
Sortie du module de contrôle*




*Times 2 for DCP-TAP50FT
*Fois 2 pour le DCP-TAP50FT

- 1 If needed, cut the LED tape on a cutting line at the desired length (A)
To create angled configuration with multiple LED light strips (B), please use the Reconnect Adapters.


Au besoin, coupez le ruban DEL sur une ligne de coupe à la longueur désirée (A)

Pour créer une configuration en angle avec plusieurs bandes de ruban à DEL (B), veuillez utiliser les Adaptateur de Reconnexion fournis.




- 2 Remove the protection tape and stick the LED tape to the mounting surface. Fix the wireless controller by using the 2 sided tape.

Retirer le ruban de protection et coller le ruban à DEL sur la surface de montage. Fixer le module de contrôle sans fil en utilisant le ruban adhésif deux faces.



- 3 Press the button once to cycle through all CCT (2700/3000/3500/4000/5000/6500k). Double press the button to change RGB colors.


Appuyer sur le bouton pour régler les CCT (2700/3000/3500/4000/5000/6500). Appuyer deux fois sur le bouton pour changer les couleurs RGB.



1

Download the Dals Connect app from the Apple App Store or the Google Play Store and register for a new account if this is your first time. The app requires a valid email address since it will need a verification code for you to login.


Télécharger l'appli Dals Connect à partir du Apple App Store ou du Google Play Store et créer un nouveau compte si c'est votre première utilisation. L'appli requiert une adresse de courriel valide puisqu'un code de vérification est nécessaire.



2

Configure your profile and set your home inside the app. This will allow you to control light groups and create advanced automation based on your location.


Configurer le profil et la maison à l'intérieur de l'appli. Cette étape permettra de contrôler des groupes de lumières ainsi que de créer des automatisations avancées basées sur votre position.



3

In the Dals Connect app, press on the "+" sign in the upper right corner and select "Add Device". If your product support bluetooth pairing, it will show up right away at the top under "Add Device". If you have an older Wi-Fi product, select the product from the list and follow the instructions from the app.


Dans l'appli Dals Connect, appuyer sur le signe "+" dans le coin supérieur droit et sélectionner "Ajouter un appareil". Appuyer ensuite sur "Ajouter". Si le produit supporte le jumelage bluetooth, il sera détecté instantanément sous "Ajouter un appareil". Si votre appareil est un produit Wi-Fi plus ancien, sélectionner le produit dans la liste et suivre les instructions de l'appli.



4

On this next step, your light will be added to the app. If you are connecting multiple products at once, they will be added in a batch. From here you can either click "Done" at the bottom, or click on the "pen" to rename the light.


À cette nouvelle étape, votre produit sera ajouté à l'appli. Lors de la connexion de plusieurs produits à la fois, ils seront ajoutés en lot. Une fois le produit ajouté, appuyer sur "Terminé" ou cliquer sur le "crayon" pour renommer votre produit.



5

(Optional) Rename your light and add it to one of your rooms.


(Facultatif) Renommer votre lumière et l'ajouter à l'une de vos pièces.



6

Control your lights! Now that a group has been assigned, use your remote to control your lights.

Contrôler vos lumières! Maintenant que votre groupe est assigné, contrôler vos lumières à partir de la télécommande.



FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

ISED Notice ICES-005

1. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ISED RF Exposure statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the ISED radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (7.9 inches) during normal operation.

Avis ISED NMB-005

1. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
2. Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlement sur l'Interférence radio d'industrie Canada.

Déclaration d'exposition RF UTILISÉE

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio ISDE, la proximité humaine de l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (7,9 pouces) pendant le fonctionnement normal.

WARRANTY:

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.

GARANTIE:

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.

dals

Dals Lighting Inc.

CUSTOMER SERVICE:

1 877 430-1818
info@dals.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

1 877 430-1818
info@dals.com