38 mm

80 mm

User Manual
(English)



Smart Lamp Holder

Specifications

Name	Smart Lamp Holder
Input	AC 90-250V 50/60Hz
Output	AC 90-250V 50/60Hz
Operating Systems	Android 5.0 & iOS 10) or higher
Frequency Standard	WiFi(802.11 b/g/n 2.4GHz
Dimension	E27
Color	White
Material	PC V0



① Installation instructions
Installing lamp

① Device's default power-on state is "ON" If you want to set it to"OFF", you need to manually select the power-on state to "OFF" in eWeLink APP.

Please check the following before using the device:

- Your phone has been connected to a 2.4G WiFi.
- Your phone system version needs to be Android 5.0/iOS 10 or higher.
- Your phone must be able to access the APP store and download the APP.
- If your router has set Mac address filtering, please enter the router settings to turn off it .

Pairing with eWeLink APP

Download APP

Connect your phone to 2.4GHz WiFi and turn on Bluetooth.
Long press pairing button for more than 5 seconds until blus LED indicator blinks twice quickly and keeps on once to enter pairing mode.

② Open eWelink APP,tap ⊕ add device in the top right corner of the screen

③ Select the 2.4G WiFi connected to the phone. Confirm the relevant information, and click Next.

④ After searching for the device,click ⊕ on the right to add it.

Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Quick Pairing Mode(Touch). please try "Compatible Pairing Mode "to pair. Long press Pairing button for 5s until the WiFi LED indicator changes in a cycle oftwo short flashes and one long flash and release. Long press Pairing button for 5s again until the WiFi LED indicator flashes quickly. Then, the device entersCompatible Pairing Mode.
Tap" + " and select " Compatible Pairing Mode "on APP.Select Wi-Fi SSID with ITEAD-******* and enter the password 12345678, and then go back to eWeLink APP and tap "Next". Be patient until pairing completes.

⑤ Pairing with RM2.4G remote control

⑥ Open the added device and click the settings icon inthe upper right corner.

⑦ Select "eWeLink Remote"

⑧ Follow the prompts for the next step. The LED indicator "flashes once again" means the pairing is successful

Note:If you need to delete the RM2.4G remote control,enter the added interface and delete it.

Features

This device is WiFi smart switch. Use your smart phone in Turn devices on or off in your home anywhere, set timer on/off.Share with your family to control and so on.

Manuel d'utilisateur
(Français)

Support de Lampe Intelligent

① 1.Instructions d'installation
Installation de la lampe

① L'état de mise sous tension par défaut de l'appareil est "ON"Si vous souhaitez le définir sur "OFF", vous devez sélectionner manuellement l'état de mise sous tension sur "OFF"dans l'application eWeLink.

Veuillez vérifier les éléments suivants avant d'utiliser l'appareil :

- Votre téléphone a été connecté à un WiFi 2.4G.
- Votre téléphone doit être sous Android 5.0/iOS 10 ou supérieur.
- Votre téléphone doit pouvoir accéder au magasin d'APP et télécharger l'APP.
- Si votre routeur a défini un filtrage d'adresse Mac,veuillez entrer les paramètres du routeurpour le désactiver.

Appariement avec l'application eWeLink

Téléchargez l'application

Connectez votre téléphone au WiFi 2.4GHz et allumez le Bluetooth.

Appuyez longuement sur le bouton de couplage pendant plus de5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED bleu clignotedeux fois rapidement et reste allumé une fois pour entreren mode d'appariement.

② Ouvrez l'application eWelink, appuyez sur ⊕ pour ajouter un appareil

③ Sélectionnez le WiFi 2.4G connecté au téléphone. Confirmez les informations pertinentes,et cliquez sur Suivant.

④ Après avoir recherché l'appareil, cliquez sur ⊕ à droite pour l'ajouter.

Mode de couplage compatible

Si vous ne parvenez pas à entrer en mode de couplage rapide (Touch), veuillez essayer le "Mode de couplage compatible" pour vous coupler.LED indicator changes in a cycle oftwo short
Appuyez longuement sur le bouton de couplage pendant 5s jusqu'à ce que l'indicateur LED du WiFi change en un cycle de deux clignotements courts et un long clignotement et relâchez.
Appuyez longuement sur le bouton de couplage pendant 5s encore jusqu'à ce que l'indicateur LED du WiFi clignote rapidement. Ensuite, l'appareil entre en mode de couplage compatible.
Appuyez sur " + " et sélectionnez " Mode de couplage compatible "surAPP. Sélectionnez le SSID Wi-Fi avec ITEAD-******* etentrez le mot de passe 12345678, puis revenez à l'application eWeLink et appuyez sur "Suivant". Soyez patient jusqu'à ce que le couplage soit terminé.

⑤ Couplage avec la télécommande RM2.4G

⑥ Ouvrez l'appareil ajouté et cliquez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.

⑦ Sélectionnez "eWeLink Remote"

⑧ Suivez les invites pour l'étape suivante. L'indicateur LED "clignote une fois de plus" signifie que le couplage est réussi

Remarque: Si vous devez supprimer la télécommande RM2.4G, accédez à l'interface ajoutée et supprimez-la.

Caractéristiques

Cet appareil est un interrupteur intelligent WiFi. Utilisez votre téléphone intelligent pour allumer ou éteindre les appareils de votre maison n'importe où, réglez la minuterie marche / arrêt, partagez avec votre famille pour contrôler, etc.

Benutzerhandbuch
(Deutsch)

Intelligente Lampenfassung

① 1.Installationsanweisungen
Lampe installieren

① Der Standardzustand des Geräts beim Einschalten ist "EIN" Wenn Sie es auf "AUS" einstellen möchten, müssen Sie manuell den Einschaltzustand in der eWeLink APP auf "AUS" einstellen.

Bitte überprüfen Sie Folgendes vor der Verwendung des Geräts:

- Ihr Telefon wurde mit einem2.4G WiFi verbunden.
- Die Systemversion Ihres Telefons muss Android 5.0/iOS 10 oder höher sein.
- Ihr Telefon muss auf den APP-Store zugreifen und die APP herunterladen können.
- Wenn Ihr Router die Mac-Adressen Filterung eingestellt hat, geben Sie bitte die Router Einstellungen ein, um sie auszuschalten .

Pairing mit der eWeLink APP

APP herunterladen

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem 2,4GHz WiFi und schalten Sie Bluetooth ein.

Drücken Sie die Pairing-Taste länger als 5 Sekunden, bis die blaue LED-Anzeige zweimal schnell blinkt und einmal leuchtet, um in den Pairing-Modus zu gelangen.

② Öffnen Sie die eWelink APP, tippen Sie auf ⊕ Gerät hainzufügen

③ Wählen Sie das 2,4G WiFi, mit dem das Telefon verbunden ist. Bestätigen Sie die relevanten Informationen,und klicken Sie auf Weiter.

④ Nachdem das Gerät gesucht wurde, klicken Sie auf das ⊕ rechts, um es hinzuzufügen.

Kompatibler Pairing-Modus

Falls es nicht gelingt, in den Schnell-Pairing-Modus (Touch) zu gelangen, versuchen Sie bitte den "Kompatiblen Pairing-Modus" zum Verbinden. couplage rapide (Touch), veuillez essayer le "Mode de couplage compatible" pour vous

coupler.LED indicator changes in a cycle oftwo short
Drücken Sie die Pairing-Taste für 5s lang, bis die WiFi-LED-Anzeige in einem Zyklus von zwei kurzen Blitzen und einem langen Blitz wechselt und lassen Sie los. Drücken Sie die Pairing-Taste erneut für 5s lang, bis die WiFi-LED-Anzeige schnell blinkt. Dann ist das Gerät im kompatiblen Pairing-Modus.
Tippen Sie auf " + " und wählen Sie "Kompatibler Pairing-Modus" in der APP. Wählen Sie das Wi-Fi SSID mit ITEAD-******* und geben Sie das Passwort 12345678 ein, und kehren Sie dann zur eWeLink APP zurück und tippen Sie auf "Weiter". Haben Sie Geduld, bis das Paring abgeschlossen ist.

⑤ Verbinden mit der RM2.4G Fernbedienung

⑥ Öffnen Sie das hinzugefügte Gerät und klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke.

⑦ Wählen Sie "eWeLink Remote"

⑧ Folgen Sie den Anweisungen für den nächsten Schritt. Das erneute Aufblinken der LED-Anzeige bedeutet, dass das Pairing erfolgreich war.

Hinweis: Wenn Sie die RM2.4G Fernbedienung löschen müssen, gehen Sie in die hinzugefügte Schnittstelle und löschen Sie diese.

Eigenschaften

Dieses Gerät ist ein WiFi-Smart-Switch. Verwenden Sie Ihr Smartphone um Geräte in Ihrem Zuhause von überall ein- oder auszuschalten, stellen Sie Timer ein/aus, teilen Sie es mit Ihrer Familie zur Steuerung und so weiter.

Manuale dell'utente
(Italiano)

Porta Lampada Intelligente

① 1.Istruzioni per l'installazione
Installazione della lampada

① Lo stato di accensione predefinito del dispositivo è "ON"Se vuoi impostarlo su "OFF" , devi selezionare manualmente lo stato di accensione su "OFF"nell'APP eWeLink.

Bitte überprüfen Sie folgendes, bevor Sie das Gerät verwenden:

- Ihr Telefon wurde mit einem 2.4G WiFi verbunden.
- Ihre Telefonsystemversion muss Android 5.0/iOS 10 oder höher sein.
- Ihr Telefon muss auf den APP-Store zugreifen und die APP herunterladen können.
- Wenn Ihr Router eine Mac-Adressenfi lterung eingestellt hat, geben Sie bitte die Routereinstellungen ein, um diese auszuschalten.

Coppia con l'APP eWeLink

Scarica l'APP

Collega il tuo telefono al WiFi 2.4GHz e accendi il Bluetooth.

Premi a lungo il pulsante di accoppiamento per più di 5 secondi fino a quando l'indicatore LED blu lampeggia due volte rapidamente e rimane acceso una volta per entrare in modalità di accoppiamento.

② Apri l'APP eWelink, tocca ⊕ aggiungi dispositivo

③ Seleziona il WiFi 2.4G collegato al telefono. Conferma le informazioni pertinenti,e clicca su Avanti.

④ Dopo aver cercato il dispositivo, clicca su ⊕ a destra per aggiungerlo.

Modalità di accoppiamento compatibile

Se non riesci ad entrare nella modalità di accoppiamento rapido (Touch), prova la "Modalità di accoppiamento compatibile" per accoppiare.
Premi a lungo il pulsante di accoppiamento per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED del WiFi cambia in un ciclo di due lampeggi brevi e un lungo lampeggio e rilascia.
Premi a lungo il pulsante di accoppiamento per altri 5 secondi fino a quando l'indicatore LED del WiFi lampeggia rapidamente. A questo punto, il dispositivo entra nella Modalità di accoppiamento compatibile.
Tocca " + " e seleziona "Modalità di accoppiamento compatibile" sull'APP. Seleziona Wi-Fi SSID con ITEAD-******* e inserisci la password 12345678, quindi torna all'APP eWeLink e tocca "Next". Abbi pazienza fino al completamento dell'accoppiamento.

⑤ Accoppiamento con telecomando RM2.4G

⑥ Apri il dispositivo aggiunto e fai clic sull'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.der oberen rechten Ecke.

⑦ Seleziona "eWeLink Remote"

⑧ Segui le istruzioni per il passaggio successivo. L'indicatore LED "lampeggia ancora una volta" significa che l'accoppiamento è stato eseguito con successo

Nota: Se devi eliminare il telecomando RM2.4G, entra nell'interfaccia aggiunta ed eliminalo.Caratteristiche

Caratteristiche

Questo dispositivo è un interruttore intelligente WiFi. Usa il tuo smartphone per accendere o spegnere dispositivi in casa ovunque ti trovi, imposta timer on/off, condividi con la tua famiglia per controllare e così via.

Manual del Usuario
(Español)

Soporte de Lámpara Inteligente

① 1.Instrucciones de instalación
Instalando la lámpara

① El estado de encendido predeterminado del dispositivo es "ON"Si quieres configurarlo en "OFF", necesitas seleccionar manualmente el estado de encendido en "OFF"en la APP eWeLink.

Por favor, verifica lo siguiente antes de usar el dispositivo:

- Tu teléfono ha sido conectado a un WiFi 2.4G.
- La versión del sistema de tu teléfono debe ser Android 5.0/iOS 10 o superior.
- Tu teléfono debe poder acceder a la tienda de aplicaciones y descargar la aplicación..
- Si tu router ha configurado un filtro de selecciones Mac,por favor entra a las configuraciones del router para desactivarlo.

Emparejamiento con la aplicación eWeLink

Descarga la aplicación

Conecta tu teléfono a WiFi 2.4GHz y enciende el Bluetooth.

Mantén presionado el botón de emparejamiento por más de 5 segundos hasta que el indicador LED azul parpadee dos veces rápidamente y permanezca encendido una vez para entrar en modo de emparejamiento.

② Abre la aplicación eWelink, toca ⊕ añadir dispositivo

③ Selecciona el WiFi 2.4G conectado al teléfono. Confirma la información relevante, y haz clic en Siguiente.

④ Después de buscar el dispositivo, haz clic en ⊕ a la derecha para agregarlo.

Modo de Emparejamiento Compatible

Si falla al entrar en el Modo de Emparejamiento Rápido (Toque), por favor intente con el "Modo de Emparejamiento Compatible" para emparejar. Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el indicador LED de WiFi cambie en un ciclo de dos destellos cortos y un destello largo y suéltelo. Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos nuevamente hasta que el indicador LED de WiFi parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo entra en Modo de Emparejamiento Compatible.
Toque "+" y seleccione "Modo de Emparejamiento Compatible" en APP. Seleccione Wi-Fi SSID con ITEAD-******* y ingrese la contraseña 12345678, y luego regrese a la APP eWeLink y toque "Siguiente". Sea paciente hasta que el emparejamiento se complete.

⑤ Emparejamiento con control remoto RM2.4G

⑥ Abra el dispositivo agregado y haga clic en el icono de configuraciones en la esquina superior derecha.

⑦ Seleccione "eWeLink Remote"

⑧ Siga las indicaciones para el próximo paso. El indicador LED "parpadea una vez más"significa que el emparejamiento ha sido exitoso.

Nota: Si necesita eliminar el control remoto RM2.4G, ingrese a la interfaz agregada y elimínelo.

Características

Este dispositivo es un interruptor inteligente WiFi. Use su teléfono inteligente para encender o apagar dispositivos en su hogar desde cualquier lugar, establecer temporizador de encendido/apagado, compartir con su familia para controlar y así sucesivamente.

ユーザーマニュアル
（日本語）

スマートランプホルダー

① 1.取り付け説明書
ランプの取り付け

①デバイスのデフォルトの電源オン状態は「オン」です「オフ」に設定したい場合は、eWeLink APPで電源オン状態を「オフ」に手動で選択する必要があります。

デバイスを使用する前に以下を確認してください：

- あなたの電話は2.4G WiFiに接続されています。
- あなたの電話のシステムバージョンはAndroid 5.0 / iOS 10以上である必要があります。
- あなたの電話はAPPストアにアクセスしてAPPをダウンロードできる必要があります。
- あなたのルーターがMacアドレスを設定している場合、ルーターの設定に入ってそれをオフにしてください。

eWeLink APPとのペアリング

APPをダウンロードする

あなたの電話を2.4GHz WiFiに接続し、Bluetoothをオンにします。
ペアリングボタンを5秒以上長押しして、ブルーのLEDインジケーターが素早く2回点滅し、一度だけ点灯してペアリングモードに入ります。

② eWelink APPを開き、⊕デバイスを追加をタップします。

③ 電話に接続した2.4G WiFiを選択します。、関連情報を確認し、次へをクリックします。

④ デバイスを検索した後、右側の ⊕ をクリックして追加します。

互換性のあるペアリングモード

クイックペアリングモード（タッチ）に入るのに失敗した場合は、ペアリングするために「互換性のあるペアリングモード」を試してください。
ペアリングボタンを5秒間長押しして、WiFi LEDインジケーターが2回の短いフラッシュと1回の長いフラッシュのサイクルで変化する まで待ちます。その後、再度ペアリングボタンを5秒間長押しします。WiFi LEDインジケーターが速く点滅すると、デバイスが互換性のあるペアリングモードに入ります。
「+」をタップして、「互換性のあるペアリングモード」をAPPで選択します。ITEAD-*******のWi-Fi SSIDを選択し、パスワード12345678を入力してからeWeLink APPに戻り、「次へ」をタップします。ペアリングが完了するまでお待ちください。

⑤ RM2.4Gリモートコントロールとのペアリング

⑥ 追加したデバイスを開き、右上角の設定アイコンをクリックします。

⑦ "eWeLink Remote"を選択します。

⑧ 次のステップのプロンプトに従います
LEDインジケータが「もう一度点滅」すると、ペアリングが成功したことを意味します。

注：RM2.4Gリモートコントロールを削除する必要がある場合は、追加インターフェースに入り、そこから削除します。

特徴

このデバイスはWiFiスマートスイッチですあなたのスマートフォンを使用して、どこからでも家のデバイスをオンまたはオフにしたり、タイマーのオン/オフを設定したり、家族と共有して制御したりすることができます。

사용자 매뉴얼
（한국어）

스마트 램프 홀더

① 1.설치 지침램프 설치

①장치의 기본 전원 상태는 "ON"입니다 "OFF"로 설정하려면수동으로 eWeLink APP에서 전원 상태를 "OFF"로 선택해야 합니다.

장치를 사용하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 당신의 핸드폰은 2.4G WiFi에 연결되었습니다.
- 당신의 핸드폰 시스템 버전은 Android 5.0/iOS 10 이상이여야 합니다.
- 당신의 핸드폰은 APP 스토어에 접근하여 APP을 다운로드 할 수 있어야 합니다.
- 만약 당신의 라우터가 Mac 주소 필터링을 설정했다면, 라우터 설정으로 들어가서 이를 끄십시오.

eWeLink APP과 페어링

APP 다운로드

휴대폰을 2.4GHz WiFi에 연결하고블루투스를 켭니다.

페어링 버튼을 5초 이상 길게 누르세요블루 LED 표시등이 빠르게 두 번 깜박이고 한 번 유지되어페어링 모드로 들어갑니다.

② eWeLink APP을 열고, ⊕ 장치 추가를 탭합니다.

③ 휴대폰에 연결된 2.4G WiFi를 선택합니다. 관련 정보를 확인한 후,다음을 클릭합니다.

④ 장치를 검색한 후, 오른쪽에 있는 ⊕ 를 클릭하여 추가합니다.

호환 페어링 모드

빠 페어링 모드(터치)로 진입하는데 실패하면 "호환 페어링 모드"를 사용하여 페어링을 시도해 보세요.
페어링 버튼을 5초 동안 길게 누르면 WiFi LED 표시등이 두 번 짧게 깜박이고 한 번 길게 깜박이는 패턴으로 변경되고, 릴리즈합니다. 페어링 버튼을 다시 5초 동안 길게 누르면 WiFi LED 표시등이 빠르게 깜박입니다. 그런 다음, 장치가 호환 페어링 모드로 진입합니다.
" + "를 탭하고 앱에서 "호환 페어링 모드"를 선택합니다. Wi-Fi SSID를 ITEAD-*******로 선택하고 비밀번호 12345678을 입력한 다음, eWeLink 앱으로 돌아가서 "다음"을 탭합니다. 페어링이 완료될 때까지 기다리요.

⑤ RM2.4G 원격 제어와 페어링

⑥ 추가된 장치를 열고 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭합니다.

⑦ "eWeLink Remote"를 선택합니다.

⑧ 다음 단계를 위한 프롬프트를 따릅니다. LED 표시등이 "다시 한 번 깜박이면" 페어링이 성공했음을 의미합니다.

참고: **RM2.4G** 원격 제어를 삭제해야 하는 경우추가된 인터페이스를 입력하고 삭제하십시오.

기능

이 장치는 WiFi 스마트 스위치입니다. 집안의 장치를 어디서나스마트폰을 사용하여 켜거나 끄고, 타이머를 켜거나 끄고,가족과공유하여 제어하는 등의 작업을 수행하십시오.

Руководство пользователя
（Русский）

Умная ламповая основа

① 1.Инструкции по установке
Установка лампы

①По умолчанию устройство включается в состояние "ВКЛ"Если вы хотите установить его в состояние "ВЫКЛ", вам нужно вручную выбрать состояние включения на "ВЫКЛ" в приложении eWeLink.

Пожалуйста, проверьте следующее перед использованием устройства:

- Ваш телефон подключен к WiFi 2.4G.
- Версия системы вашего телефона должна быть Android 5.0/iOS 10 или выше.
- Ваш телефон должен иметь доступ к магазину приложений и загружать приложения.
- Если ваш роутер установил фильтрацию по адресу Mac, пожалуйста, войдите в настройки роутера,чтобы отключить его.

Сопряжение с приложением eWeLink

Скачать приложение

Подключите ваш телефон к WiFi 2.4 ГГц и включите Bluetooth.

Долго нажимайте кнопку сопряжения более 5 секунд, пока синий светодиодный индикатор не начнет мигать два раза быстро и не останется включенным один раз для входа режим сопряжения.

② Откройте приложение eWeLink, нажмите ⊕ добавить устройство

③ Выберите 2,4ГГц WiFi, подключенный к телефону. Подтвердите соответствующую информацию, и нажмите Далее.

④ После поиска устройства нажмите ⊕ справа, чтобы добавить его.

режим совместимой пары

Если вы не можете войти в режим быстрой пары (прикосновение), попробуйте использовать "Режим совместимой пары" для создания пары. Длительно нажмите кнопку пары на 5 секунд, пока индикатор WiFi LED не начнет меняться в цикле из двух коротких миганий и одного длинного, и отпустите. Долго нажмите кнопку пары на 5 секунд снова, пока индикатор WiFi LED быстро не начнет мигать. Затем устройствовходит в режим совместимой пары.
Нажмите "+" и выберите " Режим совместимой пары " вAPP.Выберите Wi-Fi SSID с ITEAD-******* ивведите пароль 12345678, затем вернитесь в приложение eWeLink и нажмите "Далее". Будьте терпеливы, пока не завершится процесс сопряжения.

⑤ Сопряжение с пультом дистанционного управления RM2.4G

⑥ Откройте добавленное устройство и нажмите на значок настроек в верхнем правом углу.

⑦ Выберите "eWeLink Remote"

⑧ Следуйте подсказкам для следующего шага. Лампочка индикатора "мигает еще раз" ,означает, что сопряжение прошло успешно.

Примечание: Если вам нужно удалить дистанционное управление RM2.4G, войдите в добавленный интерфейс и удалите его.

Особенности

Это WiFi-выключатель, позволяющий управлять домашними устройствами через смартфон, устанавливать таймеры и делиться с управлением с семьей.

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.