

Device Bridge IoT



Ultra-compact wireless bridge for IoT devices with integrated UniFi WiFi Auto-Link, versatile mounting options, and powered by USB Type-C or ATX.

Mechanical

Dimensions	Device: 98 x 44.5 x 25.5 mm (3.9 x 1.8 x 1") With external antenna: 63 x 44.5 x 25.5 mm (2.5 x 1.8 x 1")
Weight	Device: 45 g (1.6 oz) With external antenna: 53 g (1.9 oz)
Enclosure material	Polycarbonate

Hardware

Networking interface	(1) 10/100M RJ45 port	
Management interface	WiFi	
Power method	USB Type-C (5V DC, 1A) 4-pin ATX DC (9–30V DC)	
Supported voltage range	USB-C: 5V DC Socket: 9–30V DC	
Max. power consumption	2.3W	
Max. TX power	2.4 GHz	20 dBm
MIMO	2.4 GHz	2 x 2
Throughput rate	2.4 GHz	300 Mbps (BW40)
Antenna gain	2.4 GHz	Internal: 4dBi External: 3dBi
Antennas	(1) Internal antenna (1) RP-SMA connector for external omni-antenna	
LEDs	(1) System: White/Blue (4) Mesh Signal: Blue	
Button	(1) Factory reset	
Mounting	Wall, DIN rail (Included)	
Ambient operating temperature	-10 to 50° C (14 to 140° F)	
Ambient operating humidity	5 to 95% noncondensing	
Certifications	CE, FCC, IC	

Software

WiFi standards	802.11n
Wireless security	WPA2 AES (Always On)

Supported Data Rates

802.11n	6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
---------	---



Notificări de siguranță (dacă este cazul)

- Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
- Țineți seama de toate avertismentele.
- Utilizați numai dispozitive atașabile/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Nefuncționarea unei ventilații corespunzătoare poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc încredințat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

- Conformitatea aceste obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și curenți electrice este indicată pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
- Acest echipament este dotat cu cabluri de alimentare electrică detașabile care au un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.
 - Nu încercați cablul de alimentare electrică cu unul care o distanță de puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
 - Deoarece astfel se interzice continuarea lucrării de legare la pământ.
 - Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificarea sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta un pericol de foc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.
 - Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înalte de a conecta echipamentul.
 - Legarea la pământ de protecție je este asigurată de adaptorul de c.a. menționat. Instalarea câblului trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
 - Este necesară o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declarație privind expunerea la radiații

Acest produs este echipat cu un dispozitiv de emisie la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs.

Acest transmisor nu trebuie să fie amplasat în apropierea locație sau utilizat împreună cu creșle anel sau alte accesorii.

Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz): 2400-2483.5
Putere max. de ieșire RF: ≤ 20 dBm

Declarație de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI declară că acest dispozitiv, UDB-IoT, este conform cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, software-ul și firmware-ul învechite, precum și toate cerințele din RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil în următoarea adresă de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Țările de Jos

Săkerhetsanvisningar (om tillämpning)

- Läs, följ och bevara dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Arvänd endast bilagad/tillbehör som anges av tillverkaren.
- VARNING:** Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfaror. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräckligt luftflöde.
- VARNING:** För att minska risken för brand eller elektrisk stöt bör du undvika att produkten utsläts för regn eller fukt.
- VARNING:** Använd inte produkten på en plats som kan bli nedskänkt i vatten.
- VARNING:** Undvik att använda produkten vid åskväder.
- VARNING:** För att minska risken för elektriska stöt bör du klistra fanns en liten risk för elektriska stöt vid blixtnedslag.

Information om elisäkerhet (om tillämpning)

- Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström angivna i tillverkningsetiketten. Andra till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.
- Det finns ingen delar som användaren kan serva utan behörig serviceperson.
- Utrustningen är försedd med en löstagbar strömladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsutsläpp.
 - Byt inte ut strömladdan mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterficksladd för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta stör förbindelsen i jordledningen.
 - Utrustningen kräver användning av jordledningen som är del av säkerhetscertifieringen i tillverkningsetiketten. Felaktig användning kan innebära risk för stöt som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
 - Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.
 - Skyddande jordning ges av växelströmsadaptern i listan. Byggnadsinstallationen ska ge installerat kortslutningskydd.
 - Skyddande jordning tillgänjning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.

Meddelande om exponering för strålning

Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiator och din kropp.

Sändaren får inte placeras tillsammans med eller köras tillsammans med någon annan anten eller sändare.

Frekvensband för drift (MHz): 2400-2483.5
Max RF-ut effekt: ≤ 20 dBm

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras UBIQUITI att den här enheten, UDB-IoT, efterlever de tekniska kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Enhetens programvara kan inte påverka överensstämmelsen med den RÖD, även om programvaran ändras eller byts ut. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information avseende radioradiation är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Предупреждения за безопасност (ако са приложими)

- Прочетете, спазвайте и съхранявайте тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Използвайте само прикачени принадлежности/аксесоари, посочени от производителя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При липса на вентилация може да възникне пожар. За осигуряване на подходящ въздушен поток дръжте на разстояние от поне 20 мм от вентилационните отвори.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите на риска от пожар или токов удар не излагайте продукта на дъжд или влага.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта на места, които могат да попадат под вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте използването на продукта по време на гръмотевищни бури. Може да има риск от дисфункцион на токов удар от светкавица.

Информация за електрическа безопасност (ако е приложимо)

- Изискванията за напрежение, честота и ток, посочени на етикета на производителя, следва да бъдат спазвани. Съхраняване към източник на захранване, различни от посочения, може да доведе до неправилна работа, повреждане на оборудването или опасност от пожар в случай на неспазване на ограниченията.
- В оборудването няма части, изискващи обслужване от оператор. Сервизно обслужване трябва да се извършва само от квалифицирани техници.
- Това оборудване е снабдено с подвижен захранващ кабел, който има интегриран защитен заземителен проводник, предназначен за свързване към заземен предпазен изход.
- Не подменяйте захранващ кабел с кабел, различен от предостатъчен одобрен тип. Никога не използвайте преходен штекер за свързване към 2-проводов изход, тъй като това ще компрометира заземяването.
- Сертифициран за безопасност на оборудването налага използването на заземителен проводник, като модификацията или неправилната му употреба може да създаде опасност от токов удар, който да доведе до сериозни наранявания или смърт.
- Върхът е с квалифициран електротехник или с производител, ако имате въпроси относно монтажа, преди да се осигури с подходяща резервна защита от късо съединение.
- Защитните връзки трябва да бъдат инсталирани в съответствие с местни нормативни акти и регламенти за окабеляване.

Декларация за излагане на радиация

Това оборудване трябва да се монтира и експлоатира на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло.

Този предавател не трябва да бъде използван от или експлоатиран заедно с други антени или предаватели.

Работна честота (MHz): 2400-2483.5
Максимална излъчвана радиочестотна мощност: ≤ 20 dBm

Декларация за съответствие

Състоящото UBIQUITI декларира, че това устройство, UDB-IoT, съответства на съответните изисквания и другите приложими предписания на Директивата 2014/53/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС. Устройството има софтуер, който не може да повлияе върху съответствието с Директивата за радиосъоръжениата (RED) дори ако бъде променен или заменен. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие и подробна информация за съответствието е налична на следния интернет адрес: ui.com/compliance

Убиквити Интернешънъл Холдинг Б.В.
(Ubiquiti International Holding B.V.)
Ekkersrijt 3102, Son, Нидерландия

Varnostna obvestila (če je uporabno)

- Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Uporabljajte samo nastave/dodatno opremo v skladu z navodili proizvajalca.
- OPOZORILO:** Če ne zagotovite ustreznega zračenja, lahko pride do požara. Pustite prezračevalnim luknjami mora biti najmanj 20 mm prostora prostora za ustrezen pretok zraka.
- OPOZORILO:** Ne uporabljajte tega izdelka na mestih, ki jih lahko poplavi voda.
- OPOZORILO:** Tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.
- OPOZORILO:** Tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskanjem. Obstaja nevarnost električnega udara zaradi strele.

Informacije o električni varnosti (če je uporabno)

- Zahteva se skladnost z vseh 2 napetosti, frekvenco in veljavnimi zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca. Pomanjka virom napajanja, ki ni naveden, lahko povzroči nepravilno delovanje, škodo na opremi ali nevarnost požara, če se ne upoštevajo opozorila.
- Zopre ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravi sam. Servis lahko izvaja le usposobljen servisi tehni.
- Opremo je priložen s števili napajalni kabel z varjeno varnostno ozemljitveno povezavo, ki je namenjena povezavi o zemljeno varnostno višično.
 - Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot odobren. Adapterška vrstica ne uporabljajte za povezavo iz ozemljitveno višično, saj to prekine delovanje ozemljitvene povezave.
 - b. V uporabi certifikata o varnosti je o povezovalni uporabljate certifikat, ki zagotavlja varnost pri spreminjanju ali napajala uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
 - c. Če imate vprašanja o namestitvi, se pred povezovanjem opreme obrnite na usposobljenega električarja ali izdelovalca.
 - d. Zaščitno ogrodje zagotavlja naveden AC-adaptir. Oprema za namestitve v stebnih zakonitostih ustrezno.
 - e. Namestiti je treba zaščitno povezovanje za izenačitev potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napelavi.

Izjava o izpostavitvi sevanju

To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je najmanjša razdalja med oddajnim telesom in vami 20 cm. Tega oddajnika ne smete namenjati poleg druge antene ali oddajnika odroma ga ni dovoljeno uporabljati v takni kombinaciji.

Frekvenčni pasovi delovanja (MHz): 2400-2483.5
Največja izhodna moč RF: ≤ 20 dBm

Izjava o skladnosti

Družba UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava UDB-IoT v skladu z osnovnimi zahtevami in izjemnimi zahtevami direktiv 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Programova oprema ne naprave ne more vplivati na skladnost z RED, tudi če se program oprema spreminja ali zamenja. Celoten besedilo izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Bezpečnostní informace (ak sa používajú)

- Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a uchovajte si ich.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
- Používajte len príslušenstvo určené na používanie špecifikované výrobcou.
- VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečný požiar. Pri ventiláčnych otvoroch nechaďte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabránilo znečisteniu vzduchu.
- VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zášahu elektrickým prúdom.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- VAROVANIE:** Zariadenia nikdy nepoužívajte počas búrkych bleskami. Môhlo by to predstavovať vzdialenú riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používajú)

- Vyžaduje sa splnenie požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a curených hodnôt uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- V tomto zariadení sa nenašádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vykonať obsluhujúca osoba. Servis smie vykonať len kvalifikovaný servisný technik.
- Používajte výhradne príslušenstvo určené na používanie káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej rozvodnej siete.
- Sieťový kábel nevymieňajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený typ. Nepoužívajte adaptéru na pripojenie k 2-vodičovému vedeniu. Preužitie tým kontinuitu uzemňovacieho vodiča.
- Používajte výhradne bezpečnostné certifikáty. Úpravy alebo nesprávne používanie môžu predstavovať nebezpečnosť zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- V prípade otázkohľadom inštalácie sa pred inštaláciou zariadenia poraďte s kvalifikovaným elektrikom alebo výrobcu.
- Ach, uzemnenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom, inštalácia by mala byť zabezpečená príslušnou záložnou ochranou pred skratovaním.
- e. Elektrické pripojenie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pre elektrifikáciu.

Vyhľadanie o vystavení ožiareniu

Toto zariadenie sa musí inštalovať a obsluhovať tak, aby bola vzdialenosť medzi žiarčikom a vaším telom minimálne 20 cm.

Tento výstupný výkon je určený na použitie v súlade s požiadavkami spoločne so žiadosťou inou anténou alebo výsielkom.

Prevádzkové frekvenčné pásma (MHz): 2400-2483.5
Max. VF výstupný výkon: ≤ 20 dBm

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť UBIQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie UDB-IoT, ktoré je súčasťou tohto zariadenia, je v súlade s ustanoveniami smerníc 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Enhetens programvara kan inte påverka överensstemmelsen med den RÖD, även om programvaran ändras eller byts ut. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information avseende radioradiation är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Предупреждения за безопасност (ако са приложими)

- Прочетете, спазвайте и съхранявайте тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Използвайте само прикачени принадлежности/аксесоари, посочени от производителя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При липса на вентилация може да възникне пожар. За осигуряване на подходящ въздушен поток дръжте на разстояние от поне 20 мм от вентилационните отвори.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите на риска от пожар или токов удар не излагайте продукта на дъжд или влага.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта на места, които могат да попадат под вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте използването на продукта по време на гръмотевищни бури. Може да има риск от дисфункцион на токов удар от светкавица.

Информация за електрическа безопасност (ако е приложимо)

- Изискванията за напрежение, честота и ток, посочени на етикета на производителя, следва да бъдат спазвани. Съхраняване към източник на захранване, различни от посочения, може да доведе до неправилна работа, повреждане на оборудването или опасност от пожар в случай на неспазване на ограниченията.
- В оборудването няма части, изискващи обслужване от оператор. Сервизно обслужване трябва да се извършва само от квалифицирани техници.
- Това оборудване е снабдено с подвижен захранващ кабел, който има интегриран защитен заземителен проводник, предназначен за свързване към заземен предпазен изход.
- Не подменяйте захранващ кабел с кабел, различен от предостатъчен одобрен тип. Никога не използвайте преходен штекер за свързване към 2-проводов изход, тъй като това ще компрометира заземяването.
- Сертифициран за безопасност на оборудването налага използването на заземителен проводник, като модификацията или неправилната му употреба може да създаде опасност от токов удар, който да доведе до сериозни наранявания или смърт.
- Върхът е с квалифициран електротехник или с производител, ако имате въпроси относно монтажа, преди да се осигури с подходяща резервна защита от късо съединение.
- Защитните връзки трябва да бъдат инсталирани в съответствие с местни нормативни акти и регламенти за окабеляване.

Декларация за излагане на радиация

Това оборудване трябва да се монтира и експлоатира на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло.

Този предавател не трябва да бъде използван от или експлоатиран заедно с други антени или предаватели.

Работна честота (MHz): 2400-2483.5
Максимална излъчвана радиочестотна мощност: ≤ 20 dBm

Декларация за съответствие

Състоящото UBIQUITI декларира, че това устройство, UDB-IoT, съответства на съответните изисквания и другите приложими предписания на Директивата 2014/53/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС. Устройството има софтуер, който не може да повлияе върху съответствието с Директивата за радиосъоръжениата (RED) дори ако бъде променен или заменен. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие и подробна информация за съответствието е налична на следния интернет адрес: ui.com/compliance

Убиквити Интернешънъл Холдинг Б.В.
(Ubiquiti International Holding B.V.)
Ekkersrijt 3102, Son, Нидерландия

Biztonsági megjegyzések (ha vannak)

- Olvasa el, kövesse és tartsa be az utasításokat.
- Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
- Csak a gyártó által megadott/ajánlott csatlakozásokat/tápközelket használja.
- FIGYELMEZTETÉS:** A megfelelő szellőzés elmulasztása tüzveszélyt okozhat. A megfelelő légáramlás érdekében hagyjon legalább 20 mm szabad helyet a csatlakozások mellett.
- FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy áramütés kockázát csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
- FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol víz alá kerülhet.
- FIGYELMEZTETÉS:** Kerülje a termék használatát vihar idején. Fennállhat a villámcsapás miatti áramütés veszélye.

Elektromos biztonsági információk (ha van)

- Meg kell felelni a gyártó információk feltüntetett feszültség-, frekvencia- és áramfolytasági követelményeknek. A megadottaktól eltérő áramforrásokhoz való csatlakoztatás helytelen működéshez, a berendezés károsodásához vagy tűzveszélyhez vezethet, ha nem tartja be a korlátozásokat.
- Ebben a berendezésben nincsenek kezelő által javítható alkatrészek. A szervizelés csak szakképzett szerviztechnikus végezheti.
- Ez a berendezés egy lecsatlakoztató tápkábelrel van ellátva, amely beépített biztonsági földelővezetékkel rendelkezik, amelyet földelt biztonsági aljzathoz kell csatlakoztatni.
- a. Ne cserélje ki a tápkábeli ólyant, amely nem megfelel a földelővezeték típusa. Soha ne használjon adaptert a 2 vezetékes aljzathoz való csatlakoztatáshoz, mert ez megerősíti a földelő vezetéket folytonosságot.
- b. A berendezés a biztonsági támasztvány részeként megköveteli a földelővezeték használatát, a módosítás vagy a helytelen használat áramütésveszélyt jelenthet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Ha kérdése van a telepítéssel kapcsolatban, a berendezés csatlakoztatása előtt forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a gyártóhoz.
- d. A védőföldelés a listán szereplő AC adapter biztosítja. A beépített zárgátló a földelővezeték földelési elleni védelmet kell biztosítani.
- e. A védőföldelés a helyi normák huzalozási szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell bevezetni.

Sugárterhelési nyilatkozat

Ezt a berendezést úgy kell feltelezni és üzemeltetni, hogy a sugárterhelés a teste között legalább 20 cm távolságra legyen. -Ezt az adott nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni, illetve egy időben többet is használni.

Működési frekvencia (MHz): 2400-2483.5
Max. RF kimeneti teljesítmény: ≤ 20 dBm

Megfelelősi nyilatkozat

Ezt a berendezést UBIQUITI kijelenti, hogy ez az UDB-IoT megfelel a 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. A készülék olyan szoftverrel rendelkezik, amely nem befolyásolja a RED-nek való megfelelést, még akkor sem, ha a szoftvert megváltoztatják vagy kicserélik. Az EU-megfelelősi nyilatkozat teljes szövege és a részletes megfelelési információk a következő internetes címen érhetők el: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Hollandia

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

- Læs, følg og behold disse instruktioner.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Anvend kun tilslutnings/tillbehør der er specificeret af producenten.
- ADVARSEL:** Utilstrækkelig ventilation kan forårsage brandfare. Hold mindst 20 mm frit rum ved siden af ventilationshullerne for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.
- ADVARSEL:** For at reducere risikoen for elektrisk stød, undgå dette produkt til brug for regn eller fugt.
- ADVARSEL:** Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.
- ADVARSEL:** Undgå brug af dette produkt i tordenvejr. Der kan være en svag risiko for elektrisk stød fra lynnedslag.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)

- Kravene til spænding, frekvens og strøm oplyst på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrekt drift, beskadigelse af udstyret eller udgøre en brandfare, hvis kravene ikke overholdes.
- Der er ingen dele inde i dette produkt, der kan udføres service af kvalificeret tekniker.
- Dette udstyr er forsynet med en affragelig netledning, som har en integreret sikkerhedsjordledning beregnet til tilslutning til en jordet sikkerhedsstikontakt.
- a. Udskift ikke netledningen med en, der ikke er af den medfølgende designede type. Brug aldrig adapterstik til at tilslutte til en ikke-jordet stikkontakt, da dette vil afbryde jordforbindelsen.
- b. Udstyret kræver tilslutning til et jordet sikkerhedsstikontakt, der sikrer tilstrækkelig beskyttelse, da ændringer eller forkert brug ellers kan medføre risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- c. Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabrikanten, hvis der er spørgsmål om installationen, inden udstyret tilsluttes.
- d. Den listede AC-adaptér har beskyttelsesled.
- e. Byggnadsinstallationen skal give passende backup med en kortslutningsbackup beskyttelse.
- f. Beskyttelsen ved sammenkoblingen skal udføres i overensstemmelse med lokale, nationale regler og forskrifter for monteringer.

Erklæring om udstrålingskategorier

Dette produkt er klassificeret som klasse B i henhold til en afstand på mindst 20 cm mellem udstrålingskilden og din krop.

Denne sender må ikke placeres sammen med, eller drives sammen med en anden antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5
Maks. RF-udgangseffekt: ≤ 20 dBm

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer UBIQUITI, at denne enhed, UDB-IoT, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Enhetens programvara kan inte påverka överensstemmelsen med den RÖD, även om programvaran ändras eller ersätts. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information avseende radioradiation är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Merknader för säkerhet (dersom aktuellt)

- Läs, följ och bevara dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Bruk kun dele/tillbehör som er spesifisert av produsenten.
- ADVARSEL:** Ved å ikke sørge for tilstrekkelig ventilasjon kan man få farer for brannfare. Hold minst 20 mm klaring ved siden av ventilasjonshullene for tilstrekkelig luftstrøm.
- ADVARSEL:** For å redusere risikoen for elektrisk stød, unngå bruk av dette produktet på steder som kan havne ned i vann.
- ADVARSEL:** Unngå å bruke dette produktet under tordenveir. Det kan være en svak risiko for elektrisk stød oppstår ved kontakt med lyn.

Informasjon om elektrisk sikkerhet (dersom aktuellt)

- Overholdelse er påkravet med hensyn til krav for spenning, frekvens og strøm angitt på produktens etikett. Tilkobling til en annen strømkilde enn de som er spesifisert kan føre til feil drift, skade på utstyret eller utgjøre en brannfare hvis begrensningene ikke følges.
- Det er ingen deler på innsiden av dette systemet som kan repareres av operatøren. Service skal utføres av en kvalifisert serviceperson.
- Enheten er utstyrt med en avtakbar strømledning som har en integrert jordet ledning for sikkerhet, og er beregnet for tilkobling til et jordet stikkontakt.
- a. Ikke bytt ut strømledningen med en strømledning som ikke er godkjent slik den medfølgende godkjente typen. Bruk aldri en adapter for å tilslutte til en toleders stikkontakt, da dette ville svekke kontinuiteten til ledningen som er jordet.
- b. Utsstyret krever tilslutning til et jordet sikkerhetsstikkontakt, som sikrer tilstrekkelig beskyttelse, da endringer eller forkert bruk ellers kan medføre risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- c. Hvis det er spørsmål om installasjonen før du kobler til utstyret, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller produsenten.
- d. Beskyttende jordings ledning er oppført AC-adaptir.
- e. Byggnadsinstallasjonen skal gi en hensiktsmessig sikring for kortslutning.
- f. Beskyttelsen bidrags til sikkerheten i samsvar med lokale og nasjonale ledningsregler og forskrifter.

Erklæring om strålingskategorier

Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiator og kroppen din.

Denne senderen må ikke samlokaliseres eller fungere sammen med noen annen antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5
Maks. RF utgangseffekt: ≤ 20 dBm

Samsvarserklæring

Herved erklærer UBIQUITI at denne enheten, UDB-IoT, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Enhetens har en programvare som ikke kan påvirke samsvar med RED, selv om programvaren endres eller erstatte. Den fullstendige tekniske beskrivelsen og detaljert samsvarsinformasjon er tilgjengelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederland

Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Frequency (MHz): 2400-2483.5
Max. RF Output Power: ≤ 20 dBm

Declaration of Conformity

Hereby, UBIQUITI, declares that this device, UDB-IoT, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Regulations Radio Equipment Regulations 2017, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The device has software that cannot affect the conformity with the Radio Equipment Regulations 2017, even if the software is changed or replaced. The full text of the UK declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti Distribution UK Limited
2 New Street Square, London, United Kingdom

Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance