



UniFi® Dream Machine

Simply Powerful Networking

Model: UDM

QUICK START GUIDE

Introduction

Thank you for purchasing the Ubiquiti Networks® UniFi® Dream Machine. This Quick Start Guide is designed to guide you through installation and also includes warranty terms.

Package Contents



UniFi Dream Machine



AC Power Cord

System Requirement

Either of the following is required:

- iOS or Android™ Smartphone with UniFi App Installed
- Web Browser: Google Chrome (Other browsers may have limited functionality)




IMPORTANT: We strongly recommend using UPS backup and power regulation to prevent equipment damage due to stability issues with local AC power.

TERMS OF USE: All Ethernet cabling runs must use CAT5 (or above). It is the professional installer's responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, indoor cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements.


Hardware Overview

Ports




Interface	Description
LAN	RJ45 ports support 10/100/1000 Ethernet connections. By default, they are set to <i>DHCP Server</i> with the fallback IP address, <i>192.168.1.1/24</i> .
Internet	The RJ45 port supports a 10/100/1000 Ethernet connection. Set to <i>DHCP Client</i> by default.
Power	Connect the included <i>AC Power Cord</i> .

System LED



Color	State	Status
White	Solid	Device is ready to be configured
	Flashing	Device is booting up Device is initializing/deinitializing
	Heartbeat	Firmware update in process
Blue	Solid	Device is configured and ready
	Slow Flashing	Client connected to device via Bluetooth (BLE)
Off/White/Blue	Flashing	Device is in recovery mode. The LED will cycle through a pattern at one-second intervals, between off, white, and blue.

Reset Button



Button	Description
Reset	Resets to factory defaults. The UniFi Dream Machine should be running after bootup is complete. Press and hold the Reset button for about 10 seconds until the LED starts flashing and then becomes solidly lit. After a few seconds, the LED will turn off, and the UniFi Dream Machine will automatically reboot.

Installation Requirements

Use Category 5 (or above) UTP cabling approved for indoor use.

 **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Hardware Installation


1. Connect the *AC Power Cord* to the *Power* port of the UniFi Dream Machine and a power outlet.



2. Connect an Ethernet cable from a broadband modem or Wide Area Network (WAN) to the *Internet* port.



3. Connect an Ethernet cable from your computer or host system to port 1. (You can use Bluetooth on your smartphone to set up the UniFi Dream Machine.)



4. Connect additional network devices to the other ports.

Configuration

You have two options:

- Use Bluetooth and the UniFi SDN app on your smartphone.
- Use a computer connected to the UniFi Dream Machine on port 1. Go to **“Chrome Instructions”**.

UniFi SDN App

Download and install the UniFi SDN app to configure the UniFi Dream Machine.



Note: Ensure that Bluetooth is enabled on your mobile device. You will need to set up the UniFi Dream Machine with your mobile device and be within 1.5 m (5') from where it is installed.



1. Launch the app and tap the **+** icon to add a new controller.




2. Once detected, the app will automatically connect to the UniFi Dream Machine and the *LED* will begin to flash blue. If more than one controller is detected, swipe through the app screens horizontally until you locate the correct UniFi Dream Machine. Then follow the on-screen instructions.

Chrome Instructions


Use the Chrome web browser to set up your UniFi Dream Machine.

1. Ensure that your host system is on the same Layer-2 network as the UniFi Dream Machine.
2. Launch the Chrome web browser and type the default IP address of your UniFi Dream Machine into the address field. Press **enter** (PC) or **return** (Mac).



3. Follow the on-screen instructions of the Setup Wizard.

After you run the UniFi Setup Wizard, a login screen will appear for the UniFi Controller management interface. Enter the *Username* and *Password* that you created in the UniFi Setup Wizard. Then click **Sign in**.



You can manage your network and view network statistics using the UniFi Controller management interface. For information on using the UniFi Controller software, refer to the User Guide located on our website at:

www.ubnt.com/download/unifi

Specifications

UDM	
Dimensions	ø110 x184.2 mm (ø4.33 x 7.25")
Weight	1.05 kg (2.32 lb)
Networking Interfaces	(4) 10/100/1000 RJ45 Ports
Max. Power Consumption	26W
Power Method	AC Power Cord
Power Supply	Internal AC/DC Power Adapter, (24V, 0.6A)
Supported Voltage Range	100 - 240VAC
LED	System Status
Operating Frequency	2.4 GHz 5 GHz
Max. TX Power	
2.4 GHz	23 dBm
5 GHz	26 dBm
Antenna Gain	
2.4 GHz	3 dBi
5 GHz	4.5 dBi
Wi-Fi Standards	802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
Wireless Security	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Operating Temperature	-10 to 45° C (14 to 113° F)
Operating Humidity	5 to 95% Noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC

Safety Notices

1. Read, follow, and keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



WARNING: Do not use this product in a location that can be submerged by water.



WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
3. This equipment is provided with a detachable power cord, which has no grounding wire.

Limited Warranty

www.ubnt.com/support/warranty/

The limited warranty requires the use of arbitration to resolve disputes on an individual basis, and, where applicable, specify arbitration instead of jury trials or class actions.

Compliance

FCC

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by

one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This radio transmitter (FCC ID: SWX-UDM) has been approved by FCC.

ISED Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This radio transmitter (IC: 6545A-UDM) has been approved by ISED Canada.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (IC : 6545A-UDM) a été approuvé par ISDE Canada.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

RF Exposure Warning

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installées en considérant une distance de séparation de toute personnes d'au moins 20 cm et ne doivent pas être localisées ou utilisées en conflit avec tout autre antenne ou transmetteur.

Australia and New Zealand



CE Marking

CE marking on this product represents the product is in compliance with all directives that are applicable to it.



Country List



AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) members noted in blue



Note: This device meets Max. TX power limit per ETSI regulations.

The following apply to products that operate in the 5 GHz frequency range:



Note: This device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 - 5350 MHz frequency range within all member states.



Note: All countries listed may operate at 30 dBm. BFWA member states may operate at 36 dBm.



Note: Operation in the 5.8 GHz frequency band is prohibited in BFWA member states. Other countries listed may use the 5.8 GHz frequency band.

RoHS/WEEE Compliance Statement



English

European Directive 2012/19/EU requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Español

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

Declaration of Conformity

български [Bulgarian] С настоящото UBIQUITI NETWORKS декларира, че този тип радиосъоръжение UDM е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: **www.ubnt.com/compliance**

Hrvatski [Croatian] UBIQUITI NETWORKS ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa UDM u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: **www.ubnt.com/compliance**

Čeština [Czech] Tímto UBIQUITI NETWORKS prohlašuje, že typ rádiového zařízení UDM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: **www.ubnt.com/compliance**

Dansk [Danish] Hermed erklærer UBIQUITI NETWORKS, at radioudstyrstypen UDM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **www.ubnt.com/compliance**

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaar ik, UBIQUITI NETWORKS, dat het type radioapparatuur UDM conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **www.ubnt.com/compliance**

English Hereby, UBIQUITI NETWORKS declares that the radio equipment type UDM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.ubnt.com/compliance**

Eesti keel [Estonian] Käesolevaga deklareerib UBIQUITI NETWORKS, et käesolev raadioseadme tüüp UDM vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: **www.ubnt.com/compliance**

Suomi [Finnish] UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi UDM on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **www.ubnt.com/compliance**

Français [French] Le soussigné, UBIQUITI NETWORKS, déclare que l'équipement radioélectrique du type UDM est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: **www.ubnt.com/compliance**

Deutsch [German] Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass der Funkanlagentyp UDM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.ubnt.com/compliance**

Ελληνικά [Greek] Με την παρούσα ο/η UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός UDM πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: **www.ubnt.com/compliance**

Magyar [Hungarian] UBIQUITI NETWORKS igazolja, hogy a UDM típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: **www.ubnt.com/compliance**

Íslenska [Icelandic] Hér með lýsir UBIQUITI NETWORKS yfir því að UDM er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisýfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: **www.ubnt.com/compliance**

Italiano [Italian] Il fabbricante, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio UDM è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.ubnt.com/compliance**

Latviešu valoda [Latvian] Ar šo UBIQUITI NETWORKS deklarē, ka radioiekārta UDM atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: **www.ubnt.com/compliance**

Lietuvių kalba [Lithuanian] Aš, UBIQUITI NETWORKS, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas UDM atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: **www.ubnt.com/compliance**

Malti [Maltese] B'dan, UBIQUITI NETWORKS, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju UDM huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tista' tigi kkonsultata minn www.ubnt.com/compliance

Norsk [Norwegian] UBIQUITI NETWORKS erklærer herved at utstyret UDM er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.ubnt.com/compliance

Polski [Polish] UBIQUITI NETWORKS niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego UDM jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.ubnt.com/compliance

Português [Portuguese] O(a) abaixo assinado(a) UBIQUITI NETWORKS declara que o presente tipo de equipamento de rádio UDM está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.ubnt.com/compliance

Română [Romanian] Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că tipul de echipamente radio UDM este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.ubnt.com/compliance

Slovenčina [Slovak] UBIQUITI NETWORKS týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu UDM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.ubnt.com/compliance

Slovenščina [Slovenian] UBIQUITI NETWORKS potrjuje, da je tip radijske opreme UDM skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.ubnt.com/compliance

Español [Spanish] Por la presente, UBIQUITI NETWORKS declara que el tipo de equipo radioeléctrico UDM es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.ubnt.com/compliance

Svenska [Swedish] Härmed försäkrar UBIQUITI NETWORKS att denna typ av radioutrustning UDM överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.ubnt.com/compliance



Online Resources

Support help.ubnt.com

Community community.ubnt.com

Downloads downloads.ubnt.com

Ubiquiti Networks, Inc.
685 Third Avenue, 27th Floor
New York, NY 10017
USA



www.ubnt.com

©2018 Ubiquiti Networks, Inc. All rights reserved. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, the Ubiquiti U logo, the Ubiquiti beam logo, TOUGHCable, and UniFi are trademarks or registered trademarks of Ubiquiti Networks, Inc. in the United States and in other countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android, Google, Google Play, the Google Play logo and other marks are trademarks of Google LLC. All other trademarks are the property of their respective owners.

JL101718