


國家通訊傳播委員會

電信終端設備型式認證證明

證照字號：型式字第 AA 號

- 一、申請者：Motorola Mobility LLC
二、地址：222 W, Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL60654 USA
三、製造廠商：Motorola Mobility LLC
四、設備名稱：Mobile Cellular Phone
五、廠牌：Motorola
六、型號：XT2071-4
七、輸出功率（調變技術）：詳如備註表格
八、工作頻率：詳如備註表格
九、審驗日期：109 年 10 月 15 日
十、審驗合格標籤式樣：



十一、警語或標示要求：

- 於網際網路販賣取得審驗證明之行動電信終端設備者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
- 使用手冊應標示下列資訊：
 - 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
 - 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 為維護國民健康，應依下列要求標示相關警語及注意事項：
 - 於器材本體、使用手冊及外包裝盒標示：使用過度恐傷害視力。
 - 於使用手冊及外包裝盒標示：視力保護注意事項：
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 為維護國民健康，應於器材本體、使用手冊及外包裝盒標示下列警語：
 - 減少電磁波影響，請妥適使用。
 - SAR 標準值：2.0W/kg，送測產品實測值：0.18 W/kg。
- 為維護消費者權益，應於外包裝盒、廣告文宣或網站標示產品之記憶體容量資訊：
本設備支援記憶體容量為 8 GB RAM + 256 GB ROM，本機不支援可擴充記憶卡。

十二、特殊記載事項：

- 取得審驗證明之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組，變更原申請者、廠牌、型號、硬體、電信介面、外觀、顏色、材質、電源供應方式、配件或天線時，除本辦法另有規定外，應重新申請審驗。
- 電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組之取得審驗證明者，於相關技術規範修正，並限期重新申請審驗時，應申請重新審驗，並得使用原審驗合格標籤或符合性聲明標籤。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組、外接電源、配件、外接天線、與檢驗報告或測試報告相符之測試治具及與檢驗報告或測試報告使用相同版本之測試軟體至該設備停止生產或停止輸入後三年。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者得授權他人於同廠牌同型號之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組使用審驗合格標籤，授權他人使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤由取得審驗證明者於主管機關指定網站登錄或委託原驗證機關（構）登錄。
- 本設備之審驗範圍僅限通信介面、電磁相容及電氣安全，不及於設備之資通安全檢測。

說明：

- 請依上列型號、標籤式樣於電信終端設備本體明顯處標示其型號及審驗合格標籤，並於包裝盒標示主管機關標章。但最終產品應於本體明顯處標示最終產品型號及上列標籤式樣，並於包裝盒標示主管機關標章。
- 本設備之製造或輸入須遵守電信管理法相關規定。

外接電源：詳見附件二。

配件：詳見附件二。

天線：詳見附件三。

備註：詳見附件四；本設備符合 PLMN12/PLMN10/PLMN08/PLMN01/LP0002 之規定。

中 華 民 國 1 0 9 年 1 0 月 1 5 日

（續下頁，續頁分開使用無效）

附件一 本設備之輸出功率及工作頻率如下表：

5G NR 行動寬頻介面【PLMN12(109)】；LTE 行動寬頻介面【PLMN10(107)】；
WCDMA 行動通信介面【PLMN08(107)】；GSM 行動通信介面【PLMN01(101)】；
低功率射頻電機類【LP0002(107)】；WLAN 介面、BT 介面、NFC 介面；
EMI【CNS 13438(95) 乙類】；Safety【CNS 14336-1(99)】；SAR【CNS 14959(94)】

標準	屬性	工作頻率	調變技術	發射功率
PLMN12	n1	Tx:1920-1980MHz/ Rx:2110-2170MHz	CP-OFDM、DFT-s-OFDM	23.21 dBm
	n3	Tx:1710-1785MHz/ Rx:1805-1880MHz		23.17 dBm
	n7	Tx:2500-2570MHz/ Rx:2620-2690MHz		23.86 dBm
	n28	Tx:703-748MHz/ Rx:758-803MHz		23.95 dBm
	n41	Tx/Rx:2500-2690MHz		23.92 dBm
	n78	Tx/Rx:3300MHz-3570MHz		22.70 dBm
PLMN10	Band 1	Tx:1920-1980MHz/ Rx:2110-2170MHz	QPSK、16QAM、64QAM	22.98 dBm
	Band 3	Tx:1710-1785MHz/ Rx:1805-1880MHz		23.17 dBm
	Band 7	Tx:2500-2570MHz/ Rx:2620-2690MHz		22.95 dBm
	Band 8	Tx:885-915MHz/ Rx:930-960MHz		22.26 dBm
	Band 28	Tx:703-748MHz/ Rx:758-803MHz		22.76 dBm
	Band 38	Tx/Rx:2570MHz-2620MHz		24.12 dBm
	Band 41	Tx/Rx:2500MHz-2690MHz		22.75 dBm
PLMN08	FDD Band 1	Tx:1920-1980MHz/ Rx:2110-2170MHz	QPSK	23.27 dBm
	FDD Band 8	Tx:885-915MHz/ Rx:930-960MHz		23.27 dBm
PLMN01	GSM 900	Tx:890-915MHz/ Rx:935-960MHz	GMSK	33.28 dBm
LP0002	NFC	13.56 MHz	ASK	59.33dB μ V/m @3m
	BT(BR)	2402 MHz -2480MHz	FHSS	15.74 dBm
	BT(EDR)	2402 MHz -2480MHz	FHSS	15.73 dBm
	BT(LE)	2402 MHz -2480MHz	GFSK	9.00 dBm
	WLAN 2.4GHz	2412 MHz -2462MHz	DSSS、OFDM	23.98 dBm
	WLAN 2.4GHz	2422 MHz -2452MHz	OFDM	18.27 dBm
	WLAN 5GHz	5180-5240MHz	OFDM	20.16 dBm
		5260-5320MHz		20.11 dBm
		5500-5720MHz		20.06 dBm
		5745-5825MHz		23.38 dBm
		5190-5230MHz		22.56 dBm
		5270-5310MHz		22.52 dBm
		5510-5710MHz		22.57 dBm
		5755-5795MHz		22.63 dBm
		5210MHz		15.26 dBm
		5290MHz		17.36 dBm
		5530-5690MHz		21.68 dBm
		5775MHz		21.94 dBm



附件二 本設備使用的外接電源及配件如下表：

裝置名稱	廠牌	型號
充電器 1(US)	Motorola	SC-51
充電器 2(US)	Motorola	SC-51
充電電池 1	Motorola	LS30
充電電池 2	Motorola	LS40
3.5mm 耳機 1	Motorola	SH38C37773
3.5mm 耳機 2	Motorola	SH38C44959
USB-C 轉 3.5mm 轉接頭	Motorola	SC18C27844
USB-C 轉 3.5mm 轉接頭	Motorola	SC18C27845
充電線組 1	Motorola	SC18C24367
充電線組 2	Motorola	SC18C24368

附件三 本設備使用天線如下表：

Ant.	廠牌	型號	天線型式	天線增益
1	Moto	Smith Ant LTE	Fixed Internal	GSM900: -5.5 dBi、WCDMA Band I : -1.9dBi、WCDMA Band VIII : -5.5dBi、LTE Band 1: -1.9 dBi、LTE Band 3: -1.9 dBi、LTE Band 7: -1.0 dBi、LTE Band 8: -5.5 dBi、LTE Band 28: -5.6 dBi、LTE Band 38: -1.0 dBi、LTE Band 41:-1.0 dBi、5G NR n1: -1.9 dBi、5G NR n3: -1.9 dBi、5G NR n7: -1.0 dBi、5G NR n28: -5.6 dBi、5G NR n41: -1.0 dBi、5G NR n78: -0.8 dBi。
2	Moto	Smith Ant NR	Fixed Internal	LTE Band 1: -2.7 dBi、LTE Band 3: -2.4 dBi、LTE Band 7: -0.75 dBi、LTE Band 8: -7.4 dBi、LTE Band 28: -7.3 dBi、LTE Band 38: -0.7 dBi、LTE Band 41:-0.75 dBi、5G NR n1: -2.7 dBi、5G NR n3: -2.4 dBi、5G NR n7: -0.75 dBi、5G NR n28: -7.3 dBi、5G NR n41: -0.75 dBi、5G NR n78: -0.8 dBi。
3	Moto	Smith Ant WiFi1	ILA	WLAN 2.4GHz: -1.9 dBi、WLAN 5GHz (Band 1): 0.30 dBi、WLAN 5GHz (Band 2): 0.40 dBi、WLAN 5GHz (Band 3): 0.80 dBi、WLAN 5GHz (Band 4): 1.0 dBi。
4	Moto	Smith Ant WiFi0	Slot	Bluetooth: -2.0 dBi、WLAN 2.4GHz: -2.0 dBi、WLAN 5GHz (Band 1): 0.10 dBi、WLAN 5GHz (Band 2): -1.15 dBi、WLAN 5GHz (Band 3): 0.05 dBi、WLAN 5GHz (Band 4): 0.2 dBi。
8	Moto	Smith Ant NFC	Flex antenna with winding coil pattern	N/A

附件四

1. 依「商品標示法」及「電器及電子商品標示基準」規定，標示事項貼於商品或內外包裝上，以免違法而受處分。
2. 電磁波曝露量 MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.0546\text{mW}/\text{cm}^2$ ，建議使用時至少距離人體 20cm。
3. 本器材具備拍照及拍照時發出聲響功能。
4. 本器材充電介面、充電線組、充電器符合 CNS15285(106 年版)；本器材充電介面於充電器端使用 USB STD-A 插座，於充電線組充電器端使用 USB STD-A 插頭，於手機端充電插座及充電線組手機端插頭使用 USB Type C 插頭。
5. 本器材 IMEI 資訊碼為:35164811。
6. 為方便消費者選購時容易辨識，廠商應在廣告文宣、設備外包裝及使用說明書標示該行動寬頻手機/電信終端設備具備支援的規格頻段以避免消費爭議。

以下空白

