Govee

User Manual

Model: H801D

Govee Recessed Downlight

English 01

Français 08

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- The downlight is not waterproof. Avoid exposing it to splashes or water drops.
- The operating temperature should be within -10°C to 40°C (14°F to 104°F).
- The downlight internal light source is unfixable. If it breaks, the entire downlight must be replaced.
- Do not allow children to install the downlight.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Installation and maintenance should be operated by a professional.
- Avoid installing the downlight near heat sources or in damp locations.
- Avoid installing the downlight near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).

CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

At a Glance



Thanks for choosing Govee Smart LED Downlight. This product can be quickly connected to your smartphone in just a few steps. You can change its color, set timers, and DIY your own lighting scenes.

Specifications

Working Voltage	AC 100V-240V
Power	11W
Lumen	800lm
Color Temperature	2700K~6500K
Working Temperature	-10°C to 40°C/14°F to 104°F
Color	RGBWW
HVIN	H601BA

Installing Your Device

per Pack:



Downlight X1



Hardwire box X1

Wire terminals X3



Spring loaded clips X2



Saw, Slotted screwdriver
(Not included)

Press down the spring loaded clip firmly into the spring groove at the bottom of downlight. After installation, the spring oaded clip will be difficult to pull out.





Unplug the device from power before installation.



Place the template and traceit with a pen, then cut thehole in the ceiling.







Black-live wire

White-neutral wire

Yellow-Green-ground wire



Open the hardwire box swing cover. Push open the round hole on the side by a tool. Using wire terminals, connect green ground wire of cable to green ground wire of box, so are the white wire and the black wire.



Connect the fixture to the hardwire box and Insert it through the mounting hole. Push spring loaded clips on the fixture upwards and insert fixture base in to the mounting hole, then release the clips.

Notice:
a.Make sure the distance between the devices and the router is less than 100ft.

b.Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the devices and the router.

Pairing Your Downlight with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Google Play is a trademark of Google LLC.

1. Download the Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on the Bluetooth in your smartphone.
3. Open the app, tap “+” icon in the top right corner and search “H801D”.
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Controlling the Downlight with Your Voice

1. Open the Govee Home App, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the “setting” icon ⚙ in the top right corner.
3. Select “Using Guidance” and follow the on-screen instructions to begin using voice control.

Matter Guide

Cautions:

1. You will need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g.Google Home/Apple HomeKit, etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, first restore the product to factory settings by switching on and off for 4 times. After restoring, try connecting again.

Step 1

Find the Matter QR code or device number on the product or on the “Device Settings” page in Govee Home App.

Step 2

Turn on Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open an app that supports Matter like Google Home, Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code located on the product or in the app to complete the network connection for the product for Matter.

Troubleshooting

1. Cannot connect the downlight to Govee Home.

- Check whether the downlight is powered on.
- Check whether your smartphone Wi-Fi is enabled. Please make sure Wi-Fi connected to your phone is 2.4GHz (5GHz brand is not supported).
- Make sure your smartphone is close to the device when connecting for the first time.
- Check if you have entered the correct Wi-Fi password during Wi-Fi setup.
- Make sure the distance between the bulb and router is less than 50ft.
- Check whether the home network is stable by connecting downlight to another phone's hotspot.

2. The downlight lost connection.

- Check whether the device is powered on.
- Check whether your home network is stable.
- Check if there are too many devices connected to the router by connecting downlight to another phone's hotspot.
- Ensure the distance between the smartphone and the device does not exceed 50ft.
- Delete downlight connected in “My Devices” and reconnect the downlight to Wi-Fi following on-screen instructions.

3. Can I group multiple Govee devices together?

- Yes, you can group multiple downlights and other govee devices by Schemes, Same model, Genera (Wi-Fi or Bluetooth devices). It depends on the function of different devices.

4. Can I use group control with voice assistance?

- Please make sure your device is connected to Wi-Fi before using voice assistance.
- Please set voice group control in Alexa/Google Assistant App.

5. What is the maximum number of devices I can connect via Bluetooth?

- Typically, up to 6 devices can be connected devices may vary based on your smartphone brand.

6. How many downlights can be connected to one phone?

- Up to 50 downlights can be connected to one phone if the network is normal.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Le spot n'est pas étanche. Évitez de l'exposer à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -10 °C et 40 °C (14 °F et 104 °F).
- La source lumineuse interne du spot est irréparable. Si elle se brise, l'ensemble du spot doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants installer le spot.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- L'installation et la maintenance doivent être effectuées par un professionnel.
- Évitez d'installer le spot près de sources de chaleur ou dans des endroits humides.
- Évitez d'installer le spot à proximité de sources pouvant être dangereuses (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).

ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Vue d'ensemble



Merci d'avoir choisi le spot LED encastrable intelligent Govee. Vous pouvez rapidement connecter ce produit à votre smartphone en quelques étapes. Vous pouvez changer sa couleur, régler des minuteries et créer vos propres scènes d'éclairage.

Caractéristiques

Tension de fonctionnement	AC 100V-240V
Alimentation électrique	11W
Lumen	800lm
Température de couleur	2700K~6500K
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C/14°F à 104°F
Couleur	RGBWW
HVIN	H601BA

Installation de votre apparei

par paquet:



1 spot



1 boîtier de câblage



3 bornes de fils



2 clips à ressort



Scie, tournevis plat (noninclus)

Appuyez fermement sur le clip à ressort dans la rainure située au bas du spot. Après l'installation, le clip à ressort sera difficile à retirer.









Débranchez l'appareil avant de l'installer.



Placez le modèle et tracez-le à l'aide d'un stylo, puis découpez le trou dans le plafond.









Ouvrez le couvercle à ressort de la boîtie de câblage. Ouvrez en poussant l'orifice rond sur le côté à l'aide d'un outil. À l'aide de bornes de câblage, branches le fil de terre vert du câble au fil de terre vert de la boîte, et faites de même pour les fils bleu et brun.



Connectez le luminaire au boîtier de câblage et insérez-le dans le trou de montage. Insérez les clips à ressort du luminaire vers le haut et insérez la base du luminaire dans le trou de montage, puis relâchez les clips.

Avertissement :
a.Assurez-vous que la distance entre les appareils et le routeur est inférieure à 100 pi.

b.Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (murs, fenêtres, etc.)entre les appareils et le routeur.

Associez votre spot à l'Application Govee Home

Ce dont vous avez besoin:

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

1. Téléchargez l'Application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H801D ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Contrôlez le spot avec votre voix

1. Ouvrez l'Application Govee Home, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page de détails.
2. Appuyez sur l'icône « paramètres » ⚙ dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez « Manuel d'utilisation » et suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser le contrôle vocal.

Guide de Matter

Attention :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications prenant en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de l'utilisation de Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit ne peut pas se connecter à l'application, restaurez d'abord le produit aux paramètres d'usine en l'allumant et en l'éteignant 4 fois. Après la restauration, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR du Matter ou le numéro d'appareil sur le produit ou sur la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez une application prenant en charge Matter comme Google Home, Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR sur le produit ou dans l'application pour terminer la connexion réseau du Matter pour le produit.

Dépannage

1. Impossible de connecter le spot à Govee Home.

- Vérifiez si le spot est allumé.
- Vérifiez si le Wi-Fi de votre smartphone est activé. Assurez-vous que le Wi-Fi connecté à votre téléphone est de 2,4 GHz (la marque 5 GHz n'est pas prise en charge).
- Assurez-vous que votre smartphone est à proximité de l'appareil lors de la première connexion.
- Vérifiez que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors de la configuration de celui-ci.
- Assurez-vous que la distance entre l'ampoule et le routeur est inférieure à 50 pi.
- Vérifiez que le réseau domestique est stable en connectant le spot au point d'accès d'un autre téléphone.

2. Le spot a perdu la connexion.

- Vérifiez que l'appareil est allumé.
- Vérifiez que votre réseau domestique est stable.
- Vérifiez s'il y a plusieurs d'appareils connectés au routeur en

connectant le spot au point d'accès d'un autre téléphone.

- Assurez-vous que la distance entre le smartphone et l'appareil ne dépasse pas 50 pieds.
- Supprimez le spot connecté dans « Mes appareils » et reconnectez le au Wi-Fi en suivant les instructions à l'écran.

3. Puis-je regrouper plusieurs appareils Govee ?

- Oui, vous pouvez regrouper plusieurs spots et autres appareils Govee en fonction des schémas, du même modèle, et des généralités (appareils Wi-Fi ou Bluetooth). Cela dépend de la fonction des différents appareils.

4. Puis-je utiliser le contrôle de groupe avec l'assistance vocale ?

- Assurez-vous que votre appareil est connecté au Wi-Fi avant d'utiliser l'assistance vocale.
- Veuillez configurer le contrôle de groupe vocal dans l'application Alexa/Assistant Google.

5. Quel est le nombre maximum d'appareils que je peux connecter via Bluetooth ?

- En général, il est possible de connecter jusqu'à 6 appareils. Toutefois, le nombre d'appareils peut varier en fonction de la marque de votre smartphone.

6. Combien de spots peuvent être connectés à un téléphone ?

- Il est possible de connecter jusqu'à 50 spots à un téléphone si le réseau est stable.

Service Clientèle

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Support : Soutien technique à vie

Email : support@govee.com

Site officiel : www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

Déclaration de la FCC et d’ISDE Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning : Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n’ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’appareil.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
-en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
-en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
-en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
-en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and ISED Radiation Exposure Statement

Déclaration de la FCC et de l'ISDE sur l'exposition aux radiations

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ISDE définies pour un environnement non contrôlé.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :
Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED
Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704
Email: certification@govee.com
Contact information: https://www.govee.com/support

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :
Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED
Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704
E-mail : certification@govee.com
Contact : https://www.govee.com/support

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.
La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.

Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com