



User Manual

Model: H7076

Govee Outdoor UpDown Wall Light

English

01

Deutsch

07

Français

13

Español

19

Italiano

25

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.


- For your safety, this product must be installed in accordance with local building laws. Consult or engage a registered and qualified electrician to install it for you. If you are installing this product yourself, make sure you notify your local government building control authority to inspect and test your installation.
- Never take risks with electrical safety. Before you start any type of electrical work, make sure the environment is absolutely safe.
- Place the light away from children to avoid dangers resulting from improper operation.
- This product is rated as IP66 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- During installation, avoid scratching the light cover which might affect the lighting effects.
- Only use the control provided with or specified by these instructions to control this lamp. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or dimming control.
- The operating temperature should be within -20°C to 45°C (-4°F to 113°F).
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Thanks for choosing the Govee Outdoor UpDown Wall Light. It can be easily installed on porches, outdoor wall surfaces, etc. It has a high lumen value, rich colors, and a variety of fantastic RGBIC lighting effects. DIY your favorite lighting effects now!

What's in the Box



Wall Light



Backplate



Terminal Block



Screw



Expansion Tube & Screw

FOLLOW THE QUICK START GUIDE TO INSTALL THE PRODUCT

Item	Quantity
Wall Light	1
Backplate	1
Screw	3
Terminal Block	2
Expansion Tube & Screw	6

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H7076”.
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Specifications

Input	100-240VAC 50/60Hz
Color Temperature	2700K-6500K
Lumens(6500K)	1400lm
Light Color	RGBWW
Waterproof	Wall Light (IP66)
Product Dimensions	Height: 280mm/11.02inch Length: 140mm/5.51inch Width: 105mm/4.13inch

Troubleshooting

1. Failed to connect to Wi-Fi.

- a. Make sure the distance between the device and the router is less than 100ft.
- b. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
- c. Make sure the Wi-Fi name and the password you entered is correct.
- d. Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.

2. Lost Wi-Fi connection./Cannot use the device with the app.

- a. Make sure your home Wi-Fi works well.
- b. Check whether the Wi-Fi password has been modified.
- c. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
- d. Check whether the device has connected to Wi-Fi. If the device is not connected to Wi-Fi, please reconnect the device to Wi-Fi as mentioned above.

3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- b. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.

4. Can multiple users control one device?

- a. Each device can only be controlled by one account.
- b. If multiple users want to control the same device, ensure they are using the same account.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If unable to connect successfully, please reset the network settings on the Wi-Fi setup page and try again.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.


- Zu Ihrer Sicherheit muss dieses Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Bauvorschriften installiert werden. Lassen Sie sich von einem anerkannten und qualifizierten Elektriker beraten oder beauftragen Sie ihn mit der Installation. Wenn Sie dieses Produkt selbst installieren, benachrichtigen Sie unbedingt Ihre örtliche Bauaufsichtsbehörde, um Ihre Installation zu überprüfen und zu testen.
- Gehen Sie bei der elektrischen Sicherheit niemals Risiken ein. Stellen Sie vor Beginn jeglicher Elektroarbeiten sicher, dass die Umgebung absolut sicher ist.
- Platzieren Sie die Leuchte außerhalb der Reichweite von Kindern, um Gefahren durch unsachgemäßen Betrieb zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nach IP66 als wasserdicht eingestuft. Sie können im Freien verwendet werden, dürfen aber nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vermeiden Sie bei der Installation die Lichtabdeckung zu zerkratzen, da dies die Lichteffekte beeinträchtigen könnte.
- Verwenden Sie zur Steuerung dieser Leuchte ausschließlich die mitgelieferte oder in dieser Anleitung angegebene Steuerung. Die Leuchte funktioniert nicht richtig, wenn sie an einen Standarddimmer für Glühlampen oder an eine Dimmsteuerung angeschlossen wird.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -20 °C und 45°C (-4 °F bis 113°F) liegen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- VORSICHT: Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee UpDown Außenwandleuchte entschieden haben. Sie kann problemlos auf einer Veranda, Außenwand usw. installiert werden. Sie verfügt über einen hohen Lumenwert, satte Farben und eine Vielzahl fantastischer RGBIC-Lichteffekte. Kreieren Sie jetzt Ihre Lieblingslichteffekte!

Inhalt der Box



Wandleuchte



Rückplatte



Klemmenblock



Schraube



Expansionsrohr und Schraube

BEFOLGEN SIE DIE KURZANLEITUNG, UM DAS PRODUKT ZU INSTALLIEREN

Artikel	Anzahl
Wandleuchte	1
Rückplatte	1
Schraube	3
Klemmenblock	2
Expansionsrohr und Schraube	6

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und suchen Sie nach „H7076“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.

Technische Daten

Eingang	100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Farbtemperatur	2700 K-6500 K
Lumen (6500 K)	1400lm
Lichtfarbe	RGBWW
Wasserdicht	Wandleuchte (IP66)
Produktabmessungen	Höhe: 280mm/11,02inch Länge: 140mm/5,51inch Breite: 105mm/4,13inch

Problembehebung

1. Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen.
 - a. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router weniger als 33 m beträgt.
 - b. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
 - c. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
 - d. Vergewissern Sie sich, dass das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, im 2,4-GHz-Bereich arbeitet. 5 GHz wird nicht unterstützt.
2. WLAN-Verbindung verloren. / Das Gerät kann nicht mit der App genutzt werden.
 - a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Heim-WLAN gut funktioniert.
 - b. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort geändert wurde.
 - c. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
 - d. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem WLAN verbunden ist. Wenn das Gerät nicht mit dem WLAN verbunden ist, verbinden Sie das Gerät bitte wie oben beschrieben erneut mit dem WLAN.
3. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.
 - a. Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
 - b. Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.
4. Kann ein Gerät von mehreren Benutzern gesteuert werden?
 - a. Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
 - b. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie dasselbe Konto verwenden.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts abschließen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, setzen Sie bitte die Netzwerkeinstellungen auf der WLAN-Einrichtungsseite zurück und versuchen Sie es erneut.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. Google Home/Apple HomeKit usw., und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Kundendienst

-  Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.


- Pour votre sécurité, ce produit doit être installé conformément aux réglementations locales en matière de construction. Adressez-vous à un électricien agréé et qualifié ou chargez-le de l'installation. Si vous installez ce produit vous-même, vous devez avertir votre autorité locale de contrôle des constructions afin qu'elle inspecte et vérifie votre installation.
- Ne prenez aucun risque en matière de sécurité électrique. Avant d'entreprendre des travaux électriques, assurez-vous que l'environnement est absolument sûr.
- Placez la lampe hors de portée des enfants afin d'éviter les risques liés à une mauvaise utilisation.
- Ce produit est classé étanche selon la norme IP66. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Pendant l'installation, évitez de rayer le cache du luminaire, ce qui pourrait nuire à l'effet lumineux.
- Pour commander ce luminaire, utilisez uniquement la commande fournie ou indiquée dans ce mode d'emploi. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement si elle est connectée à un gradateur standard (à incandescence) ou à une commande de gradation.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -20 °C et 45 °C (-4 °F et 113 °F).
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'applique murale d'extérieur haut et bas Govee. Elle peut être facilement installée sur des vérandas, des surfaces murales extérieures, etc. Elle a une valeur de lumens élevée, des couleurs riches et une multitude d'effets lumineux RGBIC fantastiques. DIY maintenant vos effets d'éclairage préférés !

Il y a quoi dans la boîte



Applique murale



Plaque arrière



Bornier



Vis



Tube d'expansion et vis

SUIVEZ LE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR INSTALLER LE PRODUIT

Article	Quantité
Applique murale	1
Plaque arrière	1
Vis	3
Bornier	2
Tube d'expansion et vis	6

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7076 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Caractéristiques techniques

Entrée	100-240 VAC 50/60 Hz
Température de couleur	2 700 K - 6 500 K
Lumen (6 500 K)	1400lm
Couleur d'éclairage	RGBWW
Étanche	Applique murale (IP66)
Dimensions du produit	Taille : 280mm/11,02 pouces Longueur: 140mm/5,5 pouces Largeur : 105mm/4,13 pouces

Dépannage

1. Échec de la connexion au Wi-Fi.

- a. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 100 pieds.
- b. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
- c. Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
- d. Assurez-vous que le Wi-Fi auquel vous vous connectez fonctionne à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

2. La connexion Wi-Fi a été interrompue ou l'appareil ne peut pas être utilisé avec l'application.

- a. Assurez-vous que le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
- b. Vérifiez si le mot de passe du Wi-Fi a été modifié.
- c. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
- d. Vérifiez si l'appareil est connecté au Wi-Fi. Si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi, veuillez le reconnecter au Wi-Fi comme décrit ci-dessus.

3. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- a. Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
- b. Accédez à la page « Paramètres » et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil à nouveau.

4. Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler un seul appareil ?

- a. Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.
- b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/ Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, veuillez réinitialiser les paramètres réseau sur la page de configuration Wi-Fi et réessayez.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Service clients

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E-mail : support@govee.com
-  Site Internet officiel : www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficiel  @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.


- Por su seguridad, este producto debe instalarse de acuerdo con las leyes de construcción locales. Consulte o contrate a un electricista cualificado para que lo instale. Si instala este producto usted mismo, asegúrese de notificar a las autoridades de control de edificios locales para que inspeccionen y prueben la instalación.
- Nunca corra riesgos con la seguridad eléctrica. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo eléctrico, asegúrese de que el entorno sea totalmente seguro.
- Instale la luz lejos del alcance de los niños para evitar peligros resultantes de un funcionamiento inadecuado.
- Este producto tiene una clasificación de resistencia al agua IP66. Puede usarse en exteriores, pero no puede sumergirse bajo el agua.
- Durante la instalación, evite rayar la cubierta de la luz, lo que podría afectar a los efectos lumínicos.
- Utilice únicamente el mando proporcionado o especificado en estas instrucciones para controlar la lámpara. Esta luz no funcionará correctamente cuando se conecte a un atenuador estándar (incandescente) o a un control de atenuación.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F).
- La fuente de luz de este dispositivo no se puede reemplazar. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar la lámpara completa.
- PRECAUCIÓN: este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

Gracias por elegir la Luz de pared de exterior arriba y abajo Govee. Se puede instalar fácilmente en porches, superficies de paredes exteriores, etc. Tiene un alto valor lumínico, colores intensos y una variedad de fantásticos efectos lumínicos RGBIC. ¡Crea tus propios efectos lumínicos!

Contenido de la caja



Luz de pared



Placa trasera



Bloque de terminales



Tornillo



Tubo de expansión y tornillo

SIGA LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA INSTALAR EL PRODUCTO

Artículo	Cantidad
Luz de pared	1
Placa trasera	1
Tornillo	3
Bloque de terminales	2
Tubo de expansión y tornillo	6

Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



1. Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el ícono “+” en la esquina superior derecha y busque “H7076”.
4. Pulse el ícono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Especificaciones

Entrada	100-240 VCA 50/60 Hz
Temperatura de color	2700 K-6500 K
Lúmenes (6500K)	1400lm
Color de la luz	RGBWW
Resistencia al agua	Luz de pared (IP66)
Dimensiones del producto	Altura: 11,02inch/280mm Longitud: 5,51inch/140mm Ancho: 4,13inch/105mm

Solución de problemas

1. No se puede conectar al Wi-Fi.
 - a. Asegúrese de que la distancia entre los dispositivos y el router sea inferior a 100 ft.
 - b. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el router.
 - c. Asegúrese de que el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña sean correctos.
 - d. Asegúrese de usar la red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.
2. Se pierde la conexión Wi-Fi./No se puede usar el dispositivo con la aplicación.
 - a. Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione correctamente.
 - b. Compruebe si se ha modificado la contraseña de la red Wi-Fi.
 - c. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el router.
 - d. Compruebe que el dispositivo se haya conectado a la red Wi-Fi. Si el dispositivo no está conectado al Wi-Fi, vuelva a conectarlo siguiendo las instrucciones anteriores.
3. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.
 - a. Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
 - b. Vaya a la página Ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.
4. ¿Se puede controlar un mismo dispositivo por varios usuarios?
 - a. Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
 - b. Si hay varios usuarios que quieran controlar el mismo dispositivo, deberán usarla misma cuenta.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si no puede conectarse correctamente, restablezca los ajustes de red en la página de configuración Wi-Fi e inténtelo de nuevo.

Paso 1

Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descarga y abre la aplicación compatible con Matter, como Google Home/Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utilice el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Asistencia: Asistencia técnica de por vida
-  Correo electrónico: support@govee.com
-  Página web oficial: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.


- Per la tua sicurezza, questo prodotto deve essere installato in conformità con le leggi edilizie locali. Consultare o incaricare un elettricista registrato e qualificato per l'installazione. Se si installa questo prodotto da soli, assicurarsi di informare l'autorità governativa locale preposta al controllo degli edifici affinché ispezioni e verifichi l'installazione.
- Non correre mai rischi in materia di sicurezza elettrica. Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro elettrico, assicurati che l'ambiente sia assolutamente sicuro.
- Posizionare la lampada lontano dalla portata dei bambini per evitare pericoli derivanti da un utilizzo improprio.
- Questo prodotto è classificato come impermeabile IP66. Può essere utilizzato all'aperto ma non può essere immerso in acqua.
- Durante l'installazione, evitare di graffiare il coperchio della lampada che potrebbe compromettere gli effetti di illuminazione.
- Utilizzare solo il controllo fornito o specificato in queste istruzioni per controllare questa lampada. Questa lampada non funziona correttamente se collegata a un dimmer o a un comando di regolazione standard (a incandescenza).
- La temperatura operativa deve essere compresa tra -20°C e 45°C (-4°F e 113°F).
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione dovrà essere sostituito.
- **ATTENZIONE** - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Introduzione

Grazie per aver scelto la lampada da parete su-giù per esterni Govee. Può essere facilmente installata su portici, superfici murali esterne, ecc. Ha un elevato valore lumen, colori intensi e una varietà di fantastici effetti di luce RGBIC. Crea adesso i tuoi effetti di luce preferiti!

Cosa contiene la confezione



Lampada da parete



Piastra posteriore



Morsettiera



Vite



Tubo di espansione e vite

SEGUIRE LA GUIDA RAPIDA PER INSTALLARE IL PRODOTTO

Articolo	Quantità
Lampada da parete	1
Piastra posteriore	1
Vite	3
Morsettiera	2
Tubo di espansione e vite	6

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H7076".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Specifiche

Ingresso	100-240 V CA 50/60 Hz
Temperatura colore	2700 K-6500 K
Lumen (6500K)	1400lm
Colore luce	RGBWW
Impermeabile	Lampada da parete (IP66)
Dimensioni del prodotto	Altezza: 280mm/11,02 pollici Lunghezza: 140mm/5,51 pollici Larghezza: 105mm/4,13 pollici

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- a. Assicurati che la distanza tra i dispositivi e il router sia inferiore a 100 piedi.
- b. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
- c. Assicurarsi che il nome del Wi-Fi e la password inserita siano corretti.
- d. Assicurarsi che il Wi-Fi a cui ci si connette sia a 2,4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.

2. Connessione Wi-Fi interrotta./Impossibile utilizzare il dispositivo con l'app.

- a. Assicurarsi che il Wi-Fi funzioni bene.
- b. Controllare se la password del Wi-Fi è stata modificata.
- c. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
- d. Controllare se il dispositivo è connesso al Wi-Fi. Se il dispositivo non è connesso al Wi-Fi, connetti nuovamente il dispositivo al Wi-Fi come indicato sopra.

3. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- a. Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
- b. Vai alla pagina "Impostazioni" dell'app e segui le istruzioni in "Guida all'uso" per associare nuovamente il dispositivo.

4. Più utenti possono controllare un dispositivo?

- a. Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account.
- b. Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, devono assicurarsi di utilizzare lo stesso account.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se non riesci a connetterti correttamente, ripristina le impostazioni di rete nella pagina di configurazione Wi-Fi e riprova.

Passaggio 1

Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Google Home/Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Assistenza clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Assistenza: Assistenza tecnica a vita

 Email: support@govee.com

 Sito Web ufficiale: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(E-mail: uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>



Raccolta Carta



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com