

Essential® Fast Wireless Car Charger
with Air Vent Holder **X35W**

Qi Certified

One Tap Technology

iP Intelligent Power Technology

ControlHeat™ Technology (Overheat Protection)

ControlGrip™ Technology

SMART IC CHIP PROTECTION

User Manual

Components

a. Release Bar

b. Scratch-resistant Pad

c. Micro USB Port

d. One Tap Button

e. LED Indicator

f. Mount Adjusting Socket

g. 360° Rotating Ball

h. Air Vent Grip

3

Installation

1. Insert the ball into the socket and rotate the joint onto the One Tap Head.

2. Place the socket slightly onto the One Tap Head, adjust the angle, and rotate the socket clockwise to secure.

▲ Please be careful. If you try to adjust the angle with the One Tap Head tightly secured, the product might be damaged.

4

Charging Mode

1. Connect the car charger to the car cigarette lighter socket.

2. Connect the micro USB cable to the car charger and wireless quick charger.

▲ 18W fast charger is required for wireless quick-charging.

* Please use the included car charger.

3. Blue and green LED flashes alternately then turns off.

4. Place the smartphone in the middle of the wireless car charger.

5. If you detach a charging smartphone from the charging pad, the blue LED will turn off and go into standby mode.

▲ Faster charging is possible when your device is situated on the center of X35W wireless car charger.

5

LED Indicator Display

Status	LED
Initial power-on	Blue and green LED flashes alternately then turns off
On standby	LED off
While charging	Blue LED
When foreign material is detected	Green LED turns on
When other abnormality is detected	LED flashes blue and green alternately

▲ When an abnormality is detected:
Adjust the position of the smartphone.

▲ When foreign material (metal) is detected:
Check to see if there is any foreign material (metal) stuck between the smartphone and the wireless charging pad.

▲ Car charger specification:
18W fast car charger is recommended.
Please use the included car charger.

6

Cautions

1. Do not exert excess force on the product.

2. Do not disassemble the product or let it come into direct contact with heat or water.

3. Long exposure to sunlight can lead to temperature rise and possibly affect the charging process.

4. Be extra cautious of using it under unusual hot and humid weather circumstances to avoid the circuit damage.

5. A magnet may cause the product to break or malfunction; do not place magnetic chip card (e.g. ID cards, credit cards) near the product.

6. Medical devices (e.g. pulse measuring device, hearing aid) may indirectly interfere with the product; keep them at least 20cm away from the product.

7. Keep away from children.

* The product image herein is provided as an example and user's guide for the portable high-speed wireless charger and may differ from the actual product.

* For smartphones that do not support wireless charging, you need to use a separate wireless charging patch or wireless charging case.

Product Specifications

• Deviation for EU Compliance

• Hereby, Spigen Korea Co., Ltd. declares that the radio equipment type [X35W] complies with the EMC Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.spigen.com

• Input: 5V=2A/9W=1.67A/12W=1.5A/QC2.0/QC3.0/18W

• Output: 5W / 7.5W / 10W

• Operation frequency: 109.29kHz~147.28kHz (Declaration for EU)

• H-field strength: <5.55dBA/m @10m distance (Declaration for EU)

• Fast Car Charger: Model BD321

• Input: DC12-24V - Output: 3.6-6.5V=1A/6.5-9V=2A/9-12W=1.5A

• Dimensions:
• One Tap Head: 4.72 x 3.62 x 1.97in (120 x 92 x 50mm)

• Car Mount Holder: 1.89 x 1.14 x 1.14in (47.9 x 29 x 29mm)

• Weight: 3.56oz (101g)

• 100cm unshielded USB Cable

• Model BD321, IP: DC12-24V, O/P: DC 3.6-6.5V3A/ DC 6.5-9V2A/ DC 9.0-12V1.5A

7

FCC Part 18 Compliance Statement:

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a wireless power transfer, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Adaptive modes are all of the categories described in the ACRHS guidance.
The shortest distance to add wireless strength to the head, legs, knees, body, hands and arms of the driver and front passengers in the car.

Driver Seat	Passenger Seat (Front)
Knee 30cm	Knee 45cm
Leg 70cm	Leg 85cm
Body 20cm	Body 60cm
Hand 20cm	Hand 50cm
Arm 30cm	Arm 80cm
Head 60cm	Head 80cm

8

IC certification Compliance Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSI(s).

Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'Émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure Compliance Statement
This equipment complies with IC RSSI-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Product Specifications

• Deviation for EU Compliance

• Hereby, Spigen Korea Co., Ltd. declares that the radio equipment type [X35W] complies with the EMC Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.spigen.com

• Input: 5V=2A/9W=1.67A/12W=1.5A/QC2.0/QC3.0/18W

• Output: 5W / 7.5W / 10W

• Operation frequency: 109.29kHz~147.28kHz (Declaration for EU)

• H-field strength: <5.55dBA/m @10m distance (Declaration for EU)

• Fast Car Charger: Model BD321

• Input: DC12-24V - Output: 3.6-6.5V=1A/6.5-9V=2A/9-12W=1.5A

• Dimensions:
• One Tap Head: 4.72 x 3.62 x 1.97in (120 x 92 x 50mm)

• Car Mount Holder: 1.89 x 1.14 x 1.14in (47.9 x 29 x 29mm)

• Weight: 3.56oz (101g)

• 100cm unshielded USB Cable

• Model BD321, IP: DC12-24V, O/P: DC 3.6-6.5V3A/ DC 6.5-9V2A/ DC 9.0-12V1.5A

7

FCC Part 18 Compliance Statement:

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a wireless power transfer, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Adaptive modes are all of the categories described in the ACRHS guidance.
The shortest distance to add wireless strength to the head, legs, knees, body, hands and arms of the driver and front passengers in the car.

Driver Seat	Passenger Seat (Front)
Knee 30cm	Knee 45cm
Leg 70cm	Leg 85cm
Body 20cm	Body 60cm
Hand 20cm	Hand 50cm
Arm 30cm	Arm 80cm
Head 60cm	Head 80cm

8

Composition

a. Bouton pour régler la taille

b. Scratch de protection

c. Port USB Type-C

d. Bouton une touche

e. Indicateur LED

f. Écrou

g. Articulation à rotation à 360°

h. Poignée d'attache

9

Composition

a. Bouton pour régler la taille

b. Scratch de protection

c. Port USB Type-C

d. Bouton une touche

e. Indicateur LED

f. Écrou

g. Articulation à rotation à 360°

h. Poignée d'attache

10

Caractéristiques

1. Insérez l'écrou dans l'articulation à rotation à 360° et fixez la Tête Une touche sur le joint.

2. Placez l'écrou légèrement dans la Tête Une touche, réglez l'angle, puis tournez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

▲ Veuillez être prudent. Si vous essayez de régler l'angle avec la Tête Une touche bien fixée, vous risquez d'endommager le produit.

11

Mode de chargement

1. Brancher le chargeur de voiture sur la prise allume-cigare.

2. Brancher le câble micro USB sur le chargeur de voiture et sur le chargeur sans fil à grande vitesse.

▲ Le chargeur de voiture 18W requis pour le chargement sans fil à grande vitesse. Utilisez le chargeur de voiture inclus.

3. LED clignote en bleu et en vert alternativement et après s'être éteint.

4. Placer votre smartphone au centre du chargeur de voiture sans fil.

5. Si le smartphone en cours de chargement est enlevé du socle de chargement, le voyant LED bleu s'éteint et entre en mode veille.

▲ Un chargement plus rapide est possible si le dispositif à charger est situé au centre du chargeur de voiture sans fil X35W.

12

Affichage du voyant LED

État	LED
Mise sous tension initiale	La LED clignote en bleu et en vert alternativement et après s'être éteint
Veille active	Voyant LED éteint
En cours de chargement	Voyant LED bleu
En cas de détection de corps étranger	La LED verte s'allume
Détection d'une autre anomalie	Le voyant LED clignote en vert et en bleu, de manière alternée

▲ Si une anomalie est détectée:
Ajuster la position du smartphone.

▲ Si un corps étranger (métal) est détecté:
Vérifier qu'aucun corps étranger (métal) n'est placé entre le chargeur et le socle de chargement.

▲ Chargeur de voiture recommandé:
Le chargeur de voiture 18W requis pour le chargement sans fil à grande vitesse. Utilisez le chargeur de voiture inclus.

13

Mises en garde

1. Ne pas exercer de force excessive sur le produit.

2. Ne pas démonter le produit, ni le laisser en contact direct avec de l'eau ou la chaleur.

3. En cas d'exposition au soleil, la température augmentée du produit peut affecter la charge.

4. Faire attention lorsque le produit est utilisé dans un environnement chaud ou humide, risque d'endommager le circuit.

5. Les aimants peuvent endommager le produit ou entraîner un dysfonctionnement. Ne pas placer de cartes à puces magnétiques (cartes d'identité ou bancaires etc.) près du produit.

6. Les dispositifs médicaux (appareil de prise de tension, prothèse auditive, etc.) peuvent interférer indirectement avec le produit.

7. Tenir à une distance minimum de 20 cm du produit.

8. Tenir hors de portée des enfants.

9. L'image d'illustration est donnée à titre indicatif pour l'illustration du chargeur rapide sans fil et peut ne pas correspondre au produit réel.

10. Pour les smartphones non compatibles avec le chargement sans fil, utiliser une plaque de chargement sans fil séparée ou un boîtier de chargement sans fil.

Spécifications du produit

• Entrée: 5V=2A/9W=1.67A/12W=1.5A/QC2.0/QC3.0/18W

• Sortie: 5W / 7.5W / 10W

• Uchita: 5W / 7.5W / 10W

• Operation frequency: 109.29kHz~147.28kHz (Declaration for EU)

• H-field strength: <5.55dBA/m @10m distance (Declaration for EU)

• Dimensions:
• One Tap Head: 4.72 x 3.62 x 1.97in (120 x 92 x 50mm)

• Poignée d'attache: 1.89 x 1.14 x 1.14in (47.9 x 29 x 29mm)

• Poids: 3.56oz (101g)

• Câble non blindé USB Type-C

• Modèle BD321, IP: DC12-24V, O/P: DC 3.6-6.5V3A/ DC 6.5-9V2A/ DC 9.0-12V1.5A

14

Bestandteile

a. Button zum Anpassen der Größe

b. Schutz gegen Kratzer

c. USB Port Type-C

d. One-Touch Button

e. LED-Anzeige

f. Mutter

g. 360° drehbares Kugelgelenk

h. Befestigungsgriff

15

Besonderheiten

1. Setzen Sie die Mutter in das 360° drehbare Kugelgelenk und befestigen Sie den One-Touchkopf am Gehäuse.

2. Stecken Sie die Mutter vorsichtig in den One-Touchkopf ein, stellen Sie den Winkel ein und drehen Sie dann die Mutter im Uhrzeigersinn, um sie zu sichern.

▲ Bitte seien Sie vorsichtig. Wenn Sie versuchen, den Winkel mit einem fest angezogenen One-Touchkopf zu verändern, können Schäden am Produkt auftreten.

16

Lade-Modus

1. Schließen Sie das Autoladegerät an die Zigarettenanzündbuchse des Fahrzeuges an.

2. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an das Autoladegerät und das drahtlose Hochgeschwindigkeitsladegerät an.

▲ Laden Sie das kabellose Hochgeschwindigkeitsladegerät auf, indem Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 18W anschließen. Verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät.

3. Blaue, grüne LED leuchten aus und aus.

4. Setzen Sie das Smartphone in die Mitte des drahtlosen Autoladegeräts.

5. Bei der Entfernung des Smartphones erfolgt die blaue LED und das Ladegerät wechseln in den Standby-Modus.

▲ Schwaches Aufladen ist möglich, wenn sich die Geräte in der Mitte des kabellosen Ladegeräts X35W befinden.

Passen Sie die Position Ihres Geräts an, wenn durch die Seitenhalter die Seitenränder Ihres Geräts geschützt werden (z. B. iPhone, Galaxy Note, etc.).

17

LED-Anzeige

Status	LED
Bei Einschalten	Blaue, grüne LED leuchten aus und aus
Standby Modus	LED aus
Während des Aufladens	Blaue LED
Falls ein Fremdkörper erkannt wird	Grüne LED leuchtet
Falls eine andere Unregelmäßigkeit erkannt wird	die LED blinkt abwechselnd blau und grün

▲ Falls eine Unregelmäßigkeit erkannt wird:
Ändern Sie die Lage des Smartphones.

▲ Falls ein Fremdkörper (Metall) erkannt wird:
Prüfen Sie, ob sich zwischen Smartphone und dem Ladefläche des kabellosen Ladegeräts ein Fremdkörper (Metall) befindet.

▲ Autoladegerät empfohlen:
Autoladegerät mit der Spezifikation 18W wird empfohlen. Verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät.

18

Vorsicht

1. Üben Sie keine Gewalt oder übermäßige Kraft auf das Produkt aus.

2. Das Produkt nicht auseinandernehmen und darauf achten, dass es nicht in direkten Kontakt mit Hitze oder Wasser kommt.

3. Bei längerer direkter Sonneneinstrahlung kann die Produkttemperatur aufgrund von Sonnenstrahlung steigen, was die Ladung beeinträchtigen kann.

4. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt in einer heißen oder feuchten Umgebung benutzen, da dadurch der Stromkreis beschädigt werden kann.

5. Ein Magnet in der Nähe kann bewirken, dass das Produkt nicht richtig funktioniert oder ausfällt. Legen Sie keine Plastik-Magnetklammer (z. B. Klammer oder Kreditkarten) in die Nähe des Produkts ab.

6. Interferenzen mit dem Produkt auslösen: ein Mindestabstand von 20 cm zum Produkt muss eingehalten werden.

7. Von Kindern fernhalten.

8. Die hier enthaltene Abbildung des Produkts dient als Beispiel und ist nicht als Anleitung zur Verwendung zu verstehen. Es kann sich vom tatsächlichen Aussehen des Produkts unterscheiden.

9. Für Smartphones, die kabelloses Laden nicht unterstützen, müssen Sie ein separates kabelloses Lade-Patch oder ein kabelloses Ladehülle benutzen.

Produktspezifikationen

• Eingang: 5V=2A/9W=1.67A/12W=1.5A/QC2.0/QC3.0/18W

• Ausgang: 5W / 7.5W / 10W

• Operation frequency: 109.29kHz~147.28kHz (Declaration for EU)

• H-field strength: <5.55dBA/m @10m distance (Declaration for EU)

• Größe:
• One Tap Head: 4.72 x 3.62 x 1.97in (120 x 92 x 50mm)

• Befestigungsgriff: 1.89 x 1.14 x 1.14in (47.9 x 29 x 29mm)

• Gewicht: 3.56oz (101g)

• 100cm unshielded USB Cable

• Modell BD321, IP: DC12-24V, O/P: DC 3.6-6.5V3A/ DC 6.5-9V2A/ DC 9.0-12V1.5A

19

Dettagli Prodotto

a. Pulsante di dimensionamento

b. Pad protettivo tattile a sfioramento

c. Porta USB Type-C

d. Pulsante one-touch

e. Indicatore LED

f. Dado

g. Elemento sferico rotabile a 360°

h. Presa d'aria

20

Guida di installazione

1. Inserire il dado nel giunto sferico rotabile a 360° e fissare la Testa One-Touch al giunto.

2. Avvitare leggermente il dado sulla Testa One-Touch, regolare l'angolo, quindi ruotare il dado in senso orario per fissare l'angolo.

▲ Attenzione: Se si tenta di regolare l'angolo dopo che la Testa One-Touch è stata ben fissata, si potrebbero verificare danni al prodotto.

21

Modalità di carica

1. La caricabatteria da auto collega il socket cigar di auto.

2. Il cavo Micro USB collega la caricabatteria da auto e la caricabatteria senza fili rapida.

▲ È possibile ricaricare wireless la caricabatteria da auto e il modello 18W.

3. Usa il telefono da auto a incassa.

4. LED blu, verde spento dopo incasso.

5. Se si allontana da un telefono in carica dalla base di ricarica, il LED blu si spegne e il caricatore passa in modalità standby.

▲ La ricarica più rapida è possibile quando il dispositivo è fissato al centro del caricabatteria per auto wireless X35W.

22

Indicazioni LED

Stato	LED
Accensione iniziale	LED blu, verde spento dopo incasso
Accesso in standby	LED spento
Durante la carica	Il LED diventa blu per 60 secondi, poi si spegne
Al rilevamento di oggetti estranei	LED verde acceso
Al rilevamento di altre anomalie	Il LED lampeggia alternativamente in blu e in verde

▲ Al rilevamento di un'anomalia:
Regolare la posizione dello smartphone.

▲ Al rilevamento di oggetti estranei (metallici):
Controllare se e se presente materiale estraneo (metallico) bloccato tra lo smartphone e la base di ricarica wireless.

▲ Incoraggiamento la caricabatteria da automobile:
Incoraggiare la caricabatteria da automobile di modello 18W. Si usa il carica da auto da incassa.

23

Avvertenze

1. Non esercitare forza eccessiva sul prodotto.

2. Non smontare il prodotto né lasciarlo in contatto diretto con calore o acqua.

3. Se si espone ai raggi infrarossi a lungo tempo potrebbe dare un effetto all'ambiente perché la temperatura di prodotto moltiplica secondo dal calore solare.

4. Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto in un ambiente caldo o umido, in quanto ciò potrebbe danneggiare i circuiti.

5. La vicinanza di oggetti magnetici potrebbe causare la rottura o il malfunzionamento del prodotto; non posizionare carte con chip magnetici incorporati (ad esempio: carte d'identità, carte di credito) vicino al prodotto.

6. Alcuni dispositivi medici (ad esempio dispositivi di misurazione del battito cardiaco, apparecchi acustici) potrebbero interferire indirettamente con il prodotto; tenerli a una distanza di almeno 20 cm dal prodotto.

7. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

8. Le immagini del prodotto qui fornite sono a titolo esemplificativo e di guida all'utilizzo del caricabatterie wireless portatile ad alta velocità e potrebbero differire dal prodotto reale.

9. Per gli smartphone che non supportano la carica wireless, è necessario usare un adattatore di ricarica wireless o una custodia di ricarica wireless a parte.

Specifiche del prodotto

• Ingresso: 5V=2A/9W=1.67A/12W=1.5A/QC2.0/QC3.0/18W

• Uchita: 5W / 7.5W / 10W

• Operation frequency: 109.29kHz~147.28kHz (Declaration for EU)

• H-field strength: <5.55dBA/m @10m distance (Declaration for EU)

• Dimensions:
• One Tap Head: 4.72 x 3.62 x 1.97in (120 x 92 x 50mm)

• Presa d'aria: 1.89 x 1.14 x 1.14in (47.9 x 29 x 29mm)

• Peso: 3.56oz (101g)

• 100cm unshielded USB Cable

• Modello BD321, IP: DC12-24V, O/P: DC 3.6-6.5V3A/ DC 6.5-9V2A/ DC 9.0-12V1.5A

24

Modo de carga

1. Conectar el cargador de coche a la toma del encendedor de cigarrillos del coche.

2. Conectar el cable micro USB al cargador de coche y al cargador rápido inalámbrico.

▲ Se requiere un cargador rápido de 18W para la carga inalámbrica.

Recomendamos usar el cargador de coche ya incluido.

3. La luz LED azul y verde parpadea alternativamente y luego se apaga.

4. Colocar el teléfono inteligente en el centro del cargador inalámbrico para coche.

5. Si retira de la placa de carga un smartphone mientras lo está cargando, el LED azul se apagará y se activará el modo de espera.

▲ La carga más rápida es posible cuando el dispositivo se encuentra en el centro del cargador inalámbrico para automóvil X35W.

Ajuste la posición de su dispositivo usando el soporte lateral con el botón lateral de su dispositivo (por ejemplo, Volumen, Botón Búsqueda, etc.).

27

Visualización del indicador LED

Estado	LED
Encendido inicial	La luz LED azul y verde parpadea alternativamente y luego se apaga
Encendido en espera	LED apagado.
Durante la carga	el LED se enciende en azul durante 60 segundos y se apaga.
Cuando se detecta una materia extraña	La luz LED verde se enciende
Cuando se detecta otra anomalía	el LED parpadea en azul y verde de manera alterna

▲ Cuando se detecte una anomalía:
ajuste la posición del smartphone.

▲ Cuando se detecte una materia extraña (metal):
compruebe si hay una materia extraña (metal) atascada entre el smartphone y la placa de carga inalámbrica.

▲ Instrucciones del cargador de coche de 18W:
Se recomienda el cargador rápido de coche de 18W. Recomendamos usar el cargador de coche ya incluido.

28

Composicion

a. Botón de ajuste de tamaño

b. Pad de protección de rayadura

c. Puerto USB Type-C

d. Botón de un toque

e. Indicador LED

f. Tuerca

g. Esfera giratoria a 360°

h. Aire Vent Grip

25

Guía de instalación

1. Inserte la tuerca en la junta esférica giratoria a 360° y acople la Cabeza del de un toque en la junta.

2. Coloque suavemente la tuerca en la cabeza del de un toque, corra el ángulo y luego gire la tuerca a la derecha para ajustarla.

▲ Sea cuidadoso. Si intenta corregir el ángulo con la cabeza del de un toque ya ajustada, el producto puede resultar dañado.

26

Modo de carga

1. Conectar el cargador de coche a la toma del encendedor de cigarrillos del coche.

2. Conectar el cable micro USB al cargador de coche y al cargador rápido inalámbrico.

▲ Se requiere un cargador rápido de 18W para la carga inalámbrica.

Recomendamos usar el cargador de coche ya incluido.

3. La luz LED azul y verde parpadea alternativamente y luego se apaga.

4. Colocar el teléfono inteligente en el centro del cargador inalámbrico para coche.

5. Si retira de la placa de carga un smartphone mientras lo está cargando, el LED azul se apagará y se activará el modo de espera.

▲ La carga más rápida es posible cuando el dispositivo se encuentra en el centro del cargador inalámbrico para automóvil X35W.

Ajuste la posición de su dispositivo usando el soporte lateral con el botón lateral de su dispositivo (por ejemplo, Volumen, Botón Búsqueda, etc.).

27

Visualización del indicador LED

Estado	LED
Encendido inicial	La luz LED azul y verde parpadea alternativamente y luego se apaga
Encendido en espera	LED apagado.
Durante la carga	el LED se enciende en azul durante 60 segundos y se apaga.
Cuando se detecta una materia extraña	La luz LED verde se enciende
Cuando se detecta otra anomalía	el LED parpadea en azul y verde de manera alterna

▲ Cuando se detecte una anomalía:
ajuste la posición del smartphone.

▲ Cuando se detecte una materia extraña (metal):
compruebe si hay una materia extraña (metal) atascada entre el smartphone y la placa de carga inalámbrica.

▲ Instrucciones del cargador de coche de 18W:
Se recomienda el cargador rápido de coche de 18W. Recomendamos usar el cargador de coche ya incluido.

28

4MN02575 기종 X35W(Q12) MANUAL 작업일 2019.04.24

Single-sided printing Zigray type 모조지 120 작업자 김해민

Manual CarCradle Kuul X35W WirelessCharger(AirVentHolder) 4MN02575