

Safety Precautions / Precauciones de seguridad / Mesures de sécurité

Electrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. / Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material. / Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

DANGER / PELIGRO / RISQUE

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks.
- Connecting several electrical devices.
- Laying electric cables.
- Safety standards, local wiring rules and regulations.
- Install the device in accordance with operating temperature shown in this document.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

La instalación eléctrica segura debe ser realizada únicamente por profesionales calificados. Los profesionales calificados deben demostrar sólidos conocimientos en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, reglas y regulaciones de cableado locales.
- Instale el dispositivo de acuerdo con la temperatura de funcionamiento indicada en este documento.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

L'installation électrique sécurisée doit être effectuée uniquement par des professionnels qualifiés. Les professionnels qualifiés doivent démontrer une connaissance approfondie dans les domaines suivants :

- Connexion aux réseaux d'installation.
- Raccordement de plusieurs appareils électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales en matière de raccordement.
- Installez l'appareil conformément à la température de fonctionnement indiquée dans ce document.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.



CAUTION / PRECAUCIÓN / ATTENTION

HAZARD OF MISUSE

If a pacemaker or other implanted medical device is in use, keep a safe distance.

Failure to follow these instructions can result in injury.

PELIGRO POR USO INDEBIDO

Si está usando un marcapasos u otro dispositivo médico implantado, manténgase a una distancia segura.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones.

DANGER EN CAS D'UTILISATION INCORRECTE

Toute personne portant un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implanté doit garder une distance de sécurité.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures.



WARNING: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA) which is known by the state of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to:
www.P65Warnings.ca.gov



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo compuestos de negro de carbón, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para mayor información, visite:
www.P65Warnings.ca.gov



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris composés de noir de carbone, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et Bisphénol A (BPA) reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.

Pour de plus amples informations, prière de consulter : www.P65Warnings.ca.gov

Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Auxiliary Power Supply / Fuente de alimentación auxiliar / Alimentation auxiliaire		Voltage Inputs / Entrada de tensión / Entrée de tension		Current Inputs / Entradas de corriente / Entrées de courant		
Nominal voltage / Tensión nominal / Tension nominale :	120 ± 20% Vac (L/N), 208 ± 20% Vac (L/L), 240 ± 20% Vac (L/L)	Nominal frequency / Frecuencia nominal / Fréquence nominale :	50/60 Hz, +/-5 Hz	Measured current / Corriente medida / Courant mesuré :	0.02 A~60 A 0.03 A~80 A 0.08 A~200 A 0.08 A~225 A	
Power loss / Pérdida de energía / Perte d'alimentation :	<5 VA @ AC; <3 W @DC			Measured voltage / Tensión medida / Tension mesurée :	120 / 208 / 240 Vac	
Connecting terminals / Conexión de terminales / Bornes de connexion : Push-in terminals / Terminales de inserción / Bornes à insertion		Pollution degree / Grado de contaminación / Degré de pollution : 2		Pulse output / Salida de pulso / Sortie à impulsions : 400 imp / kWh		
Operating temperature / Temperatura de funcionamiento / Température de fonctionnement : -13°~158° F -25 °~ +70 °C		Storage temperature / Temperatura de almacenamiento / Température d'entreposage : -40 ° — 185 °F -40 ° —+85 °C		Protection type / Tipo de protección / Type de protection : IP40		
Humidity rating / Clasificación de humedad / Catégorie d'humidité :	5% to 95% relative at 122° F (50 °C) (non-condensing) / 5% a 95% de humedad relativa a 50 °C (sin condensación) / 5 % à 95 % HR à 50 °C (sans condensation)	Altitude / Altitud / Altitude : ≤ 9843 ft (3000 m)		Dimensions / Dimensiones / Dimensions (W x L x H): 4.7 x 2.6 x 1.3 in. (120 x 66 x 33 mm)		

For additional assistance / support go to / Para obtener asistencia o soporte adicional, visite: www.se.com/us/en
Pour une assistance supplémentaire, rendez-vous sur : www.se.com/ca/fr

JPW035037 07/2026 for / para / pour SAH221101 / SAH221201

Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. / Schneider Electric este una marca comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. / Schneider Electric est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
www.se.com/us/en

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
www.se.com/ca/fr

© 2026 Schneider Electric - All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés

