Hello

B06 Pro
User Guide

Model: 80301

B06 Pro

www.1Mii.com

Global customer services:
North America:
E-mail: Support@1mii.com (US)
Support-ca@1mii.com (CA)
Europe:
E-mail: Support-uk@1mii.com (UK)
Support-de@1mii.com (DE)
Support-fr@1mii.com (FR)
Support-es@1mii.com (ES)
Support-it@1mii.com (IT)
Asia:
E-mail: Support-jp@1mii.com (JP)

MANUFACTURER
Shenzhen Rifeng Technology Co., Ltd
Address: 4F, NO.1 Building, Zhongjianyuo Industrial Park, Heshou, Baoan, Shenzhen, China.

FCC ID: 2AJJ3RITB07

MADE IN CHINA

English

English - - - - - - - - - - - 1-9
Deutsch - - - - - - - - - - - 10-17
Français - - - - - - - - - - - 18-25
Español - - - - - - - - - - - 26-33
Japanese - - - - - - - - - - - 34-41

1. Product Specifications

B06 Pro is a wireless long range audio receiver incorporating the latest "aptX low-latency" technology for CD-like quality sound with virtually no delay. Multifunctional, supporting optical. Providing the best solution to enable Turn a pair of normal speakers into wireless speakers and stream your favorite music to your favorite speakers.

- Supports profiles: A2DP, AVRCP
- Audio codec: aptX, aptX-LL, SBC
- Operational range: indoors: up to 50-70ft (without obstacles)
  outdoors: up to 197ft (without obstacles)
- Input voltage/ current: Micro USB DC5V ⎓500mA
- Operating temperature: -10°C ~ 45°C
- Storage temperature: -20°C ~ 60°C
- Support sampling rate in optical mode: ≤48KHz
- Product size: 111×100×32mm
- Product weight: 126g

aptX® Low Latency

To take full advantage of the aptX Low Latency codec, your cellphone or other Bluetooth-enabled device should support the codec as well. Otherwise, it will only support the common aptX or SBC codec instead.

Audio delay when paired with different headphones/receiver-

Headphones/receiver support -	The audio delay will be
aptX Low Latency codec	~ 40ms
aptX codec	~ 70ms
SBC codec (most standard Bluetooth audio)	~ 220ms

2. Package Contents

A. B06 Pro
B. Power adapter(Optional)
C. 5V Power cable
D. Optical cable
E. 3.5mm audio cable
F. 3.5mm female to RCA male cable
G. User manual



3. Product Overview & Control Functions

Button	Function	Operation
⏻	Power on	Short press to power on.
	Power off	Short press to power off.
▶II / 0	Play/Pause	Short press this button once to play/pause music.
	Pairing	Long press this button into the pairing mode. The LED flashes Blue / Red alternately fast.
3D	3D sound effect	Press the 3D button to switch to 3D sound effect and the LED will turn green.
+	Volume up	Short press: Volume up Long press: Next track
−	Volume down	Short press: Volume down Long press: Previous track

4. Installation diagram



Noted: For Audio amplifier application: Plug the RCA cable into the amplifier audio input port , such as CD,DVD input port, the audio amplifier function must be selected accordingly.

1) Connect your speaker to B06 Pro "AUX/Optical" port with the audio cable provided (optical or AUX/RCA).
2) Connect B06 Pro to a power source with USB cable and adapter.
3) Short press ⏻ button to Power on.
4) Pairing - Pair B06 Pro with your Bluetooth-enabled phone/PC/ tablet.
   - Set B06 Pro into the pairing mode, the LED flashes Blue / Red alternately fast.
     – First-time use: B06 Pro will auto enter the pairing mode (with clear memory).
     – Afterward: Long press ▶II / 0 button to enter the pairing mode. (The LED flashes Blue / Red alternately fast)
   - Activate Bluetooth on your phone or another device and click "B06 Pro" to connect.
   - Wait and connected (For quick pairing, better keep them within 1 meter when pairing).
5) Enjoy your music.

Press the ▶II / 0 button to enter the pairing mode. The blue and red LED will flash. Activate Bluetooth on your phone and click "B06 Pro" to pair.

5. Pair and Connect two Devices Simultaneously

1) Pair with the first device by following the previous instructions in the "Installation diagram" section.
2) Pair with the second device.
   - Long press ▶II / 0 button to enter the pairing mode again. the LED will flash Blue and Red.
   - Activate Bluetooth on the second device and click "B06 Pro" to pair.



Press the ▶II / 0 button to enter the pairing mode again, the blue and red LED will flash. Activate Bluetooth on your phone and click "B06 Pro" to pair.

Note: You can only play music on one device at a time. You need to pause the music on your device first to play music on the other one.

6. Restore Factory Default Settings

You may need to reset B06 Pro if it is not working as expected. When B06 Pro is reset to factory default settings, all the paired device information will be cleared.

- Hold the + and − button together 5s until the LED flashes Blue and Red.

7. Troubleshooting

I am having trouble pairing and connecting to my Bluetooth device. Please check the following:

1. Your wireless device supports the wireless profiles listed in the specifications.
2. B06 Pro and your device are next to each other or within 3 feet (1 meter.
3. Make sure both B06 Pro and the wireless device are in pairing mode.

Deutsch

1. Produktspezifikationen

B06 Pro ist ein kabelloser Breitband-Audio-Empfänger mit der neuesten "aptX low-latency" -Technologie für CD-ähnliche Klangqualität ohne Verzögerung. ultrafunktional, unterstützend optisch, Bereitstellung der besten Lösung für die Aktivierung Verwandeln Sie ein Paar normaler Lautsprecher in kabellose Lautsprecher und streamen Sie Ihre Lieblingsmusik auf Ihre Vorliebe Lautsprecher.

- Unterstützt Profile: A2DP, AVRCP
- Audio-Codec: aptX, aptX-LL, SBC
- Betriebsbereich: Innenbereich: bis zu 50 bis 70 Fuß (ohne Hindernisse)
  im Freien: bis zu 200 m (ohne Hindernisse)
- Eingangsspannung / Strom: Micro USB DC5V ⎓ 500mA
- Betriebstemperatur: -10 ° C ~ 45 ° C
- Lagertemperatur: -20 ° C ~ 60 ° C
- Support Abtastrate im optischen Modus: ≤48KHz
- Produktgröße: 111 × 100 × 32 mm
- Produktgewicht: 126g

2. Packungsinhalt

A. B06 Pro
B. Netzteil (optional)
C. 5V Stromkabel
D. Optisches kabel
E. 3,5-mm-Audiokabel
F. 3,5-mm-Buchse an RCA-kabel
G. Benutzerhandbuch



3. Produktübersicht und Steuerungsfunktionen

Taste	Funktion	Operation
⏻	Ein	Kurz drücken, um einzuschalten.
	Ausschalten	Zum Ausschalten kurz drücken.
▶II / 0	Spielen/Pause	Drücken Sie kurz diese Taste, um Musik abzuspielen / anzuhalten.
	Paarung	Drücken Sie diese Taste lange in den Pairing-Modus. Die LED blinkt abwechselnd blau / rot.
3D	3D Soundeffekt	Drücken Sie die 3D-Taste, um auf 3D-Soundeffekt umzuschalten. Die LED leuchtet grün.
+	Lautstärke erhöhen	Kurz drücken: Lautstärke erhöhen Lang drücken: Nächster Titel
−	Lautstärke runter	Kurz drücken: Leiser Langer Tastendruck: Vorheriger Titel

4. Installationsdiagramm



Hinweis: Für Audio-Verstärker-Anwendung: Stecken Sie das RCA-Kabel in den Audio-Eingang des Verstärkers, wie CD, DVD-Eingang, die Audio-Verstärker-Funktion muss entsprechend gewählt werden.

1) Schließen Sie Ihren Lautsprecher mit dem mitgelieferten Audiokabel (optisch oder AUX / RCA) an den "AUX / Optical" - Anschluss des B06 Pro an.
2) Schließen Sie B06 Pro über ein USB-Kabel und einen Adapter an eine Stromquelle an.
3) Drücken Sie kurz die Taste ⏻ um das Gerät einzuschalten.
4) Pairing - Koppeln Sie B06 Pro mit Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon / PC / Tablet.
   - Stellen Sie B06 Pro in den Pairing-Modus. Die LED blinkt abwechselnd blau / rot.
     - Erstmalige Verwendung: B06 Pro wechselt automatisch in den Pairing-Modus (mit Speicher löschen).
     - Danach: Taste ▶II / 0 lang drücken, um den Pairing-Modus aufzurufen.
       (Die LED blinkt abwechselnd blau / rot)
   - Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät und klicken Sie auf "B06 Pro", um eine Verbindung herzustellen.
   - Warten und verbinden (Für ein schnelles Pairing sollten diese beim Pairing möglichst innerhalb von 1 Meter bleiben).
5) Genießen Sie Ihre Musik.

Drücken Sie die Taste ▶II / 0 um den Pairing-Modus aufzurufen. Die blaue und rote LED blinken. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und klicken Sie zum Koppeln auf "B06 Pro".

5. Koppeln und verbinden Sie zwei Geräte gleichzeitig

1) Koppeln Sie mit dem ersten Gerät, indem Sie die vorherigen Anweisungen im Abschnitt "Installationsdiagramm" befolgen.
2) Koppeln Sie mit dem zweiten Gerät.
   - Drücken Sie lange die Taste ▶II / 0 um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren. Die LED blinkt blau und rot.
   - Aktivieren Sie Bluetooth am zweiten Gerät und klicken Sie zum Koppeln auf "B06 Pro".

Drücken Sie die Taste ▶II / 0 um den Pairing-Modus erneut aufzurufen. Die blaue und die rote LED blinken. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und klicken Sie zum Koppeln auf "B06 Pro".

Hinweis: Sie können immer nur Musik auf einem Gerät abspielen. Sie müssen die Musik auf ihrem Gerät anhalten, um Musik auf dem anderen abzuspielen.

6. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Möglicherweise müssen Sie B06 Pro zurücksetzen, wenn es nicht wie erwartet funktioniert. Wenn B06 Pro auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, werden alle Informationen zum gekoppelten Gerät gelöscht.

- Halten Sie die Tasten + und − 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau und rot blinkt.

7. Fehlerbehebung

Ich habe Probleme beim Pairen und Verbinden mit meinem Bluetooth -Gerät.
Bitte überprüfen Sie Folgendes:

1. Ihr Wireless-Gerät unterstützt die in den Spezifikationen aufgeführten Wireless-Profile.
2. B06 Pro und Ihr Gerät sind nebeneinander oder innerhalb von 1 Meter.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich sowohl B06 Pro als auch das drahtlose Gerät im Pairing-Modus befinden.

Français

1. Spécifications du produit

B06 Pro est un récepteur audio sans fil longue portée intégrant la dernière technologie «aptX low-latency» pour un son de qualité comparable à celle d'un CD, pratiquement sans délai. Multifonctionnel, support optique, offrant la meilleure solution pour permettre Transformez une paire de haut-parleurs ordinaires en haut-parleurs sans fil et diffusez votre musique préférée sur vos haut-parleurs préférés.

- Prend en charge les profils: A2DP, AVRCP
- Codec audio: aptX, aptX-LL, SBC
- Portée opérationnelle: à l'intérieur: jusqu'à 50-70 pieds (sans obstacles)
  à l'extérieur: jusqu'à 197 pieds (sans obstacles)
- Tension d'entrée / courant: Micro USB DC5V ⎓ 500mA
- Température de fonctionnement: -10 ° C ~ 45 ° C
- Température de stockage: -20 ° C ~ 60 ° C
- Taux d'échantillonnage pris en charge en mode optique: ≤48 KHz
- Taille du produit: 111 × 100 × 32mm
- Poids du produit: 126g

2. Contenu du paquet

A. B06 Pro
B. Adaptateur secteur (facultatif)
C. Câble d'alimentation 5V
D. Câble optique
E. câble audio 3,5 mm
F. Câble de 3,5 mm femelle à mâle RCA
G. Mode d'emploi



3. Vue d'ensemble du produit et fonctions de contrôle

Bouton	Fonction	Opération
⏻	Allumer	Appuyez brièvement pour allumer.
	Éteindre	Appuyez brièvement pour éteindre.
▶II / 0	Jouer/pause	Appuyez brièvement sur ce bouton une fois pour lire / mettre en pause la musique.
	Appariement	Appuyez longuement sur ce bouton en mode de couplage. La LED clignote rapidement en bleu / rouge.
3D	Effet sonore 3D	Appuyez sur le bouton 3D pour passer à l'effet sonore 3D et le voyant passe au vert.
+	Augmenter le volume	Appui court: augmenter le volume Appui long: morceau suivant
−	Baisser le volume	Appui court: volume réduit Appui long: piste précédente

4. Schéma d'installation



Remarque: pour les applications d'amplificateur audio: branchez le câble RCA au port d'entrée audio de l'amplificateur, tel qu'un port d'entrée CD ou DVD, la fonction de l'amplificateur audio doit être sélectionnée en conséquence.

1) Connectez votre enceinte au port "AUX / Optical" d'B06 Pro à l'aide du câble audio fourni (optique ou AUX / RCA).
2) Connectez l'B06 Pro à une source d'alimentation avec un câble USB et un adaptateur.
3) Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour mettre sous tension.
4) Appariement - Associez B06 Pro à votre téléphone / PC / tablette compatible Bluetooth.
   - Réglez B06 Pro en mode de couplage, le voyant clignote rapidement en bleu / rouge.
     - Première utilisation: B06 Pro entrera automatiquement en mode de couplage (avec mémoire vide).
     - Ensuite: appuyez longuement sur le bouton ▶II / 0 pour passer en mode de jumelage.
       (La LED clignote rapidement en bleu / rouge)
   - Activez Bluetooth sur votre téléphone ou un autre appareil et cliquez sur "B06 Pro" pour vous connecter.
   - Attendez et connectez-vous (pour un couplage rapide, conservez-les à moins de 1 mètre du couplage).
5) Profitez de votre musique.

Appuyez sur le bouton ▶II / 0 pour passer en mode de couplage. la LED bleue et rouge clignotera. Activez Bluetooth sur votre téléphone et cliquez sur "B06 Pro" pour vous associer.

5. Associer et connecter deux appareils simultanément

1) Associez-vous au premier appareil en suivant les instructions précédentes de la section «Schéma d'installation».
2) Associez-vous au deuxième appareil.
   - Appuyez longuement sur le bouton ▶II / 0 pour repasser en mode de jumelage. le voyant clignote en bleu et rouge.
   - Activez Bluetooth sur le deuxième appareil et cliquez sur "B06 Pro" pour établir une liaison.

Appuyez sur le bouton ▶II / 0 pour entrer à nouveau en mode de couplage; les voyants bleu et rouge clignotent.
Activez Bluetooth sur votre téléphone et cliquez sur "B06 Pro" pour vous associer.

Remarque: vous ne pouvez écouter de la musique que sur un seul appareil à la fois. Vous devez d'abord mettre en pause la musique sur votre appareil pour pouvoir écouter de la musique sur l'autre.

6. Réinitialiser les réglages d'usine

Vous devrez peut-être réinitialiser B06 Pro s'il ne fonctionne pas comme prévu.
Lorsque B06 Pro est réinitialisé aux paramètres d'usine, toutes les informations relatives au périphérique couplé seront effacées.

- Maintenez les boutons + et − ensemble pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et rouge.

7. Solutions des Problèmes

Je ne parviens pas à associer et à connecter mon périphérique Bluetooth.
Vérifier les points suivants, s'il vous plaît:

1. Votre appareil sans fil prend en charge les profils sans fil répertoriés dans les spécifications.
2. B06 Pro et votre appareil sont côte à côte ou à moins de 1 mètre (3 pieds).
3. Assurez-vous qu'B06 Pro et le périphérique sans fil sont en mode de couplage.

Español

1. Especificaciones del producto

B06 Pro es un receptor de audio inalámbrico de largo alcance que incorpora la última tecnología "aptX de baja latencia" para un sonido de calidad similar al de un CD sin prácticamente demora. Multifuncional, con soporte óptico, que proporciona la mejor solución para habilitar Convierta un par de altavoces normales en altavoces inalámbricos y transmita su música favorita a sus altavoces favoritos.

- Soporta perfiles: A2DP, AVRCP
- Codec de audio: aptX, aptX-LL, SBC
- Rango operativo: en interiores: hasta 50-70 pies (sin obstáculos)
  al aire libre: hasta 197 pies (sin obstáculos)
- Tensión / corriente de entrada: Micro USB DC5V ⎓ 500mA
- Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ 45 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ 60 ° C
- Soporte de frecuencia de muestreo en modo óptico: ≤48KHz
- Tamaño del producto: 111 × 100 × 32mm.
- Peso del producto: 126g

2. Contenidos del paquete

A. B06 Pro
B. Adaptador de corriente (opcional)
C. Cable de alimentación de 5V
D. Cable óptico
E. 3.5mm cable de audio
F. 3.5 mm cable hembra de a macho RCA
G. Manual del usuario

3. Descripción del producto y funciones de control

Botón	Función	Operación
⏻	Encendido	Presione brevemente para encender.
	Apagado	Presione brevemente para apagar.
▶II / 0	Reproducir/pausar	Presione brevemente este botón una vez para reproducir / pausar la música.
	Emparejamiento	Mantenga presionado ese botón en el modo de emparejamiento, el LED parpadea en azul / rojo alternativamente rápido.
3D	Efecto de sonido 3D	Presione el botón 3D para cambiar al efecto de sonido 3D y el LED se volverá verde.
+	Sube el volumen	Pulsación corta: Subir volumen Pulsación larga: Siguiente pista
−	Bajar el volumen	Pulsación corta: bajar volumen Pulsación larga: Pista anterior.

4. Diagrama de instalación



Nota: para la aplicación de amplificador de audio: conecte el cable RCA en el puerto de entrada de audio del amplificador, como un CD, puerto de entrada de DVD, la función de amplificador de audio debe seleccionarse en consecuencia.

1) Conecte su altavoz al puerto "AUX / Optical" de B06 Pro con el cable de audio suministrado (óptico o AUX / RCA).
2) Conecte B06 Pro a una fuente de alimentación con un cable USB y un adaptador.
3) Presione brevemente el botón ⏻ para encender.
4) Emparejamiento: vincule B06 Pro con su teléfono / PC / tableta con Bluetooth.
   - Configure B06 Pro en el modo de emparejamiento, el LED parpadea en azul / rojo alternativamente rápido.
     - Primer uso: B06 Pro entrará automáticamente en el modo de emparejamiento (con memoria clara).
     - Después: mantenga presionado el botón ▶II / 0 para ingresar al modo de emparejamiento.
       (El LED parpadea azul / rojo alternativamente rápido)
   - Active Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo y haga clic en "B06 Pro" para conectarse.
   - Espere y conéctese (para un emparejamiento rápido, mejor mantenerlos dentro de 1 metro cuando se empareja).
5) Disfruta de tu música.

Presione el botón ▶II / 0 para ingresar al modo de emparejamiento el LED azul y rojo parpadeará. Active Bluetooth en su teléfono y haga clic en "B06 Pro" para emparejar.

5. Empareja y conecta dos dispositivos simultáneamente

1) Empareje con el primer dispositivo siguiendo las instrucciones anteriores en la sección "Diagrama de instalación".
2) Empareje con el segundo dispositivo.
   - Mantenga presionado el botón ▶II / 0 para ingresar nuevamente al modo de emparejamiento. el LED parpadea en azul y rojo.
   - Active Bluetooth en el segundo dispositivo y haga clic en "B06 Pro" para emparejar.



Presione el botón ▶II / 0 para volver a entrar en el modo de emparejamiento, el LED azul y rojo parpadeará.
Active Bluetooth en su teléfono y haga clic en "B06 Pro" para emparejar.

Nota: Solo puede reproducir música en un dispositivo a la vez. Primero debe pausar la música en su dispositivo para reproducir música en el otro.

6. Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Es posible que deba reiniciar B06 Pro si no funciona como se esperaba.
Cuando B06 Pro se restablece a la configuración predeterminada de fábrica, se borrará toda la información del dispositivo emparejado.

- Mantenga presionados los botones + y − 5s hasta que el LED parpadee Azul y rojo.

7. Solución de problemas

Tengo problemas para sincronizar y conectar mi dispositivo Bluetooth.
Por favor revisa lo siguiente:

1. Su dispositivo inalámbrico es compatible con los perfiles inalámbricos que figuran en las especificaciones.
2. B06 Pro y su dispositivo están uno al lado del otro o dentro de 3 pies / 1 metro.
3. Asegúrese de que tanto B06 Pro como el dispositivo inalámbrico estén en modo de emparejamiento.

Japanese

1. 製品仕様

B06 Proは、事実上遅れなくCDライクな音質を実現する最新の「aptX低レイテンシー」テクノロジーを搭載したワイヤレス長距離オーディオレシーバです。多機能、光学式のサポート、最適なソリューションを提供する通常のスピーカーをワイヤレススピーカーに変え、好きな音楽をお気に入りのスピーカーにストリーミングします。

- プロファイルをサポート：A2DP、AVRCP
- オーディオコーデック：aptX、aptX-LL、SBC
- 操作可能範囲：屋内：最大50～70フィート（障害物なし）
  屋外：最大197フィート（障害物なし）
- 入力電圧/電流：マイクロUSB DC5V ⎓ 500mA
- 動作温度：-10℃～45℃
- 保管温度：-20℃～60℃
- 光学モードでのサンプリングレートのサポート：≤48KHz
- 製品サイズ：111×100×32mm
- 製品重量：126g

2. パッケージ内容

A. B06 Pro
B. 電源アダプタ（オプション）
C. 5V電源ケーブル
D. 光ケーブル
E. 3.5mmオーディオケーブル
F. 3.5mmメス－RCAオスケーブル
G. ユーザーマニュアル



3. 製品の概要と制御機能

ボタン	機能	操作
⏻	パワーオン	短く押すと電源が入ります。
	電源オフ	短く押すと電源がOFFします。
▶II / 0	再生/一時停止	このボタンを短く1回押して、音楽を再生/一時停止します。
	ペアリング	このボタンを長押しするとペアリングモードになります。 青色/赤色LEDが交互に速く点滅します。
3D	3Dサウンドエフェクト	3Dボタンを押すと3Dサウンド効果に切り替わり、LEDが緑色に変わります。
+	ボリュームアップ	ショートプレス：ボリュームアップ 長押し：次のトラック
−	ボリュームダウン	ショートプレス：ボリュームダウン 長押し：前のトラック

4. インストールダイアグラム



注意：オーディオアンプの場合：RCAケーブルをCD、DVDスカポートなどのアンプのオーディオスカポートに差し込むと、オーディオアンプの機能を適切に選択する必要があります。

1）付属のオーディオケーブル（オプティカルまたはAUX / RCA）を使用して、スピーカーをB06 Pro の"AUX / Opticalポートに接続します。
2）B06 ProをUSBケーブルとアダプタで電源に接続します。
3）⏻ ボタンを短く押して電源を入れます。
4）ペアリング - B06 Proとブルートゥース対応携帯電話/PC /タブレットをペアにします。
   - B06 Proをペアリングモードに設定すると、LEDが青/赤を交互に速く点滅させます。
     - 初回使用：B06 Proは自動的にペアリングモードに入ります（クリアメモリ付き）。
     - その後：▶II / 0 ボタンを長く押すと、ペアリングモードに入ります。
       （LEDが青/赤を交互に速く点滅させます）
   - お使いの携帯電話またはほかデバイスでブルートゥースを有効にし、"B06 Pro"をクリックして接続します。
   - 特殊して接続します（クイックペアリングの場合は、ペアリングする際に1m以内に保管してください）。
5）あなたの音楽をお楽しみください。

▶II / 0 ボタンを押すとペアリングモードになります。 青と赤のLEDが点滅します。
お使いの携帯電話でブルートゥースを有効にし、"B06 Pro"をクリックしてペアリングします。

5. ペアにして2台のデバイスを同時に接続する

1）"インストール図"セクションの前の手順に従って、最初のデバイスとペアを作成します。
2）第2の装置と対になる。
   - もう一度 ▶II / 0 ボタンを押すとペアリングモードに戻ります。LEDが青と赤で点滅します。
   - 2台目のデバイスでブルートゥースを有効にし、"B06 Pro"をクリックしてペアリングします。



▶II / 0 ボタンを押すとペアリングモードに戻り、青色と赤色のLEDが点滅します。
お使いの携帯電話でブルートゥースを有効にし、"B06 Pro"をクリックしてペアリングします。

注：一度に1つのデバイスでのみ音楽を再生できます。 最初に音楽を一時停止して、もう一方の音楽を再生する必要があります。

6. 出荷時のデフォル設定に戻す

B06 Proが期待通りに動作しない場合は、B06 Proをリセットする必要があります。 B06 Proを出荷時のデフォルト設定にリセットすると、ペアになっているすべてのデバイス情報がクリアされます。

- LEDが青色と赤色に点滅するまで、+ と − ボタンを5秒間押し続けます。

7. トラブルシューティング

ペアリングやブルートゥースデバイスへの接続に問題があります。
以下を確認してください：

1. ワイヤレスデバイスは、仕様に記載されているワイヤレスプロファイルをサポートしています。
2. B06 Proとお使いのデバイスは、お互いに隣接しているか、3フィート/ 1メートル以内にあります。
3. B06 Proとワイヤレスデバイスの両方がペアリングモードになっていることを確認します。

Warnings

Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal

Always dispose of the used appliance at a recycling centre. Do not dispose the used appliance together with household waste.

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

说明书黑白装订 105g铜板纸
说明书装订后成品尺寸： 98X110mm

项目名称	RT807	备注	
物料名称	RT807 说明书	版本	VER:2.1
物料编号	06807207101	制作	Ben
物料尺寸	98*110mm	日期	2018/11/29