Hello

USB Bluetooth Adapter
User Guide

Model: B0310

B10

1Mii
www.1mii.com

Global customer services:
North America:
E-mail: Support@1mii.com (US)
Support-cal@1mii.com (CA)
Europe:
E-mail: Support-uk@1mii.com (UK)
Support-de@1mii.com (DE)
Support-fr@1mii.com (FR)
Support-es@1mii.com (ES)
Support-it@1mii.com (IT)
Asia:
E-mail: Support-jp@1mii.com (JP)

MANUFACTURER
ShenZhen 1Mii Technologies Limited
Address: 4th Fl, Bldg B, Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd., Gushu Community, Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China.

FC CE RoHS MADE IN CHINA

English ---------- 1-5
简体中文 ---------- 6-10
Deutsch ---------- 11-15
Español ---------- 16-20
Français ---------- 21-25
日本語 ---------- 26-30

Specification

English


- BT version:5.0
- BT portfile:A2DP, HFP, HSP, AVRCP
- Audio codec:aptX-HD, aptX-LL,aptX, SBC, Fast Stream
- Operating range: Up to 20 meters in open area without any obstacle
- Product weight:approx. 4g
- Product size:31×17×7.3 mm

*** Important Note:**


1. Product cannot be use with a TV,Car.
2. To get better operational range, please don't plug B10 in the back of the computer. We suggest using 1Mii headphones to get the best Bluetooth stability and range.
3. An unclean USB port can result in a crackly/static-like sound. Either select another USB port or carefully clean the existing port using a nylon anti-static ESD brush.

In The Box

1 X USB Bluetooth Adapter
1 X User Manual




Control Functions



Function	Operation
Enter pairing mode	Press and hold button for1s until LED flashes blue and red alternately
LL/HD mode switching	Short Press button .
Clear pairing history	Press and hold button for 7s until LED flashes blue and red together 2 seconds

Status	LED Indicator
Pairing mode	LED flashes blue and red alternately
Connected with aptX-HD codec	Green LED stays green
Connected with aptX-LL codec	LED stays white (red+green+blue)
Connected with aptX codec	LED stays cyan (green+blue)
Connected with fast stream codec	LED stays yellow (red+green)
Connected with SBC codec	LED stays blue
Disconnected	LED flashes blue once every 3 seconds
Connected 2 devices	LED stays purple(blue+red) 2s then off
Restored factory default settings	LED flashes blue and red together 2 seconds

Conn ect to bluetooth headphone/speaker



•Step 1: The first time you plug B10 into Windows/Mac USB port, it will install compatible drivers automatically.

•Step 2: Set B10 to PAIRING MODE- the first time you use it ,it should automatically enter pairing mode-the led will flash blue and red alternately. If it doesn't, please press and hold MFB for 2 seconds.

•Step 3: Enter your headphone/speaker into PAIRING MODE. Keep the devices in close proximity to each other and wait until pairing has completed-the LEDs will stop flashes.

Use with windows PC for music and call

1.Ensure your wireless headphones/speaker are connected with B10
2.Set B10 as the default playback device.

•Step1. Right-click the speaker icon on right-corner of screen. And select "playback devices".



•Setp 2. Set "B10" as "default device".



Now you can stream music or watch a movie.

规格

简体中文


- BT版本：5.0
- BT格式：A2DP，HFP，HSP，AVRCP
- 音频编解码器：aptX-HD，aptX-LL，aptX，SBC，Fast Stream
- 工作范围：空旷区域长达20米（无任何障碍物）
- 产品重量：约 4克
- 产品尺寸：31×17×7.3 mm

*** 重要提示：**


1. 产品不能与电视，汽车一起使用。
2.为了获得更好的工作范围，请不要将**B10**插入计算机背面。我们建议使用**1Mii**耳机以获得最佳的蓝牙稳定性和范围。
3.不干净的**USB**端口可能会导致破裂或类似静电的声音。选择另一个**USB**端口，或者使用尼龙防静电**ESD**刷仔细清洁现有的端口。

包装内容

1 X USB 蓝牙适配器
1 X 说明书



控制功能



功能	操作方式
进入配对模式	按下功能按键1秒钟，直到LED蓝色和红色交替闪烁
LL / HD模式切换	短按按键，LL模式蓝色灯亮，HD模式绿色灯亮
清除配对记录	按住功能按键7秒，直到LED同时闪烁蓝色和红色2秒钟

状态	LED指示灯
配对模式	LED交替闪烁蓝色和红色
与aptX-HD编解码器连接	绿色LED保持绿色
与aptX-LL编解码器连接	LED保持白色（红色+绿色+蓝色）
与aptX编解码器连接	LED保持青色（绿色+蓝色）
与快速流编解码器连接	LED保持黄色（红色+绿色）
与SBC编解码器连接	LED保持蓝色
断开连接	LED每3秒闪烁一次蓝色
连接2台设备	LED保持紫色（蓝色+红色）2秒，然后熄灭
恢复出厂默认设置	LED一起闪烁蓝色和红色2秒

连接蓝牙耳机/扬声器



•步骤1：第一次将B10插入Windows / Mac USB端口时，它将自动安装兼容的驱动程序。


•步骤2：将B10设置为配对模式-首次使用时，它将自动进入配对模式-LED将交替闪烁蓝色和红色。如果不是，请按住多功能按键2秒钟。

•步骤3：将耳机/扬声器切换到配对模式。将设备保持彼此靠近并等待配对完成-LED将停止闪烁。

与电脑一起使用以进行音乐和通话

1，确保您的无线耳机/扬声器与B10连接。
2，将B10设置为默认播放设备。

•步骤 1．右键单击屏幕右上角的扬声器图标。 然后选择“播放设备”。



•步骤 2．将 “ B10 ” 设置为“默认设备”。



现在，您可以播放音乐或观看电影。

Spezifikation

Deutsch


- BT-Version: 5.0
- BT-Datei: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
- Audiocodec: aptX-HD, aptX-LL, aptX, SBC und Fast Stream
- Reichweite: Bis zu 20 Meter im Freien ohne Hindernisse
- Produktgewicht: ca 4g
- Produktgröße: 31 × 17 × 7,3 mm

*** Wichtige Notiz:**


1. Das Produkt kann nicht mit einem Fernseher oder einem Auto verwendet werden.
2. Um eine bessere Reichweite zu erzielen, schließen Sie B10 nicht an der Rückseite des Computers an. Wir empfehlen die Verwendung von 1Mii-Kopfhörern, um die bestmögliche Stabilität und Reichweite von Bluetooth zu erzielen.
3. Ein unsauberer USB-Anschluss kann zu einem ruckeligen / statischen Klang führen. Wählen Sie entweder einen anderen USB-Anschluss oder reinigen Sie den vorhandenen Anschluss vorsichtig mit einer antistatischen Nylon-ESD-Bürste.

In der Box

1 x USB Bluetooth Adapter
1 x Handbuch



Steuerfunktionen



Funktion	Operation
Aktivieren Sie den Pairing-Modus	Drücken Sie eine Haltertaste 1s, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt
LL / HD-Modusumschaltung	Taste kurz drücken. LL-Modus blaue LED an HD-Modus grüne LED an
Kopplungsverlauf löschen	Halten Sie die Taste 7s gedrückt, bis die LED 2 Sekunden lang blau und rot blinkt

Status	LED-Anzeige
Verbindungsmodus	LED blinkt abwechselnd blau und rot
Verbunden mit aptX-HD codec	Grüne LED bleibt grün
Verbunden mit aptX-LL Codec	LED bleibt weiß (rot + grün + blau)
Verbunden mit aptX Codec	LED bleibt cyan (grün + blau)
Verbunden mit Fast Stream Codec	LED bleibt gelb (rot + grün)
Verbunden mit SBC-Codec	LED bleibt blau
Getrennt	LED blinkt alle 3 Sekunden blau
Verbundene 2 Geräte	LED bleibt lila (blau + rot) 2s dann aus
Wiederhergestellte Werkseinstellungen	LED blinkt 2 Sekunden lang blau und rot

Produktübersicht & Steuerungsfunktionen



•Schritt 1: Wenn Sie B10 zum ersten Mal an einen Windows / Mac-USB-Anschluss anschließen, werden automatisch kompatible Treiber installiert.

•Schritt 2: Stellen Sie B10 auf PAIRING MODE (Pairing-Modus) ein. Bei der ersten Verwendung sollte der Pairing-Modus automatisch aktiviert werden. Die LED blinkt abwechselnd blau und rot. Wenn dies nicht der Fall ist, halten Sie MFB 2 Sekunden lang gedrückt.

•Schritt 3: Bringen Sie Ihren Kopfhörer / Lautsprecher in den PAIRING-MODUS. Halten Sie die Geräte nahe beieinander und warten Sie, bis das Pairing abgeschlossen ist. Die LEDs hören auf zu blinken.

Verwendung mit Windows-PC für Musik und VoIP-Anrufe

1. Stellen sie sicher, dass Ihre drahtlosen Kopfhörer / Lautsprecher mit B10 verbunden sind.
2. Stellen Sie B10 als Standardwiedergabegerät ein.

•Schritt 1, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der rechten Ecke des Bildschirms. Und wählen Sie 'Wiedergabegeräte'.



• Setp 2 . Setze 'B10' als 'Standardgerät'.



Jetzt können Sie Musik streamen oder einen Film ansehen.

Especificación

Español


- Versión BT: 5,0
- BT portfile: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
- Códec de audio: aptX-HD, aptX-LL, aptX, SBC, Fast Stream
- Rango de operación: hasta 20 metros en área abierta sin obstrucciones
- Peso del producto: aprox 4g
- Tamaño del producto: 31 × 17 × 7,3 mm

*** Nota IMPORTANTE:**


1. El producto no se puede usar con un televisor, automóvil.
2. Para obtener un mejor rango operativo, no conecte B10 en la parte posterior de la computadora. Sugerimos usar auriculares 1Mii para obtener la mejor estabilidad y alcance de Bluetooth.
3. un puerto USB no limpio puede producir un sonido agrietado / estático. Seleccione otro puerto USB o limpie cuidadosamente el puerto existente con un cepillo ESD antiestático de nylon.

En el cuadro

1 x Adaptrador Bluetooth USB
1 x Manual



Funciones de control



Función	Operación
Ingrese al modo de emparejamiento	Presione un botón de soporte 1s hasta que el LED parpadee en azul y rojo alternativamente
Cambio de modo LL / HD	Presione brevemente el botón. Modo LL LED azul encendido Modo HD LED verde encendido
Borrar historial de emparejamiento	Presione y sostenga el botón 7s hasta que el LED parpadee en azul y rojo juntos 2 segundos

Estado	Indicador LED
Modo de emparejamiento	El LED parpadea en azul y rojo alternativamente
Conectado con el códec aptX-HD	El LED verde permanece verde
Conectado con el códec aptX-LL	El LED permanece blanco (rojo + verde + azul)
Conectado con el códec aptX	El LED permanece cian (verde + azul)
Conectado con codec de flujo rápido	El LED permanece amarillo (rojo + verde)
Conectado con códec SBC	LED permanece azul
Desconectado	El LED parpadea en azul una vez cada 3 segundos
2 dispositivos conectados	El LED permanece morado (azul + rojo) 2 segundos y luego apagado
Configuración predeterminada de fábrica restaurada	El LED parpadea en azul y rojo juntos 2 segundos

Descripción del producto y funciones de control



• Paso 1: La primera vez que conecte B10 al puerto USB de Windows / Mac, instalará los controladores compatibles automáticamente.
• Paso 2: Configure B10 en MODO DE EMPAREJAMIENTO: la primera vez que lo use, debe ingresar automáticamente al modo de emparejamiento; el LED parpadeará en azul y rojo alternativamente. Si no es así, mantenga presionado MFB durante 2 segundos.
• Paso 3: Ingrese sus auriculares / altavoces en el MODO DE EMPAREJAMIENTO. Mantenga los dispositivos cerca uno del otro y espere hasta que se complete el emparejamiento; los LED dejarán de parpadear.

Usar con Windows PC para música y llamadas

1. asegúrese de que sus auriculares / altavoces inalámbricos estén conectados con B10.
2. establezca B10 como el dispositivo de reproducción predeterminado.

•Paso 1. Haga clic derecho en el icono del altavoz en la esquina derecha de la pantalla. Y seleccione 'dispositivos de reproducción'.



• Setp 2. Establezca 'B10' como 'dispositivo predeterminado'.



Ahora puedes transmitir música o ver una película.

Spéci fication

Français


- Version BT: 5,0
- Portefeuille BT: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
- Codec audio: aptX-HD, aptX-LL, aptX, SBC, Fast Stream
- Plage de fonctionnement: jusqu'à 20 mètres dans une zone dégagée sans aucune obstruction
- Poids du produit: env 4g
- Taille du produit: 31 × 17 × 7,3 mm

*** Note importante:**


1. Le produit ne peut pas être utilisé avec un téléviseur, une voiture.
2. Pour obtenir une meilleure plage de fonctionnement, ne branchez pas B10 à l'arrière de l'ordinateur. Nous vous suggérons d'utiliser un casque 1Mii pour obtenir la meilleure stabilité et la meilleure portée Bluetooth.
3. un port USB sale peut entraîner un son craquant / statique. Sélectionnez un autre port USB ou nettoyez soigneusement le port existant à l'aide d'une brosse antistatique en nylon.
3. un port USB sale peut entraîner un son craquant / statique. Sélectionnez un autre port USB ou nettoyez soigneusement le port existant à l'aide d'une brosse antistatique en nylon.

Dans la boite

1 x Adaptateur Bluetooth USB
1 x Manuel



Fonctions de contrôle



Une fonction	Opération
Entrer en mode de couplage	Appuyez sur un bouton du support 1s jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en bleu et rouge
Changement de mode LL / HD	Appuyez brièvement sur le bouton. LED bleue en mode LL sur LED verte en mode HD
Effacer l'historique de couplage	Appuyez sur le bouton du support 7s jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et en rouge en même temps, 2 secondes

Statut	Indicateur LED
Mode d'appariement	La LED clignote alternativement en bleu et rouge
Connecté avec le codec aptX-HD	La LED verte reste verte
Connecté avec le codec aptX-LL	La LED reste blanche (rouge + verte + bleue)
Connecté avec le codec aptX	La LED reste cyan (vert + bleu)
Connecté avec le codec rapide de flux	LED reste jaune (rouge + vert)
Connecté avec le codec SBC	La LED reste bleue
Débranché	La LED clignote en bleu toutes les 3 secondes
Connecté 2 appareils	LED reste violet (bleu + rouge) 2s puis éteint
Paramètres d'usine restaurés	La LED clignote en bleu et en rouge pendant 2 secondes

Présentation du produit et fonctions de contrôle



• Étape 1: lors de la première connexion de B10 au port USB Windows / Mac, des pilotes compatibles seront automatiquement installés.
• Étape 2: Réglez B10 sur PAIRING MODE (Mode de couplage): lors de la première utilisation, le mode de couplage doit automatiquement passer en mode de couplage. Le voyant clignote alternativement en bleu et en rouge. Si ce n'est pas le cas, maintenez la touche MFB enfoncée pendant 2 secondes.
• Étape 3: Entrez votre casque / haut-parleur en mode PAIRING. Maintenez les appareils proches les uns des autres et attendez la fin du couplage; les voyants cesseront de clignoter.

Utiliser avec Windows PC pour la musique et les appels

1, Assurez-vous que vos écouteurs / haut-parleurs sans fil sont connectés avec B10.
2, définissez B10 comme périphérique de lecture par défaut.

•Étape 1, Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du haut-parleur dans le coin droit de l'écran. Et sélectionnez "appareils de lecture".



• Setp2. Définir "B10" comme "périphérique par défaut".



Maintenant, vous pouvez diffuser de la musique ou regarder un film.

仕様

日本語

- BTバージョン：5.0
- BT porfile：A2DP、HFP、HSP、AVRCP
- オーディオコーデック：aptX-HD、aptX-LL、aptX、SBC、Fast Stream
- 動作範囲：障害物のないオープンエリアで最大20メートル
- 製品の重量：約 4g
- 製品サイズ：31×17×7.3 mm

*** 重要な注意点：**


1.製品をテレビ、車で使用することはできません。
2.操作範囲を広げるために、コンピューターの背面にB10を接続しないでください。 最高のBluetooth安定性と範囲を得るには、1Miiヘッドフォンの使用をお勧めします。
3、USBポートが汚れていると、ひび割れ/静電気のような音がすることがあります。 別のUSBポートを選択するか、ナイロン帯電防止ESDブラシを使用して既存のポートを慎重にクリーニングします。

パッケージ内容

1 x USB Bluetoothアダプター
1 x マニュアル




制御機能



機能	動作モード
ペアリングモードに入る	LEDの青と赤が交互に点滅するまで、機能ボタンを1秒間押します
LL / HDモード切り替え	ボタンを短く押すと、LLモードの青色のライトが点灯し、HDモードの緑色のライトが点灯します
清除配对记录	按住功能按键7秒，直到LED同时闪烁蓝色和红色2秒钟

ステータス	LEDインジケータ
ペアリングモード	LEDが青と赤で交互に点滅
AptX-HDコーデックに接続	緑色のLEDが緑色のまま
AptX-LLコーデックに接続しました	LEDは白のままです（赤+緑+青）
AptXコーデックに接続しました	LEDはシアンのまま（緑+青）
高速ストリームコーデックに接続する	LEDは黄色のままです（赤+緑）
SBCコーデックに接続されています	LEDが青のまま
切断する	LEDは3秒ごとに青色に点滅します
2台のデバイスを接続する	LEDが紫色（青+赤）のまま2秒
工場出荷時のデフォルトに戻す	LED一起闪烁蓝色和红色2秒

Bluetoothヘッドセット/スピーカーを接続する



•ステップ1：初めてB10をWindows / Mac USBポートに接続すると、互換性のあるドライバーが自動的にインストールされます。
•ステップ2：B10をペアリングモードに設定します-最初に使用したとき、自動的にペアリングモードに入ります-LEDは交互に青と赤で点滅します。そうでない場合は、多機能ボタンを2秒間押し続けます。
•ステップ3：ヘッドフォン/スピーカーをペアリングモードにします。デバイスを互いに近づけて、ペアリングが完了するまで待ちます-LEDの点滅が停止します。

コンピューターで音楽や通話に使用する

1.ワイヤレスヘッドセット/スピーカーがB10に接続されていることを確認します。
2. B10をデフォルトの再生デバイスとして設定します。

•ステップ 1．画面の右上隅にあるスピーカーアイコンを右クリックします。 次に、「デバイスを再生」を選択します。



•ステップ 2．「B10」を「Default Device」に設定します。



これで、音楽を再生したり、映画を視聴したりできます。

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment.