


リサイクルの取り組み

Realfitでは、弊社の責任が製品の販売にとどまらないことを理解しています。Realfitデバイスは、電子廃棄物の安全な処分の分野で機能しています。デバイス、タブレット、その他の電子製品は危険な成分でできているため。環境森林省、インド政府のガイドライン、E-waste (Management) Rule、2016およびAmendment E-waste Rule 2018に基づきます。Realfitデバイスは、環境への影響を軽減するために、お客様からの責任と協力の共有を求めます。彼らの製品の。Realfitデバイスは、電子廃棄物管理に関連するすべての適用法を遵守します。e-wasteリサイクルイニシアチブの一環として、Realfitデバイスは、3R Recyclerという名前の認定e-waste会社と提携して、インド中から集められたe-wasteの収集、解体、廃棄を行っています。3Rのビジョンは、e-wasteを廃棄物としてだけでなく、e-wasteリサイクルのための完全に自動化された施設で社会的および環境的負荷として排除するのではなく、有用な重要なリソースとして見ることです。電子廃棄物のリサイクルと電子廃棄物リサイクルパートナーとそのプロセスの詳細については、www.3rrecycler.comにログオンするか、admin@3rrecycler.comに電子メールを送信してください。お電話：フリーダイヤル No.-18001028632。



Realfit

GoPods E5

البدء


هذا الدليل يحتوي على معلومات في غاية الأهمية، برجاء قراءتها
بعناية قبل الاستخدام

محتويات العبوة


سماعات إيربود




السماعة اليميني السماعة اليسرى



الشاحن



سدادة أذن



كابل الـ USB



دليل التشغيل

مقدمة عن المنتج

1. صندوق الشحن

2. المؤشر

3. منفذ شحن Micro-USB




4. منطقة لمس ال ايربود

5. الميكروفون

6. مداخل وصلات الشحن

7. وصلات الشحن

8. فتحات ضبط مداخل الوصلات الخلفية



كيفية التشغيل

قم بإخراج ال ايربود من صندوق الشحن للتشغيل التلقائي

إيقاف التشغيل

قم بإعادة ال ايربود مرة أخرى إلى صندوق الشحن من أجل إيقاف التشغيل التلقائي

ضبط إقتران البلوتوث

عند الاستخدام الأول: قم بإخراج ال ايربود من صندوق الشحن لإجراء الإقتران التلقائي.

وضع الاقتران: قم بإخراج ال ايربود من صندوق الشحن لوضع الاقتران إذا لم يكن هناك اتصال بالجهاز في غضون 15 ثانية ؛ عندما يتم توصيل سماعات الأذن بالهاتف ، قم بفصل اتصال البلوتوث من الهاتف لوضع الاقتران ؛ عندما تكون ال ايربود في صندوق الشحن ، اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس لمدة 5 ثوانٍ للإقتران.

● **اتصال البلوتوث:** عندما تكون سماعات ال ايربود في حالة الاقتران ، افتح واجهة بحث البلوتوث وابحث عن Realfit GoPods E5 ثم انقر فوق اتصال.

إعادة الاتصال التلقائي

يتم الاتصال تلقائيًا بجهاز "مقترن" سابقًا عند "تشغيله".

عملية اللمس

عند اللمس مرتين: يقوم بتشغيل / إيقاف مؤقت للموسيقى ، الرد على الهاتف
عند اللمس ثلاث مرات: يقوم بالانتقال الى "الوسائط / الأغنية / الفيديو" التالي

الضغط باستمرار لمدة 2 ثانية: إذا كنت في مكالمة أو مكالمة واردة سيقوم برفض المكالمة / تعليق الاتصال.

الضغط باستمرار على كلا الجانبين لمدة 2 ثانية: يتم الدخول / الخروج من وضع اللعب اوة التشغيل

الشحن

شحن سماعات ال ايربود: يبدأ الشحن التلقائي لسماعات الأذن عند وضعها في صندوق الشحن

التحقق من بطارية صندوق الشحن: عند الشحن عن طريق ال USB ، يوضح المؤشر الأحمر أن الحالة قيد الشحن ، ويظهر المؤشر الأخضر عندما يكون مشحونًا بالكامل.

التحقق من بطارية سماعات ال ايربود

بعد اقتران الاتصال بهاتفك ، يمكنك التحقق من مستوى بطارية سماعة الأذن من خلال حالة البلوتوث في الهاتف المحمول.

إعادة ضبط سماعات ال ايربود

1. قم تجاهل وإلغاء الإقران بجهاز Reafit GoPods E5 وحذف سجل الاتصال في قائمة أجهزة البلوتوث المقترنة في جهازك.

2. ضع سماعات ال ايربود في صندوق الشحن ، واضغط مع الاستمرار لمدة أكثر من 5 ثوانٍ في منطقة اللمس لكلا سماعتي ال ايربود ، وستتم عملية إعادة الضبط عندما يقوم الهاتف بالبحث عن Realfit GoPods E5.

المعلومات الأساسية للمنتج

اسم المنتج	Realfit GoPods E5
الموديل	RT02
منفذ شحن صندوق	Micro-USB
عمر البطارية الواحدة	عمر البطارية الواحدة حوالي 4.5 ساعة مشغل موسيقى حوالي 3 ساعات ل المكالمة المستمرة
مع صندوق الشحن إجمالي عمر البطارية	حوالي 20 ساعة
وقت الشحن	حوالي 2 ساعة
إصدار البلوتوث	BT5.0
بروتوكولات البلوتوث	A2DP/AVRCP/HFP
كود بلوتوث	SBC/AAC
مسافة الاتصال	10 أمتار
التردد	2.4-2.4835 جيجا هرتز
الطاقة	$\leq 8\text{dBm}$, $\leq 6\text{dBm}$

* يُحسب عمر البطارية الواحدة اعتماداً على ان الساعات يتم تشغيلها بحجم صوت 50% في مشغل موسيقى ACC ، وعمر البطارية الفعلي يخضع للاستخدام الفعلي.

شكرا لك لاختيار إكسسوارات realfit. سوف نقدم ضمان شامل للخدمات وفقاً للقوانين واللوائح المحلية.

نطاق وقيود الضمان:

لمزيد من التفاصيل حول سياسة الضمان لدينا ، يرجى زيارة

<https://www.realfit.net.cn>

إذا حدث أي شيء من الحالات التالية يبطل الضمان:

1. انتهت صلاحية الضمان.
2. التفكيك أو الإصلاح أو تعديل المنتج أو الشبكة دون اتباع التعليمات.
3. الأضرار الناجمة عن قوة قاهرة او حادث (فيضانات ، زلزال ، برق ، إلخ).
4. اذا كانت لا توجد قسائم شراء صالحة (فواتير المبيعات أو الإيصالات ، إلخ).
5. الإهلاك الطبيعي.
6. قضايا الجودة النوعية للمنتج.

بطاقة الضمان

عزيزي المستخدم ، شكرا لك على استخدام هذا المنتج. لتلبية احتياجاتك بشكل أفضل ، يرجى قراءة بطاقة الضمان وملؤها.

بيانات المستخدم

الاسم: _____

رقم الهاتف: _____

العنوان: _____

البريد الإلكتروني: _____

بيانات المنتج

الموديل: _____

S/N: _____

بيانات البائع

تاريخ الشراء: _____

اسم البائع: _____

عنوان البائع: _____

ملاحظات

- تجنب التعرض لبيئة ذات نسبة رطوبة عالية وماطرة.
 - تجنب الرمي أو السحق أو الحذف لمنع حدوث اضرار.
 - تجنب ملامسة المنتج للمغناطيسات القوية لمنع إزالة المغناطيسية الخاصة بسماعات ال ايربود المغناطيسية.
 - يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - لا تحاول فك الجهاز. يرجى الاتصال بخدمة العملاء للمساعدة.
 - من أجل سلامتك ، من فضلك لا تستخدم أثناء ركوب دراجة نارية أو دراجة أو القيادة أو عبور الطريق.
 - لأسباب صحية ، تجنب الاستماع بحجم صوت كبير لفترات طويلة.
- يعني هذا الرمز أنه وفقًا للقوانين واللوائح المحلية ، يجب التخلص من منتج و / أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عندما يصل هذا المنتج إلى نهايته ، يكون لدى المستخدم الخيار لإعطاء منتجه إلى منظمة إعادة تدوير مختصة. سوف يحسن إعادة تدوير المنتج الخاص بك للحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

مبادرة إعادة التدوير

ندرك في Realfit أن مسؤوليتنا لا تنتهي عند شرائك لمنتجاتنا ، فقد عملت أجهزة Realfit في مجال التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية. نظرًا لأن الأجهزة اللوحية والشرائح والعناصر الإلكترونية الأخرى مصنوعة من مكونات خطيرة. بموجب المبادئ التوجيهية لوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ بحكومة الهند ، قانون ادارة النفايات الإلكترونية لعام 2016 وقاعدة تعديل النفايات الإلكترونية لعام 2018. ستسعى أجهزة Realfit إلى الالتزام بمسؤوليتها مشتركة والتعاون من العملاء في الحد من التأثير البيئي لمنتجاتهم او بضائعهم. ستلتزم أجهزة Realfit بجميع القوانين المعمول بها المتعلقة بإدارة النفايات الإلكترونية. كجزء من مبادرة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية ، دخلت أجهزة Realfit في شراكة مع شركة نفايات إلكترونية معتمدة تسمى R Recycler3 لجمع النفايات الإلكترونية المجمعة من جميع أنحاء الهند وتفكيكها والتخلص منها. تتمثل رؤية R3 في النظر إلى المخلفات الإلكترونية ليس كمخلفات فحسب ، بل كمورد مهم يمكن جعله مفيدًا بدلاً من تجنبه كعبء اجتماعي وبيئي مع منشآتهم الآلية بالكامل لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وشريكنا لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية وعملهم ، يمكنك تسجيل الدخول إلى www.rrecycler.com3 أو إرسال بريد إلكتروني إلى admin@3rrecycler.com. اتصل بنا على الرقم المجاني 18001028632.



REV 3.0

ZHIMEISHANGPIN(SHENZHEN)TECH CO.,LTD
ROOM 802, BUILDING G4, TCL INTERNATIONAL E-CITY, NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
WEBSITE: WWW.REALFIT.NET.CN/
MADE IN CHINA