7cm X 12cm

WIRELESS LAVALIER MICROPHONE

Quick Start Guide

For S20 Series



EN Wireless Lavalier Microphone Quick Start Guide
ES Guía de inicio rápido del micrófono de solapa inalámbrico
FR Guide de démarrage rapide du microphone Lavalier sans fil
CN 无线领夹式麦克风快速操作指南
DE Schnellstartanleitung für drahtloses Lavalier-Mikrofon
PT Guia de início rápido do microfone de lapela sem fio

Touched Screen
250M Long Distance
Active Noise Cancelling
BT Accompaniment
18H Battery Life with Case
48KHz CD-Level Audio

FC CE RoHS

Overview EN



1 Adapter (Optional) 2 Gain Button
3 Function Button 4 Power Button
5 Magnet(Optional) 6 Charging&Monitoring Port
7 3.5mm Port 8 Charging&Monitoring Port
9 Power Button 10 Output Port (connect to the phone)

How to Use on the Phone EN

1 Put Adapter to Receiver

Note: When the smartphone' s battery is low, charge the smartphone through the Receiver' s charging port.

Scan the QR code to get video and other support.

2 Connect Receiver to Phone

When connecting, please note the direction of the adapter.

3 Pair Transmitter and Receiver

Power on the transmitter and receiver and pairt them. Then wear the transmitter properly and start to record.

How to Use on the Camera EN

1 Mount the Receiver to the Camera Cold Shoe

2 Connect with the Audio Cable

Use a TRS-TRS cable to connect the receiver and camera.

3 Pair Transmitter and Receiver

Power on the transmitter and receiver and pairt them. Then wear the transmitter properly and start to record.

Instructions EN

Transmitter

Operation	Indicator	Description
Enable Bluetooth BGM Mode on receiver	Solid blue (Right)	Bluetooth BGM Mode is on
Press and hold the power button for 3s	Blinks red and green	Powered on but not paired
\	Blinks red	Low battery
Charge	Solid red	Charging
Charge	Red lights off	Fully charged
Double-click the power button	Solid red	Mute mode
Double-click the M button	Solid orange	Reverb mode
Click the M button	Solid green	Noise-canceling mode
Click the M button	Solid blue (Left)	Original mode
Turn the button clockwise	Blinks Purple	Increase gain
Turn the button counterclockwise	Blinks Purple	Decrease gain
Continuously turning the button	Solid Purple	Gain Reaches Limit

Receiver

FAQs EN

1. Why microphone can not record after connecting to smartphone?

- Check the status of transmitter and receiver.
- Charge the transmitter and receiver if they are low power.
- When connecting receiver to the phone, please note the direction of the adapter.
- Some smartphone brands such as VIVO/OPPO/Realme need to enable OTG connection in the settings, the usual path reference is as follows.

(Note: Please contact the smartphone manufacturer to get support on OTG settings.)

Step 1 Enter Settings in the phone.

Step 2 Enter Other Settings or search for OTG in the search bar.

Step 3 Enable OTG Connection.

2. Does the product support Phone Speaker?

Our product supports Phone Speaker, and it allows smartphones to play sound without unplugging the receiver.

FAQs EN

3. How to use Bluetooth BGM function?

(1) Enable Bluetooth BGM function on the receiver.
(2) Search and connect "S20 MIC" with another smartphone' s bluetooth.
(3) Transfer music from smartphone to the microphone when recording or live streaming.



4. What is in-ear monitoring? How to use it?

In-ear monitoring allows you to hear what microphone are recording by the earphones.



Others EN

Package Contents

(1) Transmitter (2) Receiver (3) Charging Case
(4) User Manual (5) 3.5mm TRS to TRS cable (6) Charging cable

*Note: The magnet and windscreen are optional, please refer to the specific model.

Warning

- Do not disassemble, crash, squeeze or expose it to fire.
- Stop using when the product is swollen.
- Do not expose the product to excessive temperature.
- Stop using when the product is submerged.
- The product contains small accessories which may cause accidental.

Certificate QC PASS

Visión general ES



1 Adaptador (opcional) 2 Botón de ganancia
3 Botón de función 4 Botón de encendido
5 Imán (opcional) 6 Puerto de carga y monitorización
7 Puerto de 3,5 mm 8 Puerto de carga y monitorización
9 Botón de encendido 10 Puerto de salida (conexión al teléfono)

Cómo usar el teléfono ES

1 Coloque el adaptador en el receptor

Nota: Cuando la batería del smartphone esté baja, cargue el smartphone a través del puerto de carga del receptor.

Escanee el código QR para obtener video y otras ayudas.

2 Conecte el receptor al teléfono

Al realizar la conexión, tenga en cuenta la dirección del adaptador.

3 Empareje el transmisor y el receptor

Encienda el transmisor y el receptor y empárejelos. A continuación, ponte bien el transmisor y empieza a grabar.

Cómo utilizarlo en la cámara ES

1 Montar el receptor en la zapata de la cámara

2 Conectar con el cable de audio

Utilice un cable TRS-TRS para conectar el receptor y la cámara.

3 Empareje el transmisor y el receptor

Encienda el transmisor y el receptor y empárejelos. A continuación, ponte bien el transmisor y empieza a grabar.

Instrucciones ES

Transmisor

Funcionamiento	Indicador	Descripción
Activar el modo Bluetooth BGM en el receptor	Azul fijo (derecha)	Modo Bluetooth BGM activado
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3s	Parpadea en rojo y verde	Encendido pero no emparejado
\	Parpadea en rojo	Batería baja
Cargar	Rojo fijo	Cargando
Cargar	Rojo apagado	Carga completa
Haz doble clic en el botón de encendido	Rojo fijo	Modo silencio
Haga doble clic en el botón M	Naranja fijo	Modo reverberación
Pulse el botón M	Verde fijo	Modo de supresión de ruido
Pulse el botón M	Azul fijo (izquierda)	Modo original
Gira el botón sentido horario	Parpadea en púrpura	Aumentar ganancia
Gire el botón hacia la izquierda	Parpadea en púrpura	Púrpura intermitente
Girar continuamente el botón	Púrpura fijo	Gana llega al límite

Receptor

FAQs ES

1. ¿Por qué el micrófono no puede grabar después de conectarlo al smartphone?

- Compruebe el estado del transmisor y del receptor.
- Cargue el transmisor y el receptor si tienen poca carga.
- Cuando conecte el receptor al teléfono, tenga en cuenta la dirección del adaptador.
- Algunas marcas de smartphones como VIVO/OPPO/Realme necesitan habilitar conexión OTG en la configuración, la referencia de ruta habitual es la siguiente.

(Nota: Ponte en contacto con el fabricante del smartphone para obtener ayuda sobre la configuración OTG).

Paso 1 Entra en Ajustes en el teléfono.

Paso 2 Entra en Otros Ajustes o busque OTG en la barra de búsqueda

Paso 3 Habilite la conexión OTG.

2. ¿El producto admite altavoz telefónico?

Nuestro producto es compatible con Phone Speaker, y permite que los teléfonos inteligentes reproducan sonido sin desenchufar el receptor.

FAQs ES

3. ¿Cómo utilizar la función Bluetooth BGM?

(1) Active la función Bluetooth BGM en el receptor.
(2) Busca y conecta «S20 MIC» con el bluetooth de otro smartphone.
(3) Transfiere la música del smartphone al micrófono cuando grabes o transmitas en directo.

4. ¿Qué es la monitorización in-ear? ¿Cómo se utiliza?

La monitorización in-ear te permite escuchar lo que el micrófono está grabando por los auriculares.

Otros ES

Contenido del paquete

(1) Transmisor (2) Receptor (3) Estuche de carga
(4) Manual del usuario (5) Cable TRS a TRS de 3,5 mm (6) Cable de carga

*Nota: El imán y el parabrisas son opcionales, consulte el modelo específico.

Advertencia

- No desmonte, golpee, apriete ni lo exponga al fuego.
- Deje de usarlo cuando el producto esté hinchado.
- No exponga el producto a temperaturas excesivas.
- Deje de utilizar el producto cuando esté sumergido.
- El producto contiene pequeños accesorios que pueden causar accidentes.

Certificado QC PASS

Vue d'ensemble FR



1 Adaptateur (en option) 2 Bouton de gain
3 Bouton de fonction 4 Bouton d'alimentation
5 Aimant (en option) 6 Port de charge et de contrôle
7 Port de 3,5 mm 8 Port de charge et de contrôle
9 Bouton d'alimentation 10 Port de sortie (connexion au téléphone)

Comment utiliser le téléphone FR

1 Placer l'adaptateur sur le récepteur

Remarque : Lorsque la batterie du du smartphone est faible, chargez le smartphone par le port de charge du par le port de charge du récepteur.

Scannez le code QR pour obtenir des vidéos et d'autres supports.

2 Connecter le récepteur au téléphone

Lors de la connexion, veuillez respecter le sens de l'adaptateur.

3 Jumeler l'émetteur et le récepteur

Mettez l'émetteur et le récepteur sous tension et appairez-les. Portez ensuite l'émetteur correctement et commencez à enregistrer.

Comment utiliser l'appareil photo FR

1 Monter le récepteur sur la griffe froide de l'appareil photo

2 Connexion à l'aide du câble audio

Utilisez un câble TRS-TRS pour connecter le récepteur et l'appareil photo.

3 Jumeler l'émetteur et le récepteur

Mettez l'émetteur et le récepteur sous tension et appairez-les. Portez ensuite l'émetteur correctement et commencez à enregistrer.

Instructions FR

Émetteur

Fonctionnement	Indicateur	La description
Activer le mode Bluetooth BGM sur le récepteur	Bleu uni (droite)	Mode BGM Bluetooth activé
Appuyez sur le bouton le bouton d'alimentation pendant 3s	Clignote en rouge et vert	Allumé mais non appairé
\	Clignote en rouge	Batterie faible
Chargement	Rouge fixe	Chargement
Chargement	Feu rouge éteint	Chargement complet
Double-cliquez sur le bouton d'alimentation	Rouge fixe	Mode silencieux
Double-cliquez sur le bouton M	Orange fixe	Mode réverbération
Cliquez sur le bouton M	Vert fixe	Mode antibruit
Cliquez sur le bouton M	Bleu uni (gauche)	Mode d'origine
Tourner le bouton vers la droite	Clignotement violet	Augmenter le gain
Tourner le bouton vers la gauche	Clignotement violet	Diminuer le gain
Tourner le bouton en continu	Violet continu	Le gain atteint la limite

Récepteur

FAQs FR

1. Le microphone ne peut pas enregistrer après la connexion ?

- Vérifier l'état de l'émetteur et du récepteur.
- Chargez l'émetteur et le récepteur si leur puissance est faible.
- Lors de la connexion du récepteur au téléphone, veuillez tenir compte de la direction de l'adaptateur.
- Certaines marques de smartphones telles que VIVO/OPPO/Realme doivent activer la connexion OTG dans les paramètres OTG, le chemin habituel est le suivant.

(Remarque : veuillez contacter le fabricant du smartphone pour obtenir de l'aide sur les paramètres OTG).

Étape 1 Entrez dans les paramètres du téléphone.

Étape 2 Entrez dans Autres paramètres ou recherchez pour OTG.

Étape 3 Activez la connexion OTG.

2. Le produit prend-il en charge le haut-parleur du téléphone ?

Notre produit prend en charge le haut-parleur de téléphone et permet aux smartphones de diffuser du son sans débrancher le récepteur.

FAQs FR

3. Comment utiliser la fonction Bluetooth BGM ?

(1) Activez la fonction Bluetooth BGM sur le récepteur.
(2) Recherchez et connectez le « S20 MIC » au Bluetooth d'un autre smartphone.
(3) Transférer la musique du smartphone vers le microphone lors de l'enregistrement ou de la diffusion en direct.

4. Qu'est-ce que le monitoring intra-auriculaire ? Comment l'utiliser ?

L'écoute intra-auriculaire vous permet d'entendre ce que le microphone enregistre par l'intermédiaire des écouteurs.



Autres FR

Contenu de l'emballage

(1) Émetteur (2) Récepteur
(3) Boîtier de chargement (4) Manuel de l'utilisateur
(5) Câble 3,5 mm TRS vers TRS (6) Câble de chargement

*Remarque : l'aimant et le pare-brise sont optionnels, veuillez vous référer au modèle spécifique.

Avertissement

- Ne pas démonter le produit, ne pas l'écraser, ne pas le presser et ne pas l'exposer au feu.
- Cessez d'utiliser le produit lorsqu'il est gonflé.
- Ne pas exposer le produit à des températures excessives.
- Cessez d'utiliser le produit lorsqu'il est immergé.
- Le produit contient de petits accessoires qui peuvent provoquer des accidents.

Certificat QC PASS

产品说明 CN



1 转接头 (选配) 2 增益按钮
3 功能按钮 4 电源按钮
5 磁铁 (选配) 6 充电&监听接口
7 3.5mm接口 8 充电&监听接口
9 电源按钮 10 输出口 (连接手机)

在手机上使用 CN

1 把转接头正确插入接收器

注：手机电量低时，可以通过接收器的充电口给手机充电。

微信扫码查看安装视频教程

2 连接手机和接收器

请注意转接头的方向



3 将发射器和接收器配对

将发射器和接收器开机并配对。
然后把发射器佩戴在领口处，即可开始录音。

在相机上使用 CN

1 将接收器安装至相机冷靴

2 使用音频线连接

用三节头音频线来连接相机和接收器。

3 将发射器和接收器配对

将发射器和接收器开机并配对。
然后把发射器佩戴在领口处，即可开始录音。

指示说明 CN

发射器

操作	指示灯状态	描述
在接收器开启蓝牙伴奏	蓝灯常亮(右侧)	蓝牙伴奏开启
长按电源按钮3秒，可启动/关闭发射器	红绿灯交替闪烁	发射器开机，但未与接收器配对
\	红灯闪烁	低电量
充电	红灯常亮	充电中
充电	红灯熄灭	已充满
双击发射器的电源按钮	红灯常亮	静音模式
双击发射器的M按钮	橙灯常亮	混响模式
单击发射器的M按钮	绿灯常亮	降噪模式
单击发射器的M按钮	蓝灯常亮(左侧)	原声模式
顺时针转动按钮	紫色闪烁	加大增益
逆时针转动按钮	紫色闪烁	减小增益
持续转动旋钮	紫色常亮	增益到达极限值

接收器

常见问题 CN

1. 为什么连接手机后无法正常录音？

- 请检查接收器和发射器的状态是否显示正常，请连手机端口来确保手机和接收器接触良好。
- 请检查发射器和接收器的电量是否充足，若低电量，请及时充电。
- 当连接手机和接收器的时候，请注意转接头的方向。
- 部分品牌手机如VIVO/OPPO/Realme需要在设置中打开OTG连接功能。

路径参考如下：

（注：下方为常规路径，请联系品牌手机厂商来获取更精确的OTG设置帮助。）

步骤 1 打开手机的设置选项。

步骤 2 进入其他设置，或在搜索栏中搜索OTG。

步骤 3 启用OTG连接。

2. 本产品支持手机外放功能吗？

我们的产品支持手机外放，该功能支持智能手机无需拔下接收器就可播放声音。

常见问题 CN

3. 如何使用蓝牙伴奏功能？

(1) 在接收器上启用蓝牙伴奏功能。
(2) 用另一台手机的蓝牙搜索"S20 MIC"并连接。
(3) 此时可以将智能手机中的音乐传输到麦克风。

4. 什么是耳内监听?如何使用？

耳内监听可以让您听到麦克风通过耳机录制的内容。

其他 CN

包装信息

（1）发射器 （2）接收器 （3）充电仓
（4）使用说明书 （5）3.5mm音频线 （6）充电线

（注：磁铁和防风帽为选配，请以具体型号为准。）

安全警告

- 禁止拆解、撞击、挤压或者投入火中。
- 若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中。
- 电池浸水后禁止使用！
- 本产品含有细小配件，请置于儿童接触不到的地方，以免误吞造成窒息危险。

合格证 QC PASS

Übersicht DE



1 Adapter (optional) 2 Gain-Taste
3 Funktionstaste 4 Power-Taste
5 Magnet (optional) 6 Anschluss zum Laden und Überwachen
7 3.5mm Anschluss 8 Anschluss zum Laden und Überwachen
9 Einschaltknopf 10 Ausgangsanschluss (Anschluss an das Telefon)

Verwendung am Telefon DE

1 Adapter am Empfänger anbringen

Hinweis: Wenn das Smartphone einen niedrigen Akkustand hat, kann es über den Ladeanschluss des Empfängers aufgeladen werden.

Scannen Sie den QR-Code, um Video und andere Unterstützung zu erhalten.

2 Empfänger an das Telefon anschließen

Achten Sie beim Anschließen auf die Richtung des Adapters.

3 Sender und Empfänger koppeln

Schalten Sie den Sender und den Empfänger ein und koppeln Sie sie. Tragen Sie dann den Sender richtig und beginnen Sie mit der Aufnahme.

Verwendung an der Kamera DE

1 Befestigen des Empfängers am kalten Schuh der Kamera

2 Verbindung mit dem Audiokabel

Verwenden Sie ein TRS-TRS-Kabel, um den Empfänger und die Kamera zu verbinden.

3 Sender und Empfänger koppeln

Schalten Sie den Sender und den Empfänger ein und koppeln Sie sie. Tragen Sie dann den Sender richtig und beginnen Sie mit der Aufnahme.

Anweisungen DE

Sender

Betrieb	Indikator	Beschreibung
Aktivieren des Bluetooth BGM-Modus am Empfänger	Dauerhaft blau (Rechts)	Bluetooth-BGM-Modus ist aktiviert
Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 3s	Blinkt rot und grün	Eingeschaltet, aber nicht gekoppelt
\	Rot blinkendes Licht	Niedriger Akkustand
Aufladen	Dauerhaft rotes Licht	Aufladen
Aufladen	Rotes Licht ausgeschaltet	Voll aufgeladen
Doppelklicken Sie auf die Senderschalter	Dauerhaft rotes Licht	Stumm-Modus
Doppelklicken Sie auf die Schalttfläche M	Dauerhaft orangefarbenes Licht	Echo-Modus
Klicken Sie auf die Schaltfläche M	Dauerhaft grünes Licht	Geräuschunterdrückungsmodus
Klicken Sie auf die Schaltfläche M	Dauerhaft blau (links)	Originalton modus
Den Knopf im Uhrzeigersinn drehen	Blinkt violett	Verstärkung erhöhen
Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen	Blinkt violett	Verstärkung verringern
Kontinuierliches Drehen des Knopfes	Dauerhaft Violett	Verstärkung erreicht Grenze

Empfänger

FAQs DE

1. Warum kann das Mikrofon nicht mit dem Smartphone aufnehmen?

- Überprüfen Sie den Status von Sender und Empfänger.
- Laden Sie den Sender und den Empfänger auf, wenn sie zu wenig Strom haben.
- Achten Sie beim Anschluss des Empfängers an das Telefon auf die Richtung des Adapters.
- Bei einigen Smartphone-Marken wie VIVO/OPPO/Realme müssen Sie die OTG-Verbindung in den Einstellungen aktivieren, der übliche Pfad ist wie folgt.

(Hinweis: Dies ist der allgemeine Pfad, für genauere Hilfe wenden Sie sich an den Hersteller der Telefonmarke.)

Schritt 1 Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Telefon.

Schritt 2 Gehen Sie zu den erweiterten Einstellungen oder suchen Sie nach OTG.

Schritt 3 Aktivieren Sie die OTG-Verbindung.

2. Unterstützt das Produkt Telefonlautsprecher?

Unser Produkt unterstützt Telefon-Lautsprecher und ermöglicht es, dass Smartphones Ton abspielen, ohne den Empfänger auszustecken.

FAQs DE

3. Wie wird die Bluetooth BGM-Funktion verwendet?

(1) Aktivieren Sie die Bluetooth BGM-Funktion am Receiver.
(2) Suchen und verbinden Sie „S20 MIC" mit dem Bluetooth eines anderen Smartphones.
(3) Übertragen Sie Musik vom Smartphone an das Mikrofon, wenn Sie aufnehmen oder live streamen.



4. Was ist In-Ear-Monitoring? Wie wird es verwendet?

Beim In-Ear-Monitoring können Sie hören, was das Mikrofon über die Ohrhörer aufnimmt.

Andere DE

Inhalt des Pakets

(1) Sender (2) mpfänger (3) Ladekoffer
(4) Benutzerhandbuch (5) 3,5mm TRS auf TRS Kabel (6) Ladekabel

*Hinweis: Der Magnet und der Windschutz sind optional, bitte beachten Sie das jeweilige Modell.

Sicherheitshinweise

- Zerlegen, schlagen, quetschen oder ins Feuer werfen ist verboten.
- Bei starken Schwellungen den Gebrauch einstellen.
- Nicht in heißer Umgebung aufbewahren.
- Nach dem Eintauchen des Akkus in Wasser nicht verwenden!
- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Zertifikat QC PASS

Visão geral PT



1 Adaptador (opcional) 2 Botão de ganho
3 Botão de função 4 Botão de alimentação
5 Imã (opcional) 6 Porta de carregamento e monitoramento
7 Porta de 3,5 mm 8 Porta de carregamento e monitoramento
9 Botão de energia 10 Porta de saída (conectada ao telefone)

Como usar no telefone PT

1 Coloque o adaptador no receptor

Observação: Quando a bateria do smartphone estiver fraca, carregue o smartphone pela porta de carregamento do receptor.

Leia o código QR para obter vídeo e outros suporte.

2 Conectar o receptor ao telefone

Ao conectar, observe a direção do adaptador.

3 Emparelhe o transmissor e o receptor

Ligue o transmissor e o receptor e emparelhe-os. Em seguida, use o transmissor adequadamente e comece a gravar.

Como usar na câmera PT

1 Monte o receptor na sapata fria da câmera

2 Conexão com o cabo de áudio

Use um cabo TRS-TRS para conectar o receptor e a câmera.

3 Emparelhe o transmissor e o receptor

Ligue o transmissor e o receptor e emparelhe-os. Em seguida, use o transmissor adequadamente e comece a gravar.



Instruções de uso PT

Transmissor

Equipamento	Indicador	Descrição
Ativar o modo BGM Bluetooth no receptor	Azul sólido (direita)	Acompanhamento Bluetooth ativado
Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 3s	Pisca em vermelho e verde	Ligado, mas não emparelhado
\	Pisca em vermelho	Bateria fraca
Carregar	Vermelho contínuo	Carregando
Carregar	Luzes vermelhas apagadas	Totalmente carregada
Clique duas vezes no botão de energia	Vermelho contínuo	Modo silencioso
Clique duas vezes no botão M	Laranja sólido	Modo de reverberação
Clique no botão M	Verde sólido	Redução de ruído
Clique no botão M	Azul sólido (esquerda)	Modo original
Gire o botão no sentido horário	Pisca em roxo	Aumentar o ganho
Gire o botão no sentido anti-horário	Pisca em roxo	Aumentar o ganho
Girar o botão continuamente	Roxo sólido	O ganho atinge o limite

Receptor

Perguntas frequentes PT

1. O microfone não consegue gravar após a conexão?

- Verifique o status do transmissor e do receptor.
- Carregue o transmissor e o receptor se eles estiverem com pouca energia.
- Ao conectar o receptor ao telefone, observe a direção do adaptador.
- Algumas marcas de smartphone, como VIVO/OPPO/Realme, precisam ativar a conexão OTG nas configurações; a referência de caminho usual é a seguinte.

(Observação: entre em contato com o fabricante do smartphone para obter suporte sobre as configurações de OTG).

Etapa 1 Entre em Configurações no telefone.

Etapa 2 Digite Other Settings ou procure por OTG na barra de pesquisa.

Etapa 3 Habilite a conexão OTG.

2. O produto é compatível com o alto-falante do telefone?

Наш продукт поддерживает функцию Phone Speaker, которая позволяет смартфонам воспроизводить звук, не отключая трубку от сети.

Perguntas frequentes PT

3. Como usar a função Bluetooth BGM?

(1) Habilite a função Bluetooth BGM no receptor.
(2) Procure e conecte o "S20 MIC" com o Bluetooth de outro smartphone.
(3) Transfira músicas do smartphone para o microfone ao gravar ou transmitir ao vivo.



4. O que é monitoramento intra-auricular? Como usá-lo?

O monitoramento intra-auricular permite que você ouça o que o microfone está gravando pelos fones de ouvido.

Outros PT

Conteúdo do pacote

(1) Transmissor (2) Receptor
(3) Estojo de carregamento (4) Manual do usuário
(5) Cabo TRS para TRS de 3,5 mm (6) Cabo de carregamento

*Observação: o imã e o para-brisa são opcionais, consulte o modelo específico.

Advertência

- Não desmonte, não bata, não aperte e não exponha o produto ao fogo.
- Interrompa o uso quando o produto estiver inchado.
- Não exponha o produto a temperaturas excessivas.
- Pare de usar o produto quando ele estiver submerso.
- O produto contém pequenos acessórios que podem causar acidentes.

Certificado QC PASS

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provi de reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluatec to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.