

正面

英语

法语

日语

Product specifications Bluetooth version: Bluetooth V5.3 Connection model: TWS Battery specification: Headset 3.7V/30mAh; Charging box 3.7V/150mAh Support mode: HFP/HSP/A2DP/AVRCP Sensitivity: 105db ± 3db S.P. Lat 1KHz Transmission distance: 10 meters(in an ideal environment without any major obstacles) Play time: About 2.5 hours Call time: About 3 hours Standby time: About 80 hours Charging time: Charge the charging compartment for about 1.5 hours, and charge the headset for about 1 hour Charging box to charge the headset: About 2.5 times Functional operation instructions 1. Boot Take the headset out of the charging compartment and automatically turn it on or press and hold the left and right headset multifunction button for 3 seconds 2. Shut down Put the headset into the charging compartment and turn it off automatically. Press and hold the left and right headset multifunction button for 5 seconds to shut down 3. Boot back: When the pairing is successful , the Bluetooth headset preferentially enters the connected state when the second time is turned on , and automatically connects back to the connected mobile phone 4. Play/Pause In the standby state , click the left and right earphone multi-function keys to	directly play music , and click the left and right earphone multi-function keys during playback to pause the playback. 5. Switch songs When playing music, three-click the left and right earphone multi-function keys to switch between up and down music. 6. Volume addition and subtraction Double-click the left and right earphone multi-function keys to increase or decrease the volume 7. Call answering When the mobile phone calls,click the left and right earphones multi-function button to answer the call 8. Call hang up When the phone is talking, click the left and right earphones multi-function button to hang up the phone 9. Call rejection When the mobile phone calls, long press the left and right headphones multi-function button for 2 seconds to reject the call 10. Start voice assistant Long press the headset multi-function button for 1.5 seconds to start Siri or Google voice assistant for voice control of mobile phone operations.	Pairing method 1. Take it out of the charging compartment or press and hold the left and right earphone multi-function buttons for 3 seconds to turn on the phone, Automatic pairing 2. Start the Bluetooth function of the mobile phone or other device , click to enter the pairing 3. The two earphones can also be paired with the mobile phone separately, and the operation method can be pressedstep 2 Operation method to operate. Charging operation 1. Plug one end of the Micro USB charging cable into the USB port of the charging box and the other end of the charger to charge the charging box. When the power of the charging box is within the indication range of the corresponding indicator light , the blue indicator light at this position will be separated by 2 seconds Flashes once, until the indicator's power range is fully charged, it will stay on. The indicator light that enters the next power range will blink, and all indicators will stay on when fully charged . 2. Charge the earphones:Put the earphones into the charging compartment to automatically charge . The earphone indicator will be red when charging, and it will go out after fully charged ; the blue indicator light in the charging compartment will be on (when the charging compartment is fully charged, 4 battery indicator lights) All lights are on , when the charge level of the charging compartment drops to the corresponding level, the corresponding	Spécifications du produit Version Bluetooth Bluetooth V5.3 Méthode de connexion: TWS Spécifications de la batterie: casque 3.7v / 30mah, boîte de charge 3.7v / 150mah Mode de soutien: P / HSP / a2dp / avrcp Sensibilité: 105db ± 3db S.P.LAT 1khz Distance de glisse: 10 mètres (dans un environnement idéal sans obstacles) Temps de jeu: environ 2,5 heures Temps de conversation: environ 3 heures Temps de veille: environ 80 heures Temps de charge: environ 1,5 heure pour charger le compartiment de charge, environ 1 heure pour charger le casque Boîte de charge pour casque: environ 2,5 fois Instructions de fonctionnement fonctionnel 1. Démarrer Retirez le casque du boîtier de charge et allumez - le automatiquement ou maintenez enfoncé le bouton multifonction gauche et droite pendant 3 secondes 2. Fermeture Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et éteignez - les automatiquement. Maintenez enfoncé le bouton multifonction gauche et droite pendant 5 secondes pour éteindre les écouteurs 3. Démarrer: Après un jumelage réussi, le casque Bluetooth passe en priorité à l'état connecté lors de la deuxième ouverture et se reconnecte automatiquement au téléphone connecté. 4. Jouer / mettre en pause l'état de veille, cliquez sur la touche multifonction gauche et droite du casque	Jouez de la musique directement, appuyez sur les touches multifonctions gauche et droite du casque pendant la lecture pour mettre en pause la lecture. 5. Changer de chanson Lorsque vous jouez de la musique, vous pouvez basculer de haut en bas de la musique en appuyant trois fois sur les touches multifonctions gauche et droite du casque. 6. Méthode d'addition et de soustraction de volume Double - cliquez sur les touches multifonctions gauche et droite pour augmenter ou diminuer le volume 7. Répondre au téléphone Lorsque le téléphone parle, appuyez sur le bouton multifonction gauche et droite du casque pour répondre à l'appel 8. Téléphone raccroché Lorsque le téléphone parle, appuyez sur le bouton multifonction gauche et droite du casque pour raccrocher le téléphone 9. Appel à révéifier Appuyez longuement sur le bouton multifonction gauche et droite du casque pendant 2 secondes pour refuser l'appel 10. Démarrer l'assistant vocal Appuyez longuement sur le bouton multifonction du casque pendant 1,5 seconde pour lancer Siri ou l'assistant vocal Google pour contrôler vocalement les opérations de votre téléphone.	Méthode d'appariement 1. Retirez - le du compartiment de charge ou maintenez enfoncé le bouton multifonction du casque gauche et droit pendant 3 secondes pour activer le jumelage automatique du téléphone 2. Démarrez la fonction Bluetooth de votre téléphone ou autre appareil. Cliquez pour entrer le jumelage 3. Les deux écouteurs peuvent également être jumelés individuellement avec le téléphone, la méthode d'opération peut être utilisée comme méthode d'opération étape 2. Opération de charge 1. Branchez une extrémité du câble de charge Micro USB dans le port USB du boîtier de charge et l'autre extrémité dans le chargeur pour charger le boîtier de charge. Lorsque l'alimentation du boîtier de charge est dans la plage d'indication du voyant correspondant, le voyant bleu à cet endroit sera espacé de 2 secondes. Clignote une fois jusqu'à ce que la plage d'alimentation du voyant soit complètement chargée. Les voyants qui entrent dans la prochaine plage de puissance clignoteront et tous les voyants resteront allumés après une charge complète 2. Chargez le casque: Mettez le casque dans le compartiment de charge et chargez - le automatiquement. Le voyant du casque est rouge lors de la charge, le voyant bleu dans le compartiment de charge s'éteint après une charge complète s'allume (le voyant de la batterie s'allume lorsque le compartiment de charge est complètement chargé) tous les voyants s'allument, lorsque le niveau de charge du compartiment de charge descend au niveau correspondant, Le	製品仕様 Bluetoothバージョン：Bluetooth V 5.3 接続型式：TWS 電池規格：イヤホン3.7 V/30 mAh、充電箱3.7 V/150 mAh サポートモード：HFP/HSP/A 2 DP/AVRCP 感度：105 dB±3 dB S.P.Lat 1 KHz 転送距離：10メートル（理想的な環境では、何もありません 主な障害） 放送時間：約2.5時間 通話時間：約2.5時間 待機時間：約80時間 充電時間：充電ボックスを約1.5時間充電し、イヤホンを約1時間充電します イヤホン充電ケース：約2.5回 機能操作の説明 1、 Boot イヤホンを充電ケースから取り出し、自動的に回転させる 左右のイヤホン多機能ボタン3をオンまたは押したままにする 2、 閉じる イヤホンを充電ケースに入れて自動的にオフにします。 左右のイヤホンのマルチファンクションボタンを5秒間押したままにします 閉じる 3、 再起動 ペアリングが成功すると、 Bluetoothイヤホンが優先的に入ります 2回目のオープン時の接続状態、 および自動 接続された携帯電話に接続を戻す 4、 再生/一時停止 待機状態で、左右のイヤホン多機能ボタンをクリックすれば、	音楽を直接再生し、左右のイヤホンをクリックして多機能再生中にキーを押して再生を一時停止します。 5. 曲を切り替える 音楽再生中、3時にイヤホンが多機能キーを上下の音楽に切り替えます。 6. 体積加減減 左右のイヤホンをダブルクリックすると多機能キーが増加あるいは音量を小さくする 7. 電話対応 携帯電話で通話するとき、左右のイヤホンをクリックすることが多い-電話に出る機能ボタン 8. 電話を切る 携帯電話で通話する場合は、左右両側のイヤホンmulti-をクリックします電話を切る機能ボタン 9. 通話拒否 携帯電話の通話時に左右のイヤホンを長押しするマルチファンクションボタン2秒。通話拒否可能 10. 音声アシスタントを起動する イヤホンの多機能ボタンを長押しして1.5秒でSiriを起動または携帯電話操作の音声制御に使用されるGoogle音声アシスタント。	ペアリング方法 1.充電ボックスから取り出したり、左側とを押したりします。右イヤホンの多機能ボタンは3秒で電源を入れ、自動ペア 2.携帯電話やその他のデバイスのBluetooth機能を起動し、ペアに入る 3.2つのイヤホンは携帯電話とペアリングすることもできる単独操作、操作方法はステップ2で操作可能操作方法。 チャージオペレーション 1.Micro USB充電ケーブルの一端を差し込むUSBポート充電ケースと充電器の他端を充電するボックス充電ケースの電力が指示範囲内にある場合対応するLED、その位置の青色LED2秒間隔になります。LEDの電源が入るまで1個点滅フル充電すると点灯したままになります。入力LED次の電力範囲が点滅し、すべてのLEDが完全に点灯したままになります充電する。 2.イヤホンを充電する：イヤホンを充電ボックスに入れる自動的に充電します。充電時のイヤホンLEDは赤、満充電になると消える、充電中の青色LEDコンバートメントが点く（充電コンバートメントが完全に充電されると、4個のバッテリーLED）の充電レベル充電室は相応のレベル下になって、相応の
---	--	--	---	--	---	---	--	---

背面

西班牙语

德语

意大利语

Especificaciones del producto Versión Bluetooth Bluetooth V5.3 Modo de conexión: TWS Especificaciones de la batería: auriculares 3.7v / 30mah, caja de carga 3.7v / 150mah Modo de soporte: P / HSP / a2dp / avrcp Sensibilidad: 105db ± 3db s.p.lat 1kHz Distancia de deslizamiento: 10 metros (en un ambiente ideal sin obstáculos) Tiempo de reproducción: aproximadamente 2,5 horas Duración de la llamada: unas 3 horas Tiempo de espera: unas 80 horas Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas para cargar el almacén de carga y aproximadamente 1 hora para cargar los auriculares Caja de carga de auriculares: aproximadamente 2,5 veces Instrucciones de operación funcional 1. encendido Retire los auriculares de la Caja de carga y abra o presione automáticamente el botón multifuncional de los auriculares izquierdo y derecho durante 3 segundos. 2. cierre Coloque los auriculares en la Caja de carga y apague automáticamente. Presione el botón multifuncional de los auriculares izquierdo y derecho durante 5 segundos para apagar los auriculares 3. encendido: Después de que el emparejamiento sea exitoso, los auriculares biotthon tienen prioridad en el Estado de conexión cuando se encienden por segunda vez y se conectan automáticamente de nuevo al teléfono conectado. 4. reproducir / suspender el Estado de espera, haga clic en el botón multifuncional de los auriculares izquierdo y derecho	Reproducir la música directamente, y al reproducir, haga clic en las teclas multifuncionales de los auriculares izquierdo y derecho para suspender la reproducción. 5. cambiar canciones Al reproducir la música, haga clic en las teclas multifuncionales de los auriculares izquierdo y derecho tres veces para cambiar arriba y abajo de la música. 6. método de suma y resta de volumen Doble clic en la tecla multifuncional de los auriculares izquierdo y derecho para aumentar o disminuir el volumen 7. contesta el teléfono Cuando el teléfono llama, haga clic en el botón multifuncional de los auriculares izquierdo y derecho para contestar el teléfono. 8. cuelga el teléfono Cuando el teléfono llama, haga clic en el botón multifuncional de los auriculares izquierdo y derecho para colgar el teléfono. 9. Llamada para volver a comprobar Cuando el teléfono llama, Presione el botón multifuncional de los auriculares izquierdo y derecho durante 2 segundos para rechazar la llamada. 10. inicia el asistente de voz Presione el botón multifuncional del auricular durante 1.5 segundos para activar Siri o el asistente de voz de Google para controlar la voz de la operación del teléfono.	Método de emparejamiento 1. sacarlo del almacén de carga o presionar el botón multifuncional de los auriculares izquierdo y derecho durante 3 segundos para encender el emparejamiento automático del teléfono 2. inicie la función Bluetooth del teléfono móvil u otro dispositivo. Haga clic para introducir el emparejamiento 3. los dos auriculares también se pueden emparejar con el teléfono por separado, y el método de operación se puede operar de acuerdo con el método de operación del paso 2. Operación de carga 1. Inserte un extremo del cable de carga micro USB en el puerto USB de la Caja de carga y el otro extremo en el cargador para cargar la Caja de carga. Cuando la fuente de alimentación de la Caja de carga esté dentro del rango indicado por el indicador correspondiente, el indicador azul de esta posición tendrá un intervalo de 2 segundos. Parpadear una vez hasta que el rango de potencia del indicador esté completamente cargado. Los indicadores que entren en el siguiente rango de Potencia parpadearán y todos permanecerán encendidos después de cargar 2. cargar los auriculares: coloque los auriculares en el almacén de carga y cargue automáticamente. El indicador de auriculares es rojo al cargar, y el indicador azul en el almacén de carga se apaga después de cargar completamente (el indicador de batería se enciende cuando el almacén de carga está lleno) todos los indicadores se encienden, y cuando el nivel de carga del almacén de carga cae al nivel correspondiente, el correspondiente	Produktspezifikationen Bluetooth Version Bluetooth V5.3 Verbindungsmodus:TWS Batteriespezifikation: Headset 3.7V/30mAh, Ladebox 3.7V/150mAh Unterstützungsmodus P und HSP und A2DP Anschluss AVRCP Empfindlichkeit:105dB ± 3dB S.P.Lat 1KHZ Transmissionsabstand:10 Meter in einer idealen Umgebung ohne irgendwelche maior Hindernisse) Spielzeit:Etwa 2,5 Stunden Anrufzeit:ca. 3 Stunden Standby-Zeit:ca. 80 Stunden Ladezeit: Laden Sie das Ladefach für etwa 1,5 Stunden und Chargee Headset für etwa eine Stunde auf Ladebox zum Aufladen des Headsets: Etwa 2,5-mal Funktionsanweisungen 1.Boot Nehmen Sie das Headset aus dem Ladefach und schalten Sie es automatisch ein oder halten Sie die Multifunktions Taste des linken und rechten Headsets für 3seconds gedrückt. 2.Herunterfahren Setzen Sie das Headset in das Ladefach und schalten Sie es automatisch aus Drücken und halten Sie die Multifunktions Taste des linken und rechten Headsets fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät herunterzufahren. 3.Boot zurück: Wenn die Kopplung erfolgreich ist, tritt das Bluetooth-Headset beim zweiten Einschalten bevorzugt in den Verbindungszustand ein und verbindet sich automatisch wieder mit dem angeschlossenen Mobiltelefon Halten Sie den Standby-Status gedrückt und klicken Sie auf die Multifunktions Tasten des linken und rechten Ohrhörers, um	Spielen Sie Musik direkt ab und klicken Sie während der Wiedergabe auf die Multifunktions Tasten des linken und rechten Ohrhörers, um die Wiedergabe anzuhalten. 5.Lieder wechseln Wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie drei-Klick auf die Multifunktions Tasten des linken und rechten Ohrhörers, um zwischen oben und unten Musik zu wechseln. 6.Volumen Addition und Subtraktion Doppelklicken Sie auf die Multifunktions Tasten des linken und rechten Ohrhörers, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern 7.Anrufbeantworter Wenn das Mobiltelefon anruft, klicken Sie auf die Multifunktions Taste des linken und rechten Ohrhörers, um den Anruf anzunehmen 8.Ruf auflegen Wenn das Telefon spricht, klicken Sie auf die Multifunktions Taste des linken und rechten Ohrhörers, um das Telefon aufzuhängen 9. Aufrufen der Wiederholung Wenn das Mobiltelefon anruft, drücken Sie lange die linke und rechte Kopfhörer Multifunktions Taste für zwei Sekunden, um den Anruf abzulehnen 10.Sprachassistent starten Drücken Sie lange die Multifunktions Taste für 1.5 Sekunden lang, um Siri oder Google Sprachassistent für die Sprachsteuerung von Mobiltelefonen zu starten.	Kopplungsmethode 1.Nehmen Sie es aus dem Ladefach heraus oder halten Sie die Multifunktions Tasten des linken und rechten Ohrhörers drei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschaltenAutomatische Kopplung 2.Start die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons oder eines anderen Geräts. Klicken Sie auf die Kopplung eingeben 3.Die beiden Kopfhörer können auch mit dem Mobiltelefonseparat gekoppelt werden und die Betriebsmethode kann gedrückt werden Schritt 2 Operationenethod zu bedienen. Ladevorgang 1.Stecken Sie ein Ende des Micro-USB-Ladekabels in den USB-Anschluss der Ladebox und das andere Ende des Ladegeräts, um die Ladebox aufzuladen. Wenn die Leistung der Ladebox innerhalb des Anzeigebereichs der entsprechenden Kontrollleuchte liegt, wird die blaue Kontrollleuchte an dieser Position um zwei Sekunden getrennt. Blinkt einmal so lange, bis der Leistungsbereich der Indikatoren vollständig aufgeladen ist. Die Kontrollleuchte, die den nächsten Leistungsbereich betritt, blinkt und alle Anzeigen bleiben an, wenn sie vollständig aufgeladen sind 2.Charge die Kopfhörer: Legen Sie die Kopfhörer in das Ladefach, um automatisch aufzuladen. Die Ohrhörer-Anzeige leuchtet beim Aufladen rot und erlischt, nachdem sie vollständig aufgeladen ist. Die blaue Kontrollleuchte im Ladefach leuchtet, wenn das Ladefach vollständig aufgeladen ist. Batterie-Anzeigeleuchten. Alle Lichter leuchten an, wenn der Ladezustand des Ladefachs auf das entsprechende Niveau sinkt.	Specifiche del prodotto Versione Bluetooth: Bluetooth V5.3 Modello di connessione: TWS Specificazione della batteria: Headset 3.7V/30mAh; Scatola di ricarica 3.7V/150mAh Modalità di supporto: HFP/HSP/A2DP/AVRCP Sensibilità: 105db ± 3db S.P. Lat 1KHz Distanza di trasmissione: 10 metri (in un ambiente ideale senza alcun ostacoli principali) Tempo di gioco: circa 2,5 ore Tempo di chiamata: circa 3 ore Tempo di attesa: circa 80 ore Tempo di ricarica: Caricare il vano di ricarica per circa 1,5 ore, e caricare l'auricolare per circa 1 ora Scatola di ricarica per caricare l'auricolare: Circa 2,5 volte Istruzioni per l'uso funzionale 1.Boot Estrarre l'auricolare dal vano di ricarica e ruotare automaticamente Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione sinistro e destro per 3 secondi per spegnere 2.Spegnere Inserire l'auricolare nel vano di ricarica e spegnerlo automaticamente. Tenere premuto il pulsante multifunzione sinistro e destro per 5 secondi per spegnere 3.Boot back: Quando l'accoppiamento è riuscito , l'auricolare Bluetooth entra preferenzialmente nel connected state when the second time is aktive , and automaticaly si collega nuovamente al telefono cellulare collegato 4.Play/Pause Nello stato di standby , fare clic sui tasti multifunzione auricolari sinistro e destro per	direttamente riprodurre musica , e fare clic sull'auricolare sinistro e destro multifunzione tasti durante la riproduzione per mettere in pausa la riproduzione. 5.Cambia canzoni Quando si riproduce musica , fare tre clic sull'auricolare sinistro e destro multifunzione tasti per passare tra musica su e giù. 6.Volume addizione e sottrazione Fare doppio clic sui tasti multifunzione auricolari sinistro e destro per aumentare o diminuire il volume 7.Rispondere alle chiamate Quando le chiamate del cellulare, fare clic sugli auricolari sinistro e destro multi-pulsante funzione per rispondere alla chiamata 8.Chiama riattacca Quando il telefono sta parlando, fare clic sugli auricolari sinistro e destro multi-pulsante funzione per riappare il telefono 9.Rifiuto di chiamata Quando il telefono cellulare chiama, premere a lungo le cuffie sinistra e destra Pulsante multifunzione per 2 secondi per rifiutare la chiamata 10.Avvia assistente vocale Premere a lungo il pulsante multifunzione dell'auricolare per 1,5 secondi per avviare Siri Assistente vocale Google per il controllo vocale delle operazioni di telefonia mobile.	Metodo di accoppiamento 1. Tirarlo fuori dal vano di ricarica o premere e tenere premuto il sinistro e Pulsanti multifunzione auricolari destro per 3 secondi per accendere il telefono, Abbinamento automatico 2. Avviare la funzione Bluetooth del telefono cellulare o altro dispositivo , fare clic super inserire l'accoppiamento 3. I due auricolari possono anche essere abbinati al telefono cellulare separatamente, e il metodo di funzionamento può essere premuto Step 2 Operazio-ne metodo di funzionamento. Operazione di ricarica 1. Collegare un'estremità del cavo di ricarica Micro USB alla porta USB di la scatola di ricarica e l'altra estremità del caricabatterie per caricare la carica scatola. Quando la potenza della scatola di ricarica è all'interno della gamma di indicazione dthe correspondenti indicator light , the blue indicator light at this position sarà separato da 2 secondi. Lampeggia una volta, fino all'accensione dell'indicatore L'indicatore luminoso che entra nel il prossimo intervallo di potenza lampeggerà e tutti gli indicatori rimarranno attivi quando completamentecharged . 2. caricare gli auricolari: mettere gli auricolari nel vano di ricarica per caricare automaticamente. L'indicatore auricolare sarà rosso durante la ricarica, e si spegnerà dopo il pieno carico; l'indicatore luminoso blu nella ricarica compartimento sarà acceso (quando il compartimento di ricarica è completamente carico.) indicatori della batteria) Tutte le luci sono accese , quando il livello di carica del vano di ricarica scende al livello corrispondente, il corrispondente
--	--	---	--	--	---	--	---	---

单页尺寸:55x70

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.