

封面

正面

LYRIDZ

Quick Start Guide

Group Control Step Light

Éclairage d'Escalier à Contrôle par Groupes

Treppenlicht mit Gruppen-Steuerung

連動式階段足元灯

Please retain this document for future reference

Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure

Bitte bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf

この取扱説明書をよく読みになり、正しくお使いください

Model Switch

OFF: Always light off

AUTO: Detects motion to turn on in the dark.

Lesss about 30s

ON: Always light on

Motion Sensing Area

LED Indicator

Flash Red: Low power

Solid Red: Charging

Solid Green: Fully Charged

Brightness Touch Button

Press the "+" button to increase brightness or the "-" button to decrease it, across five preset levels.

Press and hold the "+" or "-" button for smooth, continuous brightness adjustment.

Group Selection Switch

In Auto mode, Lights set to the same position on the switch will light on/off and adjust brightness simultaneously.

Charging Port

Luminous Area

Get To Know Your Smart Step Light

01

Install Method

Method One

1. Best for smooth surface, wipe clean with a damp cloth.

2. Use the built-in magnet to attract the adhesive pad.

3. Remove the protective film on the back of the pad.

4. Stick the pad onto the place where you need to illuminate and press for 30 seconds.

Method Two

Install the device directly to the items which are made of iron.

Iron

Notice: To provide a nice user experience, please note.

1. Once the magnetic pad is fixed, please do not take it down. Otherwise, it's hard to stick on the wall again.

2. If the night light needs to be charged, just take it down from the magnetic pad.

Specifications

Model	AS122
Material	ABS+PC
Light Source	LED
Maximum Brightness Power	0.5W
Power Input	5V=0.5A
Dimension	78*61*23 mm / 3.07*2.4*0.9 inch
Weight	53 g / 1.87 oz

Important Safety Information

To ensure correct and safe installation, function of the product, please follow below instructions and keep this booklet for future reference.

Do not use light around water. Avoid liquids on all electrical parts.

Clean only with a dry, soft cloth. Household cleaners or solvents can damage your light.

Do not install your light near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or any other apparatus that produces heat.

Do not block any ventilation openings.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this light to rain or moisture.

Keep packaging materials (e.g. plastic bags) out of children's reach.

Not suitable for children under 36 months. Small parts has choking hazard.

Do not stare at the operating light source.

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction, operation.

03

Charging Base

USB-C Plug

LED Indicator

Solid White: Power on / Normal operation.

Power Input: 5V=1A

Apprenez à connaître votre veilleuse intelligente

Sélecteur de mode

OFF: Lumière toujours éteinte

AUTO: S'allume dans l'obscurité lors de la détection de mouvement.

Durée: environ 30 secondes

ON: Lumière toujours allumée.

Zone de détection de mouvement

Indicateur LED

Clignote en rouge: Batterie faible

Rouge fixe: En charge

Vert fixe: Chargé(e)

Port de charge

Bouton de réglage de la luminosité

Appuyez sur ++ pour augmenter la luminosité ou sur -- pour la diminuer, parmi cinq niveaux prédéfinis.

Maintenez enfoncé le bouton ++ ou -- pour un réglage progressif et continu de la luminosité.

Commutateur de sélection de groupe

Mode AUTO: Les luminaires réglés sur la même position du commutateur s'allumeront/s'éteindront et ajusteront leur luminosité simultanément.

05

Installation

Méthode 1

1. Pour un résultat optimal sur une surface lisse, nettoyez-la avec un chiffon humide.

2. Fixez le support adhésif magnétique sur l'aimant intégré.

3. Retirez le film protecteur au dos du support.

4. Collez le support à l'endroit que vous souhaitez éclairer et appuyez fermement pendant 30 secondes.

Méthode 2

Fixez directement l'appareil sur des objets en fer.

fer

Pour une utilisation optimale, veuillez noter les points suivants.

1. Une fois le support magnétique collé, ne le décollez pas. Il serait ensuite difficile de le fixer à nouveau au mur.

2. Si la veilleuse a besoin d'être rechargée, retirez-la simplement de son support magnétique.

Specifications

Modèle	AS122
Matériaux	ABS+PC
Source lumineuse	LED
Puissance à luminosité maximale	0.5W
Alimentation	5V=0.5A
Dimensions	78*61*23 mm / 3.07*2.4*0.9 inch
Poids	53 g / 1.87 oz

Base de charge

Fiche USB-C

Indicateur LED

Blanc fixe: Sous tension

Alimentation: 5V=1A

07

反面

Lernen Sie Ihr intelligentes Nachtlicht kennen

Modusschalter

AUS: Licht stets aus.

AUTO: Schaltet sich im Dunkeln bei Bewegungserkennung ein. Leuchtet etwa 30 Sekunden.

Ein: Licht stets an.

Erfassungsbereich

LED-Anzeige

Rot blinkend: Geringer Akkustand

Rot leuchtend: Wird geladen

Grün leuchtend: Vollständig geladen

Beleuchtungsbereich

Ladeanschluss

Helligkeitstaste

Drücken Sie die Taste "+", um die Helligkeit zu erhöhen, oder die Taste "-", um sie zu verringern. Es stehen fünf voreingestellte Stufen zur Verfügung.

Halten Sie die Taste "+ oder -" gedrückt, um eine gleichmäßige, kontinuierliche Helligkeitsregelung durchzuführen.

Die Leuchte blinkt, um anzuzeigen, dass die minimale oder maximale Helligkeitsstufe erreicht ist.

Gruppenwahlschalter

Im AUTOMATIK-Modus schalten sich Leuchten, die auf dieselbe Schalterposition eingestellt sind, gleichzeitig ein bzw. aus und regeln ihre Helligkeit synchron.

Installationsmethode

Methode 1

1. Für beste Haftung auf glatten Oberflächen: Reinigen Sie die Fläche mit einem feuchten Tuch.

2. Verwenden Sie den eingebauten Magneten, um das Klebepad anzulegen.

3. Entfernen Sie den Schutzfilm auf der Rückseite des Pads.

4. Kleben Sie das Pad an der gewünschten Beleuchtungsstelle an und drücken Sie es für 30 Sekunden fest an.

Methode 2

Befestigen Sie das Gerät direkt an Gegenständen aus Eisen.

Eisen

Hinweis: Bitte beachten Sie, um eine angenehme Benutzererfahrung zu bieten.

1. Sobald das Magnetpad angebracht ist, nehmen Sie es bitte nicht wieder ab. Andernfalls ist es schwierig, es erneut an der Wand zu befestigen.

2. Muss die Nachtleuchte aufgeladen werden, nehmen Sie sie einfach vom Magnetpad ab.

Spezifikationen

Modell	AS122
Materialien	ABS+PC
Lichtquelle	LED
Leistung bei maximaler Helligkeit	0.5W
Stromversorgung	5V=0.5A
Abmessungen	78*61*23 mm
Gewicht	53 g

Ladestation

USB-C-Stecker

LED-Anzeige

Dauerhaft Weiß: Eingeschaltet / Normalbetrieb

Stromversorgung: 5V=1A

09

取り付け方法

方法 1

1. 滑らかな表面に最適。取り付け前に、濡れ雑巾で表面をキレイに拭いてください。

2. 付属した鉄プレートを手で押さえて、鉄プレートをライトの後ろのマグネットへ充電します。

3. 鉄プレート裏面のはくり紙を剥がしてください。

4. 取り付けた場所に貼って、少なくとも30秒間強く押し付け置きます。

方法 2

磁石が付く金属の壁面に取り付ける場合には、本体のマグネットで、そのまま取り付けることができます。

鉄製の物

製品の仕様

品番	AS122
材質	ABS+PC
光源	LED
最大明るさ時消費電力	0.5W
入力	5V=0.5A
寸法	78*61*23 mm / 3.07*2.4*0.9 inch
重量	53 g / 1.87 oz

充電ベース

USB-Cコネクタ

LEDインジケータ

白ライト点灯: 電源オン/通常動作

入力: 5V=1A

05

Manufacturer:

Dongguan Nuomi Innovation Technology Co., Ltd.

Address:

Room 508, Building 1, No. 6, Shajingpeng Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Made in China Model: AS122

Fabricant:

Dongguan Nuomi Innovation Technology Co., Ltd.

Adresse:

Appartement 508, Bâtiment 1, No 6 Rue Shajingpeng, Bourg de Liaobu, Dongguan, Province du Guangdong, Chine

Fabrique en Chine Modèle: AS122

Hersteller:

Dongguan Nuomi Innovation Technology Co., Ltd.

Adresse:

Raum 508, Gebäude 1, Nr. 6, Shajingpeng Road, Stadtbezirk Liaobu, Dongguan, Provinz Guangdong, China

Hergestellt in China Modell: AS122

Customer Service

24 months limited warranty

24 Monate eingeschränkte Garantie

24ヶ月保障期間

Lifetime technical support

Lebenslangender technischer Support

生涯技術サポート

support@lyridz.com

FC CE

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

FCCID: 2AS5WY-AS122

KC REP Linkfar Healthcare GmbH

Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf Germany

UK REP AOCE LIMITED

Office Suite 28a 3/F 23 Wharf Street, London, England, SE

14

MODEL A5122	V1	DATE 20260210	ONLINE	
			Product Name	说明书(英法德日)
			SCALE	1:1
FINAL ARTWORK	COLOUR	单色印刷 80g书写纸	SIZE	100x60mm(成品尺寸)